ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-284

Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 400 кВА с кабельными вводами

Альбом I

Пояснительная записка. Чертежи.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-284

Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 400 кВА с кабельными вводами

Альбом I

состав проекта:

АЛЬБОМ I Пояснительная записка. Чертежи

АЛЬБОМ II Заказные спецификации

АЛЬБОМ III Сметы

Разработан институтом Сельэнергопроект Минэнерго СССР

Применен типовой проект: 407-3-267 „Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью до 400кВА с воздушными вводами"

Главный инженер института Г.Р. Сумин

Главный инженер проекта В.С. Фридман

Проект утвержден Госстроем Латвийской ССР Приказ №16 от 28 февраля 1986г

Введен в действие институтом „Сельэнергопроект" Приказ №29-П от 20 ноября 1980г

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА I

Марка	Наименование	Стр.
	Содержание	2
ПЗ-1÷4	Пояснительная записка	3÷5
	Электротехническая часть	
ЭЛ-1	Общие данные	6
ЭЛ-2	Схемы электрические принципиаль-	
	ные. Сторона 20 кВ. Схемы №№ 1,2	7
ЭЛ-3	Схемы электрические принципиальные	
	Сторона 20 кВ. Схемы №№ 3,4	8
ЭЛ-4	Схемы электрические принципиальные	
	Сторона 0,4 кВ. Схема №1	9
ЭЛ-5	Схемы электрические принципиаль-	
	ные. Сторона 0,4 кВ. Схема №2	10
ЭЛ-6	Планы и разрезы ТП. Вариант 1.	11
ЭЛ-7	Планы и разрезы ТП. Вариант 2.	12

Марка	Наименование	Стр.
ЭЛ-8	Планы РУ 20 кВ. I Вариант	13
ЭЛ-9	Планы РУ 20 кВ. II Вариант	14
ЭЛ-10	Схемы блокировки подстанции (схема №1)	15
ЭЛ-11	Схемы блокировки подстанции (схема №2)	16
ЭЛ-12	Схемы блокировки подстанции (схема №3)	17
ЭЛ-13	Схемы блокировки подстанции (схема №4)	18

Альбом I

Типовой проект 407-3-284

Альбом I

Типовой проект 407-3-2бч

Ведомость чертежей основного комплекта ПЗ Табл.1

Формат	Лист	Наименование	Примечан.
22	1	Пояснительная записка (начало)	
22	2	Пояснительная записка (продолжение)	
22	3	Пояснительная записка (продолжение)	
22	4	Пояснительная записка (окончание)	
		Схема генерального плана	407-3-267 Альб.I лист 5

Ведомость основных комплектов Табл.2

Обозначение		Наименование	Примечание
ТП-407-3-	ПЗ	Пояснительная записка	Альбом I
ТП-407-3-	ЭЛ	Электротехническая часть	То же
ТП 407-3-	ЗС	Заказные спецификации	Альбом II
ТП 407-3-	С	Сметы	Альбом III
ТП 407-3-267	АР;ПЗ	Архитектурно-строительные решения	Альбом I

Общие положения

1.1. Настоящая работа выполнена на основании задания на корректировку типового проекта 407-3-18, согласованного Латвгосэнерго и утвержденного Главниипроектом в 1978 г. в соответствии с планом типового проектирования 1980 года утвержденного Госстроем СССР.

1.2. Типовой проект разработан для строительства в сельской местности Латвийской ССР в районах со следующими природно-климатическими условиями:

а) расчетная зимняя температура воздуха -30°С;
б) скоростной напор ветра - для I-IV географического района;
в) вес снегового покрова - для III района;
г) сейсмичность - не выше 6 баллов;
д) территория - без подработки горными выработками;
е) рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют.

Грунты основания приняты со следующими характеристиками:

$\gamma^н = 28°$; $C^н = 0{,}02$ кгс/см^2; $E = 150$ кгс/см^2; $\gamma_g = 1{,}8$ тс/м^3

Проект не рассчитан на применение в районах вечной мерзлоты, на лучинистых и просадочных грунтах, а также на площадках, подверженных карстам и оползням.

Технические данные подстанций

1. Номинальное высшее напряжение — 20 кВ
2. Номинальное низшее напряжение — 0,4 кВ
3. Силовой трансформатор типа ТМ мощностью — 100; 160; 250; 400 кВА
4. Аппаратура, применяемая для первичных соединений на стороне 20 кВ

Выключатель масляный	РУ-20Б-350/24/630 (СЗРЯО)
Выключатель нагрузки	CS24/630; ДТ28 (ГДР)
Разъединитель	РВ(З)-1-20/630 (СССР) РВ(З)-2-20/630 (СССР)
Трансформатор тока	GS24y; GS24c (ГДР)
Трансформатор напряжения	GZ24 (ГДР)
Разрядник	GZd-25/S (ГНР)
Предохранитель	ПК-20Н (СССР)
Аппаратура, применяемая для первичных соединений на стороне 0,4 кВ	Распредустройство внутренней установки типа ШОТ0 (СССР)

3. Схемы электрических соединений

3.1. В проекте предствлено четыре схемы подстанции на напряжении 20 кВ.

3.2. Схемы №№1,2 подстанции с тремя кабельными вводами 20 кВ. В цепях линий выключатели нагрузки. В цепях трансформаторов предусмотрены предохранители и разъединители.
В схеме №1 сборные шины секционированы масляным выключателем, в схеме №2 - выключателем нагрузки.

3.3. Схемы №№3,4 - также подстанции с тремя кабельными вводами 20 кВ. В цепях линий - выключателей нагрузки.
В цепях трансформаторов предусмотрены выключатели нагрузки и предохранители.
В схеме №3 - сборные шины секционированы масляным выключателем.
В схеме №4 - сборные шины секционированы выключателем нагрузки.

3.4. Величина проходного тока подстанции, определяется параметрами аппаратуры, устанавливаемой в РУ 20 кВ (не более 630 А).
Ошиновка распредустройства 20 кВ выбрана из условий устойчивости сквозному току трехфазного короткого замыкания, равному 30 кА.

3.5. Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется с помощью комплектов разрядников типа GZd-25/S, устанавливаемых на каждой секции сборных шин.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации подстанции.

Главный инженер проекта [подпись] В. Фридман

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

				407-3-2бч ПЗ	
				Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА	
Гл.инж.	Сумин			Лит.	Лист	Листов
Гл.спец.	Фридман			Р	1	4
Н.отд.	Черсонский			Пояснительная записка (начало)	Гипронефтеспецстрой Минэнерго СССР	
Н.сект.	Захарейчук					
Рук.гр.	Ульянова					
Н.контр.	Романова					

Ф.407-3-01

3.6. Присоединение силовых трансформаторов к щиту 400В осуществляется через рубильники и предохранители (при отсутствии АВР) или через автоматы типа АВМ (при варианте с АВР на стороне низкого напряжения).
Шины щита 400В секционированы рубильником или автоматом в зависимости от отсутствия или наличия АВР.
Количество и нагрузки отходящих линий определяются конкретным проектом.
Присоединение линий к шинам 400В предусматривается через рубильники и предохранители или автоматы.
Сечение сборных шин щита 400В принято, исходя из мощности трансформатора 400 кВА с учетом перегрузки его до 40% с проверкой на термическую и динамическую устойчивость при трехполюсном коротком замыкании.
Защита от внутренних перенапряжений осуществляется с помощью комплектов разрядников типа РВН-0,5, присоединяемых к шинам 0,4кВ.

4. Релейная защита и автоматика

4.1. Секционный масляный выключатель 20кВ

Выключатель нормально отключен и находится в положении готовности к АВР.
Предусмотрены следующие виды защиты автоматики:
- токовая защита двустороннего действия с использованием комплекта защиты типа КЗ-37. Переключение ступеней защиты при изменении направления питания осуществляется перед включением выключателя от АВР по факту исчезновения напряжения с соответствующей стороны.
- однократное АВР на базе реле РПВ-258
- двукратное АПВ на базе того же реле.

Питание реле РПВ 258 и относящихся к нему цепей осуществляется на выпрямленном напряжении от блока питания и заряда БПЗ-40Н.

4.2. Выключатель нагрузки 20кВ в перемычке

Выключатель нагрузки нормально включен.
Действие его автоматики основано на фиксации бросков тока к.з. при двукратном АПВ головного выключателя или секционного выключателя, включенного от АВР.
Действие автоматики на отключение выключателя нагрузки предусмотрено во вторую бестоковую паузу цикла двукратного АПВ.
Предусмотрена также возможность автоматического отключения выключателя нагрузки при отсутствии напряжения на линии в течение определенного интервала времени.
Разрешение на отключение выключателя нагрузки выдается токовыми реле, размыкающие контакты которых включены последовательно в цепь электромагнита отключения выключателя нагрузки.

4.3. Секционный выключатель нагрузки 20кВ

Секционный выключатель нагрузки нормально включен.
Автоматика секционного выключателя нагрузки 20кВ взаимодействует с автоматикой отходящих линий 20кВ с выключателями нагрузки.
С целью обеспечения селективного отключения выключателя нагрузки, примыкающего к поврежденному участку линии 20кВ, к трансформатору тока секционного выключателя нагрузки подключено реле направления мощности типа РБМ-271. В зависимости от направления тока нагрузки предусмотрена подготовка цепей отключения выключателей нагрузки соответствующих линий.
В остальном цепи автоматики секционного выключателя нагрузки 20кВ не отличаются от цепей выключателя нагрузки 20кВ в перемычке.

4.4. Линия 20кВ с выключателем нагрузки

Отключение выключателя нагрузки предусматривается в бестоковую паузу после первого или второго броска тока к.з. Отключение после первого броска тока к.з. может быть использована на отпайках от магистральной линии 20кВ, после второго броска - на выключателях нагрузки, включенных в разрез магистральной линии, а также на отпаечных линиях, питающих потребителей 1-й и 2-й категории.

4.5. Образование шинок управления и обогрева

Питание шинок управления и обогрева в нормальном режиме предусматривается со стороны низкого напряжения силовых трансформаторов 20/0,4кВ. В случае отсутствия напряжения на трансформаторах 20/0,4кВ предусматривается автоматическое переключение цепей управления на питание от трансформаторов напряжения 20/0,4 кВ через промежуточный трансформатор 0,4/0,23 кВ.
Предусмотрено автоматическое включение обогрева использованием датчика температуры типа ДТКБ-49.

4.6. Телесигнализация

Телесигнализация предусмотрена в следующем объеме:
- положение автоматических аппаратов на стороне 20 кВ
- неисправность оперативных цепей.

5. Электрическое освещение, учет электроэнергии

5.1. Электроосвещение подстанции осуществляется однофазной группой 220В от щитка освещения, который питается от обеих секций щита 0,4кВ.
5.2. В распредустройстве 0,4кВ предусмотрена линия уличного освещения с магнитным пускателем типа ПМЦ-2 с возможностью как дистанционного управления, так и автоматического при помощи реле типа ФР-2.
5.3. Питание наружного освещения предусмотрено трехфазной группой от щитка освещения подстанции.
5.4. На подстанции предусмотрен учет активной и реактивной энергии на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов.

					407-3-234 - ПЗ		
					Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4кВ с двумя трансформаторами с кабельными вводами		
Гл.инж.	Сытин					Лит	Лист	Листов
Гл.специалист	Фролов					Р	2	
Гл.спец.	Черсанских							
Гл.спец.	Захарейчук							
Н.К.пр.	Мальцева				Пояснительная записка (продолжение)	Сельэнергопроект Минэнерго СССР		
Рук.гр.	Гончаров							

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 407-3-234

6. Заземление и грозозащита

6.1. Согласно ПУЭ заземляющее устройство подстанции предусмотрено общим для высоковольтного и низковольтного оборудования подстанции.
Сопротивление заземляющего устройства при протекании расчетного тока замыкания на землю в любое время года должно быть $R \leq \frac{125}{J_3}$, Ом, где
R - наибольшее при учете сезонных колебаний сопротивление заземления.
J_3 - расчетный ток замыкания на землю А.
Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ома.

6.2. Для молниезащиты подстанции предусмотрена металлическая сетка, уложенная по плитам кровельного покрытия и присоединенная двумя проводниками к общему контуру заземления.

7. Оперативная блокировка и техника безопасности

7.1. Для предотвращения ошибочных действий обслуживающего персонала при оперативных переключениях на подстанциях предусматривается оперативная блокировка в соответствии с решениями Главного технического управления по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР 29 февраля 1964 г. №3-4-64, от 20 ноября 1968 г. №3-15/68 и от 18 июля 1977 г. №3-7/77.

Блокировка исключает возможность отключения или включения тока нагрузки разъединителями, а также включения главных ножей разъединителя и выключателя нагрузки при включенных заземляющих ножах, включения заземляющих ножей на шины, не отделенные разъединителем или выключателем нагрузки от участков находящихся под напряжением.

7.2. Выполнение блокировки предусмотрено с помощью механических замков системы Гинайманд.

7.3. В 20 кВ и РУ 0,4 кВ проникновение без снятия напряжения с шин и их заземления в отсеки камер и шкафов, не отделенные сплошными металлическими перегородками от шин или непосредственно соединенного с ним оборудования, запрещается.

7.4. При производстве работ в камерах трансформаторов и РУ 0,4 кВ необходимо соблюдать „Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" пункт Б II-2-2, т.е. при выполнении работ в камерах трансформаторов на расстоянии менее 1,0 м от токоведущих частей шинного моста, напряжение с шинного моста должно быть снято.

8. Конструктивное выполнение

8.1. Силовые трансформаторы, РУ 20 кВ и щит 400 В размещаются в отдельных помещениях.
Камеры трансформаторов рассчитаны на установку трансформаторов мощностью до 400 кВА.
Соединение трансформаторов со щитом 400 В и с РУ 20 кВ осуществляется плоскими шинами.

8.2. РУ 20 кВ комплектуется камерами КВ-20 изготовления завода „Яуда" Латвгидзнерго.

8.3. Шкафы счетчиков навесного исполнения, шкаф уличного освещения, осветительный щиток размещаются в помещении РУ 0,4 кВ.

8.4. Щит 400 В комплектуется из панелей серии ЩО70.
Комплекты разрядников на напряжении 400 В размещаются в камерах трансформаторов и присоединяются к шинам 400 В.

8.5. Выводы линий 20 кВ и 0,4 кВ - кабельные

8.6. Крепление электрооборудования и конструкций осуществляется с помощью приварки к закладным деталям в стенах и полу, предусмотренным в строительной части проекта.

8.7. Шинный мост, соединяющий I и II секцию камер КВ-20, расположен под перекрытием и крепится к опорным изоляторам.
В I варианте компановок шинный мост проходит в трансформаторных камерах,
во II варианте - в помещении РУ 0,4 кВ.

9. Архитектурно-строительные решения

См. типовый проект 407-3-267.ПЗ.

10. Указания по применению типового проекта

При применении проекта к конкретным условиям строительства необходимо выполнить следующие проектные работы.

10.1. Обосновать выбор главной схемы электрических соединений подстанции; тип и мощность силовых трансформаторов.

10.2. Составить схему присоединения подстанции к энергосистеме.

10.3. Выполнить расчет токов короткого замыкания.

10.4. Выбрать схемы вторичных соединений и определить уставки релейной защиты.

10.5. Заполнить опросный лист для заказа оборудования.

10.6. Рассчитать и выполнить чертеж заземляющего устройства.

10.7. Составить генплан подстанции.

10.8. Указания по применению архитектурно-строительных решений при привязке проекта - см. на листе АР-1 т. пр. 407-3-267, Ал. I.

10.9. Составить краткую пояснительную записку.

Альбом I

Типовой проект 407-3-284

Инв. № подл. | Подпись и дата

			407-3-284 - ПЗ		
			Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ, с двумя трансформаторами по 400 кВА каждый		
Гл. инж.	Сынин			Лит.	Лист	Листов
Гл. инжер.	Фридман			Р	3	
Гл. спец.	Херсонский					
Гл. спец.	Запревалов		Пояснительная записка (продолжение)	Сельэнергопроект Минэнерго СССР		
Рук. гр.	Мальцева					
Н. контр.	Романата					

стр 483-61

Альбом I

Ведомость основных комплектов

Обозначение		Наименование	Примечан.
ТП 407-3-	ПЗ	Пояснительная записка	Альбом I
ТП 407-3-	ЭЛ	Электротехническая часть	— " —
ТП 407-3-	ЗС	Заказные спецификации	Альбом II
ТП 407-3-	С	Сметы	Альбом III
ТП 407-3-	АР	Архитектурно-строительные решения	Альбом I

Ведомость чертежей основного комплекта ТП 407-3 -ЭЛ

Формат	Лист	Наименование	Примечание
22	1	Общие данные	
22	2	Схемы электрические принципиальные	
		Сторона 20кВ. Схемы №1,2	
22	3	Схемы электрические принципиальные	
		Сторона 20 кВ. Схемы №3,4	
	4	Схемы электрические принципиальные	
		Сторона 0,4 кВ. Схема №1	
22	5	Схемы электрические принципиальные	
		Сторона 0,4 кВ. Схема №2	
22	6	Планы и разрезы ТП. Вариант 1.	
22	7	Планы и разрезы ТП. Вариант 2.	
22	8	Планы РУ 20кВ. I Вариант.	
22	9	Планы РУ 20 кВ. II Вариант.	
22	10	Схемы блокировки подстанции (Схема №1)	
22	11	Схемы блокировки подстанции (Схема №2)	
22	12	Схемы блокировки подстанции (Схема №3)	
22	13	Схемы блокировки подстанции (Схема №4)	

407-3-284

Типовой

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами проектирования и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации подстанции.

Главный инженер проекта В. Фридман

Обозначение	Наименование	Примечание
Типовой проект 407-3-261		
Альбом I, лист ЭЛ-8	Схемы заполнения камер КВ-20	Прилагается
— " —, лист ЭЛ-11	Помещение щита 0,23-0,4 кВ	
	Установка электрооборудования	— " —
— " —, лист ЭЛ-14	Электрооосвещение подстанции	— " —
— " —, лист ЭЛ-15	Заземление. План. Узлы и детали	— " —
— " —, лист ЭЛ-18	Шины низкого напряжения в камере трансформатора	
	Установка разрядников РВН-0,5У	— " —
— " —, лист ЭЛ-19	Шины высокого напряжения в камере трансформатора. Шинный мост 20 кВ.	— " —
— " —, лист ЭЛ-20	Металлические конструкции	— " —
— " —, лист ЭЛ-21	Опросный лист на изготовление щита из панелей	
	щ20 (Пример заполнения)	— " —
— " —, лист ЭЛ-22	Опросный лист на изготовление щита из панелей щ20	— " —
— " —, лист ЭЛ-23	Опросный лист для заказа камер КВ-20	— " —
— " —, лист ЭЛ-24	Прокладка кабелей.	
	Кабельный журнал	— " —
— " —, лист ЭЛ-33	Линия 20 кВ с Выключателем нагрузки. Схема автоматики отключения с фиксацией	
	броска тока короткого замыкания	— " —
— " —, лист ЭЛ-34	Линия 20 кВ с выключателем нагрузки	
	Схема автоматики	
	отключения с фиксацией	
	двух бросков тока	
	короткого замыкания	— " —

Обозначение	Наименование	Примечание
Типовой проект 407-3-261		
Альбом I, лист ЭЛ-35	Выключатель нагрузки 20кВ в перемычке	
	Схема автоматики отключения.	
— " —, лист ЭЛ-36	Секционный Выключатель нагрузки 20кВ	
	Схема автоматики отключения	
— " —, листы ЭЛ-37,38	Секционный масляный	
	Выключатель 20кВ	
— " —, лист ЭЛ-39	Схема образования	
	шинок управления и	
	обогрева	

Гип.	Фридман			ТП 407-3-284 ЭЛ	
Нач. гр.	Малышева			Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА с кабельными вводами	
Ст. инж.	Лубан			Лит.	Лист 1 / Листов 13
Н. контр.	Романова			Общие данные	Гельэнергопроект Минэнерго СССР

Акт 492-81

Альбом I

Типовой проект 407-3-284

Инв. № подл. | Подпись и дата

Схема №1





Схема №2



Выбор плавких вставок предохранителей 80 кВ

Мощность трансформатора, кВА	Плавкая вставка, А
100	7,5
160	10
250	15
400	20

Перечень аппаратуры

Поз. обозначение	Наименование	Тип	Тех. характеристика	Кол.	Примечание
Схема №1					
F1÷F6	Предохранитель	ПК-20Н	20 кВ	6	См. табл.
FV1÷FV6	Разрядник	ОПН-20	25 кВ	6	Изготовл. ГДР
Q1	Выключатель маломасляный	ВМПЭ-35	20 кВ, 630 А	1	Изготовл. СФРЮ
QS1÷QS4, QSG1÷QSG	Разъединитель с двумя комплектами заземляющих ножей	РВ/3/2-20/630У3	20 кВ, 630 А	4	
QW1÷QW3, QSG9÷QSG11	Выключатель нагрузки с одним комплектом заземляющих ножей исполнение ДТ28	ОС24/630	24 кВ, 630 А	3	Изготовл. СФРЮ
TA1, TA2	Трансформатор тока	ОС24с	24 кВ □/5 А	2	Изготовл. ГДР
TA3÷TA8	Трансформатор тока	ОС24а	24 кВ □/5 А	6	Изготовл. ГДР
TV1, TV2	Трансформатор напряжения	СЕ24	20 кВ	2	Изготовл. ГДР
T1, T2	Трансформатор	ТМ□/20	20 кВ, □ кВА	2	
Схема №2					
F1÷F6	Предохранитель	ПК-20Н	20 кВ	6	См. табл.
FV1÷FV6	Разрядник	ОПН-20	25 кВ	6	Изготовляемые ГДР
QS1÷QS3; QSG3÷QSG8	Разъединитель с двумя комплектами, заземляющих ножей	РВ/3/2-20/630У3	20 кВ, 630 А	3	
QW1; QSG-1; QSG2	Выключатель нагрузки с двумя комплектами заземляющих ножей исполнение ДТ28	ОС24/630	24 кВ, 630 А	1	Изготовл. СФРЮ
QW2÷QW4; QSG9÷QSG11	Выключатель нагрузки с одним комплектом заземляющих ножей исполнение ДТ28	ОС24/630	24 кВ, 630 А	3	Изготовл. СФРЮ
TA1; TA2	Трансформатор тока	ОС24с	24 кВ, □/5 А	2	Изготовл. ГДР
TA3÷TA8	Трансформатор тока	ОС24а	24 кВ, □/5 А	6	Изготовл. ГДР
TV1, TV2	Трансформатор напряжения	СЕ24	20 кВ	2	Изготовл. ГДР
T1, T2	Трансформатор	ТМ□/20	20 кВ, □ кВА	2	

				ТП 407-3-284 ЭЛ	
				Трансформаторная подстанция закрытого типа с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА каждый	
Гл. инж.	Сулин			Лит.	Лист	Листов
Гл. инж. проекта	Фридман			Р	2	13
Нач. гр.	Ульянкина					
Рук. сект.	Кобан					
Н. контр.	Романов			Схемы электрические принципиальные. Сторона 20 кВ. Схема №2	Гипроэнергосельстрой Минэнерго СССР	

Схема №3





Схема №4



Выбор плавких вставок предохранителей 20 кВ

Мощность трансформатора кВ·А	Плавкая вставка, А
100	7,5
160	10
250	15
400	20

Перечень аппаратуры

Поз. обозначение	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечание
Схема №3					
FV1÷FV6	Разрядник	GZa	25 кВ	6	изготовл. ПНР
Q1	Выключатель малогазовый	RU20636a	20 кВ, 630 А	1	изготовл. СФРЮ
QS1 QS2 QSG1÷ QSG4	Разъединитель с двумя комплектами, заземляющих ножей	PB/3/1-2-20/630У3	20 кВ, 630 А	2	
QW1, QW3; QSG3÷ QSG11	Выключатель нагрузки с одним комплектом заземляющих ножей исполнение ДТ2В	CS24/630	24 кВ, 630 А	3	изготовл. СФРЮ
QW5; QW5; QSG5÷ QSG8; F1÷F6	Выключатель нагрузки с двумя комплектами заземляющих ножей с предохранителями исполнение ДТ5К2В	CS24/630	24 кВ, 630 А	2	изготовл. СФРЮ
TA1; TA2	Трансформатор тока	GS24c	24 кВ, □/5А	2	изготовл. ГДР
TA3÷TA8	Трансформатор тока	CS24a	24 кВ, □/5А	6	изготовл. ГДР
TV1; TV2	Трансформатор напряжен.	CZ24	20 кВ	2	изготовл. ГДР
T1, T2	Трансформатор	TM□/24	20 кВ/□ кВ·А	2	
Схема №4					
FV1÷FV6	Разрядник	GZa	25 кВ	6	изготовл. ПНР
QS1; QSG3; QSG4	Разъединитель с двумя комплектами, заземляющих ножей	PB/3/1-2-20/630У3	20 кВ, 630 А	1	
QW4 QSG1; QSG2	Выключатель нагрузки с двумя комплектами заземляющих ножей	CS24/630	24 кВ, 630 А	1	изготовл. СФРЮ
QW2÷ QW4; QSG9÷ QSG11	Выключатель нагрузки с одним комплектом, заземляющих ножей ДТ2В	CS24/630	24 кВ, 630 А	3	изготовл. СФРЮ
QW6 QW7; QSG5÷ QSG8; F1÷F6	Выключатель нагрузки с двумя комплектами, заземляющих ножей с предохранителями исполнение ДТ5К2В	CS24/630	24 кВ, 630 А	2	изготовл. СФРЮ
TA1; TA2	Трансформатор тока	GS24a	24 кВ, □/5А	2	изготовл. ГДР
TA3÷TA8	Трансформатор тока	GS24a	24 кВ, □/5А	6	изготовл. ГДР
TV1, TV2	Трансформатор напряжен.	CZ24	20 кВ	2	изготовл. ГДР
T1, T2	Трансформатор	TM□/24	20 кВ/□ кВ·А	2	

				ТП 407-3-284	ЭЛ
				Трансформаторная подстанция закрытого типа на напряжение 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами и с вводами	
Гл.инж.	Сытин			Лит.	Лист	Листов
Гл.констр.	Фридман			р	3	
Нач.гр.	Колышев					
Гл.инж.	Юрин			Схемы электрические принципиальные. Сторона 20 кВ. Схемы №3,4	Гельэнергопроект Минэнерго СССР	
Н.контр.	Романова					

ефр 493-01

Альбом I

Типовой проект 407-3-284


Инв.№ подл. | Подпись и дата

№1. Вариант без АВР

Панели линейные Щ070-☐

Панели вводные Щ070-☐

Панель секционная Щ070-30



Урасч.																	
Тип предохр.																	
Эл. вставки																	

Перечень аппаратуры

Поз. обозначение	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечан.
	Схема №1				
F1÷F6	Плавкий предохранитель	ПН-2	Jн=☐А	6	
FV1÷FV6	Разрядник	РВН-0,5 У1	500В	6	
PA1÷PA3	Амперметр	Э-802	☐/5А	3	
PV	Вольтметр	Э-802	0÷450В	1	
PVarh	Счетчик реактивной энергии	СРЧУ	380В, 5А	1	
PWh	Счетчик активной энергии	САЧУ	380В, 5А	1	
S1, S2	Рубильник	РС-☐	☐А	2	
S3	То же	РЦ-6	600А	1	
S4÷S7; S12÷S15; F7÷F10; F15÷F18	Рубильник-предохранитель	РПС-☐	Jн=☐А	8	
S8÷S11; S16÷S19; F11÷F14 F19÷F22	То же	РПС-☐	Jн=☐А	8	
T1, T2	Трансформатор	ТМ☐/6	20 /0,4кВ	2	
TA1÷TA6	Трансформатор тока	ТШ-20	☐/5	6	

Выбор плавких вставок предохранителей на стороне 0,4кВ силовых трансформаторов

Мощность трансформатора кВА	Ток плавкой вставки, А
100	200
160	250
250	500
400	600

				ТП 407-3-284 ЭЛ		
				Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью с кабельными вводами		
Гл.инженер	Ахманов				Лит.	Лист	Листов
Рук.гр.	Угольников				Р	4	
Ст.инж.	Рубан						
Н.контр.	Романова			Схемы электрические принципиальные. Страна. Схема №1	Сельэнергопроект Минэнерго СССР		

сер 493-01


№2. Вариант с АВР

Панели линейные ЩО70-□

Панели вводные ЩО70-□

Панель секционная ЩО70-□

Панель АВР ЩО70-38



Уран.	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□
Тип предохр.	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□
Эл. вставки	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□

Перечень аппаратуры

Поз. обозначение	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечан.
	Схема №2				
FV1, FV2	Разрядник	РВН-0,5	5008	6	
PA1÷PA3	Амперметр	Э-802	□/5кА	3	
PV	Вольтметр	Э-802	0÷450В	1	
PWah	Счетчик реактивной энергии	СРЧУ	380В, 5А	1	
PWh	Счетчик активной энергии	САЧУ	380В, 5А	1	
S1÷S4	Рубильник	Р-□	Iн=□А	4	
S5÷S8; F1÷F4; S13÷S16 F9÷F12	Рубильник-предохранит	РПС□	Iн=□А	8	
S9÷S12 F5÷F8 S17÷S20 F13÷F16	То же	РПС-□	Iн=□А	8	
SF1÷SF3	Автоматический выключатель	ВЗМ-□	Iн=□А	3	
T1, T2	Трансформатор	ТМ□/10	20/0,4кВ	2	
TA1÷TA6	Трансформатор тока	ТШ-20	□/5	6	

Выбор плавких вставок предохранителей на стороне 0,4кВ силовых трансформаторов

Мощность трансформатора, кВА	Ток плавкой вставки, А
100	200
160	350
250	400
400	600


| | | | | | | | | | | | | | | | |

Альбом I


Типовой проект 407-3-284

Инв. № подл. | Подпись и дата


План I этажа



План II этажа



1-1



Гл.инж.	Сумин			407-3-284 -ЭЛ	
Гл.спец.	Фролкин			Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый с кабельными вводами	
Рук.гр.	Малышев				Лит. Р; Лист 6; Листов
Ст.инж.	Гришкевич			Планы и разрезы тт Вариант 1	Гипэлектропроект Минэнерго СССР
Н.контр.	Романенко				


сер 4.83-01

Альбом I


Типовой проект 407-3-284

Инв. № подл. | Подпись и дата


План I этажа



План II этажа




1-1



				407-3-284 -ЭЛ		
				Трансформаторная подстанция закрытого типа комплектная 2БКТП 6 (10)/0,4кВ с двумя трансформаторами с кабельными вводами		
					Лит.	Лист	Листов
					Р	7	
Гл.инж.	Симин			План и разрезы ТП Вариант Е	Сельэнергопроект Минэнерго СССР	
Гл.спец.	Рыжкова					
Нач.гр.	Полькин					
Гл.инж.	Рубан					
Н.контр.	Рагонков					

ср 423-01



1. При компоновке РУ 20 кВ по схемам №№ 1÷4 в таблице перечня камер количество и место расположения камер отходящих линий 20 кВ уточняются при привязке проекта в зависимости от направления ВЛ 20 кВ.
2. На место отсутствующих камер устанавливаются сетчатые ограждения высотой 1900 мм изготовления завода „Яуда"

Перечень камер

N камер по плану	Схема №1		Схема №2		Схема №3		Схема №4	
	Назначение	Тип	Назначение	Тип	Назначение	Тип	Назначение	Тип
1	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III
2	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III
4	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III
3	Трансформаторная №1	КВ-20-IV	Трансформаторная №2	КВ-20-IV	Трансформаторная №3	КВ-20-VIII	Трансформаторная №3	КВ-20-VIII
6	Трансформаторная №1	КВ-20-IV	Трансформаторная №1	КВ-20-IV	Трансформаторная №1	КВ-20-VIII	Трансформаторная №1	КВ-20-VIII
5	Секционный разъединитель	КВ-20-VII	Секционный разъединитель	КВ-20-VII	Секционный разъединитель	КВ-20-VII	Секционный разъединитель	КВ-20-VII
8	Секционный выключатель	КВ-20-V	Секционный выключатель	КВ-20-V	Секционный выключатель	КВ-20-V	Секционный выключатель	КВ-20-VI

Типовой проект 407-3-284

Инв. № подл. | Подпись и дата

				ТП 407-3-284 ЭЛ	
				Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью с масляным	
Гл.инж.пр.	Ахлатов				Лит. / Лист / Листов
Нач.гр.	Малышева				Р / 8 /
Гл.инж.	Куров				
Н.контр.	Тимонов			План РУ 20 кВ I вариант	Гельэнергопроект Минэнерго СССР


сер. 493-01

Альбом I

Типовой проект 407-3-284

Инв. № подл. | Подпись и дата

1. При компоновке РУ 20 кВ по схемам №№ 1÷4 в таблице перечня камер количество и места расположения камер отходящих линий 20 кВ уточняются при привязке проекта в зависимости от направления ВЛ 20 кВ.
2. На место отсутствующих камер устанавливаются сетчатые ограждения высотой 1900 мм изготовления завода „Ядуда".



Перечень камер

№№ камер по плану	Схема №1		Схема №2		Схема №3		Схема №4	
	Назначение	Тип	Назначение	Тип	Назначение	Тип	Назначения	Тип
2	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III
1	Секционный разъединитель	КВ-20-VIII	Секционный разъединитель	КВ-20-VIII	Секционный разъединитель	КВ-20-VI	Секционный разъединитель	КВ-20-VIII
4	Секционный выключатель	КВ-20-V	Секционный выключатель	КВ-20-VI	Секционный выключатель	КВ-20-V	Секционный выключатель	КВ-20-VI
3	Трансформаторная	КВ-20-IV	Трансформаторная	КВ-20-IV	Трансформаторная	КВ-20-IV	Трансформаторная	КВ-20-VII
6	Трансформаторная	КВ-20-IV	Трансформаторная	КВ-20-IV	Трансформаторная	КВ-20-VII	Трансформаторная	КВ-20-VII
5	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III
8	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III	Линия	КВ-20-III


			ТП 407-3-284 ЭЛ
			Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами и комплектным распределительным устройством 20 кВ
Гл. инж.	Фридман		Лит. Р; Лист 9; Листов
Нач. гр.	Колышева		
Гл. спец.	Коган		
Н. контр.	Гилинова		План РУ 20 кВ II вариант
			Гельсингфорсское Министерство СССР

сер 493-01

Альбом I

Типовой проект 407-3-284

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_1	3	
2	—	Замок блокировочный типа 31, секрет B_1	3	
3	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_1$	1	
4	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_2$	1	
5	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_3	1	
6	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_4	2	
7	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_5	2	
8	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_3$	3	
9	—	Замок блокировочный типа 32, секрет $У_1$-$У_2$	2	
10	—	Замок блокировочный типа 32, секрет a_3-a_4	1	
11	—	Замок блокировочный типа 32, секрет a_3-a_5	1	
12	—	Ключ типа К1, секрет a_1	1	
13	—	Ключ типа $К_1$; секрет a_2	1	
14	—	Ключ типа $К_1$, секрет a_3	1	
15	—	Ключ типа $К_1$, секрет a_4	1	
16	—	Ключ типа $К_1$, секрет a_5	1	
17	—	Ключ типа $К_1$, секрет $У_1$	1	
18	—	Ключ типа К, секрет $У_2$	1	
19	—	Ключ типа К, секрет $У_3$	1	
20	—	Ключ типа К, секрет a_5	1	

Оперативные схемы блокировки




Таблица условных обозначений

a_1	Механический одноключевой замок типа 31 с ключем типа К
a_2 a_3	Механический двухключевой замок типа 32
a_1	Замок 31 запирает аппарат в одном положении. Положение замка „запрет", ключ снят
a_2	Замок 31 запирает аппарат в одном положении. Положение замка „пуск", ключ снять нельзя
a_1-a_2	Замок 32 запирает аппарат в двух положениях

Блокировочная аппаратура выбрана по каталогу 2903 ЦБТИЭ

——→ Последовательность обхода аппаратов при отключении


—·—→ Последовательность обхода аппаратов при включении

					ТП 407-3-284 -ЭЛ	
					Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 110/6 кВ с двумя трансформаторами мощностью 6300 кВА	
Гл. инж. проекта	Фридман				Лит.	Лист	Листов
Нач. пр.	Мельников				Р	10	
Рук.	Иван						
Н. контр.	Потапенко				Схемы блокировки подстанции (схема №1)	Сельэнергопроект Минэнерго СССР	

Альбом 7

Типовой проект 407-3-284

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_1	3	
2	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $б_1$	3	
3	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_3	1	
4	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_4	3	
5	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_1$	1	
6	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_2$	1	
7	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_3$	3	
8		Замок блокировочный типа 32, секрет a_4-a_3	1	
9	—	Замок блокировочный типа 32, секрет $У_1$-$У_2$	2	
10	—	Ключ типа К1, секрет a_1	1	
11	—	Ключ типа К1, секрет a_3	1	
12	—	Ключ типа К1, секрет a_4	1	
13	—	Ключ типа К1, секрет $б_1$	1	
14		Ключ типа К1, секрет $У_1$	1	
15		Ключ типа К1, секрет $У_2$	1	
16		Ключ типа К1, секрет $У_3$	1	



Оперативные схемы блокировки





Таблица условных обозначений

a_1	Механический одноключевой замок типа 31 с ключом типа К1
a_1 a_2	Механический двухключевой замок типа 32
a_1	Замок 31 запирает аппарат в одном положении. Положение замка „заперто", ключ снят
a_1 a_2	Замок 31 запирает аппарат в одном положении. Положение замка „отперто", ключ снять нельзя
a_1 a_2	Замок 32 запирает аппарат в двух положениях




——→ Последовательность обхода аппаратов при отключении

——·→ Последовательность обхода аппаратов при включении


Блокировочная аппаратура выбрана по каталогу 2903 ЦБТИЭ

					ТП 407-3-284 -ЭЛ	
					Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами с комплектными	
Инженер	Фридкин				Лит.	Лист 11	Листов
Нач. гр.	Малышева				Р		
Ст. инж.	Русан				Схемы блокировки подстанции (Схема №2)	Гидроэнергопроект Минэнерго СССР	
Н. контр.	Романов						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Оперативные схемы блокировки



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_1	2	
2	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $в_1$	2	
3	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $в_2$	2	
4	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_2	2	
5	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_3	1	
6	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_4	2	
7	—	Замок блокировочный типа 31, секрет a_5	2	
8	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_1$	1	
9	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_2$	1	
10	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_3$	3	
11		Замок блокировочный типа 32, секрет a_3-a_4	1	
12	—	Замок блокировочный типа 32, секрет a_3-a_5	1	
13	—	Замок блокировочный типа 32, секрет $У_1$-$У_2$	2	
14	—	Ключ типа $К_1$, секрет $У_1$	1	
15	—	Ключ типа $К_1$, секрет $У_2$	1	
16	—	Ключ типа $К_1$, секрет a_1	1	
17	—	Ключ типа $К_1$ секрет a_2	1	
18	—	Ключ типа $К_1$ секрет a_3	1	
19	—	Ключ типа $К_1$ секрет a_4	1	
20	—	Ключ типа $К_1$ секрет a_5	1	
21	—	Ключ типа $К_1$ секрет $У_3$	1	

Таблица условных обозначений

a_1	Механический одноключевой замок типа 31 с ключом типа К
a_2 a_3	Механический двухключевой замок типа 32
a_1	Замок 31 запирает аппарат в одном положении. Положение замка „запрета" ключ снят
$в_2$	Замок 31 запирает аппарат в одном положении. Положение замка „запрета" ключ снять нельзя
a_1-a_2	Замок 32 запирает аппарат в двух положениях

Последовательность обхода аппаратов при отключении

Последовательность обхода аппаратов при включении


Блокировочная аппаратура выбрана по каталогу 2903 ЦБТИЭ

					ТП 407-3-284 ЭЛ		
					Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами и кабельными вводами		
Гл. инженер	Фридман					Лит.	Масса
Нач. гр.	Марышева					Р	12
Гл. спец.	Абан						
Н. контр.	Лисенкова				Схемы блокировки подстанции (схема №3)	Сельэнергопроект Минэнерго СССР	

Альбом 7

Типовой проект 407-3-284

Инв. № подл. | Подпись и дата



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $а_1$	2	
2	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $б_1$	2	
3	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $а_2$	2	
4	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $в_2$	2	
5	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $а_3$	2	
6	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $а_4$	2	
7	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_1$	1	
8	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_3$	1	
9	—	Замок блокировочный типа 31, секрет $У_3$	1	
10	—	Замок блокировочный типа 32, секрет $У_1$-$У_2$	2	
11	—	Замок блокировочный типа 32, секрет $а_4$-$а_3$	2	
12	—	Ключ типа $К_1$, секрет $а_1$	1	
13	—	Ключ типа $К_1$, секрет $а_2$	1	
14		Ключ типа $К_1$, секрет $а_3$	1	
15		Ключ типа $К_1$, секрет $а_4$	1	
16		Ключ типа $К_1$ секрет $б_1$	1	
17		Ключ типа $К_1$ секрет $в_2$	1	
18		Ключ типа $К_1$ секрет $У_1$	1	
19		Ключ типа $К_1$, секрет $У_2$	1	
20		Ключ типа $К_1$, секрет $У_3$	1	

Оперативные схемы блокировки




Таблица условных обозначений

$а_1$	Механический одноключевой замок типа 31 с ключом типа К
$а_1$ $а_2$	Механический двухключевой замок типа 32
$а_1$	Замок 31 запирает аппарат в одном положении. Положение замка „заперто", ключ снят
$б_2$	Замок 31 запирает аппарат в одном положении. Положение замка „отперто", ключ снять нельзя
$а_1$ $а_2$	Замок 32 запирает аппарат в двух положениях

Последовательность обхода аппаратов при отключении

Последовательность обхода аппаратов при включении

Блокировочная аппаратура выбрана по каталогу 2903 ЦБТИЭ.

					ТП 407-3-284 ЭЛ	
					Трансформаторная подстанция закрытого типа напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА каждый с воздушными вводами	
Гл.инж.	Жидкин				Лит.	Лист	Листов
Нач.гр.	Матышева						
Ст.инж.	Кобан				Р	13	
Н.контр.	Васильева				Схемы блокировки подстанции (Схема №4)	Гипроэлектромонтаж Минэнерго СССР	

Альбом I

Типовой проект 407-3-284

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 2993 Инв.№ сф-493-01 тираж 100
Сдано в печать 5.10 1984г цена 1-52

gost.e-ecolog.ru