ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
294-3-56.90
КРЫТЫЙ БАССЕЙН
С ВАННОЙ 25 х 8,5 М
И
ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10 х 6 М
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
АЛЬБОМ-5

АУ - ЗАДАНИЕ ЗАВОДАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ

24866-05
ЦЕНА 3-34

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
294-3-56.90
КРЫТЫЙ БАССЕЙН
С ВАННОЙ 25 × 8,5 М
И
ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10 × 6 М
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
АЛЬБОМ-5

РАЗРАБОТАН
ЦНИИЭП
им. Б.С. Мезенцева

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — М.В ГЛИНКИН
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА — А.А ЗАРЕЦКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — А.М ГРИМОВИЧ

УТВЕРЖДЁН
ГОСКОМСПОРТОМ СССР
ПРИКАЗ №432 от 30.11.90

© АПП ЦИТП, 1991

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примеч.
АУ001	Содержание альбома	стр. 2
АУ.С02	Спецификация щитов	стр. 3÷6
АУ002	Щит системы П1(П2,П3) Общий вид	стр. 7÷10
АУ003	Щит системы П1(П2,П3) Таблица соединений	стр. 10÷12
АУ004	Щит системы П1(П2,П3). Таблица подключения	стр. 13÷14
АУ005	Щит зональных подогревателей Общий вид	стр 15÷18
АУ006	Щит зональных подогревателей. Таблица соединений	стр. 18÷20
АУ007	Щит зональных подогревателей. Таблица подключены	стр. 20÷22
АУ008	Щит системы У1 Общий вид	стр 23÷26
АУ009	Щит системы У1 Таблица соединений	стр 26÷27
АУ010	Щит системы У1. Таблица подключения	стр 28÷29
АУ011	Щит управления Общий вид	стр 29÷33
АУ012	Щит управления. Таблица соединений	стр 33÷38
АУ013	Щит управления. Таблица подключения	стр. 38÷42

Лист	Наименование	Примеч.
АУ7	Система П1(П2,П3). Схема электрическая принципиальная (начало)	Альбом 3
АУ8	Система П1(П2,П3). Схема электрическая принципиальная (окончание)	Альбом 3
АУ9	Зональные подогреватели ЗП1÷ЗП3 Насосы утилизации №1,№2. Схемы электрические принципиальные (начало)	Альбом 3
АУ10	Зональные подогреватели ЗП1÷ЗП3. Насосы утилизации №1,№2 Схемы электрические принципиальные (окончание)	Альбом 3
АУ11	Системы У1. Схема электрическая принципиальная	Альбом 3
АУ12	Система В3. Насосы подпиточный и обходных дорожек Схемы электрические принципиальные	Альбом 3
АУ13	Задвижки З1-У, З2-У. Схемы электрические принципиальные	Альбом 3
АУ14	Задвижка З3-У. Схема электрическая принципиальная	Альбом 3
АУ15	Задвижки З1-У÷З3-У. Сигнализация. Схема электрическая принципиальная	Альбом 3
АУ16	Энергопитание щита управления. Схема контрол температуры наружного воздуха. Система В1(В2,В4). Схемы электрические принципиальные	Альбом 3
АУ17	Сигнализация щита управления. Схема электрическая принципиальная	Альбом 3

				ТП 294-3-56.90			АУ001
Нач. отд.	Солдатов			Крытый бассейн с ванной 25×8,5м и детской ванной 10×6м	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Амитрова				Р	1	1
ГИП	Раввин						
Гл. спец.	Комарова			Содержание альбома	ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева		
Нач. гр.	Шар						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Щиты								
	1. Щит шкафной малогабаритный по ОСТ36.13-76								
	ЩШМ-600х400х250 УХЛ4 IP30								
	Щит системы У1	АУ008 ÷ АУ010	шт.	796		42 3621 0108		1	
	2. Щит шкафной малогабаритный по ОСТ 36.13-76								
	ЩШМ-1000х600х350 УХЛ4 IP30								
	1) Щит системы П1 (П2, П3)	АУ002 ÷ АУ004	-"-	-"-		42 3621 0108		3	
	2) Щит зональных подогревателей	АУ005 ÷ АУ007	-"-	-"-		42 3621 0108		1	
	3) Щит управления	АУ011 ÷ АУ013	-"-	-"-		42 3621 0108		1	

Нач. отд.	Солдатов		ТП 294-3-56.90		АУ.С02
Н. контр.	Дмитриева				
ГИП	Гаврин				
Гл. спец.	Комарова		Спецификация щитов		
Нач. пр.	Шор				

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

24866-05 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Электроаппаратура, поставляемая комплектно со щитами								
	1 Переключатель „тумблер" ~220В, 50Гц	ТВ1-2	шт.	796				1	
	2 То же	П2Т-1	-"-	-"-				2	
	3 Кнопка исполнение 1, толкатель чёрного цвета, без надписи	КЕ-011 УЗ	-"-	-"-				2	
	4 То же исполнение 2, толкатель чёрного цвета, надпись „Пуск"	КЕ-011 УЗ	-"-	-"-				8	
	5 То же исполнение 3, толкатель красного цвета, надпись „Стоп"	КЕ-011 УЗ	-"-	-"-				8	
	6 Табло ~220В	ТСМ-III-УЗ-01	-"-	-"-				19	
	7 Лампа ~220В, 50Гц, 10Вт	Ц 220-10	-"-	-"-				19	
	8 Диод кремниевый сплавной 400В, 0,3А	Д226-Б	-"-	-"-				24	
	9 Регулируемый импульсный прерыватель ~220В, 50Гц	РИП-2	-"-	-"-				7	
	10 Выключатель автоматический ~220В 50Гц расцепитель 0,6А, отсечка $2I_н$	А63-МУЗ	-"-	-"-				3	
	11 То же, расцепитель 1,25А	А63-МУЗ	-"-	-"-				5	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12 Выключатель автоматический ~220В 50Гц, расцепитель 1,6А, отсечка 2Iн	АБ3-М43	шт.	796				1	
	13 Реле времени ~220В 50Гц	РКВ 11-У3-122 УХЛ4	-"-	-"-				3	
	14 Реле времени ~220В 50Гц 8ВА	ВС-33-1	-"-	-"-				1	
	15 Реле промежуточное универсальное ~220В 50Гц 9ВА	РПУ-2-062203	-"-	-"-				8	
	16 То же	РПУ-2-06У203	-"-	-"-				1	
	17 То же	РПУ-2-06УУ03	-"-	-"-				15	
	18 То же	РПУ-2-066203	-"-	-"-				3	
	19 Блок зажимов на 40 зажимов типа ЗН23-417-25-Д/А-У3 исп.1	-	-"-	-"-				1	
	20 То же, на 50 зажимов	-	-"-	-"-				5	
	21 То же, на 70 зажимов	-	-"-	-"-				1	
	22 Упор	-	-"-	-"-				14	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23 Перемычка	ПР2-24	шт.	796				54	
	24 Рамка	РПМ55х15	-"-	-"-				21	
	25 Колодка клеммная	К-8 УХЛ3	-"-	-"-				6	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
7	HL1	Табло ТСН-III-У3-01 ~ 220В	1	
8		Лампа Ц 220-10 10Вт	1	
9	SF1	Выключатель автоматический	1	У352
		А63-МУ3 ~ 220В Iотс.=2Iн		ТМ3 13-83
		Iн=1,25А		
10	KT1	Реле РКВ 11-У3-122УХЛ4 ~ 220В	1	У627 ТМ3 13-83
11	KT2	Прерыватель импульсный	1	У31
		РИП-2 ~ 220В Tпер=10÷100сек		ТМ3 16-83
		Реле РПУ-2-06... ~ 220В 9ВА		
12	K1, K3, KV, рез.	РПУ-2-06У4У3	4	У175 ТМ3 13-83
13	K2	РПУ-2-066203	1	
14	XT1	Блок зажимов на 50шт зажимов ЗИ-23-УП-25А/ДУ3	1	
15		Упор	2	
16		Перемычка ПР2-2У	10	
17		Рамка для надписи РПМ 55х15	2	
		Материалы		
		Провод 380В ГОСТ 6323-79		
18		ПВ1 1х1,5	10	м
19		ПВ3 1х1,5	10	м
20		ПВ1 1х0,75	50	м
21		ПВ3 1х0,75	60	м

ТП 294-3-56.90	АУ002	Лист	2

ФАЧ


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Документация		
	АУ003	Таблица соединений	5	
	АУ004	Таблица подключения	4	
		Стандартные изделия		
1		Щит ЩУМ 1000х600х350	1	
		УХЛ4 IP30 ОСТ36.13-76		
2		Рейка Р3-1М-600 ТК3-265-85	1	
3		Угольник УРМ600 ТК3-129-83	4	
4		Угольник УЗМ600 ТК3-128-83	2	
5		Угольник УР15 ТК3-296-83	1	
		Прочие изделия		
6	SK1	Регулятор температуры	1	
	(поз. 35-2)	электрический ТАУП3-220В		
		ном. статич. хар-ка 50М		
		шкала 0°÷40°С		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


ТП 294-3-56.90	АУ002		
Нач.отд. Солдатов	Бетонный бассейн с ванной 25х8,5м и детской ванной 10х6м	Стадия	Лист	Листов
Н.контр. Дмитриев		Р	1	5
Гип. Рабвин	Щит системы П1(П2,П3). Общий вид	ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева		
Гл.спец. Комаров				
Нач.гр. Шор				

24866-05 8

ФАЧ



1. * Размеры для справок.
2. Покрытие - вариант 7 ОСТ 36.13-76.
3. По данному чертежу изготовить 3 щита.



ТП 294-3-56.90	АУ002	Лист 4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена			
	на основании схем: АУ1, АУ8, АУ10, АУ12, АУ16÷АУ18, АУ25÷АУ27 альбома 3 и таблицы подключения АУ00У			
44	К1:13	К3:13		
44		ХТ1:32		
42	ХТ1:31	КУ:14		
42		К1:31		
42		К1:23		П
45	К1:14	К3:А		
45		К3:14	ПВ3 1×0,75	П
50	К1:32	ХТ1:6		
47	ХТ1:34	К1:24		
58	К1:6У	ХТ1:15		
60	ХТ1:11	К1:7У		
61	К1:82	ХТ1:12		
65	ХТ1:9	К3:6У		
6У	К3:63	К2:82		

ТП 294-3-56.90 АУ003

Нач.отд.	Солдатов		
Н.контр.	Дмитриков		Дмр
ГИП	Раввин		
Гл.спец.	Комарова		
Нач.гр.	Шор		

Крытый бассейн с ванной 25×8,5м и детской ванной 10×6м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Щит системы П1 (П2, П3). Таблица соединений

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

Формат А4

Таблица надписи на табло и в рамках

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.
	Табло ТСМ-III-У3-01	
1	Авария П1 (П2, П3)	1
	Рамка РПМ 55×15	
2	Тем-ра притока	1
3	Сх. упр-ия П1 (П2, П3). ~220В	1

№ надписи	Надпись	Кол.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 294-3-56.90 АУ002 Лист 5

24866-05 11 Ф.А4.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
X2-4	K2:A	XT1:26	ПВ3 1х0,75	
41	XT1:13	SF1:2	ПВ1 1х1,5	
41		KT1:1a		
41		K4:31		
41		K4:13		П
41		K2:51		
41		K1:81		
41		K1:73	ПВ3 1х0,75	П
41		K1:63		-"-
10	K1:B	K2:B		
10		K3:B		
10		K4:B		
10		KT1:B		
10		KT2:3	ПВ1 1х0,75	
10		XT1:16		
801N	XT1:17	KT2:10		
801N		Конструкции для крепления аппаратов: ⏚	ПВ1 1х1,5	
801N		Заземляющий зажим щита		
7	XT1:25	XT1:42		П
X2-4	XT1:26	XT1:43	ПВ1 1х0,75	-"-
10	XT1:16	XT1:22		-"-
10		XT1:23	перемычка блока	
41	XT1:13	XT1:19		П
41		XT1:30		-"-
50	XT1:6	XT1:20	ПВ1 1х0,75	-"-
50		XT1:36		-"-
801N	XT1:17	XT1:18	перемычка блока	

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
504	K3:24	XT1:41	ПВ3 1х0,75	
53	XT1:21	KT1:2	ПВ1 1х0,75	
53		K4:32		
503	K2:32	K3:23		
500	K1:41	K2:13		
500		K2:31		П
500		XT1:37		
80	XT1:48	K2:43		
80		K2:23		П
81	K2:24	XT1:50		
97	XT1:49	K2:44	ПВ3 1х0,75	
HY1-Y2	K2:53	XT1:44		
X2-5	XT1:39	K2:54		
HY2-Y2	K2:63	XT1:45		
X2-5	XT1:64	K2:64		
509	K1:42	K3:33		
508	K3:34	XT1:38		
501	XT1:40	K2:14		
59	K4:A	XT1:14		
46	XT1:33	KT1:A		
48	KT1:3	KT1:3a		П
48		XT1:35		
49	XT1:5	KT2:4		
49		KT2:1		П
49		KT1:4a	ПВ1 1х0,75	
49		KT1:4		П
52	KT1:1	KT1:2a		-"-
51	KT2:5	XT1:7		
2	XT1:24	SF1:1	ПВ1 1х4,5	
X2-4	K1:A	K2:A	ПВ3 1х0,75	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Дверь			
65	HL1:1	XT1:9		
49	XT1:5	SE1:X1-1		
50	SK1:X2-4	XT1:6	ПВ3 1х0,75	
51	XT1:7	SE1:X2-6		
51		SE1:X1-9		
53	SE1:X1-11	XT1:8		
301	XT1:1	SK1:X2-10		Измерительные цепи
302	SK1:X2-7	XT1:2	ПВ3 1х0,75	
303	XT1:3	SK1:X2-11		
10	HL1:2	SE1:X1-2	ПВ3 1х0,75	
10		XT1:23		
801N	SE1:X1-3	Заземляющий зажим щита	ПВ3 1х1,5	

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
801N	XT1:18	XT1:27	ПВ1 1х0,75	П
801N		XT1:28	перемычка блока	
53	XT1:8	XT1:21	ПВ1 1х0,75	П

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		КЧ		
* 41	13 п	З	14	42 *
* 41	31 п	Р	32	53
59	А	К	В	10 *
		SF1		
2	1		2	41 *
		КТ1		
52	1 п	Р	2	53 *
У8	3 п	З	п 4	У9
У6	А	К	В	10 *
* У1	1а	З	п 2а	52
У8	3а п	Р	п 4а	У9 *
		КТ2		
* У9	1 п		3	10 *
* У9	4 п		5	51
* 80N	10			
		ХТ1		
301	1		2	302
303	3		4	
49	5		п 6	50 *
51	7		п 8	53
65	9		11	60
61	12		п 13	У1 *
59	14		15	58
* 10	16 п			
80N	17		п 18	
41	19 п		п 20	50 *
* 53	21 п			

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		ХТ1		
10	22 п	п	23	
2	24		п 25	7 *
* Х2-У	26 п			
80N	27 п	п	28	
41	30 п		31	42
44	32		33	У6
47	34		35	У8
50	36 п		37	500
508	38		39	Х2-5
501	40		41	50У
7	42		43	Х2-У
НУ1-У2	44		45	НУ2-У2
Х2-5'	46		48	80
97	49		50	81

Формат А4

Технические требования

Таблица подключения выполнена на основании схем: АУ7, НУ8, АУ10, АУ12, АУ16, НУ18, АУ23, АУ27 альбома и таблицы соединений АУ003

Задняя стена

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Г1		
44	13	З	14	45
У2	23	З	24	У7
* У2	31	Р	32	50
41	63	З	64	58
* 41	73	З	74	60
* 41	81	Р	82	61
Х2-У	А	К	В	10
		Г2		
* 500	13 п	З	14	501
80	23 п	З	24	81
500	31 п	Р	32	503

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Г2		
* 80	У3 п	З	44	97
НУ1-У2	53	З	54	Х2-5
НУ2-У2	63	З	64	Х2-5'
У1	81	Р	82	64
Х2-У	А	К	В	10 *
		Г3		
* У4	13	З	п 14	45
503	23	З	24	504
509	33	З	34	508
64	63	З	64	65
* У5	А п	К	В	10 *

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТП 294-3-56.90			АУ00У
Нач. отд.	Солдатов		
Н. контр.	Дмитриева		
ГИП	Рабевин		
Гл. спец.	Гончарова		
Нач. гр.	Шер		

Скрытый бассейн с ванной 25×8,5м и детской ванной 10×6м

Щит системы П1 (П2, П3). Таблица подключения


Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева


24866-05 14

Формат А4


12
K1, K3, K3, Рез



13
K2



10
KT1



7
HL1



9
SF1



Провод-ник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод-ник
	Дверь			
		HL1		
65	1		2	10
		SF1		
	X1		X2	
49	1		11	303
* 10	2		10	301
801N	3		7	302
51	9 П		П 6	51 *
53	11		4	50

Провод-ник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод-ник


Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
8	SF1	Выключатель автоматический	1	У352
		АБ3-МУ3 ~220В 50Гц		ТМ3-18-83
		$I_н$=1,25А $I_{отс.}$=2$I_н$		
9	КТ1÷КТ3	Прерыватель импульсный	3	У31
		РИП-2 ~220В $T_{пер}$=10÷100сек		ТМ3-18-83
10	ХТ1	Блок зажимов на 50 зажи-	1	
		мов типа ЗН23-4П25-А/Д У3 исп.1		
11		Упор	2	
12		Перемычка ПР2-2У	10	
13		Рамка РПМ 55×15	4	
		Материалы		
		Провод 380В ГОСТ 6323-79		
14		ПВ1 1×1,5	5	м
15		ПВ1 1×0,75	50	м
16		ПВ3 1×1,5	10	м
27		ПВ3 1×0,75	120	м

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Документация		
	АУ006	Таблица соединений	4	
	АУ007	Таблица подключения	4	
		Стандартные изделия		
1		Щит ЩШМ 1000×600×350	1	
		УХЛ4 IP30 ОСТ 36.13-76		
2		Угольник У3М600 ТК3-128-83	4	
3		Угольник УР15 ТК3-276-83		
4		Швеллер ШП600 ТС3-254-83	1	
5		Кронштейн К114 ТК3-106-83	2	
6		Рейка Р3-1-600 ТК3-265-85	1	
		Прочие изделия		
7	SK1÷SK3	Регулятор температуры электри-	3	
	поз. 35-1	ческий ТЭУП3 ~220В, номиналь-		
		ная статическая характеристи-		
		ка 50М, 0°С÷40°С		


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

		ТП 294-3-56.90	АУ005
Нач. отд.	Солдатов	Крытый бассейн с ванной 25×8,5м и детской ванной 10×6м	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5
Гл. констр.	Дмитриев		
ГИП	Радвин		
Гл. спец.	Самарев	Щит зональных подогревателей. Общий вид	ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева
Нач. ар.	Шар		



1.* Размеры для справок.

2. Покрытие-вариант 7 ОСТ 36.13-76.



ТП 294-3-56.90	АУ005	Лист 4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на			
	основании схем: АУ9, АУ10, АУ18÷АУ20, АУ25÷АУ27 альбома 3			
	и таблицы подключения АУ007			
П1-81	XT1:1	XT1:4		П
П1-81		XT1:29		
82	XT1:12	XT1:5		
П2-81	XT2:1	XT2:4		П
П2-81		XT1:30	ПВ1 1х0,75	
90	XT1:13	XT2:5		
97	XT3:1	XT3:4		П
97		XT1:31		
98	XT1:14	XT3:5		
Л	SF1:1	XT1:21	ПВ1 1х1,5	
80	XT1:18	XT1:19	перемычка блока	
80		XT1:20	-"-	
80		SF1:2	ПВ1 1х1,5	
N	XT1:22	XT1:23	перемычка блока	
N		XT1:24	-"-	

Таблица надписи на табло и в рамках

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка РПМ 55х15				
1	Темп-ра воз. П1 в зале ванны 25х8,5	1			
2	Темп-ра воз. П2 в зале ванны 25х8,5	1			
3	Темп-ра воз. в зале ванны 10х6	1			
4	~220В сх. управл.	1			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 294-3-56.90			АУ005
Нач. отд. Солдатов	Бретный бассейн с ванной 25х8,5м и детской ванной 10х6м	Стадия	Лист	Листов
Н. сектор Дмитриев		Р	1	4
ГИП Рабзин				
Гл. спец. Комаров	Щит зональных подогревателей. Таблица соединений	ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева		
Нач. гр. Шор				

Формат А4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Дверь			
П1-81	SK1: X1-1	XT1: 29		
82	XT1: 12	SK1: X1-11		
82	SK1: X2-6	XT1: 12		
83	XT1: 16	SK1: X1-9		
84	SK1: X2-4	XT1: 17		
П2-81	XT1: 30	SK2: X1-1		
90	SK2: X1-11	XT1: 13		
90	XT1: 13	SK2: X2-6	ПВ3 1х0,75	
91	SK2: X1-9	XT1: 32		
92	XT1: 33	SK2: X2-4		
97	SK3: X1-1	XT1: 31		
98	XT1: 14	SK3: X1-11		
98	SK3: X2-6	XT1: 14		
99	XT1: 34	SK3: X1-9		
100	SK3: X2-4	XT1: 35		
304	XT1: 1	SK1: X2-10		
305	SK1: X2-7	XT1: 2		
306	XT1: 3	SK1: X2-11		
307	SK2: X2-10	XT1: 4		
308	XT1: 5	SK2: X2-7	ПВ3 1х0,75	Измерительные цепи
309	SK2: X2-11	XT1: 6		
310	XT1: 7	SK3: X2-10		
311	SK3: X2-7	XT1: 8		
312	XT1: 9	SK3: X2-11		
N	SK1: X1-2	XT1: 22		
N	XT1: 23	SK2: X1-2	ПВ3 1х0,75	
N	SK3: X1-2	XT1: 24		

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
N	XT1: 24	KT3: 3		
N		KT2: 3	ПВ1 1х4,75	
N		KT1: 3		
801N	KT1: 10	KT2: 10		
801N		KT3: 10	ПВ1 1х0,75	
801N		XT1: 25		
801N		XT1: 26	перемычка блока	
801N		XT1: 27	—"—	
801N		XT1: 28	—"—	
801N		Конструкции для крепления аппаратов: ⏚	ПВ1 1х4,5	
801N		Заземляющий зажим щита		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	Технические требования			
	Таблица подключения выполнена			
	на основании схем: АУ9 АУ10, АУ18÷АУ20, АУ25÷АУ27 альбома 3			
	и таблицы соединений АУ006			
	Задняя стенка			
		XT1		
П1-81	1 л		3	N
* П1-81	4 л		5	82
801N	10			
		XT2		
П2-81	1 л		3	N *
* П2-81	4 л		5	90
* 801N	10			
		SF1		
Л	1		2	80

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT3		
97	1 л		3	N *
* 97	4 л		5	98
* 801N	10			
		XT1		
304	1		2	305
306	3		4	307
308	5		6	309
310	7		8	311
312	9		12	82 *
* 90	13		14	98 *
83	16		17	84

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
81N	SK2: X1-3	SK1: X1-3		
801N		SK3: X1-3	ПВ3 1х0,75	
801N		Заземляющий зажим щита	ПВ3 1х1,5	

Нач. отд.	Солдатов		
Н. контр.	Анитуев		
ГИП	Рабвин		
Гл. спец.	Комаров		
Нач. гр.	Шар		

ТП 294-3-56.90 АУ007

Крытый бассейн с ванной 25х8,5м и детской ванной 10х6м

Щит зональных подогревателей. Таблица подключения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 294-3-56.90 АУ006 Лист 4

24866-05 21 Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT1		
80	18	П	19	
	19	П	20	
Л	21			
N	22	П	23	
	23	П	24	*
801N	25	П	26	
	26	П	27	
	27	П	28	
* П1-81	29		30	П2-81 *
* 97	31		32	91
92	33		34	99
100	35			

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Дверь		
		SK2		
	X1		X2	
П2-81	1		11	309
N	2		10	307
801N	3		7	308
91	9		6	90
90	11		4	92
		SK1		
	X1		X2	
П1-81	1		11	306
N	2		10	304
801N	3		7	305
83	9		6	82
82	11		4	84
		SK3		
	X1		X2	
97	1		11	312
N	2		10	310
* 801N	3		7	311
99	9		6	98
98	11		4	100


Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

ТП 294-3-56.90 АУ007 Лист 2

ТП 294-3-56.90 АУ007 Лист 3

24866-05 22

Формат А4



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
7	SF1	Выключатель автоматичес-	1	У350
		кий А63-МУ3 Iн=0,6А		ТМ3-1883
		Iотс.=2Iн ~ 220В		
8	КТ1	Прерыватель импульсный	1	У28
		РИП-2 ~220В Тпер=10сек ± 100сек		ТМ3-1683
9	К1	Реле РПУ-2-054203 ~220В	1	У175
		9ВА		ТМ3-1783
10	ХТ1	Блок зажимов на 40шт.	1	
		зажимов ЗН-23-УП-25Д/ДУЗ		
11		Перемычка ПР2-2У	8	
12		Упор	2	
13		Рамка для надписи	2	
		РПМ 55х15		
		Материалы		
		Провод 380В ГОСТ 6323-79		
14		ПВ1 1х1,5	10	м
15		ПВ1 1х0,75	20	м
16		ПВ3 1х1,5	10	м
17		ПВ3 1х0,75	40	м

ТП 294-3-56.90 АУ008 Лист 2

Ф. АУ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Документация		
	АУ009	Таблица соединений	3	
	АУ010	Таблица подключения	3	
		Стандартные изделия		
1		Щит ЩШМ 600х400х250	1	
		УХЛ4 IP30 ОСТ 36.13-76		
2		Рейка Р3-1М400 ТК3-265-85	1	
3		Угольник УФМ400 ТК3-129-83	1	
4		Угольник У3М400 ТК3-128-83	3	
5		Угольник УР15 ТК3-264-83	1	
		Прочие изделия		
6	SF1	Регулятор температуры	1	
	(поз. 35-2).	электрический ТЭУП3		
		номин. статич. хар-ка 50М		
		шкала 0°÷40°С		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Нач. отд.	Солдатов	
Н. контр.	Дмитриева	
ГИП	Рябцин	
Гл. спец.	Комарова	
Нач. гр.	Шор	

ТП 294-3-56.90. АУ008


Крытый бассейн с ванной 25х8,5м и детской ванной 10х6м

Стадия	Лист	Листов
Р.	1	5

Щит системы У1. Общий вид


ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

24866-05 24 Ф. АУ



1.* Размеры для справок

2. Покрытие - вариант 7 ОСТ 36.13-76



ТП 294-3-56.90	АУ008	Лист 4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на основании схем: АУ11, АУ19, АУ21, АУ25, АУ27 альбома 3 и таблицы подключения АУ010			
41	К1:21	К1:У3	ПВ3 1х0,75	п
41		SF1:2	ПВ1 1х1,5	
41		ХТ1:12		
41		ХТ1:16	ПВ1 1х0,75	п
У2	ХТ1:5	К1:У4	ПВ3 1х0,75	
У2		КТ1:4		
У2		КТ1:1	ПВ1 1х0,75	п
У3	КТ1:5	ХТ1:6		
У7	ХТ1:8	К1:22		
500	К1:33	ХТ1:19	ПВ3 1х0,75	
У1-506	ХТ1:20	К1:34		
2	SF1:1	ХТ1:22	ПВ1 1х1,5	
7	ХТ1:17	ХТ1:23	ПВ1 1х0,75	п
Х2-4	ХТ1:18	ХТ1:24		-"-

		ТП 294-3-56.90 АУ009			
Нач.отд	Солдатов	Крытый бассейн с ванной 25х8,5м и детской ванной 10х6м	Стадия	Лист	Листов
Н.контр	Дмитриев		Р	1	3
ГИП	Раввин	Щит системы У1. Таблица соединений	ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева		
Гл.спец	Кондратова				
Нач.гр	Шор				

Формат А4

Таблица надписи на табло и в рамках

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол	№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка РПМ 55х15				
1	Тем-ра рециркуляцион-ного воздуха	1			
2	Сж. упр-ия ~220В	1			

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

	ТП 294-3-56.90 АУ008		Лист 5

24866-05 27 Ф.А4.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Дверь			
42	SK1: X-1	XT1: 5	ПВ3 1х0,75	п
43	XT1: 6	SK1: X1-9		
43	SK1: X2-6	XT1: 6		
44	XT1: 11	XT1: 7		
44		SK1: X1-11		
47	SK1: X2-4	XT1: 8		
47		XT1: 13		
10	XT1: 25	SK1: X1-2	ПВ3 1х0,75	
301	SK1: X2-10	XT1: 1	ПВ3 1х0,75	Измерительные цепи
302	XT1: 2	SK1: X2-7		
303	SK1: X2-11	XT1: 3		
801N	Заземляющий зажим щита	SK1: X1-3	ПВ3 1х1,5	

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
X2-4	XT1: 24	K1: A	ПВ3 1х0,75	
10	XT1: 3	K1: B		
10		XT1: 10		
10		XT1: 25	ПВ1 1х0,75	п
801N	XT1: 14	XT1: 15	Перемычка блока	
801N		XT1: 26		п
801N		Заземляющий зажим щита	ПВ1 1х1,5	
801N		KT1: 10		
		Конструкции для установки аппаратов		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	Дверь			
		SK1		
	X1		X2	
42	1		11	303
10	2		10	301
801N	3		7	302
43	9		6	43
44	11		4	47

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

ТП 294-3-56.90 АУ010 Лист 2

Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Технические требования		
	Таблица подключения выполнена			
	на основании схем: АУ1, АУ17, АУ21, АУ25, АУ27 альбома 3			
	и таблицы соединений АУ009			
	Задняя стенка			
			XT1	
		KT1		
42	1 п	3	10	
* 42	4 п	5	43	
801N	10			
		SF1		
2	1	2	41*	
		K1		
* 41	21 п	P 2	22	47
500	33	2	34	У1-506
41	43 п	2	44	У2
X2-Y	A	K	B	10*

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
301	1		2	302
303	3		5	42 *
* У3	6		п 7	44 *
* 47	8 п		п 10	10 *
У4	11 п		п 12	41 *
У7	13 п		6	43
801N	14	п	15	
У1	16 п		п 17	7
X2-Y	18 п		19	500
У1-506	20		22	2
7	23 п		п 24	X2-Y *
* 10	25 п		п 26	801N *


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 294-3-56.90 АУ010

Нач. отд.	Солдатов	Крытый бассейн с ванной 25×8,5м и детской ванной 10×6м	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Н. контр.	Дмитриева		
ГИП	Раввин		
Гл. спец.	Комарова	Щит системы У1. Таблица подключения	ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева
Нач. гр.	Шор		

24866-05 29 Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Документация		
	АУ012	Таблица соединений	10	
	АУ013	Таблица подключения	9	
		Стандартные изделия		
1		Щит ЩШМ1000х600х350	1	
		Уклч УР30 ОСТ36.13-76		
2		Рейка Р3-1М-600 ТК3-265-85	1	
3		Угольник УФМ600 ТК3-129-83	1	
4		Угольник УР15 ТК3-276-83	2	
5		Угольник УЗМ600 ТК3-128-83	3	
6		Швеллер ШП300 ТК3-254-83	1	
7		Кронштейн К114 ТК3-106-83	2	
8		Рейка Р3-1-800 ТК3-265-85	1	
		Прочие изделия		
9	SA2	Переключатель двухполюсный	1	
		ТВ1-2 ~220В 5А		



Нач.отд	Солдатов		
Н.контр.	Дмитриева		
ГИП	Рабвин		
Гл.спец	Комарова		
Нач.гр.	Шор		

ТП 294-3-56.90 АУ011

Крытый бассейн с ванной 25х8,5м и детской ванной 10х6м

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Щит управления. Общий вид

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ТП 294-3-56.90 АУ010 Лист 3


ГИПРО-05 30 Формат А4

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
28		Колодка клеммная К-8	6	
		Материалы		
		Провод 380В ГОСТ 6323-79		
29		ПВ1 1х1,5	5	м
30		ПВ1 1х0,75	50	м
31		ПВ3 1х1,5	5	м
32		ПВ3 1х0,75	150	м


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
10	НУ-SA, SA1	Переключатель ПЕТ-1	2	
		~220В 3А		
		Кнопка КЕ-011У3		
11	SB1, SB2	исполнение 1, толкатель чёрный,	2	
		без надписи		
12	В1÷В4, П1÷П3, Ч1 –	исполнение 2, толкатель чёрный,	8	
	SB1	„Пуск"		
13	В1÷В4, П1÷П3, Ч1 –	исполнение 3, толкатель красный	8	
	SB2	„Стоп"		
14	HL1÷HL19	Табло ТСМ-III-У3-01	19	
15		Лампа Ц220-10 ~220В 10Вт	19	
		Реле промежуточное		
		РПУ-2-06.... ~220В 9ВА		
16	В1÷В4, НОД, НПМ, НУ-	РПУ-2-062203	8	У195 ТМ3-13-83
	К; К12			
17	К10, К11, К13	РПУ-2-06У4У3	3	–п–
18	НУ-КТ	Реле времени ВС-33-1	1	У556 ТМ3-13-83
		~220В 8ВА		
		Выключатель автоматический		
		АБ3-М4У3 ~220В 50Гц		
19	SF2, SF4	$I_н$=0,6А $I_{отс.}$=2$I_н$	2	У352 ТМ3-13-83
20	SF3	$I_н$=1,25А	1	–п–
21	SF1	$I_н$=1,6А	1	–п–
22	VD1÷VD19, Рез	Диод Д226-Б У00В 0,3А	24	Шт.-разъёмы ТМ3-13-83
23	XT2	Блок зажимов на 50 зажимов	1	У1 ТМ3-165-85
		типа ЗН23-У25-А/Д У3 исп.1		
24	XT1	Блок зажимов на 70 зажимов	1	–п–
		типа ЗН23-У25-А/Д У3 исп.1		
25		Упор	4	
26		Перемычка ПР2-24	6	
27		Рамка РПМ55х15	9	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№




1* Размеры для справок.

2. Покрытие-вариант 7ОСТ 36.13-76.


Дверь
Левая стенка
Передняя стенка
Правая стенка
350*
600*
350*
1004*
XT1
XT2
SA1
SA2
SB1
SB2
110
Узел „А"
2У
В
22
28
23
25
2

Узел „А"
М 1:2


VA1
VA2
VA3
VA4
VA5
VA6
VA7
VA8
VA9
VA10
VA11
VA12
VA13
VA14
VA15
VA16
VA17
VA18
VA19
Рез.
Рез.
Рез.
Рез.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена			
	на основании схем: АУ7÷АУ12, АУ16÷АУ19, АУ21, АУ24÷АУ27 альбома 3			
	и таблицы подключения АУ013			
В1-507	В1-К:14	УД13:-	ПВ3 1х0,75	
В1-507		ХТ1:69	ПВ1 1х0,75	
В2-507	ХТ1:70	УД15:-		
В2-507		В2-К:14	ПВ3 1х0,75	
В3-507	В3-К:14	УД17:-		
В3-507		ХТ1:64	ПВ1 1х0,75	
В4-507	ХТ1:63	УД18:-		
В4-507		ВУ-К:14		
НОД-41	НОД-К:У3	ХТ2:18		
НОД-42	ХТ2:20	НОД-К:У4		
НОД-42		НОД-К:А	ПВ3 1х0,75	
НП1-41	НП1-К:У3	ХТ2:16		
НП1-42	ХТ2:15	НП1-К:У4		
НП1-42		НП1-К:А		П

		ТП 294-3-56.90 АУ 012			
Нач. отд.	Солдатов				
Н. контр.	Дмитриев	Крытый бассейн с ванной 25х8,5м и детской ванной 10х6м	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Рябцин		Р	1	10
Гл. спец.	Комаров	Щит управления. Таблица соединений	ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева		
Нач. гр.	Шар				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Таблица надписи на табло и в рамках

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.
	Табло ТСМ-III-У3-01	
1	В1 Работа	1
2	В1 ТЭН Включён	1
3	В2 Работа	1
4	В2 ТЭН Включён	1
5	В3 Работа	1
6	ВУ Работа	1
7	НП1 НАУ Расш. дат	1
8	НОД НАУ Расш. дат	1
9	НУ1 Работа	1
10	НУ2 Работа	1
11	П1 Авария	1
12	П2 Авария	1
13	П3 Авария	1
14	П1 Работа	1
15	П1 ТЭН Включён	1
16	П2 Работа	1
17	П2 ТЭН Включён	1
18	П3 Работа	1
19	У1 Работа	1
	Рамка РПМ 55х15	
20	Нос. утил. №1 откл. №2 вкл. откл.	1
21	ТЭНы вкл. откл.	1
22	Пров. ламп и сирены	1
23	Тр-ра нар. возд. <5°С от. >5°С	1

№ надписи	Надпись	Кол.
24	Гашение звука	1
25	~220В ввод питания	1
26	~220В Сх. конт. тэн-ры нар. воз.	1
27	~220В Сх. сигнализации	1
28	~220В Сх. перекл. нов. возд. В1, В2	1

ТП 294-3-56.90 АУ011 Лист 6

Формат А4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
П1-501	ХТ2:32	VД1:-		
П1-504	VД2:-	ХТ2:33		
2-Х2-У	ХТ1:27	VД3:-		
П2-501	VДУ:-	ХТ1:57		
П2-504	ХТ1:58	VД5:-		
5-Х2-У	VД6:-	ХТ1:31		
7-Х2-У	ХТ1:5	VД7:-		
8-Х2-У	VД8:-	ХТ1:9		
НП1-505	ХТ2:14	VД9:-		
П3-501	VД10:-	ХТ2:43		
П3-504	ХТ2:44	VД11:-		
У1-506	VД12:-	ХТ1:62		
У6-Х2-У	ХТ1:19	VД14:-		
У8-Х2-У	VД16:-	ХТ1:23		
НОД-505	ХТ2:19	VД19:-		
502	VД1:+	VД2:+		
502		VД3:+		
502		VДУ:+	ПВ1 1х0,75	
502		VД5:+		
502		VД6:+		
502		VД7:+		
502		VД8:+		
502		VД9:+		
502		VД10:+		
502		VД11:+		
502		VД12:+		
502		VД13:+		
502		VД14:+		
502		VД15:+		
502		VД16:+		
		VД17:+		

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
НУ1-41	НУ-К:21	ХТ2:45		
НУ1-42	ХТ2:9	НУ-К:22		
НУ2-41	НУ-К:31	ХТ2:49		
НУ2-42	ХТ2:11	НУ-К:32		
НУ-44	НУ-К:А	НУ-КТ:38		
51	К10:А	ХТ2:10		
П1-46	ХТ2:26	К10:32		
П2-46	К10:46	ХТ1:51		
П3-46	ХТ2:39	К10:52		
52	К11:А	ХТ2:12		
П1-47	ХТ2:27	К11:13		
П1-47		К11:31		П
П1-48	К11:32	ХТ2:28		
П1-50	ХТ2:29	К11:14		
П2-47	К11:23	К11:41	ПВ3 1х0,75	П
П2-47		ХТ1:52		
П2-48	ХТ1:53	К11:48		
П2-50	К11:24	ХТ1:54		
П3-47	ХТ2:40	К11:63		
П3-47		К11:51		
П3-48	К11:52	ХТ2:41		
П3-50	ХТ2:42	К11:64		
508	К12:13	К12:31		П
508		ХТ2:7		
509	ХТ2:2	К12:32		
510	К12:А	К12:14		П
510		ХТ2:4		
511	ХТ2:6	К13:А		
НУ-43	НУ-КТ:А	ХТ2:48	ПВ1 1х0,75	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
801	SF2:2	XT1:50	ПВ1 1х1,5	
802	XT1:47	НУ-КТ:37	ПВ1 1х0,75	
802		SFУ:2	ПВ1 1х1,5	
N	В1-К:В	В2-К:В		
N		В3-К:В		
N		В4-К:В		
N		НОД-К:В		
N		НП1-К:В	ПВ3 1х0,75	
N		НУ-К:В		
N		К10:В		
N		К11:В		
N		К12:В		
N		К13:В		
N		НУ-КТ:В		
N		XT2:	ПВ1 1х0,75	
N	XT2:1	XT1:44		
50В	XT1:66	XT2:7		
НУ1-42	XT2:9	XT1:67		
НУ2-42	XT1:68	XT2:11		
9-1	XT2:13	XT1:10		
10-1	XT1:13	XT2:17		
500	XT2:5	XT1:65	ПВ1 1х0,75	
500		XT1:30		П
500		XT1:26		-"-
500		XT1:22		-"-
500		XT1:18		-"-
500		XT1:8		-"-
500		XT1:4		-"-
7-Х2-5	XT1:3	XT1:55		-"-

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
502	VD17:+	VD18:+		
502		VD19:+	ПВ1 1х0,75	
502		XT2:8		
45-Х2-5	XT1:34	В1-К:А		
47-Х2-5	В2-К:А	XT1:37		
50-Х2-5	XT1:43	В3-К:А		
51-Х2-5	В4-К:А	XT1:40		
10-2	XT1:14	НОД-К:13		
10-Х2-5	НОД-К:14	XT1:15		
9-2	XT1:11	НП1-К:13		
9-Х2-5	НП1-К:14	XT1:12		
1-Х2-4	XT2:24	К10:31		
3-Х2-4	К10:51	XT2:37		
4-Х2-4	XT1:49	К10:41		
2-2	К13:13	XT1:24	ПВ3 1х0,75	
2-Х2-5	XT1:25	К13:14		
5-2	К13:23	XT1:28		
5-Х2-5	XT1:29	К13:24		
46-2	К13:63	XT1:16		
46-Х2-5	XT1:17	К13:64		
48-2	К13:73	XT1:20		
48-Х2-5	XT1:21	К13:74		
500	В1-К:13	В2-К:13		
500		В3-К:13		
500		В4-К:13		
500		SF3:2		
500		XT1:4		
Л	XT1:1	SF1:1		
800	SF1:2	SF2:1	ПВ1 1х1,5	
800		SF3:1		
800		SFУ:1		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
7-Х2-5	ХТ1:55	ХТ2:30		
8-Х2-5	ХТ2:31	ХТ1:56	ПВ1 1х0,75	
8-Х2-5		ХТ1:7		П
801N	ХТ1:45	ХТ2:3		
801N		ХТ2:46		
801N		Конструкции для крепления аппаратов: ⏚	ПВ1 1х1,5	
801N		Заземляющий зажим щита		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
	Дверь			
ВУ-507	HL18:1	ХТ1:63		
ВЗ-507	ХТ1:64	HL17:1		
48-Х2-4	HL16:1	ХТ1:23		
В2-507	ХТ1:70	HL15:1		
У6-Х2-4	HL14:1	ХТ1:19		
В1-507	ХТ1:69	HL13:1		
57-7	ВУ-SB1:13	ВУ-SB2:12		
57-7		ХТ1:39		
51-Х2-5	ХТ1:43	ВУ-SB1:14		
50-7	ВЗ-SB1:13	ВЗ-SB2:12		
50-7		ХТ1:42		
50-Х2-5	ХТ1:43	ВЗ-SB1:14	ПВ3 1х0,75	
47-7	В2-SB1:13	В2-SB2:12		
47-7		ХТ1:36		
47-Х2-5	ХТ1:37	В2-SB1:14		
45-7	В1-SB1:13	В1-SB2:12		
45-7		ХТ1:33		
45-Х2-5	ХТ1:34	В1-SB1:14		
51-2	ВУ-SB2:11	ХТ1:38		
50-2	ХТ1:41	ВЗ-SB2:11		
У7-2	В2-SB2:11	ХТ1:35		
У5-2	ХТ1:32	В1-SB2:11		
НОА-505	HL19:1	ХТ2:19		
НП1-505	ХТ2:14	HL9:1		
8-Х2-4	HL8:1	ХТ1:9		
7-Х2-4	ХТ1:5	HL7:1		
НУ1-41	НУ-SA:У	ХТ2:45		
НУ2-У1	ХТ2:49	НУ-SA:6		

Формат А4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
7-2	НУ-SA:2	XT1:2		
8-2	XT1:6	НУ-SA:1		
П3-504	HL11:1	XT2:44		
П2-504	XT1:58	HL5:1		
П1-504	HL2:1	XT2:33		
У1-506	XT1:62	HL12:1		
П3-501	HL10:1	XT2:43		
5-Х2-4	XT1:30	HL6:1		
П2-501	HLУ:1	XT1:58		
2-Х2-У	XT1:27	HL3:1		
П1-501	HL1:1	XT2:32		
6-7	XT1:60	У1-SB2:12		
6-7		У1-SB1:13		
6-Х2-У	У1-SB1:14	XT1:61		
3-7	XT2:36	П3-SB2:12	ПВ3 1х0,75	
3-7		П3-SB1:13		
3-Х2-У	П3-SB1:14	XT2:37		
П3-44	XT2:38	П3-SB1:22		
П3-У3	П3-SB1:21	П3-SB2:22		
4-7	П2-SB1:13	П2-SB2:12		
У-7		XT1:48		
4-Х2-У	XT1:49	П2-SB1:14		
П2-У3	П2-SB1:21	П2-SB2:22		
П2-У4	П2-SB1:22	XT1:50		
1-7	XT2:23	П1-SB2:12		
1-7		П1-SB1:13		
1-Х2-У	П1-SB1:14	XT2:2У		
П1-У4	XT1:25	П1-SB1:22		
П1-У3	П1-SB1:21	П1-SB2:22		
У1-41	У1-SB2:11	XT1:59		
П3-41	XT2:34	П3-SB2:21		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
П2-41	П2-SB2:21	XT1:46		
П1-41	XT2:21	П1-SB2:21		
П3-42	П3-SB2:11	XT2:35		
П2-42	XT1:47	П2-SB2:11		
П1-42	П1-SB2:11	XT2:22		
500	XT1:4	SB2:13		
500		SB1:23		
500		SB1:13		П
500		SA2:1		
511	SA2:2	XT2:6	ПВ3 1х0,75	
510	XT2:4	SB2:14		
51	SA1:4	SA1:6		П
51		XT2:10		
52	XT2:12	SA1:5		
801	SA1:1	SA1:2		П
801		XT2:50		
502	XT2:8	SB1:14		
508	SB1:2У	XT1:66		
N	XT1:44	HL1:2		
N		HL3:2		
N		HLУ:2		
N		HL6:2		
N		HL10:2		
N		HL12:2	ПВ3 1х0,75	
N		HL11:2		
N		HL5:2		
N		HL2:2		
N		HL7:2		
N		HL8:2		
N		HL19:2		

Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	Технические требования								
	Таблица подключения выполнена								
	на основании схем: АУ7÷АУ12, АУ16÷АУ19, АУ21, АУ24÷АУ27 альбома 3								
	и таблицы соединений АУ012								
	Левая стенка								
		XT1					XT1		
Л	1		2	7-2	2-Х2-5	25		Л 26	2-7 *
7-Х2-5	3		Л 4	7-7 *	*2-Х2-4	27		28	5-2
*7-Х2-4	5		6	8-2	5-Х2-5	29		Л 30	5-7 **
8-Х2-5	7		Л 8	8-7 *	5-Х2-4	31		32	У5-2
8-Х2-4	9		10	9-1	У5-7	33		3У	У5-Х2-5 *
9-2	11		12	9-Х2-5	У7-2	35		36	У7-7
10-1	13		14	10-2	* У7-Х2-5	37		38	51-2
10-Х2-5	15		16	46-2	51-7	39		У0	51-Х2-5
У6-Х2-5	17		Л 18	У6-7 *	50-2	У1		У2	50-7
*У6-Х2-У	19		20	У8-2	**50-Х2-5	У3		УУ	N **
У8-Х2-5	21		Л 22	У8-7 *	* 801N	У5		У6	П2-У1
*У8-Х2-У	23		2У	2-2	П2-У2	У7		У8	У-7

				ТП 294-3-56.90			АУ013		
Нач. отд	Солдатов								
Н. контр.	Анатриева			Крытый бассейн с ванной 25×8,5м и детской ванной 10×6м	стадия	лист	листов		
ГИП	Рабвин				Р	1	9		
Гл. спец.	Комарова			Щит управления. Таблица подключения	ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева				
Нач. гр.	Шор								

Формат А4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
N	HL19:2	HL9:2	ПВ3 1×0,75	
N		HL13:2		
N		HL14:2		
N		HL15:2		
N		HL16:2		
N		HL17:2		
N		HL18:2		
801N	Конструкции для крепления аппаратов: ⏚	Заземляющий зажим щита	ПВ3 1×1,5	

				ТП 294-3-56.90			АУ012		
								Лист	10

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Провод-ник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод-ник
	Задняя стенка			
		В1-К		
500	13	З	14	В1-507
45-Х2-5	А	К	В	N
		В2-К		
* 500	13	З	14	В2-507
Ч7-Х2-5	А	К	В	N *
		В3-К		
* 500	13	З	14	В3-507
50-Х2-5	А	К	В	N *
		ВУ-К		
* 500	13	З	14	ВУ-507
51-Х2-5	А	К	В	N *
		НОД-К		
10-2	13	З	14	10-Х2-5
НОД-Ч1	Ч3	З	П Ч4	НОД-Ч2 *
НОД-Ч2	А П	К	В	N *
		НП1-К		
9-2	13	З	14	9-Х2-5
НП1-Ч1	Ч3	З	П Ч4	НП1-Ч2 *
НП1-Ч2	А П	К	В	N *

Провод-ник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод-ник
		НУ-К		
НУ1-Ч1	21	Р	22	НУ1-Ч2
НУ2-Ч1	31	Р	32	НУ2-Ч2
НУ-ЧЧ	А	К	В	N *
		К10		
1-Х2-Ч	31	Р	32	П1-Ч6
Ч-Х2-Ч	Ч1	Р	Ч2	П2-Ч6
3-Х2-Ч	51	Р	52	П3-Ч6
51	А	К	В	N *
		К11		
* П1-Ч7	13 П	З	14	П1-50
П2-Ч7	23 П	З	2Ч	П2-50
П1-Ч7	31 П	Р	32	П1-Ч8
* П2-Ч7	Ч1 П	Р	Ч2	П2-Ч6
П3-Ч7	51 П	Р	52	П3-Ч8
* П3-Ч7	63 П	З	6Ч	П3-50
52	А	К	В	N *
		К12		
508	13 П	З	14	510 *
* 508	31 П	Р	32	509
510	А	К	В	N *

Провод-ник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод-ник
		ХТ1		
* 4-Х2-4	49		50	П2-Ч4
П2-46	51		52	П2-Ч7
П2-Ч8	53		54	П2-50
* 7-Х2-5	55		56	8-Х2-5 *
П2-501	57		58	П2-50Ч **
Ч1-41	59		60	6-7
6-Х2-4	61		62	Ч1-506 *
ВЧ-507	63		6Ч	В3-507
* 500	65 П		66	508 *
НУ1-Ч2	67		68	НУ2-Ч2
В1-507	69		70	В2-507

Провод-ник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод-ник

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		VA15		
* 502	+		-	В2-507*
		VA16		
* 502	+		-	У8-Х2-У
		VA17		
* 502	+		-	В3-507
		VA18		
* 502	+		-	ВУ-507
		VA19		
* 502	+		-	НОД-505
		Рез (5шт.)		
		XT2		
N	1		2	509
* 801N	3 П		4	510
500	5		6	511
* 508	7		8	502
* НУ1-У2	9		10	51
* НУ2-У2	11		12	52
9-1	13		14	НЛ1-505*
НЛ1-У2	15		16	НЛ1-41
10-1	17		18	НОД-41
* НОД-505	19		20	НОД-У2
П1-У1	21		22	П1-У2
1-7	23		24	1-Х2-У*
П1-У4	25		26	П1-У6
П1-У7	27		28	П1-У8

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT2		
П1-50	29		30	7-Х2-5
8-Х2-5	31		32	П1-501*
* П1-50У	33		34	П3-У1
П3-У2	35		36	3-7
* 3-Х2-У	37		38	П3-У4
П3-У6	39		40	П3-У7
П3-У8	41		42	П3-50
* П3-501	43		44	П3-50У*
НУ1-41	45		П 46	801N *
802	47		48	НУ-У3
НУ2-У1	49		50	801

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		K13		
2-2	13	З	14	2-Х2-5
5-2	23	З	24	5-Х2-5
У6-2	63	З	64	У6-Х2-5
У8-2	73	З	74	У8-Х2-5
511	А	К	В	N*
		SF1		
1	1		2	800
		SF2		
* 800	1		2	801
		SF3		
* 800	1		2	500 *
		SF4		
800	1		2	802
		НУ-	КТ	
* 802	37	З	38	НУ-У4
НУ-У3	А	К	В	N *
		VA1		
502	+		-	П1-501
		VA2		
* 502	+		-	П1-50У
		VA3		
* 502	+		-	2-Х2-У

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		VA4		
* 502	+		-	П2-501
		VA5		
* 502	+		-	П2-504
		VA6		
* 502	+		-	5-Х2-4
		VA7		
* 502	+		-	7-Х2-4
		VA8		
* 502	+		-	8-Х2-4
		VA9		
* 502	+		-	НП1-505
		VA10		
* 502	+		-	П3-501
		VA11		
* 502	+		-	П3-504
		VA12		
* 502	+		-	У1-505
		VA13		
* 502	+		-	В1-507
		VA14		
* 502	+		-	У6-Х2-У

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		HL11		
П3-504	1		2	N *
		HL5		
П2-504	1		2	N *
		HL2		
П1-504	1		2	N *
		HL12		
У1-506	1		2	N *
		HL10		
П3-501	1		2	N *
		HL6		
5-Х2-У	1		2	N *
		HL4		
П2-501	1		2	N *
		HL3		
2-Х2-У	1		2	N *
		HL1		
П1-501	1		2	N *
		У1-SB1		
6-7	13		14	6-Х2-У


Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		П3-SB1		
3-7	13		14	3-Х2-У
П3-У3	21		22	П3-УУ
		П2-SB1		
4-7	13		14	4-Х2-У
П2-У3	21		22	П2-УУ
		П1-SB1		
1-7	13		14	1-Х2-У
П1-У3	21		22	П1-УУ
		У1-SB2		
У1-У1	11		12	6-7 *
		П3-SB2		
П3-У2	11		12	3-7 *
П3-У1	21		22	П3-У3
		П2-SB2		
П2-У2	11		12	4-7 *
П2-У1	21		22	П2-У3
		П1-SB2		
П1-У2	11		12	1-7 *
П1-У1	21		22	П1-У3
		SA2		
500	1		2	511

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	Дверь			
		HL18		
ВУ-507	1		2	N
		HL17		
В3-507	1		2	N *
		HL16		
У8-Х2-У	1		2	N *
		HL15		
В2-507	1		2	N *
		HL14		
У6-Х2-У	1		2	N *
		HL13		
В1-507	1		2	N *
		ВУ-SB1		
51-7	13		14	51-Х2-5
		В3-SB1		
50-7	13		14	50-Х2-5
		В2-SB1		
У7-7	13		14	У7-Х2-5
		В1-SB1		
У5-7	13		14	45-Х2-5


Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		В4-SB2		
51-2	11		12	51-7 *
		В3-SB2		
50-2	11		12	50-7 *
		В2-SB2		
У7-2	11		12	У7-7 *
		В1-SB2		
У5-2	11		12	У5-7 *
		HL19		
НОД-505	1		2	N *
		HL9		
НП1-505	1		2	N *
		HL8		
8-Х2-У	1		2	N *
		HL7		
7-Х2-У	1		2	N *
		НУ-SA		
8-2	1		5	НУ2-У1
7-2	2		4	НУ1-У1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


11
SB1, SB2




12
B1÷B4, П1÷П3, У1-SB1




13
B1÷B4, П1÷П3, У1-SB2




14
HL1 ÷ HL19



16
B1÷B4, НОД, НЛ1, НУ-Е, К12




17
К10, К11, К13



19÷21
SF2, SF4; SF3, SF1



18
НУ- КТ



22
VД1÷VД19, рез.



gost.e-ecolog.ru

Провод/жил	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод/жил
		SB2		
* 500	13		14	510
		SA1		
801	1 П		5	52
* 801	2 П		П 4	51
			П 6	51 *
		SB1		
* 500	13 П		14	502
* 500	23 П		24	508

Провод/жил	Вывод	Вид контакта	Вывод	Провод/жил

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №