УДК 621.002.72

Группа Г02

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОНТРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ОСТ 1 00247-77

На 16 страницах

Взамен 714АТ

Проверено в 1982 г.

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 30 октября 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1979 г.


1. Настоящий стандарт устанавливает способы контровки и пломбирования низкочастотных низковольтных цилиндрических соединителей (в дальнейшем изложении – соединителей) при изготовлении жгута и окончательной сборке сочленяющихся частей соединителя.

№ изм. 1 2
№ изв. 8786 10545
№ дубликата
№ подлинника 3438
Ин
Ин

gost.e-ecolog.ru

2. Стандарт предусматривает 23 способа контровки и пломбирования соединителей.

3. Способ 1 - контровка и пломбирование фланца приборной части соединителей, установленных на щитках, распределительных коробках и т.д., должны производиться в соответствии с черт. 1.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - приборная часть соединителя; 4 - винт по ОСТ 1 31521-80

Черт. 1

4. Способ 2 - контровка и пломбирование корпуса блочной части экранированных соединителей 2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ должны производиться в соответствии с черт. 2.


№ изм. 1 2
№ изв. 8786 10545
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 3438



1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - блочная часть соединителя; 4 - жгут

Черт. 2

5. Способ 3 - контровка и пломбирование корпуса блочной части неэкранированных соединителей 2РМ, 2РТ, 2РМД, 2РМДТ должны производиться в соответствии с черт. 3.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - блочная часть соединителя; 4 - жгут

Черт. 3

№ изм. | 1 | 2
№ изв. | 8786 | 10545
Инв. № дубликата | | 3438
Инв. № подлинника


6. Способ 4 - контровка и пломбирование кабельной части экранированных соединителей ШР, ШРТ, РТ, 2РТ, 2РТТ, СШР должны производиться в соответствии с черт. 4.



1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - кабельная часть соединителя; 4 - жгут

Черт. 4

7. Способ 5 - контровка и пломбирование кабельной части экранированных соединителей 2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ, 2РМГ, 2РМГД должны производиться в соответствии с черт. 5.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - кабельная часть соединителя; 4 - жгут

Черт. 5

№ изм. 1 8786
№ изв. 2 10545
Инв. № подлинника 3438
Инв. № дубликата


8. Способ 6 - контровка и пломбирование кабельной части неэкранированных соединителей ШР, ШРТ, СШР, Р, РТ, 2РТ, 2РТТ должны производиться в соответствии с черт. 6.



1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - кабельная часть соединителя; 4 - жгут

Черт. 6

9. Способ 7 - контровка и пломбирование кабельной части неэкранированных соединителей 2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ, 2РМГ, 2РМГД должны производиться в соответствии с черт. 7.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - кабельная часть соединителя; 4 - жгут

Черт. 7

Инв. № дубликата | 3438
Инв. № подлинника
№ изм. | 1 | 8786
№ изв. | 2 | 10545

10. Способ 8 - контровка и пломбирование экранированных соединителей ШР, ШРТ, СШР, Р, РТ, 2РТ, 2РТТ должны производиться в соответствии с черт. 8.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут; 5 - пластина контровочная по ОСТ 1 12283-77; 6 - винт по ОСТ 1 31521-80; 7 - шайба по ОСТ 1 11532-74

Черт. 8

11. Способ 9 - контровка и пломбирование экранированных соединителей ШРТП, РТП должны производиться в соответствии с черт. 9.


Изм. | 1 | 8786
№ изв. | 2 | 10545
Инв. № дубликата | 3438
Инв. № подлинника



1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут

Черт. 9

12. Способ 10 - контровка и пломбирование экранированных соединителей 2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ, 2РМГ, 2РМГД должны производиться в соответствии с черт. 10.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут

Черт. 10

№ изм. 1 2
№ изв. 8786 10545
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 3438


13. Способ 11 - контровка и пломбирование экранированных соединителей 2РМГП, 2РМГПД должны производиться в соответствии с черт. 11.



1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут

Черт. 11

14. Способ 12 - контровка и пломбирование экранированных соединителей 2РМГС должны производиться в соответствии с черт. 12.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут

Черт. 12

№ изм. | 1 | 8786
№ изв. | 2 | 10545
Инв. № дубликата | 3438
Инв. № подлинника

15. Способ 13 - контровка и пломбирование неэкранированных соединителей ШР, ШРГ, СШР, Р, РГ, 2РТ, 2РТТ должны производиться в соответствии с черт. 13.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут; 5 - пластина контровочная по ОСТ 1 12283-77; 6 - винт по ОСТ 1 31521-80; 7 - шайба по ОСТ 1 11532-74

Черт. 13

16. Способ 14 - контровка и пломбирование неэкранированных соединителей ШРТП, РТП должны производиться в соответствии с черт. 14.


№ изм. | 1 | 8786
№ изв. | 2 | 10545
Инв. № дубликата | | 3438
Инв. № подлинника



1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-72; 3 - соединитель; 4 - жгут

Черт. 14

17. Способ 15 - контровка и пломбирование неэкранированных соединителей 2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДГ, 2РМГ, 2РМГД должны производиться в соответствии с черт. 15.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут

Черт. 15

№ изм. | 1 | 8786
№ изв. | 2 | 10545
Инв. № дубликата | 3438
Инв. № подлинника

18. Способ 16 - контровка и пломбирование неэкранированных соединителей 2РМГП, 2РМГПД должны производиться в соответствии с черт. 16.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут

Черт. 16

19. Способ 17 - контровка и пломбирование неэкранированных соединителей 2РМГС должны производиться в соответствии с черт. 17.


№ изм. | 1 | 2
№ изв. | 8786 | 10545
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника | 3438



1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут

Черт. 17

20. Способ 18 - контровка и пломбирование соединителей РС, РСГ, МР-1 должны производиться в соответствии с черт. 18.




1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - жгут; 5 - винт по ОСТ 1 31521-80; 6 - шайба по ОСТ 1 11532-74; 7 - гайка по ОСТ 1 33033-80

Черт. 18

№ изм. 1 8786
№ изв. 2 10545
3438
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника


21. Способ 19 - контровка и пломбирование деталей крепления соединителей СНЦ 29, СНЦ 32 должны производиться в соответствии с черт. 19.



1 - проволока контровочная 0,5-Т-12Х18Н9Т или 0,5-Т-12Х18Н10Т по ГОСТ 18143-72; 2 - пломба по ОСТ 1 10067-71; 3 - соединитель; 4 - отверстие элемента конструкции

Черт. 19

22. Способ 20 - контровка и пломбирование соединителей СНЦ - 28, СНЦ-22, СНЦ-23 должны производиться в соответствии с черт. 20.




1 - винт по ОСТ 1 31542-80; 2 - шайба по ОСТ 1 34505-80; 3 - гайка по ОСТ 1 33033-80; 4 - соединитель; 5 - стенка изделия; 6 - резиновая прокладка

Черт. 20

№ изм. | 1 | 8786
№ изв. | 2 | 10545
Инв. № дубликата | 3438
Инв. № подлинника


23. Способ 21 – контровка и пломбирование соединителей СНЦ 31, СНЦ-22, СНЦ-23 должны производиться в соответствии с черт. 21.



1 – винт по ОСТ 1 31514-80; 2 – шайба по ОСТ 1 34505-80; 3 – гайка по ОСТ 1 33033-80; 4 – соединитель; 5 – стенка изделия; 6 – резиновая прокладка

Черт. 21

24. Способ 22 – контровка и пломбирование приборной части соединителей, применяемых при монтаже в глухие крепежные отверстия прибора, должны производиться в соответствии с черт. 22.




1 – винт по ОСТ 1 31514-80; 2 – корпус прибора; 3 – соединитель; 4 – резиновая прокладка

Черт. 22

№ изм | 1 | 2
№ изв. | 8786 | 10545
Инв. № подлинника | 3438
Инв. № дубликата

25. Способ 23 – пломбирование хвостовых гаек и гайки байонетного замка соединителей типа СНЦ должно производиться в соответствии с черт. 23.



1 – кабельная часть соединителя; 2 – жгут; 3 – винт по ОСТ 1 31514-80

Черт. 23

26. В труднодоступных местах допускается производить контровку двумя проволоками за одно отверстие.

27. Во всех способах контровки скрученный конец контровочной проволоки заводится в пломбу.

28. Пломбирование хвостовых гаек и гайки байонетного замка соединителей типа СНЦ (по способу 23) производить грунтовкой ЭП-076 по ОСТ 1 80023-80 в виде полоски шириной 3–5 мм и длиной 7–10 мм в местах, удобных для визуального контроля.

29. При установке соединителей типа ШР, ШРГ, СШР, Р, РГ, 2РТ, 2РТТ на кронштейны допускается производить контровку за отверстие в кронштейне.

30. В технических требованиях чертежа должна быть ссылка на способ контровки и пломбирования соединителей по настоящему стандарту.

Например: "Контровка и пломбирование соединителей по ОСТ 1 00247-77 способ 8".

Инв. № дубл. | 3438
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | 1 | 8786 | 2 | 10545 | № изм.
gost.e-ecolog.ru