ДОПОЛНЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ
СОЮЗА ССР

# БУМАГА ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ «УНИБРОМ»

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ ЭД1 10752—85**

ЗАМЕНА
с 01.07.87г.

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 771.531.2 : 006.354 Группа У83

ДОПОЛНЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ СОЮЗА ССР

# БУМАГА ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ «УНИБРОМ»

Технические условия

Photographic paper „Unibrom"
Specifications

**ГОСТ ЭДІ 10752—85**

ОКСТУ 237331

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января 1985 г. № 235 срок введения установлен**

**с 01.07.85**

**Постановлением Госстандарта от 27.12.85 № 4682 срок действия продлен**

**до 01.01.88**

Настоящее дополнение к ГОСТ 10752—79 устанавливает дополнительные нормы, правила, требования к черно-белой фотографической бумаге «Унибром», предназначенной для экспорта.

Нормы, правила и требования, изложенные в пунктах данного дополнения, дополняют (исключают) соответствующие нормы, правила, требования пунктов ГОСТ 10752—79, имеющих те же номера.

Другие нормы, правила, требования указанных пунктов должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 10752—79.

Дополнение применяют в комплексе с ГОСТ 10752—79.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фотографическая бумага «Унибром» должна соответствовать требованиям ГОСТ 10752—79 для фотографической бумаги высшей категории качества, настоящего дополнения, а также требованиям заказ-нарядов внешнеторговых организаций и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

## 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка листов фотографической бумаги

5.1.1. Фотографическую бумагу форматом от 9×12 до 30×40 см включительно укладывают в пачки по 10, 25, 50 или 100 листов

**Издание официальное** ***Перепечатка воспрещена***

© Издательство стандартов, 1986

светочувствительным слоем в одну сторону, затем делят на две примерно равные части, которые складывают светочувствительными слоями друг к другу. Фотографическую бумагу форматом 40×50 и 50×60 см вначале складывают по два листа светочувствительными слоями друг к другу, а затем попарно в пачки по 10, 25, 50 или 100 листов.

5.1.2. Пачки фотографической бумаги по 10 и 25 листов вкладывают в конверт из светонепроницаемой бумаги марки Б по ГОСТ 4665—62 или в конверт из другой бумаги, не уступающей по качеству, закрывают клапан конверта; конверт заворачивают в лист парафинированной бумаги марки БП-1—25, БП-2—25, БП-3—25 или БП-5—28 по ГОСТ 9569—79 или другой, не уступающей по качеству, и вкладывают в наружный конверт из обложечной бумаги марки А по ГОСТ 20283—74.

Допускается внутренний конверт для фотографической бумаги изготовлять из светонепроницаемой бумаги с нанесенным на нее полимерным покрытием. При этом фотографическая бумага дополнительно не упаковывается в лист парафинированной бумаги.

При упаковывании фотографической бумаги форматом 30×40 см и более дополнительно с обеих сторон внутреннего конверта вкладывают прокладки из коробочного картона толщиной не менее 0,9 мм по ГОСТ 7933—75. Упаковывание фотографической бумаги формата 30×40 см и более в наружный конверт, изготовленный из коробочного картона марки хром-эрзац по ГОСТ 7533—75 проводят без прокладок.

Клапан наружного конверта заклеивают. Размеры конвертов должны соответствовать размерам упаковываемой фотографической бумаги.

5.1.3. Пачки фотографической бумаги по 50 и 100 листов заворачивают в лист светонепроницаемой бумаги марки Б по ГОСТ 4665—62 или другой, не уступающей по качеству, в лист парафинированной бумаги по ГОСТ 9569—79 или другой, не уступающей по качеству, и вкладывают в коробку из коробочного картона марки В толщиной не менее 1,25 мм по ГОСТ 7933—75. Коробку закрывают крышкой. Крышку коробки с корпусом скрепляют, наклеивая по периметру коробки полосы из бумаги мешочной марки М-78А или М-78Б по ГОСТ 2228—81 или бумаги обложечной марки А, Б или В по ГОСТ 20283—74.

Допускается пачки фотографической бумаги по 50 и 100 листов заворачивать в лист светонепроницаемой бумаги с нанесенным на нее полимерным покрытием. При этом фотографическую бумагу дополнительно не заворачивают в лист парафинированной бумаги.

Допускается фотографическую бумагу упаковывать в складные коробки из картона коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ 7933—75.

5.1.3а. В наружный конверт и коробку с фотографической бумагой должно быть вложено указание по применению и химико-фотографической обработке. Указание должно быть отпечатано типографским способом на русском языке.

5.1.4. Конверты с фотографической бумагой упаковывают в групповую тару, изготовленную из коробочного картона марки В или Г по ГОСТ 7933—75 толщиной не менее 1,5 мм.

Коробку закрывают крышкой и оклеивают мешочной или обложечной бумагой.

5.3. Коробки и групповую тару с фотографической бумагой упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 2991—76 тип III.

Ящики внутри выстилают коробочным картоном марки Б или В толщиной 0,6—0,8 мм по ГОСТ 7933—75 и полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354—82, которые после укладки фотографической бумаги загибают под крышку ящика.

Ящики должны быть обтянуты или обиты стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560—73.

5.6. Упаковывание фотографической бумаги в групповую тару и деревянные ящики должно быть плотным.

5.6а. В каждый деревянный ящик с фотографической бумагой вкладывают упаковочный лист.

В деревянный ящик № 1 дополнительно вкладывают документацию, указанную в заказ-наряде внешнеторговой организации.

Документация заполняется на языке, указанном в заказ-наряде.

5.7. Масса брутто деревянного ящика должна быть не более 60 кг.

5.8. На конверте и коробке с фотографической бумагой типографским способом должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование фотографической бумаги;
формат фотографической бумаги;
количество листов в упаковке;
гарантийный срок хранения;
надпись «Сделано в СССР».

Штемпелем несмываемой краской должны быть указаны:

вид фотографической бумаги;
номер партии;
месяц и год изготовления.

Допускается вместо нанесения маркировки на конверты и коробки наклеивание на них ярлыка, содержащего указанные данные.

5.9. На групповую тару наклеивают ярлык, содержащий следующие данные:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование фотографической бумаги;

размер фотографической бумаги;

вид фотографической бумаги;

количество листов в конверте или коробке;

общее количество конвертов или коробок в упаковке.

5.12. Маркировка деревянных ящиков должна проводиться в соответствии с заказ-нарядом внешнеторговой организации, а при отсутствии указаний в заказ-наряде в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—77.

На каждом деревянном ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Боится нагрева», «Боится сырости», «Боится излучения» по ГОСТ 14192—77.

На деревянный ящик № 1 дополнительно должна быть нанесена надпись: «Здесь техническая документация».

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.3. Гарантийный срок хранения фотографической бумаги для экспорта исчисляется с момента проследования через Государственную границу СССР.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Л. В. Сницарчук*

*Сдано в наб.* 08.05.86 Подп. в *печ.* 18.07.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,27 уч.-изд. л.
Тираж 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2917.

**Цена 3 коп.**

| Величина | Единица | | |
|---|---|---|---|
| | Наименование | Обозначение | |
| | | международное | русское |
| **ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ** | | | |
| Длина | метр | m | м |
| Масса | килограмм | kg | кг |
| Время | секунда | s | с |
| Сила электрического тока | ампер | A | А |
| Термодинамическая температура | кельвин | K | К |
| Количество вещества | моль | mol | моль |
| Сила света | кандела | cd | кд |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ** | | | |
| Плоский угол | радиан | rad | рад |
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |

## ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

| Величина | Единица | | | Выражение через основные и дополнительные единицы СИ |
|---|---|---|---|---|
| | Наименование | Обозначение | | |
| | | международное | русское | |
| Частота | герц | Hz | Гц | $с^{-1}$ |
| Сила | ньютон | N | Н | $м\ кг \cdot с^{-2}$ |
| Давление | паскаль | Pa | Па | $м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-2}$ |
| Энергия | джоуль | J | Дж | $м^2 \cdot кг\ с^{-2}$ |
| Мощность | ватт | W | Вт | $м^2 \cdot кг \cdot с^{-3}$ |
| Количество электричества | кулон | C | Кл | $с \cdot А$ |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В | $м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-1}$ |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | $м^{-2} кг^{-1} \cdot с^4 \cdot А^2$ |
| Электрическое сопротивление | ом | Ω | Ом | $м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot А^{-2}$ |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | $м^{-2} кг^{-1} \cdot с^3 \cdot А^2$ |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | $м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$ |
| Магнитная индукция | тесла | T | Тл | $кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-1}$ |
| Индуктивность | генри | H | Гн | $м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot А^{-2}$ |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд · ср |
| Освещенность | люкс | lx | лк | $м^{-2} \cdot$ кд · ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | $с^{-1}$ |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | $м^2 \cdot с^{-2}$ |
| Эквивалентная доза излучения | зиверт | Sv | Зв | $м^2 \cdot с^{-2}$ |

gost.e-ecolog.ru