ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-198

КОТЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ КОТЛАМИ КВ-ГМ-100 И ТРЕМЯ КОТЛАМИ ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ) ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТОПЛИВО-ГАЗ И МАЗУТ

АЛЬБОМ 9.4 ЧАСТЬ 1

КОТЕЛЬНАЯ
ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ НА ЩИТЫ АВТОМАТИКИ И КИП
(ВАРИАНТ УСТАНОВКИ КОТЛОВ КВ-ГМ-100 И ДЕ-25-14ГМ)

18454-54
ЦЕНА 3-69

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-198

КОТЕЛЬНАЯ С ТРЕМЯ КОТЛАМИ КВ-ГМ-100 И ТРЕМЯ КОТЛАМИ ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ) ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТОПЛИВО-ГАЗ И МАЗУТ

АЛЬБОМ 9.4 ЧАСТЬ 1

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1.1	Котельная. Тепломеханическая часть. Общие данные. Компоновка и установка оборудования. Газоснабжение. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 1.2	Котельная. Тепломеханическая часть. Общие данные. Компоновка и установка оборудования. Газоснабжение. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 2.1	Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КВ-ГМ-100. Тепломеханическая часть. Конструкции железобетонные. Автоматизация.
АЛЬБОМ 2.2	Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КВ-ГМ-100. Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП.

Привязан

Инв. №

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом 2.3	Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата КВ-ГМ-100. Металлоконструкции газовоздухопроводов.
Альбом 2.4	Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата ГМ-50-14. Тепломеханическая часть. Конструкции железобетонные. Автоматизация.
Альбом 2.5	Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата ГМ-50-14. Металлоконструкции газовоздухопроводов.
Альбом 2.6	Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата ДЕ-25-14ГМ. Тепломеханическая часть. Конструкции железобетонные. Автоматизация.
Альбом 2.7	Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата ДЕ-25-14ГМ. Металлоконструкции газовоздухопроводов.
Альбом 2.8	Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата ГМ-50-14. Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП.
Альбом 3.1	Тепломеханическая часть. Трубопроводы. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
Альбом 3.2	Тепломеханическая часть. Трубопроводы. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
Альбом 4.1	Водоподготовительная установка. Автоматизация. Электротехническая часть. Связь и сигнализация. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
Альбом 4.2	Водоподготовительная установка. Автоматизация. Электротехническая часть. Связь и сигнализация. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
Альбом 4.3	Водоподготовительная установка. Вспомогательное оборудование. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
Альбом 4.4	Водоподготовительная установка. Вспомогательное оборудование. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
Альбом 5.1	Котельная. Архитектурно-строительная часть. Общие чертежи. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
Альбом 5.2	Котельная. Архитектурно-строительная часть. Общие чертежи. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
Альбом 5.3	Котельная. Архитектурно-строительная часть. Конструкции нулевого цикла и бородова. Конструкции металлические. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
Альбом 5.4	Котельная. Архитектурно-строительная часть. Конструкции нулевого цикла и бородова. Конструкции металлические. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
Альбом 5.5 части 1.2	Котельная. Архитектурно-строительная часть. Типовые изделия.
Альбом 6.1	Водоподготовительная установка. Архитектурно-строительная часть. Общие чертежи.

Привязан

Инв. №

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 6.2	Водоподготовительная установка. Архитектурно-строительная часть. Конструкции нулевого цикла. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14). Теплотехническая часть.
АЛЬБОМ 6.3	Водоподготовительная установка. Архитектурно-строительная часть. Конструкции нулевого цикла. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ). Теплотехническая часть.
АЛЬБОМ 6.4	Водоподготовительная установка. Архитектурно-строительная часть. Металлические изделия.
АЛЬБОМ 7.1	Генеральный план. Инженерные сети. Архитектурно-строительная часть конструкции. Автоматизация. Электротехническая часть. Связь и сигнализация. Водопровод и канализация. Тепловые сети. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 7.2	Генеральный план. Инженерные сети. Архитектурно-строительная часть конструкции. Автоматизация. Электротехническая часть. Связь и сигнализация. Водопровод и канализация. Тепловые сети. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 8.1	Котельная. Электротехническая часть. Связь и сигнализация. Чертежи монтажной зоны. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14)
АЛЬБОМ 8.2	Котельная. Электротехническая часть. Связь и сигнализация. Чертежи монтажной зоны. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 8.3	Котельная. Электротехническая часть. Механизмы управляемые со ЩСУ и щитов КИП и А. Схемы принципиальные. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 8.4	Котельная. Электротехническая часть. Механизмы управляемые со ЩСУ и щитов КИП и А. Схемы принципиальные. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 8.5	Котельная. Электротехническая часть. Задание заводу-изготовителю на щиты управления крупноблочные и сборки РТЗО. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 8.6	Котельная. Электротехническая часть. Задание заводу-изготовителю на щиты управления крупноблочные и сборки РТЗО. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 8.7	Водоподготовительная установка. Электротехническая часть. Задание заводу-изготовителю на щиты управления крупноблочные.
АЛЬБОМ 9.1	Котельная. Автоматизация. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 9.2	Котельная. Автоматизация. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 9.3 части 1,2	Котельная. Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 9.4 части 1,2	Котельная. Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 9.5	Водоподготовительная установка. Задание заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП.

				Привязан	
Инв. №					

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 10.1		Котельная. Сантехнические устройства. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 10.2		Котельная. Сантехнические устройства. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 10.3		Водоподготовительная установка. Сантехнические устройства.
АЛЬБОМ 11.1		Котельная. Сочленения исполнительных механизмов с регулирующими органами. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 11.2		Котельная. Сочленения исполнительных механизмов с регулирующими органами. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 11.3		Металлоконструкции вспомогательного оборудования и устройств.
АЛЬБОМ 12.1	КНИГИ 1, 2, 3, 4	Сметы. Общая часть.
АЛЬБОМ 12.2	КНИГИ 1, 2	Сметы. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 12.3	КНИГИ 1, 2	Сметы. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 13.1		Заказные спецификации. Общая часть.
АЛЬБОМ 13.2		Заказные спецификации. (Вариант установки котлов ГМ-50-14).
АЛЬБОМ 13.3		Заказные спецификации. (Вариант установки котлов ДЕ-25-14ГМ).
АЛЬБОМ 14	КНИГИ 1, 2	Ведомости потребности в материалах. (Книга 1 - вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ГМ-50-14, книга 2 - вариант установки котлов КВ-ГМ-100 и ДЕ-25-14ГМ).

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Типовой проект 907-2-181 альбом ТРН 2536, ТРН 2537	Труба дымовая железобетонная H= 120м До= 4,8 м с надземными газоходами для котельных. (Распространяет Теплопроект г. Ленинград).
Типовое проектное решение 901-08-222 альбомы 1.6, 2.6.	Световое ограждение дымовой трубы высотой 120м. (Распространяет ВНИПИ Теплопроект г. Москва).
Типовой проект 704-1-110 альбомы I, VI, VIII, IX.	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 50м³. (Распространяет Казахский филиал ЦИТП).
Типовые конструкции. Серия 4.903-11 выпуски 1,5	Котельные установки. Вспомогательное оборудование и блоки. (Распространяет Тбилисский филиал ЦИТП).
Типовые конструкции. Серия 4.903-10 выпуск 8.	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Грязевики. (Распространяет Тбилисский филиал ЦИТП).
Типовой проект 704-1-27 альбомы I, IV, V.	Стальные резервуары для нефтепродуктов, предназначенные для эксплуатации в условиях низких температур. Резервуар емкостью 5000м³. (Альбомы I, IV, V распространяет ЦИТП г. Москва).
Типовые конструкции. Серия Б.903-3 выпуск 0; 2.	Водоструйные эжекторы 3В-10-3В-600. (Распространяет ЦИТП г. Москва).

Разработан
проектным институтом
„ЛАТГИПРОПРОМ"

Главный инженер института В. Овчаров
Главный инженер проекта А. Думан

Утвержден и введен
в действие с 1 января 1983 года
институтом „Латгипропром"
Приказ № 101 А от 14 мая 1982 года

Привязан

Инв. №

Содержание альбома

Марка	Наименование	Стр.
	Содержание альбома	5
	Часть 1	
АТМ 11-1 л. 1.2	Ведомость материалов для заказа щитов	6,7
2-АТМ л. 1-8	Заказная спецификация на щиты и пульты	8-15
АТМ 11-2 л. 1.2	Щит КИП. Общий вид	16,17
АТМ 11-3 л. 1-8	Щит 1. Общий вид	18-22
АТМ 11-4 л. 1-12	Щит 2. Общий вид	23-29
АТМ 11-5 л. 1-14	Щит 3. Общий вид	30-37
АТМ 11-6 л. 1-15	Щит 5. Общий вид	38-46
АТМ 11-12 л. 10	Щит 14. Общий вид	46
АТМ 11-7 л. 1-16	Щит 6. Общий вид	47-55
АТМ 11-8 л. 1-43	Щит 7. Общий вид	56-81
АТМ 11-10 л. 10	Щит 11. Общий вид	81

Марка	Наименование	Стр.
АТМ 11-9 л. 1-25	Щит 8. Общий вид	82-85
АТМ 11-14 л. 30	Щит 16. Общий вид	95
	Часть 2	
АТМ 11-10 л. 1-9	Щит 11. Общий вид	100-104
АТМ 11-11 л. 1-13	Щит 12. Общий вид	105-111
АТМ 11-12 л. 1-9	Щит 14. Общий вид	112-116
АТМ 11-13 л. 1-13	Щит 15. Общий вид	117-123
АТМ 11-14 л. 1-29	Щит 16. Общий вид	124-138
АТМ 11-15 л. 1-25	Щит 17. Общий вид	139-151
АТМ 11-16 л. 1-11	Пульт 1. Общий вид	152-158
АТМ 11-17 л. 1-18	Пульт 2. Общий вид	159-168
АТМ 11-7 л. 17	Щит 6. Общий вид	168

Наименование	Обозначение	Кол. листов	Кол. экз.
Заказная спецификация на щиты и пульты	2-АТМ	8	3
Вспомогательное оборудование водогрейной части Схема электрическая принципиальная технологической сигнализации	АТМ 9-4 ал. 9.2	2	1
Вспомогательное оборудование водогрейной части. Схема электрическая принципиальная аварийной сигнализации	АТМ 9-5 ал. 9.2	2	1
Вспомогательное оборудование водогрейной части. Схема электрическая принципиальная регулятора температура	АТМ 9-6 ал. 9.2	1	1
Вспомогательное оборудование водогрейной части. Схема электрическая принципиальная регулятора расхода.	АТМ 9-7 ал. 9.2	1	1
Вспомогательное оборудование водогрейной части. Схема электрическая принципиальная регулятора подпитки (летний)	АТМ 9-8 ал. 9.2	1	1
Вспомогательное оборудование водогрейной части Схема электрическая принципиальная управления вентилем на химочищенной воде	АТМ 9-9 ал. 9.2	1	1
Вспомогательное оборудование водогрейной части Схема электрическая принципиальная питания	АТМ 9-10 ал. 9.2	2	1
Вспомогательное оборудование паровой части. Схема электрическая принципиальная технологической сигнализации	АТМ 9-13 ал. 9.2	1	1
Вспомогательное оборудование паровой части Схема электрическая принципиальная регулятора уровня	АТМ 9-14 ал. 9.2	1	1
Вспомогательное оборудование паровой части Схема электрическая принципиальная питания	АТМ 9-15 ал. 9.2	1	1
Общие мазутопроводы котельной Схема электрическая принципиальная управления задвижками	АТМ 9-18 ал. 9.2	1	1
Сетевой насос (6 кВ) Схема принципиальная	Э-11 ал. 8.4	1	1
Сетевой насос (10 кВ). Схема принципиальная	Э-12 ал. 8.4	1	1
Подпиточный насос. Схема принципиальная	Э-13 ал. 8.4	1	1
Подпиточный насос внутреннего контура Схема принципиальная	Э-14 ал. 8.4	1	1
Насос рабочей воды. Схема принципиальная	Э-15 ал. 8.4	1	1
Насос собственных нужд. Схема принципиальная	Э-16 ал. 8.4	1	1
Питательный насос. Схема принципиальная.	Э-17 ал. 8.4	1	1
Насос подачи охлажденной воды Схема принципиальная.	Э-18 ал. 8.4	1	1
Вентилятор градирни. Схема принципиальная	Э-19 ал. 8.4	1	1

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-198 АТМ 11-1

Ведомость материалов для заказа щитов

Гл. инж. пр.	Думан		
Начотд.	Мейман		
Н. контр.	Кушель		9.84
Гл. техн.	Конькова		
Рук. гр.	Крауле		
Инженер	Левитан		

Стадия	Масса	Масштаб
Р.П		
Лист 1	Листов 2	

ЛАТГИПРОПРОМ

Наименование	Обозначение	Кол. листов	Кол. экз.
Дренажный насос. Схема принципиальная	3-20 ал. 8.4	1	1
Задвижка сетевого насоса. Схема принципиальная	3-21 ал. 8.4	1	1
Задвижка подпиточного насоса. Схема принципиальная	3-22 ал. 8.4	1	1
Задвижка подпиточного насоса внутреннего контура. Схема принципиальная	3-23 ал. 8.4	1	1
Ведомость материалов для заказа щитов	АТМ 11-1	2	1
Щит КИП. Общий вид	АТМ 11-2	2	3
Щит 1. Общий вид	АТМ 11-3	8	3
Щит 2. Общий вид	АТМ 11-4	12	3
Щит 3. Общий вид	АТМ 11-5	14	3
Щит 5. Общий вид	АТМ 11-6	15	3
Щит 6. Общий вид	АТМ 11-7	17	3
Щит 7. Общий вид	АТМ 11-8	49	3
Щит 8. Общий вид	АТМ 11-9	25	3
Щит 11. Общий вид	АТМ 11-10	10	3
Щит 12. Общий вид	АТМ 11-11	13	3
Щит 14. Общий вид	АТМ 11-12	10	3
Щит 15. Общий вид	АТМ 11-13	13	3
Щит 16. Общий вид	АТМ 11-14	30	3
Щит 17. Общий вид	АТМ 11-15	25	3
Пульт 1. Общий вид	АТМ 11-16	11	3
Пульт 2. Общий вид	АТМ 11-17	18	3

Привязан

Инв. №

Гл. инж. пр.	Думан		
Нач. отд.	Мейман		
Н. контр.	Кушель		
Гл. техн.	Конькова		
Рук. гр.	Крауле		
Инженер	Левитан		

ТП 903-1-198 АТМ 11-1

Ведомость материалов для заказа щитов

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 2	Листов	

ЛАТГИПРОПРОМ

Ковы
Форма №

Утверждаю
Начальник
_____ _____ 19 г.

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик Латгипропром
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) заказчик
Главное управление Министерства
Предприятие
Объект (производственная мощность) Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-100 и тремя котлами ГМ-50-14/2ДЕ-25-14ГМ).
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Открытая система теплоснабжения

Заказная спецификация №2-АТМ

Всего листов 8

на щиты и пульты
(вид оборудования, изделия и материалов, поставляемых заказчиком)

Лист №1

№ п.п.	№ поз. по технолог. схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог, проспект, № отрасл. листа материал. оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, руб.	Потребность на пусковой комплекс	Потребность на пусковой комплекс: в т.ч. из склада	Заявленная потребность на 200 год	Принятая потребность на 19 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1. Щиты и пульты																
		Щит КИП вспомогательного оборудования, состоящий из щитов по ОСТ 36.13-76	АТМ11-2 лист 1,2	Главмонтажавтоматики														
1		щита 1 ЩПК-I-800 У4 1Р00	АТМ11-3 лист 1-8		шт.			1										
2		щита 2 ЩПК-I-600 У4 1Р00	АТМ11-4 лист 1-12		"			1										
3		щита 3 ЩПК-I-600 У4 1Р00	АТМ11-5 лист 1-14		"			1										
4		щита 5 ЩПК-I-800 У4 1Р00	АТМ11-6 лист 1-15		"			1										
5		щита 6 ЩПК-I-600 У4 1Р00	АТМ11-7 лист 1-17		"			1										
6		щита 7 ЩПК-I-1000 У4 1Р00	АТМ11-8 лист 1-43		"			1										

Предприятие _____

(наименование)

Объект (производственная мощность, Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-100 и тремя котлами ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ)

Открытая система теплоснабжения.

Заказная спецификация №2 - АТМ Всего листов

Лист №2

№ п.п.	№ поз. по технолог. схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного комплектующего оборудования приборов арматуры, материалов кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования каталог (чертеж) и № листа материал оборуд-я	Завод изготовитель для импортного оборудования (страна фирма)	Единица измерения		Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы	Потребность на пусковой комплекс	Потребность на 19 год		Принятая потребность на 19 год					
					Наименование	Код					в т.ч. на складе		Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7		Щита 8 ШПК-I-600	АТМ 11-9 лист 1-25	Главмонтажавтоматика	шт			1										
8		Щита 11 СП-600 У4 1Р00	АТМ 11-10 лист 1-10		"			1										
9		Щита 12 СП-600 У4 1Р00	АТМ 11-11 лист 1-13		"			1										
10		Щита 14 СП-600 У4 1Р00	АТМ 11-12 лист 1-10		"			1										
11		Щита 15 С-I-600 У4 1Р00	АТМ 11-13 лист 1-13		"			1										
12		Щита 16 С-I-800 У4 1Р00	АТМ 11-14 лист 1-30		"			1										
13		Щита 17 С-I-800 У4 1Р00	АТМ 11-15 лист 1-25		"			1										
14		Пульта 1 П-П-600 х 800-У4-1Р30	АТМ 11-16 лист 1-11		"			1										
15		Пульта 2 П-П-600 х 800 У4 1Р30	АТМ 11-17 лист 1-13		"			1										
16		Панели Вспомогательной ПНВ-Д-У4	—		"			3										
17		Панели Вспомогательной ПнВ-600-У4	—		"			6										
18		Щит котла ДЕ-25-14ГМ, состоящий из щита шкафного ГОСТ 3244-68	ЩК-2	МЗТА	"			2										

Предприятие _____
(наименование)

Объект (производственная мощность Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-100 и тремя котлами ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ)
Открытая система теплоснабжения.

Заказная спецификация №2- АТМ. Всего листов

Лист №3

№ п.п.	№ поз. по технолог. схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов кабельных и др. изделий	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборуд-я	Завод изготовитель для импортного оборудования (страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе		Принятая потребность на 19 год: Всего	Принятая потребность на 19 год: в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2. АППАРАТУРА ПОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ И ПУЛЬТАМИ																
1		Переключатель выбора точек измерения ТУ 25.08.116-77	ПТИ-М		шт			1										
2		Переключатель малогабаритный ~ 380 В ТУ 16-526.128-75	ПМОВФ-13663/9,10/II-Д126		"			22										
3		То же	ПМОФ45-222222/II-Д9		"			16										
4		То же	ПМОФ90-111111/II-Д42		"			13										
5		То же	ПМОВ-111222/II-Д54		"			3										
6		То же	ПМОВ-222222/II-Д81		"			5										
7		Выключатель пакетный трехполюсный ~ 380 В; 10 А ОСТ 16.0526.001-77	ПВМЗ-10		"			3										

Предприятие _____

(наименование)

Объект (производственная мощность, котельная с тремя котлами КВ-ГМ-100 и тремя котлами ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ). Открытая система теплоснабжения.

Заказная спецификация №2-АТМ Всего листов

Лист № 4

№ п.п	№ поз. по технолог. схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод изготовитель для импортного оборудования (страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цены единицы	Потребность на пусковой комплекс	Принятая потребность на 19 год: Дополнительное количество на 1 т.ч. на склад	Дополнительное количество на 1 т.ч. на склад	Принятая потребность на 19 год: Всего	Принятая потребность на 19 год: В т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Годовой отпуск по заводам-изготовителям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8		Выключатель пакетный трехполюсный ~380В 25А; ОСТ 16.0526.001-77	ПВМ3-25		шт			1										
9		То же 60А	ПВМ3-60		"			2										
10		Выключатель пакетный двухполюсный ~220В; 10А ОСТ 16.0526.001-77	ПВМ2-10		"			3										
11		Кнопка управления ~380В исп.2 толкатель черный ТУ 16-526.407-76	КЕ011		"			29										
12		Табло световое 220В ТУ 16.535.424-79 В комплекта с лампой Ц-220-10 ГОСТ 5011-77	ТСБ		"			42										
13		Арматура сигнальная с линзой красного цвета комплектно с лампой КМ24-90 и резистором ПЭВ-25 24000м ТУ 16-535.930-76	АС 12011		"			38										
14		То же с линзой зеленого цвета	АС 12013		"			48										
15		То же с линзой желтого цвета	АС 12014		"			20										

Предприятие _____
(наименование)

Объект (производственная мощность котельная с тремя котлами КВ-ГМ-100 и тремя котлами ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ). Открытая система теплоснабжения.

Заказная спецификация №2-АТМ Всего листов
Лист № 5

№ п.п	№ поз. по технолог. схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов кабельных и др. изделий	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудов.	Завод изготовитель для импортного оборудования (страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на 1.01.2000 г.: в т.ч. на складе		Принятая потребность на 19 год: Всего	В т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Обеспечение заказа	Дефицит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16		Арматура сигнальная с линзой молочного цвета комплектно с лампой Ц-220-10 ГОСТ 5011-77 ТУ 16-535.426-70	АС-220		шт			2											
17		Реле промежуточное открытого исполнения ~220В, 2з. 2р ТУ 16-523.331-78	РПУ-2-062203		"			26											
18		То же; 4з	РПУ-2-064003		"			15											
19		То же; 4з. 4р	РПУ-2-064403		"			4											
20		То же; 6з	РПУ-2 066003		"			1											
21		Реле промежуточное открытого исполнения -60В, 2з. 2р ТУ 16-523.331-78	РПУ-2		"			5											
22		Реле промежуточное ~220В ТУ 16-523.072-75	РП-12		"			4											
23		Реле промежуточное ~220В 3з. 2р. ТУ 16-523.483-78	РП-256		"			10											
24		Реле импульсной сигнализации ~220В ТУ 16-523.311-78	РИС-33М		"			3											

Предприятие _____

(наименование)

Объект (производственная мощность Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-100 и тремя котлами ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ). Открытая система теплоснабжения.

Заказная спецификация №2-АТМ Всего листов

Лист №6

№ п.п.	№ поз. по технолог. схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № фирменного листа, № опросного листа	Завод-изготовитель для импортного оборудования (страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единица	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года: В т.ч. на складе		Принятая потребность на 19 год: Всего	В т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25		Магнитный пускатель ~380В; 6,3А ТУ 16-536.489-75	ПАЕ-411		шт			2										
26		Выключатель автоматический однополюсный ~220В отсечка 1,3Iн; Iн=0,63А ТУ 16-522.110-74	А63М		"			90										
27		То же, Iн=1А	А63М		"			2										
28		То же, Iн=2А	А63М		"			1										
29		То же; Iн=3,2А	А63М		"			1										
30		То же; Iн=4А	А63М		"			1										
31		То же; Iн=5А	А63М		"			2										
32		То же; Iн=10А	А63М		"			2										
33		То же; Iн=16А	А63М		"			4										
34		Сетевой выпрямитель ~220В/-48; 20ВА ТУ 25.02.454-73	СВ-4М		"			1										
35		Трансформатор понижающий ~220В/~128; 100ВА ГОСТ 16710-76	ОСМ-0,1		"			1										

Предприятие _____

(наименование)

Объект (производственная мощность. Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-100 и тремя котлами ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ). Открытая система теплоснабжения.

Заказная спецификация №2-АТМ Всего листов

Лист №7

№ п.п.	№ поз. по технолог. схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, материалов кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборуд-я	Завод-изготовитель для импортного оборудования (страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало 1980 года: в т.ч. на складе		Принятая потребность на 19 год: Всего	В т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36		Трансформатор понижающий ~220В/~12В; 160 В А ГОСТ 16710-76	ОСМ-0,16		шт.			1										
37		Предохранитель трубчатый 250 В 10 А Плавкая вставка 10А ТУ 36.1101-80	ПТ		"			7										
38		Розетка штепсельная 250В; 6А ТУ 16-536.162-75	РШ-К-2-С-02-6/10/220		"			10										
39		Резистор 100 Ом; 2 Вт ГОСТ 7113-77Е	МЛТ-2		"			4										
40		То же 1,2 кОм	МЛТ-2		"			2										
41		То же 2 кОм	МЛТ-2		"			6										
42		Резистор ГОСТ 6562-75	ВС-5		"			3										
43		Звонок громкого боя ~220В ТУ 25.05-1046-76	МЗ-1		"			1										
44		Сирена сигнальная ~220В ТУ 25.05-1044-76	СО-1		"			1										
45		Блок зажимов ТУ 36.1750-74	БЗ 10		"			190										

Предприятие _____
(наименование)

Заказная спецификация №2-АГМ Всего листов
Лист № 8

Объект (производственная мощность, котельная с тремя котлами КВ-ГМ-100 и тремя котлами ГМ-50-14 (2ДЕ-25-14ГМ). Открытая система теплоснабжения.

№ п/п	№ поз. по технолог. схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов кабельных и др. изделий	Тип и марка оборудования, каталог, чертеж, № опросного листа, материал оборуд.	Завод-изготовитель оборудования импортного (страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы	Потребность на пусковой комплекс	Наличие на складах: всего	Наличие на складах: в т.ч. на складах	Принятая потребность на 19 год: Всего	Принятая потребность на 19 год: в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46		Упор ТУ 36.1751-74	—		шт			162										
47		Перемычка ТУ 36.1752-74	П		"			294										
		Зажим набарный ТУ 36.1094-78																
48		нормальный	ЗН-4		"			8										
49		с подгоночной катушкой	ЗН-2,5		"			15										
50		с планкой	ЗН-П		"			5										
51		Колодка маркировочная ТУ 36.1078-74	КМ-4		"			4										
52		Рейка ТУ36.1085-74	Р3-20		"			1										
53		Рейка ТУ36.1085-74	Р3-12		"			1										
54		Рамка 26×66 ТУ 36.1130-79	—		"			148										

Главный инженер проекта: (Думан)

Заказчик (руководитель строящегося предприятия)

Руководитель комплектующей организации

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Сборочные единицы		
1	ТП 903-1-198 АТМ11-3	Щит 1	1	
2	ТП 903-1-198 АТМ11-4	Щит 2	1	
3	ТП 903-1-198 АТМ11-5	Щит 3	1	
4	ТП 903-1-198 АТМ11-6	Щит 5	1	
5	ТП 903-1-198 АТМ11-7	Щит 6	1	
6	ТП 903-1-198 АТМ11-8	Щит 7	1	
7	ТП 903-1-198 АТМ11-9	Щит 8	1	
8	ТП 903-1-198 АТМ11-10	Щит 11	1	
9	ТП 903-1-198 АТМ11-11	Щит 12	1	
10	ТП 903-1-198 АТМ11-12	Щит 14	1	
11	ТП 903-1-198 АТМ11-13	Щит 15	1	
12	ТП 903-1-198 АТМ11-14	Щит 16	1	
13	ТП 903-1-198 АТМ11-15	Щит 17	1	
14	ТП 903-1-198 АТМ11-16	Пульт 1	1	
15	ТП 903-1-198 АТМ11-17	Пульт 2	1	
		Стандартные изделия		
		Панели Пн ОСТ 3613-76		
16		Пн 8-600-У4	6	
17		Пн 8-Д У4	3	
18		ЩК-2	2	МЗТА

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гл.инж.пр.	Думан	
Нач.отд.	Мейман	
Н.контр.	Кушель	
Гл.техн.	Конькова	
Рук.гр.	Красуле	
Инженер	Лейтман	

ТП 903-1-198 АТМ11-2

Щит КИП
Общий вид

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 1	Листов 2	

ЛАТГИПРОПРОМ


Копировал

Формат А4


18454-54 17

Формат А4

План расположения щитов



Вид А



Вид Б




Таблица 1

Надписи на табло и в рамках

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка 68×26				
1	Расход воды в сетй летом	1			
2	Расход подпиточной воды зимой	1			
3	Расход подпиточной воды летом	1			
4	Расход прямой сетевой воды	1			

ТП 903-1-198 АТМ11-3 Лист 4

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом шита ШПК-Г-800-44 1Р00 ОСТ 36.13-76	1	
2		Рейка РБ ТК3-101-77	1	ТК3-1-77
		Прочие изделия		
3	24Б; 26Б; 25Б; 27Б	Вторичный прибор КСД2 ТУ25.05.1437-73	4	
4	ХТ1-ХТ4	Блок зажимов Б3-10 ТУ 36.1750-74	4	
5		Упор ТУ 36.1751-74	2	
6		Перемычка ТУ36.1752-74	4	
7		Рамка 68×26 ТУ36.1130-79	4	
		Материалы		
		Провод 380 ГОСТ 6323-79		
8		ПВ1×1	80м	
9		ПВ1×1,5	5м	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл.инж.пр.	Лунин		
Нач.отд.	Нейман		
Н.контр.	Кучиель		9.0432
Гл.техн.	Конькова		
Рук.гр.	Крауле		
Гл.инж.	Суттосе		

ТП 903-1-198 АТМ11-3


Шит 1. Общий вид.

Стадия: Р.П. | Масса | Масштаб

Лист 1 | Листов 8

ЛАТГИПРОПРОМ

18454-54 19 Формат А4



1* Размеры для справок.


2 Покрытие - Вариант 7 ОСТ 36.13-76.


3 По данному черт. изготовить 1 шт.

4 Таблицы соединений и подключений выполнены на основании АТМ9-10 альбом 9.2.

ТП 903-1-138	АТМ11-3	Лист 2

Вид на внутренние плоскости (развернуто)





Продолжение табл 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
25-1	25Б, К2/1Б	ХТ2/6		
25-2	ХТ2/7	25Б, К2/2Б		
25-3	25Б, К2/3А	ХТ2/8		
25-4	ХТ2/9	25Б, К2/3Б		
			ПВ1х1	Импульсные цепи
27-1	27Б, К2/1Б	ХТ3/1		
27-2	ХТ3/2	27Б К2/2Б		
27-3	27Б, К2/3А	ХТ3/3		
27-4	ХТ3/4	27Б, К2/3Б		
Земля	25Б/⏚	Рейка/⏚		
Земля	24Б/⏚	Рейка/⏚		
Земля	27Б/⏚	Рейка/⏚		
Земля	26Б/⏚	Рейка/⏚	ПВ1х1,5	
Земля	Рейку для заземления приборов/⏚	Стойка/⏚		

Таблица 2

Соединения проводок

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	24Б, К1/N	ХТ3/6	ПВ1х1	
	ХТ3/6	ХТ3/7		П
	ХТ3/7	ХТ3/8		П
	ХТ3/8	ХТ3/9		П
	ХТ3/9	ХТ3/10		П
	ХТ3/10	26Б К1/N		
	25Б, К1/N	ХТ3/9		
	ХТ3/7	27Б, К1/N		
820	ХТ4/4	24Б, К1/1		
821	25Б, К1/1	ХТ4/5		
822	ХТ4/6	26Б, К1/1		
823	27Б, К1/1	ХТ4/7		
			ПВ1х1	
24-1	24Б, К2/1Б	ХТ1/1		
24-2	ХТ1/2	24Б, К2/2Б		
24-3	24Б, К2/3А	ХТ1/3		
24-4	ХТ1/4	24Б, К2/3Б		
				Импульсные цепи
26-1	26Б, К2/1Б	ХТ1/6		
26-2	ХТ1/7	26Б, К2/2Б		
26-3	26Б, К2/3А	ХТ1/8		
26-4	ХТ1/9	26Б, К2/3Б		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	XT2			
25-1	6			
25-2	7			
25-3	8			
25-4	9			
	XT3			
27-1	1			
27-2	2			
27-3	3			
27-4	4			
0*	6П			
0*	7П			
0*	8П			
0*	9П			
0*	10			
0	7			подгородь
0	9			нить
				снизу
	XT4			
820	4			
821	5			
822	6			
823	7			

Продолжение табл.

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

ТП 903-1-198 АТМ 11-3 Альбом 8

Лист 8

Формат А4

Таблица 3

Подключения проводок

Продолжение табл. 3

Типовые проекты 903-1-198 Альбом 9.4 часть 1

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	25⁸			
	X1			
0	N			
821	1			
	X2			
25-1	1Б			
25-2	2Б			
25-3	3А			
25-4	3Б			
	24⁸			
	X1			
0	N			
820	1			
	X2			
24-1	1Б			
24-2	2Б			
24-3	3А			
24-4	3Б			
	27⁸			
	X1			
0	N			
823	1			

Провода, идущие с низа блока

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	X2			
27-1	1Б			
27-2	2Б			
27-3	3А			
27-4	3Б			
	26⁸			
	X1			
0	N			
822	1			
	X2			
26-1	1Б			
26-2	2Б			
26-3	3А			
26-4	3Б			
	XT1			
24-1	1			
24-2	2			
24-3	3			
24-4	4			
26-1	6			
26-2	7			
26-3	8			
26-4	9			

ТП 903-1-198 АТМ 11-3 Альбом 9

Лист 9

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Материалы		
		Провод 380 ГОСТ 6323-79		
11		ПВ1×1	120м	
12		ПВ1×1,5	10м	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита		
		ЩПК-I-600 УЧ 1Р00		
		ОСТ 36.13-76	1	
2		Рейка РЧ ТК3-101-77	1	ТМ3 46 1-77
		Прочие изделия		
3	72 5, 73 5, 74 5, 102 5	Электронный регулирующий		
		прибор Р 25.1.1		
		ТУ 25.02-1948-76	4	
		Резистор МЛТ-2 ГОСТ 7113-77Е		
4	72R2, 72R3, 73R2, 73R3	100 Ом	4	
5	72R1, 73R1	1,2 кОм	2	
6	74R, 102R	2 кОм	2	
7	XT1-XT6	Блок зажимов Б310		
		ТУ 36.1750-74	6	
8		Упор		
		ТУ 36.1751-74	2	
9		Перемычка		
		ТУ 36.1752-74	12	
10		Рамка		
		ТУ 36, 1130-79	4	

Альбом 9.4 часть I

Типовой проект 903-1-198

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Гл. инж. пр.	Думан	
Нач. отд.	Мейман	
Н. контр.	Кушель	
Гл. техн.	Конькова	
Рук. гр.	Крачуле	
Ст. инж.	Федорова	
Пров.	Пантелеева	

ТП 903-1-198 АТМ 11-4

Щит 2
Общий вид


Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 1	Листов 12	

ЛАТГИПРОПРОМ

ТП 903-1-198 АТМ 11-4 Лист 2


Формат А4

18454-54 24 Формат А4



1.* Размеры для справок.
2. Покрытие- вариант 7 ОСТ 36.13-76.
3. По данному черт. изготовить 1 щит.
4. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании черт. АТМ5-7, альбом 2.6 АТМ 9-7, АТМ 9-10, АТМ 9-14, альбом 9.2 .

Вид на внутренние плоскости (развернуто)






Таблица 2

Соединения проводок

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	73/2	XT1/1	ПВ1х1	
0	XT1/1	XT1/2		П
0	XT1/2	XT1/3		П
0	XT1/3	XT1/4		П
0	XT1/4	XT1/5		П
0	XT1/5	XT1/6		П
0	XT1/6	XT1/7		П
0	XT1/2	72/2		
0	102/2	XT1/3		
0	XT1/4	74/2		
804	XT1/10	72/1		
804	72/1	72/10		П
805	73/1	73/10		П
805	73/10	XT2/1	ПВ1х1	
806	XT2/2	74/1		
806	74/1	74/10		П
816	102/1	102/10		П
816	102/10	XT2/3		
73-7	73/7	XT2/8		
73-9	XT2/9	73/9		
73-14	73R2/1	73R3/2		
73-14	73R3/2	73/14		
73-17	73/17	73/18		П

Таблица 1

Надписи на табло и в рамках

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка 66х26				
1	Регулятор уровня	1			
2	Регулятор давления	1			
3	Регулятор давления				
	РУ	1			
4	Регулятор давления				
	мазута	1			

Альбом 9.4 часть I
Типовой проект 903-1-198
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
72-3	72R3/1	72/3	ПВ1х1	
72-3	72/3	XT3/6		
72-3	XT3/6	XT3/7		П
72-11	XT3/10	72/11		Измерительные цепи
72-12	72/12	XT4/1		
72-13	XT4/2	72/13		
72-15	72R1/1	72R2/2		
72-15	72R2/2	XT4/3		
72-19	XT4/4	72/19	ПВ1х1	
72-19	72/19	72R1/2		
102-3	102/3	102/20		П
102-3	102/20	XT4/6		
102-3	XT4/6	XT4/7		П
102-3	XT4/7	XT4/8		П
102-4	XT4/9	102/4		
102-11	102/11	XT5/3		
102-12	XT5/4	102/12		
102-19	102R/1	102/19		
102-19	102/19	XT5/5		
102-25	XT5/6	102R/2	ПВ1х1	
				Измерительные цепи
74-3	74/3	74/20		П
74-3	74/20	XT5/8		
74-3	XT5/8	XT5/9		П
74-3	XT5/9	XT5/10		П
74-4	XT6/1	74/4	ПВ1х1	

Альбом 94 лист 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
72-7	72/7	XT3/8		
72-9	XT3/9	72/9		
72-14	72R2/1	72R3/2		
72-14	72R3/2	72/14		
72-14	72/17	72/18		П
102-5	102/5	XT4/10		
102-7	XT5/1	102/7		
102-9	102/9	XT5/2	ПВ1х1	
102-17	102/17	102/18		П
74-5	74/5	XT6/2		
74-7	XT6/3	74/7		
74-9	74/9	XT6/4		
74-17	74/17	74/18		П
73-3	73R3/1	73/3		
73-3	73/3	XT2/6		
73-3	XT2/6	XT2/7		П
73-11	XT2/10	73/11		
73-12	73/12	XT3/1		
73-13	XT3/2	73/13		Измерительные цепи
73-15	73R1/1	73R2/2		
73-15	73R2/2	XT3/3		
73-19	XT3/4	73/19	ПВ1х1	
73-19	73/19	73R1/2		

Таблица 3
Подключения проводок

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		73R1		
73-15	1			
73-19	2			
		73R2		
73-14	1			
73-15 *	2			
		73R3		
73-3	1			
73-14 *	2			
		72R1		
72-15	1			
72-19	2			
		72R2		
72-14	1			
72-15 *	2			
		72R3		
72-3	1			
72-14 *	2			

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		73		
805	1П			
0	2			
73-3 *	3			
73-7	7			
73-9	9			
805 *	10П			
73-11	11			
73-12	12			
73-13	13			
73-14	14			
73-17	17П			
73-17	18П			
73-19 *	19			
		72		
804 *	1П			
0	2			
72-3 *	3			
72-7	7			
72-9	9			
0	10П			
72-11	11			
72-12	12			
72-13	13			
72-14	14			
72-17	17П			
72-17	18П			
72-19 *	19			

Альбом 9.4 часть 1
Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
74-11	74/11	XT6/5		
74-12	XT6/6	74/12		Измерительные цепи
74-19	74R/1	74/19	ПВ1х1	
74-19	74/19	XT6/7		
74-25	XT6/8	74R/2		
Земля	73 / ⏚	Рейка / ⏚		
Земля	72 / ⏚	Рейка / ⏚		
Земля	102 / ⏚	Рейка / ⏚		
Земля	74 / ⏚	Рейка / ⏚	ПВ1х1.5	
Земля	Рейка для установки аппаратов / ⏚	Стойка / ⏚		

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
806	2			
816	3			
73-3 *	6П			
73-3	7П			
73-7	8			
73-9	9			
73-11	10			
		XT3		
73-12	1			
73-13	2			
73-15	3			
73-19	4			
72-3 *	6П			
72-3	7П			
72-7	8			
72-9	9			
72-11	10			
		XT4		
72-12	1			
72-13	2			
72-15	3			
72-19	4			
102-3 *	6П			
102-3 *	7П			
102-3	8П			
102-4	9			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
102-5	10			
		XT5		
102-7	1			
102-9	2			
102-11	3			
102-12	4			
102-19	5			
102-25	6			
74-3 *	8П			
74-3 *	9П			
74-3	10П			
		XT6		
74-4	1			
74-5	2			
74-7	3			
74-9	4			
74-11	5			
74-12	6			
74-19	7			
74-25	8			

Альбом 9.4 часть 1
903-1-198
Типовой проект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		102R		
102-19	1			
102-25	2			
		74R		
74-19	1			
74-25	2			
		102		
816	1П			
0	2			
102-3	3П			
102-4	4			
102-5	5			
102-7	7			
102-9	9			
816 *	10П			
102-11	11			
102-12	12			
102-17	17П			
102-17	18П			
102-19 *	19			
102-3 *	20П			
		74		
806 *	1П			
0	2			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
74-3	3П		4	
74-4	4			
74-5	5			
74-7	7			
74-9	9			
806	10П			
74-11	11			
74-12	12			
74-17	17П			
74-17	18П			
74-19 *	19			
74-3 *	20П			
		XT1		
0 *	1П			
0 *	2П			
0	2			Подсоединить снизу
0 *	3П			
0	3			Подсоединить снизу
0 *	4П			
0	4			Подсоединить снизу
0 *	5П			
0 *	6П			
0	7П			
804 =	10			
		XT2		
805	1			

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		Материалы		
		Провод 380 ГОСТ 6323-79		
11		ПВ1×1	180м	
12		ПВ1×1,5	5м	

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита ЩЛК-I-600 У4 1Р00 ОСТ 36.13-76	1	
2		Рейка Р1 ТК3-100-77	1	34 ТК3-1-77
3		Рейка Р4 ТК3-101-77	1	45 ТК3-1-77
		Прочие изделия		
		Электронный регулирующий прибор Р25 ТУ25.02.1948-76		
4	$36^{Б}$, $103^{Б}$; $37^{Б}$, $38^{Б}$	Р25.1.1	4	
5	$34^{Б}$, $35^{Б}$	Р25.2.1	2	
6	34R; 35R; 36R; 103R	Резистор МЛТ-2; 2кОм; 2Вт ГОСТ 7113-77Е	4	
7	ХТ1 – ХТ9	Блок зажимов Б3-10 ТУ 36.1750-74	9	
8		Упор ТУ36.1751-74	4	
9		Перетычка ТУ36.1752-74	16	
10		Ролка 66×26 ТУ 36.1130-79	6	


Гип	Дитин		
Нач.отд	Мейтин		
Н.контр	Лущель		
Гл.техн	Данькова		
Рук.гр	Орлов		
Гл.инж	Малинина		
Пров.	Витмасс		

ТП 903-1-198 АТМ 11-5

Щит 3. Общий вид.


Стадия	Масса	Масштаб
Р.П		
Лист 1	Листов 14	

ЛАТТИПРОПРОМ



1.* Размеры для справок.
2. Покрытие - Вариант 7 ВСТ 38.13-76.
3. По данному чертеж изготовить 1 щит.
4. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании АТМ 9-6; АТМ 9-7; АТМ 9-8; АТМ 9-9; АТМ 9-10 альбом 92.

Вид на внутренние плоскости (развернуто)






Таблица 8

Соединения проводок

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	35Э/2	ХТ5/9	ПВ1х1	
	ХТ5/9	ХТ5/10		П
	ХТ5/10	ХТ6/1	ПВ1х1	
	ХТ6/1	ХТ6/2		П
	ХТ6/7	ХТ6/3		П
	ХТ6/3	ХТ6/4		П
	ХТ6/4	ХТ6/5		П
	ХТ6/5	34Б/2		
	37Б/2	ХТ5/10		
	ХТ6/1	36Б/2	ПВ1х1	
	103Б/2	ХТ6/2		
	ХТ6/3	38Б/2		
809	34Б/10	34Б/1		П
	34Б/11	ХТ5/1		
810	ХТ5/2	35Б/1		
	35Б/1	35Б/10		П
811	36Б/10	36Б/1		
	36Б/11	ХТ5/3	ПВ1х1	
812	ХТ5/4	37Б/1		
	37Б/1	37Б/10		П
813	38Б/10	38Б/1		П
	38Б/11	ХТ5/5		
834	ХТ5/6	103Б/1		
	103Б/11	103Б/10		П

Альбом О.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подлинника | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица 1

Надписи на табло и в рамках

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка 66х26				
1	Регулятор температуры химочищенной воды	1			
2	Регулятор температуры деэрированной воды	1			
3	Регулятор подпитки (летний)	1			
4	Регулятор подпитки (зимний)	1			
5	Регулятор расхода	1			
6	Регулятор давления мазута	1			

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
38-7	38в/7	ХТ4/3	ПВ1х1	
	ХТ4/3	ХТ4/4		П
38-9	ХТ4/5	ХТ4/6		П
	ХТ4/6	38в/9	ПВ1х1	
38-17	38в/17	38в/18		П
36-3	36в/20	36в/3	ПВ1х1	П
	36в/3	ХТ6/7		
	ХТ6/7	ХТ6/8		П
	ХТ6/8	ХТ6/9		П
36-4	ХТ6/10	36в/4		
36-11	36в/11	ХТ7/4		
36-12	ХТ7/5	36в/12	ПВ1х1	Цепи телеуправления
36-19	36R/1	36в/19		
	36в/19	ХТ7/6		
36-25	ХТ7/7	36R/2		
34-3	34в/3	ХТ7/9		
34-4	ХТ7/10	34в/4		
34-11	34в/11	ХТ8/4		
34-12	ХТ8/5	34в/12	ПВ1х1	
34-20	34R/2	34в/20		
	34в/20	ХТ8/6		
	ХТ8/6	ХТ8/7		П

Альбом О.Л часть 1

Типовой проект 903-1-198

Альбом разработан ГПИ и ИИ Госстроя СССР

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
36-5	36в/5	ХТ7/1		
36-7	ХТ7/2	36в/7	ПВ1х1	
36-9	36в/9	ХТ7/3		
36-17	36в/17	36в/18		П
34-5	34в/5	ХТ8/1		
34-7	ХТ8/2	34в/7	ПВ1х1	
34-9	34в/9	ХТ8/3		
34-17	34в/17	34в/18		П
35-5	35в/5	ХТ1/1		
35-7	ХТ1/2	35в/7	ПВ1х1	
37-9	35в/9	ХТ1/3		
35-17	35в/17	35в/18		П
103-5	103в/5	ХТ2/5		
103-7	ХТ2/6	103в/7		
103-9	103в/9	ХТ2/7	ПВ1х1	
103-17	103в/17	103в/18		П
37-7	37в/7	ХТ3/4	ПВ1х1	
	ХТ3/4	ХТ3/5		П
37-9	ХТ3/6	ХТ3/7		П
	ХТ3/7	37в/9	ПВ1х1	-
37-17	37в/17	37в/18		П

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
37-19	ХТ3/10	$37^{б}$/19	ПВ1х1	
38-19	$38^{б}$/19	ХТ9/5		измерительные цепи
38-9	$38^{б}$/3	ХТ4/2		
38-11	ХТ4/7	$38^{б}$/11	ПВ1х1	
38-12	$38^{б}$/12	ХТ4/8		
38-13	ХТ9/1	$38^{б}$/13		
38-14	$38^{б}$/14	ХТ9/2		
38-14	ХТ9/2	ХТ9/3		П
38-15	ХТ9/4	$38^{б}$/15		
Земля	$35^{б}$/⏚	Рейка/⏚		
Земля	$34^{б}$/⏚	Рейка/⏚		
Земля	$37^{б}$/⏚	Рейка/⏚		
Земля	$36^{б}$/⏚	Рейка/⏚	ПВ1х1,5	
Земля	$103^{б}$/⏚	Рейка/⏚		
Земля	$38^{б}$/⏚	Рейка/⏚		
Земля	Рейки для заземления приборов^{б}/⏚	Стойка/⏚		

Формат А4

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
34-25	ХТ8/8	34R/1	ПВ1х1	
35-3	$35^{б}$/3	ХТ1/9		
35-4	ХТ1/10	$35^{б}$/4		
35-11	$35^{б}$/11	ХТ1/4		
35-12	ХТ1/5	$35^{б}$/12	ПВ1х1	
35-20	35R/2	$35^{б}$/20		
	$35^{б}$/20	ХТ1/6		
	ХТ1/6	ХТ1/7		П
35-25	ХТ1/8	35R/1	ПВ1х1	измерительные цепи
103-3	$103^{б}$/20	$103^{б}$/3		П
	$103^{б}$/3	ХТ2/1	ПВ1х1	
	ХТ2/1	ХТ2/2		П
	ХТ2/2	ХТ2/3		П
103-4	ХТ2/4	$103^{б}$/4		
103-11	$103^{б}$/11	ХТ2/8		
103-12	ХТ2/9	$103^{б}$/12		
103-19	103R/1	$103^{б}$/19	ПВ1х1	
	$103^{б}$/18	ХТ2/10		
103-25	ХТ3/1	103R/2		
37-3	$37^{б}$/3	ХТ3/3		
37-11	ХТ3/8	$37^{б}$/11	ПВ1х1	
37-12	$37^{б}$/12	ХТ3/9		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

18454-54 36

Формат А4

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица 3

Подключение проводок

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Доп. контакт	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Доп. контакт	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Доп. контакт	Вывод	Проводник
35-5	5					36Р					XT1			
35-7	7													
35-9	9				36-19	1				35-5	1			
35-17	17П				36-25	2				35-7	2			
35-17	18П									35-9	3			
35-3	3					37б				35-11	4			
35-4	4									35-12	5			
35-11	11				0	2				35-20*	6П			
35-12	12				812*	1П				35-20	7П			
35-20*	20				812	10П				35-25	8			
810*	1П				37-7	7				35-3	9			
810	10П				37-9	9				35-4	10			
					37-17	17П					XT2			
	34б				37-17	18П				103-3*	1П			
					37-3	3				103-3*	2П			
0	2				37-11	11				103-3	3П			
809*	1П				37-12	12				103-4	4			
809	10П				37-19	19				103-5	5			
34-5	5									103-7	6			
34-7	7					35б				103-9	7			
34-9	9									103-11	8			
34-17	17П				0	2				103-12	9			
34-17	18П				811*	1П				103-19	10			
34-3	3				811	10П								
34-4	4				38-5	5					XT3			
34-11	11				38-7	7				34-25	1			
34-12	12				38-9	9				34-20	2			
34-20*	20				38-17	17П				103-25	1			
					38-17	18П				37-3	3			
					38-3	20П				37-7*	4П			
										37-7	5П			
										0	2			

ТП 903-1-198	АТМ 11-5	Лист 12	Формат А4
ТП 903-1-198	АТМ 11-5	Лист 11	Формат А4

18454-54 37

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вход кон. устр.	Вывод	Проводник
0*	3П			
0*	4П			
0*	5П			
36-3*	7П			
36-3*	8П			
36-3	9П			
36-4	10			
0	1			
0	2			подсоединить снизу
0	3			
	ХТ7			
36-7	2			
36-9	3			
36-11	4			
36-12	5			
36-19	6			
36-25	7			
34-3	9			
34-4	10			
36-5	1			
	ХТ8			
34-5	1			
34-7	2			
34-9	3			
34-11	4			
34-12	5			
34-20*	6П			
34-20	7П			
34-25	8			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вход кон. устр.	Вывод	Проводник
	ХТ9			
38-13	1			
38-14*	2П			
38-14	3П			
38-15	4			
38-19	5			

Формат А4

Типовой проект 903-1-198 Альбом VIII Книга 1 Часть 1

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вход кон. устр.	Вывод	Проводник
36-3*	3П			
36-4	4			
36-11	11			
36-12	12			
36-19*	19			
	103г			
103-19	1			
103-25	2			
	103д			
0	2			
834*	11			
834	10П			
103-5	5			
103-7	7			
103-9	9			
103-17	17П			
103-17	18П			
103-3	20П			
103-3*	3П			
103-4	4			
103-11	11			
103-12	12			
103-19*	19			
	38в			
38-14	14			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вход кон. устр.	Вывод	Проводник
38-15	15			
38-19	19			
0	2			
813*	11			
813	10П			
38-7	7			
38-9	9			
38-17	17П			
38-17	18П			
38-3	3			
38-11	11			
38-12	12			
38-13	13			
	ХТ5			
809	1			
810	2			
811	3			
812	4			
813	5			
834	6			
0*	9П			
0*	10П			
0	10			подсоединить снизу
	ХТ6			
0*	11			
0*	21П			

18434-34 38

Формат А4


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		АС 12014	2	
10	XT1 - X"10	Блок зажимов Б 310		
		ТУ 36. 1750-74	10	
11		Упор		
		ТУ 36. 1751-74	2	
12		Перемычка		
		ТУ 36. 1752-74	19	
13		рамка 66×26		
		ТУ 36. 1130-79	10	
		Материалы		
		Провод ЗВО ГОСТ 6323-79		
14		ПВ 1×1	160м	
15		ПГВ 1×1	20м	
16		ПВ1×1.5	20м	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита		
		ЩПК-I-800 УЧ 1 Р00		
		ОСТ 36.13-76	1	
2		Рейка Р6 ТК3-101-77	1	Ч2 ТМ3-1-77
		Прочие изделия		
3	1-26, 1-27, 2-26, 2-27	Прибор показывающий		
		КПД1-503 ТУ 25.05.1982.75	4	
4	1-28, 2-28	Прибор показывающий		
		КСД1-001 ТУ 25.05.1981-75	2	
5	1-29, 2-29	Прибор малогабаритный		
		КСД2-001		
		ТУ 25.05.1437-73	2	
6	1-3SA, 2-3SA	Переключатель малогаба-		
		ритный ПМОВ-222222/П-Д61		
		ТУ 16.526.128-75	2	
		Арматура сигнальная		Лампа накали-
		ТУ 16.535.930-76		вания КМ-24-90
7	1-3HLR, 2-3HLR	с линзой красного цвета		Комплект- но с
		АС 12011	2	резисто- ром ПЭВ-25
8	1-3HLG, 2-3HLG	с линзой зеленого цвета		—»—
		АС 12013	2	
9	1-3HLW, 2-3HLW	с линзой желтого цвета		—»—

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


		ТП 903-1-198	АТМ 11-6
Щит 5 Общий вид		Стадия	Масса	Масштаб
		РП		
		Лист 1	Листов 15
		ЛАТГИПРОПРОМ	

Гл. инж. пр.	Думан	
Нач. отд.	Мейман	
Н. контр.	Кушель	
Гл. техн.	Конькова	
Рук. гр.	Крауле	
Ст. инж.	Федорова	
Пров.	Плителеева	



Поз. 6, 7, 8 АС 120

1-3HLR, 1-3HLW, 1-3HLG, 2-3HLR, 2-3HLW, 2-3HLG




1.* Размеры для справок.


2. Покрытие- вариант 7 ОСТ 36.13-76.

3. По данному черт. изготовить 1 щит.

4. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании черт. АТМ 5-4, АТМ 5-8, альбом 2.6

Вид на внутренние плоскости (развернуто)





Соединения проводок

Таблица 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	1-28, Ш13/Б	ХТ1/1	ПВ1х1	
0	ХТ1/1	ХТ1/2		П
0	ХТ1/2	ХТ1/3		П
0	ХТ1/3	ХТ1/4		П
0	ХТ1/4	ХТ1/5		П
0	ХТ1/5	ХТ1/6		П
0	ХТ1/6	ХТ1/7		П
0	ХТ1/7	ХТ1/8		П
0	ХТ1/8	ХТ1/9		П
0	ХТ1/9	ХТ1/10		П
0	ХТ1/1	1-26, Ш13/Б		
0	1-27, Ш13/Б	ХТ1/2		
0	ХТ1/3	2-28, Ш13/Б		
0	2-26, Ш13/Б	ХТ1/4		
0	ХТ1/5	2-27, Ш13/Б		
0	2-29, К1/N	ХТ1/6		
0	ХТ1/7	1-29, К1/N		
0	2-3HLR/2	2-3HLW/2	ПВ1х1	
0	2-3HLW/2	2-3HLG/2		
0	2-3HLG/2	ХТ1/8		
0	ХТ1/9	1-3HLR/2		
0	1-3HLR/2	1-3HLW/2		
0	1-3HLW/2	1-3HLG/2		
1-805	1-26, Ш13/А	ХТ2/1		
1-806	ХТ2/2	1-27, Ш13/А		

Надписи на табло и в рамках

Таблица 1

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка 66×26				
1	Котел №1. Давление				
	газа к котлу	1			
2	Котел №1. Давление				
	мазута к котлу	1			
3	Котел №1. Давление				
	пара в барабане				
	котла	1			
4	Котел №2. Давление				
	газа к котлу	1			
5	Котел №2. Давление				
	мазута к котлу	1			
6	Котел №2. Давление				
	пара в барабане				
	котла	1			
7	Котел №1. Уровень				
	в барабане котла	1			
8	Котел №2. Уровень				
	в барабане котла	1			
9	Котел №1. Задвижка				
	на паропроводе	1			
10	Котел №2. Задвижка				
	на паропроводе	1			

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
2-3-31	2-3SA/15	2-3SA/16		П
2-3-59	2-3HLR/1	XT4/1		
2-3-63	XT4/2	2-3SA/12		
2-3-63	2-3SA/12	2-3SA/13	ПВ1х1	П
2-3-65	2-3HLG/1	XT4/3		
2-3-67	XT4/4	2-3HLW/1		
1-3-9	1-3SA/9	XT4/6		
1-3-9	XT4/6	XT4/7		П
1-3-11	XT4/8	XT4/9		П
1-3-11	XT4/9	1-3SA/10		
1-3-11	1-3SA/10	1-3SA/11	ПВ1х1	П
1-3-29	1-3SA/14	XT5/1		
1-3-29	XT5/1	XT5/2		П
1-3-31	XT5/3	XT5/4		П
1-3-31	XT5/4	1-3SA/15		
1-3-31	1-3SA/15	1-3SA/16		П
1-3-59	1-3HLR/1	XT5/6		
1-3-63	XT5/7	1-3SA/12		
1-3-63	1-3SA/12	1-3SA/13		П
1-3-65	1-3HLG/1	XT5/8	ПВ1х1	
1-3-67	XT5/9	1-3HLW/1		
1-28-1	1-28, ш12/1Б	XT8/6		Измерительные цепи
1-28-2	XT8/7	1-28, ш12/2Б		
1-28-3	1-28, ш12/3А	XT8/8		
1-28-4	XT8/9	1-28, ш12/3Б		

Альбом 9.4 часть I
Типовой проект 903-1-198
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1-807	1-28, ш13/А	XT2/3		
1-808	XT2/4	1-29, К1/1		
2-805	2-26, ш13/А	XT2/5	ПВ1х1	
2-806	XT2/6	2-27, ш13/А		
2-807	2-28, ш13/А	XT2/7		
2-808	XT2/8	2-29, К1/1		
1-601	1-26, ш8/1А	XT10/1	ПГВ1х1	
1-601	XT10/1	XT10/2		П
1-601	XT10/2	1-27, ш8/1А		
1-605	1-26, ш8/1Б	XT10/3	ПГВ1х1	
1-609	XT10/4	1-27, ш8/1Б		
2-601	2-26, ш8/1А	XT10/6		
2-601	XT10/6	XT10/7		П
2-601	XT10/7	2-27, ш8/1А		
2-605	2-26, ш8/1Б	XT10/8	ПГВ1х1	
2-609	XT10/9	2-27, ш8/1Б		
2-3-9	2-3SA/9	XT3/1	ПВ1х1	
2-3-9	XT3/1	XT3/2		П
2-3-11	XT3/3	XT3/4		П
2-3-11	XT3/4	2-3SA/10		
2-3-11	2-3SA/10	2-3SA/11	ПВ1х1	П
2-3-29	2-3SA/14	XT3/6		
2-3-29	XT3/6	XT3/7		П
2-3-31	XT3/8	XT3/9		П
2-3-31	XT3/9	2-3SA/15	ПВ1х1	

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
2-29-1	2-29, к2/1Б	ХТ6/1		
2-29-2	ХТ6/2	2-29, к2/2Б		
2-29-3	2-29, к2/3А	ХТ6/3		
2-29-4	ХТ6/4	2-29, к2/3Б		
				измерительные цепи
1-29-1	1-29, к2/1Б	ХТ6/6		
1-29-2	ХТ6/7	1-29, к2/2Б		
1-29-3	1-29, к2/3А	ХТ6/8		
1-29-4	ХТ6/9	1-29, к2/3Б		
			ПВ1х1	
Земля	1-28/⏚	Рейка/⏚		
Земля	1-26/⏚	Рейка/⏚		
Земля	1-27/⏚	Рейка/⏚		
Земля	2-28/⏚	Рейка/⏚		
Земля	2-26/⏚	Рейка/⏚		
Земля	2-27/⏚	Рейка/⏚		
Земля	2-29/⏚	Рейка/⏚		
Земля	1-29/⏚	Рейка/⏚		
Земля	Рейка для установки аппаратов/⏚	Стойка/⏚		

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1-26-1	1-26, ш12/1Б	ХТ9/1		
1-26-2	ХТ9/2	1-26, ш12/2Б		
1-26-3	1-26, ш12/3А	ХТ9/3		
1-26-4	ХТ9/4	1-26, ш12/3Б		
1-27-1	1-27, ш12/1Б	ХТ9/6		
1-27-2	ХТ9/7	1-27, ш12/2Б		
1-27-3	1-27, ш12/3А	ХТ9/8		
1-27-4	ХТ9/9	1-27, ш12/3Б		
			ПВ1х1	измерительные цепи
2-28-1	2-28, ш12/1Б	ХТ7/1		
2-28-2	ХТ7/2	2-28, ш12/2Б		
2-28-3	2-28, ш12/3А	ХТ7/3		
2-28-4	ХТ7/4	2-28, ш12/3Б		
2-26-1	2-26, ш12/1Б	ХТ7/6		
2-26-2	ХТ7/7	2-26, ш12/2Б		
2-26-3	2-26, ш12/3А	ХТ7/8		
2-26-4	ХТ7/9	2-26, ш12/3Б		
2-27-1	2-27, ш12/1Б	ХТ8/1		
2-27-2	ХТ8/2	2-27, ш12/2Б		
2-27-3	2-27, ш12/3А	ХТ8/3		
2-27-4	ХТ8/4	2-27, ш12/3Б		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
2-27-2	2Б			
2-27-3	3А			
2-27-4	3Б			
		Ш13		
2-806	А			
0	Б			
		2-29		
		К1		
2-806	1			
0	N			
		К2		
2-29-1	1Б			
2-29-2	2Б			
2-29-3	3А			
2-29-4	3Б			
		1-29		
		К1		
1-808	1			
0	N			
		К2		
1-29-1	1Б			
1-29-2	2Б			
1-29-3	3А			
1-29-4	3Б			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		2-3HLW		
2-3-67		1		
0 *		2		
		1-3 HLW		
1-3-67		1		
0 *		2		
		2- 3HLR		
2-3-59		1		
0		2		
		2- 3HLG		
2-3-65		1		
0 *		2		
		1- 3HLR		
1-3-59		1		
0 *		2		
		1- 3HLG		
1-3-65		1		
0		2		

Альбом 9.4 часть 1
Типовой проект 903-1-198

Таблица 3
Подключения проводок

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		1-28		
		Ш12		
1-28-1	1Б			
1-28-2	2Б			
1-28-3	3А			
1-28-4	3Б			
		Ш13		
1-807	А			
0	Б			
		1-25		
		Ш8		
1-601	1А	3	1Б	1-605
		Ш12		
1-26-1	1Б			
1-26-2	2Б			
1-26-3	3А			
1-26-4	3Б			
		Ш13		
1-805	А			
0	Б			
		1-27		
		Ш8		
1-601	1А	3	1Б	1-609
		Ш12		
1-27-1	1Б			
1-27-2	2Б			
1-27-3	3А			
1-27-4	3Б			

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Ш13		
1-806	А			
0	Б			
		2-28		
		Ш12		
2-28-1	1Б			
2-28-2	2Б			
2-28-3	3А			
2-28-4	3Б			
		Ш13		
2-807	А			
0	Б			
		2-26		
		Ш8		
2-601	1А	3	1Б	2-605
		Ш12		
2-26-1	1Б			
2-26-2	2Б			
2-26-3	3А			
2-26-4	3Б			
		Ш13		
2-805	А			
0	Б			
		2-27		
		Ш8		
2-601	1А	3	1Б	2-609
		Ш12		
2-27-1	1Б			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 9.4 часть I

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		2-3SA		
2-3-9	9			
2-3-11 *	10П			
2-3-11	11П			
2-3-63 *	12П			
2-3-63	13П			
2-3-29	14			
2-3-31 *	15П			
2-3-31	16П			
		1-3SA		
1-3-9	9			
1-3-11 *	10П			
1-3-11	11П			
1-3-63 *	12П			
1-3-63	13П			
1-3-29	14			
1-3-31 *	15П			
1-3-31	16П			
		XT1		
0 *	1П			
0	1			Подсоединить снизу
0 *	2П			
0	2			Подсоединить снизу
0 *	3П			
0	3			Подсоединить снизу
0 *	4П			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
0	4			Подсоединить снизу
0 *	5П			
0	5			Подсоединить снизу
0 *	6П			
0	6			Подсоединить снизу
0 *	7П			
0	7			Подсоединить снизу
0 *	8П			
0	8			Подсоединить снизу
0 *	9П			
0	9			Подсоединить снизу
0	10П			
		XT2		
1-805	1			
1-806	2			
1-807	3			
1-808	4			
2-805	5			
2-806	6			
2-807	7			
2-808	8			
		XT3		
2-3-9 *	1П			
2-3-9	2П			
2-3-11	3П			
2-3-11 *	4П			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
2-3-29 *	6П			
2-3-29	7П			
2-3-31	8П			
2-3-31 *	9П			
		XT4		
2-3-59	1			
2-3-63	2			
2-3-65	3			
2-3-67	4			
1-3-9 *	6П			
1-3-9	7П			
1-3-11	8П			
1-3-11 *	9П			
		XT5		
1-3-29 *	1П			
1-3-29	2П			
1-3-31	3П			
1-3-31 *	4П			
1-3-59	6			
1-3-63	7			
1-3-65	8			
1-3-67	9			
		XT6		
2-29-1	1			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
2-29-2	2			
2-29-3	3			
2-29-4	4			
1-29-1	6			
1-29-2	7			
1-29-3	8			
1-29-4	9			
		XT7		
2-28-1	1			
2-28-2	2			
2-28-3	3			
2-28-4	4			
2-26-1	6			
2-26-2	7			
2-26-3	8			
2-26-4	9			
		XT8		
2-27-1	1			
2-27-2	2			
2-27-3	3			
2-27-4	4			
1-28-1	6			
1-28-2	7			
1-28-3	8			
1-28-4	9			

Формат А4

18454-34 46 Формат А

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT2		
1-801 *	1П			
1-801	2П			
1-802	3П			
1-802 *	4П			
1-803 *	5П			
1-803	6П			
1-804	7П			
1-804 *	8П			
1-805	9			
1-806	10			
		XT3		
1-807	1			
1-808	2			
2-801 *	3П			
2-801	4П			
2-802	5П			
2-802 *	6П			
2-803 *	7П			
2-803	8П			
2-804	9П			
2-804 *	10П			
		XT4		
2-805	1			
2-806	2			
2-807	3			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
2-808	4			
852 *	5П			
852	6П			
852	7П			
853	8П			
853	9П			
853 *	10П			
		XT5		
1-3-9	3			
1-3-11	4			
1-3-17	5			
1-3-29	6			
1-3-31	7			
1-3-37	8			
1-3-63	9			
		XT6		
2-3-9	1			
2-3-11	2			
2-3-17	3			
2-3-29	4			
2-3-31	5			
2-3-37	6			
2-3-63	7			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT9		
1-26-1	1			
1-26-2	2			
1-26-3	3			
1-26-4	4			
1-27-1	6			
1-27-2	7			
1-27-3	8			
1-27-4	9			
		XT10		
1-601 *	1П			
1-601 *	2П			
1-605	3			
1-609	4			
2-601 *	6П			
2-601 *	7П			
2-605	8			
2-609	9			

Продолжение табл.

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
11	HLA3-HLA10,HLA36	Табло световое ТСБ		Лампа
		ТУ 16. 535, 424-79	9	Ц-220-10
12	HL	Арматура сигнальной		Лампа
		лампы АС-220 с молочной		Ц-220-10
		линзой		
		ТУ 16.535.426-70	1	
		Арматура сигнальная		Лампа накаливания КМ-24-90
		ТУ 16. 535. 930-76		
13	33HLR,34HLR,73HLR	с линзой красного цвета		Комплектно с резистором ПЭВ-25
		АС 12011	3	
14	33HLG,34HLG,73HLG	с линзой зеленого цвета		
		АС 12013	3	—»—
15	73HLW	с линзой желтого цвета		
		АС 12014	1	—»—
16	XT1-XT10	Блок зажимов 6310		
		ТУ 36. 1750-74	10	
17		Упор		
		ТУ 36. 1751-74	4	
18		Перемычка		
		ТУ 36. 1752-74	21	
19		Рамка 66×26		
		ТУ 36. 1130-79	10	
		Материалы		
		Провод 380 ГОСТ 6323-79		
20		ПВ1×1	200м	
21		ПГВ 1×1	50м	
22		ПВ1×1.5	5м	

Альбом 9.4 часть I

Типовой проект 903-1-198

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита		
		ЩПК-I-600 УЧ1Р00		
		ОСТ 36. 13-76	1	
2		Рейка Р1ТК3-100-77	1	Ц1 ТМ3-1-77
3		Рейка РЧ ТК3-101-77	1	Ц5 ТМ3-1-77
		Прочие изделия		
4	55б	Вторичный показывающий		
		прибор К СД1-003		
		ТУ 25. 05. 1981-75	1	
5	69в	Вторичный показывающий		
		прибор К ПД1-503		
		ТУ 25. 05. 1982-75	1	
		Переключатель малога-		
		баритный		
		ТУ 16. 526. 128-75		
6	SA	ПМОВ-111222/II-Д54	1	
7	73SA	ПМОВ-222222/II-Д61	1	
8	33SA, 34SA	ПМОВФ-1366$_3$ 9,10$_2$/II-Д126	2	
9	33SAC, 34SAC	ПМОФ45-222222/II-Д9	2	
10	SBR	Кнопка КЕ011 исп. 2		с черным толкателем
		ТУ 16. 526. 407-76	1	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


Гл.инж.пр	Думан	
Нач.отд	Мейман	
Н.контр.	Кушель	
Гл.техн.	Коньякова	
Рук.гр.	Крауле	
Ст.инж.	Федорова	
Разраб.	Пантелеева	


ТП 903-1-198 АТМ 11-7

Щит 6
Общий вид

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 1	Листов 17	


ЛАТГИПРОПРОМ






1.* Размеры для справок.
2. Покрытие- вариант 7 ОСТ 36.13-76.
3. По данному черт. изготовить 1 щит.
4. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании черт. АТМ 5-8; АТМ9-13; АТМ9-18; Э-17 альбом 8.4 .


Вид на внутренние плоскости (развернуто)




Поз. 11 ТСБ
НЛА3-НЛА10, НЛА36



Поз. 10 КЕ 011 исп.2
SBR



Поз. 13, 14, 15 АС 120
33HLR, 34HLR, 33HLG, 34HLG,
83HLR, 83HLW, 83HLG



XT1, XT2




Таблица 2

Соединения проводок

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	HL/2	XT1/1	ПВ1х1	
0	XT1/1	XT1/2		П
0	XT1/2	XT1/3		П
0	XT1/3	XT1/4		П
0	XT1/4	XT1/5		П
0	XT1/5	XT1/6		П
0	XT1/6	XT1/7		П
0	XT1/7	XT1/8		П
0	XT1/2	69Б, ш13/Б		
0	55Б, ш13/Б	XT1/3		
0	XT1/4	73 HL W/2		
0	73 HL W/2	34 HL R/2		
0	34 HL R/2	34 HL G/2		
0	34 HL G/2	33 HL R/2		
0	33 HL R/2	33 HL G/2	ПВ1х1	
0	SA/9	SA/15		П
0	SA/15	XT1/5		
В 807	XT2/1	HL/1		
807	55Б, ш13/А	XT2/2		
810	XT2/3	69Б, ш13/А		
814	33 SAC/6	34 SAC/6		
814	34 SAC/6	XT2/4		
813(А301)	XT2/7	XT2/8		П
813	XT2/8	XT2/9		П
813	XT2/9	XT2/10		П
813	XT2/10	XT3/1	ПВ1х1	

Альбом 94 часть 1
Типовой проект 903-1-198

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Таблица 1

Надписи на табло и в рамках

Продолжение табл.1

№ надписи	Надпись	Кол.
	Табло ТСБ	
1	Давление пара в	
	деаэраторе низко	1
2	Отклонение уровня	
	в деаэраторе	1
3	Давление в I пита-	
	тельной линии низко	1
4	Давление во II пита-	
	тельной линии низко	1
5	Давление мазута к	
	котлам низка	1
6	Температура мазута	
	к котлам низка	1
7	Давление газа к	
	котлам высоко	1
8	Давление газа к	
	котлам низко	1
9	Аварийное отключе-	
	ние питательных	
	насосов	1
	Рамка 66 х 26	
10	Контроль напряже-	
	ния	1
11	Давление в головке	
	деаэратора	1

№ надписи	Надпись	Кол.
12	Уровень в деаэра-	
	торе	1
13	Питательный насос.	
	Привод № 33	2
14	Питательный насос.	
	Привод № 34	2
15	Задвижка на мазуто-	
	проводе к котлам	
	Привод № 83	1
16	Технологическая	
	сигнализация	1
17	Съем звукового	
	сигнала	1

Альбом 9.4 часть I

Типовой проект 903-1-198

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
813	ХТ3/1	ХТ3/2		П
813	ХТ3/2	ХТ3/3		П
813	ХТ3/3	SBR/21		
813	SBR/21	SA/14	ПВ1х1	
813	SA/14	SA/19		П
813	SA/19	SA/21		П
813	69Б, Ш8/1А	ХТ2/7		
813	ХТ2/7	69Б, Ш8/3А		
813	55Б, Ш8/1А	ХТ2/10		
905	55Б, Ш8/1Б	НЛА3/2	ПГВ1х1	
905	НЛА 3/2	НЛА3/3		П
907	69Б, Ш8/1Б	НЛА4/2		
907	НЛА4/2	НЛА4/3		П
907	НЛА4/3	69Б, Ш8/3Б		
911	НЛА5/2	НЛА5/3		П
911	НЛА5/3	ХТ3/5		
915	ХТ3/6	НЛА6/2		
915	НЛА6/2	НЛА6/3		П
919	НЛА7/2	НЛА7/3		П
919	НЛА7/3	ХТ3/7		
923	ХТ3/8	НЛА8/2	ПВ1х1	
923	НЛА 8/2	НЛА8/3		П
925	НЛА 9/2	НЛА9/3		П
925	НЛА 9/3	ХТ3/9		
927	ХТ3/10	НЛА10/2		
927	НЛА10/2	НЛА10/3		П
929/331	НЛА3/4	НЛА4/4		
929	НЛА4/4	НЛА5/4		
929	НЛА5/4	НЛА6/4		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
929	НЛА 6/4	НЛА 7/4		
929	НЛА 7/4	НЛА 8/4		
929	НЛА 8/4	НЛА9/4		
929	НЛА 9/4	НЛА 10/4	ПВ1х1	
929	НЛА 10/4	SA/5		
929	SA/5	SA/17		П
929	SA/17	ХТ4/1		
929	ХТ4/1	ХТ4/2		П
929	ХТ4/2	ХТ4/3		П
(369)	ХТ4/5	ХТ4/6		П
(369)	ХТ4/6	SA/11		
(369)	SA/11	SA/23		П
931	SA/1	SA/13		П
931	SA/13	НЛА/1		
931	НЛА3/1	НЛА4/1		
931	НЛА4/1	НЛА5/1		
931	НЛА5/1	НЛА 6/1	ПВ1х1	
931	НЛА 6/1	НЛА7/1		
931	НЛА 7/1	НЛА 8/1		
931	НЛА 8/1	НЛА 9/1		
931	НЛА9/1	НЛА 10/1		
933	SA/3	SA/7		П
933	SA/7	ХТ4/7		
935	ХТ4/8	SA/15		
943	SBR/14	ХТ4/9		
945	ХТ4/10	SBR/13		
947	SBR/22	ХТ5/1		

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
34-7	XT7/10	34SA/8		
34-7	34SA/8	34SA/17		П
34-9	34SA/20	XT8/1		
34-11	XT8/2	34SAC/3		
34-29	34HLR/1	XT8/4		
34-33	XT8/5	34HLG/1		
34-179	34SAC/8	34SA/9	ПВ1х1	
34-181	34SA/10	34SA/13		П
34-181	34SA/13	XT8/6		
34-187	XT8/7	34SA/16		
33-3	33SA/5	33SAC/4		
33-5	33SAC/1	33SAC/2		П
33-5	33SAC/2	XT 8/9		
33-5	XT 8/9	XT 8/10		П
33-7	XT 9/1	33SA/8		
33-7	33SA/8	33SA/17		П
33-9	33SA/20	XT 9/2		
33-11	XT 9/3	33SAC/3		
33-29	33HLR/1	XT 9/5	ПВ1х1	
33-33	XT 9/6	33HLG/1		
33-179	33SAC/8	33SA/9		
33-181	33SA/10	33SA/13		П
33-181	33SA/13	XT 9/7		
33-187	XT9/8	33SA/16		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1001	XT5/2	НЛА36/2		
1001	НЛА36/2	НЛА36/3		П
1015	НЛА36/4	XT5/3		
1017	XT5/4	НЛА36/1	ПВ1х1	
83-А30	73HLR/1	XT6/1		
83-А12	XT6/2	XT6/3		П
83-А12	XT6/3	73SA/10		
83-А12	73SA/10	73SA/11	ПВ1х1	П
83-А11	73SA/9	XT6/5		
83-А11	XT6/5	XT6/6		П
83-А16	XT6/7	73SA/12		
83-А16	73SA/12	73SA/13	ПВ1х1	П
83-А19	73HLG/1	XT6/8		
83-А20	XT6/9	XT6/10		П
83-А20	XT6/10	73SA/15		
83-А20	73SA/15	73SA/16	ПВ1х1	П
83-А21	73HLW/1	XT7/1		
83-А24	XT7/3	XT7/4		П
83-А24	XT7/4	73SA/14		
83-Н4	73HLR/2	XT7/5		
83-Н5	XT7/6	73HLG/2		
34-3	34SA/5	34SAC/4		
34-5	34SAC/1	34SAC/2	ПВ1х1	П
34-5	34SAC/2	XT7/8		
34-5	XT7/8	XT7/9		П

Таблица 3

Подключения проводок

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		ХТ1		
0 *	1П			
0 *	2П			
0	2			Подсоединить снизу
0 *	3П			
0	3			Подсоединить снизу
0 *	4П			
0	4			Подсоединить снизу
0 *	5П			
0	5			Подсоединить снизу
0 *	6П			
0 *	7П			
0	8П			
		ХТ2		
В 807	1			
807	2			
810	3			
814	4			
813 *	7П			
813	7			Подсоединить снизу
813 *	8П			
813 *	9П			
813 *	10П			
813	10			Подсоединить снизу

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		ХТ3		
813 *	1П			
813 *	2П			
813 *	3П			
911	5			
915	6			
919	7			
923	8			
925	9			
927	10			
		ХТ4		
929 *	1П			
929 *	2П			
929	3П			
/369/	5			
/369/ *	6			
933	7			
935	8			
943	9			
945	10			
		ХТ5		
947	1			
1001	2			
1015	3			
1017	4			

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
69-1	69 б, ш12/1Б	ХТ 10/1		
69-2	ХТ10/2	69 в, ш12/2Б		
69-3	69 в, ш12/3А	ХТ 10/3		
69-4	ХТ10/4	69 в, ш12/3Б		
			ПВ1х1	Измерительные цепи
55-1	55 б, ш12/1Б	ХТ 10/6		
55-2	ХТ 10/7	55 б, ш12/2Б		
55-3	55 б ш12/3А	ХТ 10/8		
55-4	ХТ 10/9	55 б, ш 12/3Б		
Земля	69 в / ⏚	Рейка / ⏚		
Земля	55 б / ⏚	Рейка / ⏚		
Земля	Рейка для установки аппаратов / ⏚	Стойка / ⏚	ПВ1х1.5	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
929*	4			
		HL		
В 807	1			
0	2			
		69 ш8		
813	1А	з ш12	1Б	907
813	3А	з ш12	3Б	907
69-1	1Б			
69-2	2Б			
69-3	3А			
69-4	3Б			
		ш13		
810	А			
0	Б			
		55 ш8		
813	1А	з ш12	1Б	905
55-1	1Б			
55-2	2Б			
55-3	3А			
55-4	3Б			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		ш13		
807	А			
0	Б			
		73	HLW	
73-А21	1			
0*	2			
		73	HLR	
73-А30	1			
73-Н4	2			
		73	HLG	
73-А19	1			
73-Н5	2			
		34	HLR	
34-29	1			
0*	2			
		34	HLG	
34-33	1			
0*	2			

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		НЛА8		
931*	1			
911	2П			
911*	3П			
929*	4			
		НЛА4		
931*	1			
907*	2П			
907*	3П			
929*	4			
		НЛА3		
931	1			
905*	2П			
905	3П			
929	4			
		НЛА8		
931*	1			
923*	2П			
923	3П			
929*	4			
		НЛА7		
931*	1			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
919	2П			
919*	3П			
929*	4			
		НЛА6		
931*	1			
915*	2П			
915	3П			
929*	4			
		НЛА3Б		
1017	1			
1001*	2П			
1001	3П			
1015	4			
		НЛА10		
931	1			
927*	2П			
927	3П			
929*	4			
		НЛА9		
931*	1			
925	2П			
925*	3П			

18454-54 55 Формат А4

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
34-181	10П			
34-181*	13П			
34-187	16			
34-7	17П			
34-9	20			
		33	SA	
33-3	5			
33-7*	8П			
33-179	9			
33-181	10П			
33-181*	13П			
33-187	16			
33-7	17П			
33-9	20			
		SBR		
945	13	3	14	943
813*	21	P	22	947
		XT6		
73-A30	1			
73-A12	2П			
73-A12*	3П			
73-A11*	5П			
73-A11	6П			
73-A16	7			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
73-A19	8			
73-A20	9П			
73-A20*	10П			
		XT7		
73-A21	1			
73-A24	3П			
73-A24*	4П			
73-H4	5			
73-H5	6			
34-5*	8П			
34-5	9П			
34-7	10			
		XT8		
34-9	1			
34-11	2			
34-29	4			
34-33	5			
34-181	6			
34-187	7			
33-5*	9П			
33-5	10П			
		XT9		
33-7	1			
33-9	2			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		33	HLR	
33-29	1			
0*	2			
		33	HLG	
33-33	1			
0	2			
		83	SA	
73-A11	9			
73-A12*	10П			
73-A12	11П			
73-A16*	12П			
73-A16	13П			
73-A24	14			
73-A20*	15П			
73-A20	16П			
		34	SAC	
34-5	1П			
34-5*	2П			
34-11	3			
34-3	4			
814*	6			
34-179	8			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		33	SAC	
33-5	1П			
33-5*	2П			
33-11	3			
33-3	4			
814	6			
33-179	8			
		SA		
931	1П			
933	3П			
929*	5П			
933*	7П			
0	9П			
(369)*	11П			
931*	13П			
813*	14П			
0*	15П			
935	16			
929*	17П			
813*	19П			
813	21П			
(369)	23П			
		34	SA	
34-3	5			
34-7*	8П			
34-179	9			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

18454-50 56

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
11	63.5АС; 63.5АС; 63.5АС; 63-65АС; 65.5АС; 65.5АС; 67.5АС; 67.5АС; 67.5АС; 67.5АС; 67.5АС	ПТОФ 45-222222/II-Д9	11	
12	1-3.5АС; 49.5АС; 67.5АС; 65.5АС; 65.5АС; 67.5АС	ПТОФ 90-111111/II-Д42	6	
13	39АН2	ПТОВ-111222/II-Д54	1	
14	72.5Я; 73.5Я	ПТОВ-222222/II-Д61	2	
15	HL	Арматура сигнальная		Лампа
		молочного цвета		Ц-220-10
		АС-220 220В		
		ТУ 16-535.426-70	1	
		Арматура сигнальная		Лампа
		ТУ 16-535.930-76		КМ24-90
16	43-49HLG; 60-67HLG	с линзой зеленого цвета		Комплект-
	30.5LG; 31HLG; 70HLG; 71HLG; 72HLG; 74HLG	АС 12013	22	ТНО П78-25
17	43-49HLR; 60-67HLR; 30HLR; 31HLR; 70HLR; 71HLR; 72HLR; 74HLR	с линзой красного цвета		
		АС 12011	22	
18	72HLW; 74HLW	с линзой желтого цвета		
		АС 12014	2	
19	HLR 22÷HLR 35	Табло световое ~220В		Лампа
	3·HLR 21÷5HLR 21	ТСБ ТУ 16.535.424-79	17	Ц-220-10
20		Блок зажимов БЗ-10		
		ТУ 36.1750-74	34	
21		Рейка РЗ-20		
		ТУ 36.1085-74	1	
		Зажимы наборные		
		ТУ 36.1094-78		
22		ЗН-Н	6	
23		ЗН-2,5	9	
24		ЗН-П	3	
25		Маркировочная колодка		
		КМ-4 ТУ 36.1078-74	2	
26		Упор ТУ 36.1751-74	8	
27		Перетычка ТУ 36.1752-74	37	
28		Розетка 6Б-28 ТУ 36.1130-79	39	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита		
		ЩПК-I-1000-44		
		1Р00 ОСТ 36.13-76	1	
2		Рейка Р1 ТК3-100-77	8	91 ТМ3-1-77
3		Рейка Р8 ТК3-101-77	1	94 ТМ3-1-77
4		Рейка Р6 ТК3-101-77	3	95 ТМ3-2-77
5		Рейка Р4 ТК3-101-77	1	84 ТМ3-2-77
		Прочие изделия		
6	17Б; 8Б	Прибор автоматический полозывающий КСД1-003		
		ТУ 25.05.1981-75	2	
7	1Г	Логометр Ш69000		
		ТУ 25.04.2481-75	1	
8	1Б	Переключатель ПТИ-М		
		ТУ 25.08116-77	1	
9	58Я2	Кнопка КЕ-011; исп.2		черным толкатель
		ТУ 16-526.407-76	1	
		Переключатель галетный		
		ТУ 16-526.128-75		
10	60.5Я; 62.5Я; 64.5Я; 78.5Я; 79.5Я; 80Я; 81Я; 82Я; 83Я; 85Я; 86Я; 87Я; 88Я; 89Я	ПТОВФ-1366,9,10г2/II-Д126	14	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач. отд.	Тейтан		Э.06
Н. контр.	Кушель		Э.611
Гл. техн.	Ломакова		
Рук. гр.	Ларина		
Гл. инж.	Котлова		
Разраб.	Кулешова		

ТП 903-1-198 АТМ 11-8

Щит 7. Общий вид.

Стадия	Лист	Листов
РП		
Лист 1	Листов 49	

ЛАТГИПРОПРОМ

Таблица 1

Надписи на табло и в рамках

Продолжение табл. 1


№ надписи	Надпись	Кол.
	Табло ТТБ	
1	Аварийное отключение насоса собственных нужд	1
2	Задвижки сетевых насосов; муфта	1
3	Аварийное отключение сетевых насосов	1
4	Аварийное отключение насосов рабочей воды	1
5	Аварийное отключение вентиляторов градирни	1
6	Аварийное отключение насосов охладительной воды	1
7	Аварийное отключение насоса рециркуляции №1	1
8	Аварийное отключение насоса рециркуляции №2	1
9	Аварийное отключение насоса рециркуляции №3	1
10	Задвижки подпиточных насосов внутриконтурного контура	1
11	Аварийное отключение насосов внутриконтурного контура	1
12	Задвижки подпиточных насосов; муфта	1
13	Аварийное отключение подпиточных насосов	1
14	Неисправность в 1ТП	1
15	Неисправность в 2ТП	1
16	Неисправность в РП	1
17	РВР питания	1
	Рамка 66×26	
18	Контроль напряжения	1
19	Давление в деаэраторе	1
20	Давление обратной сетевой воды	1


Альбом 94 часть 1


Типовой проект 903-1-198

Альбом чертежей и спецификаций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Материалы		
		Провод 380 ГОСТ 6323-79		
29		ПВ1×1	200м	
30		ПГВ1×1	20м	
31		ПВ1×4,5	5м	









1. * Размеры для справок.
2. Покрытие - Вариант 7 ОСТ 36.13-76.
3. По данному черт. изготовить 1 щит.
4. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании черт. АТМ 9-5; АТМ 9-10; АТМ 9-18 сп. 9.2; 3-11, 3-14, 3-15, 3-16, 3-18, 3-19, 3-21, 3-23 сп. 8.4.


Вид на внутренние плоскости (развернуто)




поз 18
ТРБ
HLA22÷HLA35 1-HLA25÷5-HLA29





поз 9
КЕ-011 исп.2
5ВК2




поз 16; 17; 18
серии 1АС
43÷49 HLG; 60÷67 HLG; 30 HLG;
31 HLG; 78 HLG; 79 HLG; 32 HLG; 34 HLG
43÷49 HLR; 60÷67 HLR; 30 HLR; 31 HLR;
78 HLR; 79 HLR; 32 HLR; 34 HLR; 32 HLW; 34 HLW









ТП 903-1-198	АТМ 11-8	Альбом 5

18454-54 60 Формат А3

Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	Кол.
	№63	
45	задвижка сетевого	
	насоса. Привод №65.	1
46	задвижка сетевого на-	
	соса. Привод №67.	1
47	Подпиточный насос	
	внутрикотельного	
	контура. Привод	
	№48	1
48	Привод №48.	
	Прибор резерва.	1
49	Задвижка подпиточ-	
	ного насоса внутри-	
	котельного контура.	
	Привод №49.	1
50	Вентилятор градирни	
	Привод №78.	1
51	Вентилятор градирни	
	Привод №79.	1
52	Насос подачи охлажден-	
	ной воды.	
	Привод №30.	1
53	Привод №30.	
	Выбор резерва	1
54	Насос подачи охлаж-	
	денной воды. Привод №31.	1
55	Привод №31. Выбор	
	резерва.	1
56	Насос собственных	

Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	Кол.
	нужд. Привод №59.	1

Формат А4

Альбом 94

Типовой проект 903-1-198

Из проекта насосной и фильтровальной станций

Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	Кол.
21	Температура деаэриро-	
	ванной воды.	
	Температура химочи-	
	щенной воды.	2
22	Переключатель	
	опробования	1
23	Съем звукового	
	сигнала	1
24	Задвижка на прямом	
	мазутопроводе к	
	котлам.	1
25	Задвижка на обрат-	
	ном мазутопроводе	
	от котлов.	1
26	Рабочий насос.	
	Привод №43.	1
27	Рабочий насос.	
	Привод №44.	1
28	Рабочий насос.	
	Привод №45.	1
29	Сетевой насос.	
	Привод №60.	1
30	Сетевой насос.	
	Привод №62.	1
31	Сетевой насос.	
	Привод №64.	1
32	Сетевой насос.	
	Привод №66.	1
33	Привод №43	

Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	Кол.
	Выбор резерва.	1
34	Привод №44	
	Выбор резерва.	1
35	Привод №45.	
	Выбор резерва	1
36	Привод №60	
	Выбор резерва	1
37	Привод №62.	
	Выбор резерва.	1
38	Привод №64	
	Выбор резерва	1
39	Привод №66.	
	Выбор резерва.	1
40	Подпиточный насос	
	внутрикотельного	
	контура	
	Привод №46	1
41	Привод №46.	
	Выбор резерва.	1
42	Задвижка подпиточ-	
	ного насоса внутри-	
	котельного	
	контура	
	Привод №47	1
43	Задвижка сетевого	
	насоса.	
	Привод №61	1
44	Задвижка сетевого	
	насоса. Привод	

18454-54 61

Формат А4

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	XT28/6	47HLR/2		
	47HLR/2	47HLG/2		
	47HLG/2	49HLG/2		
	49HLG/2	49HLR/2		
	67HLR/2	67HLG/2		
	67HLG/2	65HLR/2		
	65HLR/2	65HLG/2		
	65HLG/2	63HLR/2		
	63HLR/2	63HLG/2		
	63HLG/2	61HLR/2		
	61HLR/2	61HLG/2		
	61HLG/2	XT28/7	ПВ1×1	
	XT28/8	59HLR/2		
	59HLR/2	59HLG/2		
	31HLR/2	31HLG/2		
	31HLG/2	30HLR/2		
	30HLR/2	30HLG/2		
	30HLG/2	XT28/9		
	XT28/10	78HLG/2		
	78HLG/2	78HLR/2		
	78HLR/2	79HLG/2		
	79HLG/2	79HLR/2		
A807	HL/1	XT27/6		
819	XT27/7	6ф, w13/5	ПВ1×1	
826	17ф, w13/5	XT27/8		
828	XT27/9	1ф/4		

Альбом ОВ чистит 1
Типовой проект 903-1-198
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Соединения проводок

Таблица 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	HL/2	XT28/5	ПВ1×1	
	XT28/5	XT28/6		П
	XT28/6	XT28/7		П
	XT28/7	XT28/8		П
	XT28/8	XT28/9		П
	XT28/9	XT28/10		П
	XT28/10	XT29/1	ПВ1×1	
	XT29/1	XT29/2		П
	XT29/2	XT29/3		П
	XT29/3	XT29/4		П
	XT29/4	XT29/5		П
	XT29/5	XT29/6		П
	XT29/6	6ф, w13/1A		
	17ф, w13/1A	XT29/5		
	XT28/4	43HLG/2		
	43HLG/2	43HLR/2		
	43HLR/2	44HLG/2		
	44HLG/2	44HLR/2		
	44HLR/2	45HLG/2		
	45HLG/2	45HLR/2	ПВ1×1	
	XT28/15	XT29/3		
	XT29/2	72HLW/2		
	72HLW/2	74HLW/2		
	46HLR/2	46HLG/2		
	46HLG/2	48HLG/2		
	48HLG/2	48HLR/2		
	48HLR/2	XT29/1		

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
891	79 SA/9	78 SA/9		
	78 SA/9	SAH2/14		
	SAH2/14	SAH2/19	ПВ1×1	П
	SAH2/19	SAR2/21		
	SAR2/21	XT32/8		
	XT32/8	XT32/9		П
	XT32/9	XT32/10		П
	XT33/2	XT33/3		П
749	30 SAC/8	30 SA/9		
751	30 SA/10	30 SA/13		П
753	30 SA/16	XT30/1		
755	XT30/2	HLA22/2		
	HLA22/2	HLA22/3		П
757	31 SAC/8	31 SA/9		
759	31 SA/10	31 SA/13		П
761	31 SA/16	XT30/3		
763	78 SA/10	78 SA/13		П
765	78 SA/16	XT30/4		
767	XT30/5	HLA23/2	ПВ1×1	
	HLA23/2	HLA23/3		П
769	79 SA/10	79 SA/13		П
771	79 SA/16	XT30/6		
773	59 SA/10	59 SA/13		П
775	59 SA/16	XT30/7		
777	XT30/8	HLA24/2		
	HLA24/2	HLA24/3		П
779	HLA25/2	HLA25/3		П
	HLA25/3	XT30/9		
781	XT30/10	HLA26/2		

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
01	1Б/А0	XT/8		
02	XT/6	1Б/В0		
60-101	66 SAC/6	64 SAC/6		
	64 SAC/6	62 SAC/6	ПВ1×1	
	62 SAC/6	60 SAC/6		
	60 SAC/6	XT28/2		
43-167	XT27/10	43 SAC/6		
	43 SAC/6	44 SAC/6		
	44 SAC/6	45 SAC/6		
46-149	46 SAC/6	48 SAC/6		
	48 SAC/6	XT28/1		
830	XT33/4	XT33/5		П
	XT33/5	6Б, ш8/1А		
	17Б ш8/1А	XT33/4	ПВ1×1	
	XT33/5	17Б, ш8/3Б		
831	XT33/3	XT7/7		
	XT33/1	XT33/2		П
	XT33/1	XT32/10		
	59 SA/9	31 SAC/6	ПВ1×1	
	31 SAC/6	30 SAC/6		
	30 SAC/6	79 SA/9		
901	17Б, ш8/3А	XT34/1	ПВ1×1	
	XT34/1	XT34/2		П
	XT34/2	17Б, ш8/1Б		
			ПВ1×1	
903	XT33/7	6Б, ш8/1Б		

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1015	XT 31/9	XT 31/10		П
	XT 31/10	3AH 2/5		
	3AH 2/5	3AH 2/17		П
	3AH 2/17	HLA 32/4		
	HLA 32/4	HLA 33/4		
	HLA 33/4	HLA 35/4		
	HLA 35/4	HLA 34/4		
	HLA 34/4	HLA 28/4		
	HLA 28/4	HLA 30/4		
	HLA 30/4	3-HLA 21/4		
	3-HLA 21/4	4-HLA 21/4		
	4-HLA 21/4	5-HLA 21/4		
	5-HLA 21/4	HLA 31/4		
	HLA 31/4	HLA 25/4	ПВ1×1	
	HLA 25/4	HLA 22/4		
	HLA 22/4	HLA 23/4		
	HLA 23/4	HLA 26/4		
	HLA 26/4	HLA 27/4		
	HLA 27/4	HLA 29/4		
	HLA 29/4	HLA 24/4		
1017	HLA 24/1	HLA 29/1		
	HLA 29/1	HLA 27/1		
	HLA 27/1	HLA 26/1		
	HLA 26/1	HLA 23/1		
	HLA 23/1	HLA 22/1		
	HLA 22/1	HLA 25/1		
	HLA 25/1	HLA 31/1		

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
781	HLA 26/2	HLA 26/3		П
783	HLA 27/2	HLA 27/3		П
	HLA 27/3	XT 3/11		
785	XT 31/2	HLA 28/2		
	HLA 28/2	HLA 28/3		П
787	HLA 29/2	HLA 29/3		П
	HLA 29/3	XT 8/8		
789	XT 31/3	HLA 30/2		
	HLA 30/2	HLA 30/3		П
791	HLA 31/2	HLA 31/3		П
	HLA 31/3	XT 2/11		
793	XT 31/4	HLA 32/2		
	HLA 32/2	HLA 32/3		П
795	HLA 33/3	HLA 33/2	ПВ1×1	П
	HLA 33/2	XT 31/5		
797	XT 31/6	HLA 34/2		
	HLA 34/2	HLA 34/3		П
799	HLA 35/2	HLA 35/3		П
	HLA 35/3	XT 31/7		
3-747	3-HLA 21/2	3-HLA 21/3		П
	3-HLA 21/3	XT 33/6		
4-747	4-HLA 21/2	4-HLA 21/3		П
	4-HLA 21/3	XT 33/9		
5-747	5-HLA 21/2	5-HLA 21/3		П
	5-HLA 21/3	XT 33/10		

Шкаф(ы) Uлавного с верхним вводом АА

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1019	XT 32/3	SAH 2/3		
	SAH2/3	SAH 2/7		П
1021	SAH2/16	XT32/4		
1029	XT32/5	58R2/14		
1031	58R2/13	XT32/6		
1033	XT 32/7	58R2/22		
47-9	47SAC/1	XT1/1		
47-10	XT 1/2	47SAC/6		
47-11	47 HLR/1	XT 1/3		
47-A12	XT1/4	47 SAC/3		
	47 SAC/3	47 SAC/4		П
47-15	47 SAC/5	XT 1/6	ПВ1×1	
47-18	XT 1/8	47SAC/2		
47-A20	47 SAC/7	47 SAC/8		П
	47 SAC/8	XT 1/9		
47-27	XT 1/10	47 HLG/1		
49-9	49 SAC/1	XT2/2		
49-10	XT2/3	49 SAC/6		
49-11	49HLR/1	XT2/4		
49-A12	XT2/5	49 SAC/3		
	49 SAC/3	49 SAC/4		П
49-15	49 SAC/5	XT2/7		
49-18	XT2/9	49 SAC/2		
49-A20	49 SAC/7	49 SAC/8		П
	49 SAC/8	XT2/10		
49-27	XT 3/1	49HLG/1		

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1017	HLA 31/1	5-HLA 21/1		
	5-HLA21/1	4-HLA21/1		
	4-HLA21/1	3-HLA21/1		
	3-HLA21/1	HLA 30/1		
	HLA 30/1	HLA28/1		
	HLA28/1	HLA 34/1		
	HLA 34/1	HLA 35/1	ПВ1×1	
	HLA 35/1	HLA 33/1		
	HLA 33/1	HLA 32/1		
	HLA 32/1	SAH2/1		
	SAH2/1	SAH2/13		П
	SAH2/13	XT 32/1		
	XT 32/1	XT32/2		П
78-1	78 SA/5	XT 19/9	ПВ1×1	
	XT 19/9	XT 19/10		П
78-7	XT 20/1	78 SA/8		
	78 SA/8	78 SA/17		П
78-9	78 SA/20	XT 20/2	ПВ1×1	
78-31	XT 20/4	78 HLR/1		
78-35	78 HLG/1	XT 20/5		
79-1	XT 20/7	XT 20/8		П
	XT 20/8	79 SA/5		
79-7	79 SA/8	79 SA/17		П
	79 SA/17	XT 20/9	ПВ1×1	
79-9	XT 20/10	79 SA/20		
79-31	79 HLR/1	XT21/2		
79-35	XT 21/3	79 HLG/1		

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
48-7	XT 4/9	48 SA/8		
	48 SA/8	48 SA/17		П
48-9	48 SA/20	XT4/10		
48-11	48 SAC/3	49 SAC/9		
48-13	49 SAC/11	XT5/1		
48-19	XT5/3	48 HLR/1		
48-23	48 HLG/1	XT 5/4		
61-9	XT5/6	61 SAC/1		
61-A12	61 SAC/3	61 SAC/4		П
	61 SAC/4	XT 5/9		
61-10	XT 5/7	61 SAC/6		
61-A20	61 SAC/7	61 SAC/8	ПВ1×1	П
	61 SAC/8	XT6/4		
61-11	XT 5/8	61 HLR/1		
61-15	61 SAC/5	XT6/1		
61-18	XT6/3	61 SAC/2		
61-27	61 HLG/1	XT6/5		
63-9	XT6/7	63 SAC/1		
63-A12	63 SAC/3	63 SAC/4		П
	63 SAC/4	XT6/10		
63-10	XT6/8	63 SAC/6		
63-A20	63 SAC/7	63 SAC/8		П
	63 SAC/8	XT7/5		
63-11	XT6/9	63 HLR/1		
63-15	63 SAC/5	XT7/2		

ТП 903-1-198 АТМ 11-8 Альб. 18

Формат А4

Альбом 9.4 части

Типовой проект 903-1-198

Для работы, выпуск. в строительство

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
46-3	46 SAC/4	46 SA/5		
46-5	46 SAC/2	46 SAC/1	ПВ1×1	П
46-5	46 SAC/1	XT 3/8		
	XT3/5	XT 3/9		П
46-7	XT3/10	46 SA/8		
	46 SA/8	46 SA/17		П
46-9	46 SA/20	XT 4/11		
46-11	46 SAC/3	47 SAC/9		
46-13	47 SAC/11	XT 4/8		
46-19	XT 4/4	46 HLR/1		
46-23	46 HLG/1	XT 4/5		
46-151	46 SAC/8	46 SA/9		
46-153	46 SA/10	46 SA/13	ПВ1×1	П
	46 SA/13	XT 3/3		
46-159	XT3/4	46 SA/16		
48-151	48 SA/9	48 SAC/8		
48-153	48 SA/10	48 SA/13		П
	48 SA/13	XT 3/5		
48-159	XT3/6	48 SA/16		
48-3	48 SAC/4	48 SA/5		
48-5	48 SAC/2	48 SAC/1		П
	48 SAC/1	XT 4/7		
	XT 4/9	XT 4/8		П

ТП 903-1-198 АТМ 11-8 Альб. 17

18454-54 66 Формат А4

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
60-a1	XT9/9	XT10/1		
	XT10/1	60SAC/1		
	60SAC/1	60SAC/2		П
60-a2	60SA/7	XT10/2	ПВ1х1	
60-a3	XT10/3	61SAC/11		
60-c1	60HLR/2	60HLG/2		
	60HLG/2	XT10/4		
	XT10/4	XT10/5		П
60-3	60SAC/4	60SA/5		
60-5	60SAC/3	XT10/6		
60-7	XT10/7	60SA/8	ПВ1х1	
	60SA/8	61SAC/9		
60-13	60HLR/1	XT10/10		
60-17	XT11/1	60HLG/1		
62-a1	62SAC/1	62SAC/2	ПВ1х1	П
	62SAC/2	XT11/3		
	XT11/3	XT11/4		П
62-a2	XT11/5	62SA/7	ПВ1х1	
62-a3	63SAC/11	XT11/6		
62-c1	XT11/7	XT11/8		П
	XT11/8	62HLG/2		
	62HLG/2	62HLR/2		
62-3	62SAC/4	62SA/5		
62-5	62SAC/3	XT11/9	ПВ1х1	
62-7	XT11/10	62SA/8		
	62SA/8	63SAC/9		
62-13	62HLR/1	XT12/3		

Формат А4

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
63-18	XT7/4	63SAC/2		
63-27	63HLG/1	XT7/6		
65-9	XT7/8	65SAC/1		
65-A12	65SAC/3	65SAC/4		П
	65SAC/4	XT8/1		
65-10	XT7/9	65SAC/6		
65-A20	65SAC/7	65SAC/8		П
	65SAC/8	XT8/6		
65-11	XT7/10	65HLR/1		
65-15	65SAC/5	XT8/3	ПВ1х1	
65-18	XT8/5	65SAC/2		
65-27	65HLG/1	XT8/7		
67-9	XT8/9	67SAC/1		
67-A12	67SAC/3	67SAC/4		П
	67SAC/4	XT9/8		
67-10	XT8/10	67SAC/6		
67-A20	67SAC/7	67SAC/8		П
	67SAC/8	XT9/7		
67-11	XT9/1	67HLR/1		
67-15	67SAC/5	XT9/4		
67-18	XT9/6	67SAC/2		
67-27	67HLG/1	XT9/8		

18454-54 67

Формат А4

Продолжение табл.2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
66-7	ХТ 14/6	66 SA /8		
	66 SA/8	67 SAC/9		
66-13	66 HLR/1	ХТ 14/9		
66-17	ХТ 14/10	66 HLG/1		
60-103	60 SAC/8	60 SA/8		
60-105	60 SA/10	60 SA/13		П
	60 SA/13	ХТ 18/1		
60-111	ХТ 18/2	60 SA/16		
62-103	62 SAC/8	62 SA/9		
62-105	62 SA/10	62 SA/13		П
	62 SA/13	ХТ 18/3	ПВ1×1	
62-111	ХТ 18/4	62 SA/16		
64-103	64 SAC/8	64 SA/9		
64-105	64 SA/10	64 SA/13		П
	64 SA/13	ХТ 18/5		
64-111	ХТ 18/6	64 SA/16		
66-103	66 SAC/8	66 SA/9		
66-105	66 SA/10	66 SA/13		П
	66 SA/13	ХТ 18/7		
66-111	ХТ 18/8	66 SA/16		
43-3	43 SA/5	43 SAC/4		
43-5	43 SAC/2	43 SAC/1		П

Альбом ОВ часть 1

Типовой проект 903-1-198

Альбом чертежей и деталей изделий заводского изготовления

Продолжение табл.3

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
62-17	ХТ [illegible]/4	62 HLG/1	ПВ1×1	
64-01	64 [illegible]C/1	64 SAC/2	ПВ1×1	П
	64 SAC/2	ХТ 12/6		
	ХТ [illegible]/6	ХТ 12/7		П
64-02	ХТ [illegible]/8	64 SA/7		
64-03	65 [illegible]AC/11	ХТ 12/9		
64-C1	64 HLR/2	64 HLG/2		
	64 HLG/2	ХТ 12/10		
	ХТ [illegible]/10	ХТ 13/1		
64-3	64 SAC/4	64 SA/5	ПВ1×1	
64-5	64 SAC/3	ХТ 13/2		
64-7	ХТ [illegible]/3	64 SA/8		
	64 SA/6	65 SAC/9		
64-13	64 HLR/1	ХТ 13/6		
64-17	ХТ [illegible]/7	64 HLG/1		
66-01	ХТ [illegible]/9	ХТ 13/10		П
	ХТ [illegible]/10	66 SAC/1		
	66 SAC/1	66 SAC/2		П
66-02	66 SA/7	ХТ 14/1	ПВ1×1	
66-03	ХТ 14/2	67 SAC/11		
66-C1	66 HLR/2	66 HLG/2		
	66 HLG/2	ХТ 14/3		
	ХТ 14/3	ХТ 14/4		П
66-3	66 SAC/4	66 SA/5	ПВ1×1	
66-5	66 SAC/3	ХТ 14/5		

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
45-3	45 SA/5	45 SAC/4		
45-5	45 SAC/2	45 SAC/1	ПВ1×1	П
	45 SAC/1	XT 17/1		
	XT 17/1	XT 17/2		П
45-7	XT 17/3	45 SA/8		
	45 SA/8	45 SA/17		П
45-9	45 SA/20	XT 17/4		
45-11	XT 17/5	45 SAC/3		
45-13	45 HLR/1	XT 17/6	ПВ1×1	
45-31	XT 17/8	45 HLG/1		
45-169	45 SAC/8	45 SA/9		
45-171	45 SA/10	45 SA/13		П
45-173	45 SA/16	XT 17/9		
59-5	XT 19/1	XT 19/2		П
	XT 19/2	59 SA/5		
59-7	59 SA/8	59 SA/17		П
59-7	59 SA/17	XT 19/3		
59-9	XT 19/4	59 SA/20	ПВ1×1	
59-31	59 HLR/1	XT 19/6		
59-35	XT 19/7	59 HLG/1		
30-3	30 SA/5	30 SAC/4		
30-5	30 SAC/2	30 SAC/1	ПВ1×1	П
	30 SAC/1	XT 21/5		

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
43-5	43 SAC/1	XT 15/2	ПВ1×1	
	XT 15/2	XT 15/3		П
43-7	XT 15/4	43 SA/8		
	43 SA/8	43 SA/17		П
43-9	43 SA/20	XT 15/5		
43-11	XT 15/6	43 SAC/3		
43-13	43 HLR/1	XT 15/7	ПВ1×1	
43-31	XT 15/9	43 HLG/1		
43-169	43 SAC/8	43 SA/9		
43-171	43 SA/10	43 SA/13		П
43-173	43 SA/16	XT 15/10		
44-3	44 SA/5	44 SAC/4		
44-5	44 SAC/2	44 SAC/1	ПВ1×1	П
	44 SAC/1	XT 16/1		
	XT 16/1	XT 16/2		П
44-7	XT 16/3	44 SA/8		
	44 SA/8	44 SA/17		П
44-9	44 SA/20	XT 16/4		
44-11	XT 16/5	44 SAC/3		
44-13	44 HLR/1	XT 16/6	ПВ1×1	
44-31	XT 16/8	44 HLG/1		
44-169	44 SAC/8	44 SA/9		
44-171	44 SA/10	44 SA/13		П
44-173	44 SA/16	XT 16/9		

Продолжение табл 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
72-Н4	72 HLR/2	ХТ 23/3		
72-Н5	ХТ 23/4	72 HLG/2	ПВ1×1	
72-А30	72 HLR/1	ХТ 23/5		
72-А12	ХТ 23/6	ХТ 23/7		П
	ХТ 23/7	72 SA/11		
	72 SA/11	72 SA/10	ПВ1×1	П
72-А11	72 SA/9	ХТ 23/9		
	ХТ 23/9	ХТ 23/10		П
72-А16	ХТ 24/1	72 SA/12		
	72 SA/12	72 SA/13	ПВ1×1	П
72-А19	72 HLG/1	ХТ 24/2		
72-А20	ХТ 24/3	ХТ 24/4		П
	ХТ 24/4	72 SA/16		
	72 SA/16	72 SA/15	ПВ1×1	П
72-А21	72 HLW/1	ХТ 24/5		
72-А24	ХТ 24/7	ХТ 24/8		П
	ХТ 24/8	72 SA/14	ПВ1×1	
74-Н4	74 HLR/2	ХТ 24/10		
74-Н5	ХТ 25/1	74 HLG/2	ПВ1×1	
74-А30	74 HLR/1	ХТ 25/2		
74-А12	ХТ 25/3	ХТ 25/4		П
	ХТ 25/4	74 SA/11	ПВ1×1	
	74 SA/11	74 SA/10		П

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
30-5	ХТ 21/5	ХТ 21/6		П
30-7	ХТ 21/7	30 SA/6		
	30 SA/6	30 SA/17		П
30-9	30 SA/20	ХТ 21/8		
30-11	30 SA/3	31 SA/1		
30-13	31 SA/3	31 SA/21	ПВ1×1	П
30-29	31 SA/23	ХТ 21/10		
30-31	ХТ 22/1	30 HLR/1		
30-35	30 HLG/1	ХТ 22/2		
31-3	31 SA/5	31 SAC/4		
31-5	31 SA/2	31 SAC/1	ПВ1×1	П
	31 SAC/1	ХТ 22/4		
	ХТ 22/4	ХТ 22/5		П
31-7	ХТ 22/6	31 SA/6		
	31 SA/6	31 SA/17		П
31-9	31 SA/20	ХТ 22/7		
31-11	31 SA/3	30 SA/1	ПВ1×1	
31-13	30 SA/3	30 SA/21		П
31-29	30 SA/23	ХТ 22/9		
31-31	ХТ 22/10	31 HLR/1		
31-35	31 HLG/1	ХТ 23/1		

Альбом 94 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Продолжение табл 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
74-А11	74 ЗА/9	ХТ 25/6	ПВ1х1	
	ХТ 25/6	ХТ 25/7		П
74-А16	ХТ 25/8	74 ЗА/12		
	74 ЗА/12	74 ЗА/13		П
74-А19	74 HLG/1	ХТ 25/9		
74-А20	ХТ 25/10	ХТ 26/1	ПВ1х1	
	ХТ 26/1	74 ЗА/16		
	74 ЗА/16	74 ЗА/15		П
74-А21	74 HLW/1	ХТ 26/2		
74-А24	ХТ 26/4	ХТ 26/5		П
	ХТ 26/5	74 ЗА/14	ПВ1х1	
+1ТС	1^{ϕ}/А21	1^{ϕ}/3		
-1ТС	1^{ϕ}/2	1^{ϕ}/А21		
17-1	17^{ϕ}; ш12/1Б	ХТ 26/7		
17-2	ХТ 26/8	17^{ϕ}, ш12/2Б		
17-3	17^{ϕ}, ш12/3А	ХТ 26/9		
17-4	ХТ 26/10	17^{ϕ}, ш12/3Б		
16-1	6^{ϕ}, ш12/1Б	ХТ 27/1		Цепи тепло-вой цепи
16-2	ХТ 27/2	6^{ϕ}; ш12/2Б		
16-3	6^{ϕ}, ш12/3А	ХТ 27/3	ПВ1х1	
16-4	ХТ 27/4	6^{ϕ}, ш12/3Б		
+1ТС-1	1^{ϕ}/А1	ХТ/9		
-1ТС-1	ХТ/10	1^{ϕ}/В1		
+1ТС-2	1^{ϕ}/А2	ХТ/11		
-1ТС-2	ХТ/12	1^{ϕ}/В2		

Для узлов подключения к автоматике

18454-54 '71 Формат А4

Продолжение табл 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
829	ХТ/2	ХТ/10		
	ХТ/3	ХТ/12		
	ХТ/4	ХТ/14		
	ХТ/14	ХТ/16		
	ХТ/5	ХТ/6		
02	ХТ/6	ХТ/7		
	ХТ/7	ХТ/8		
01	ХТ/8	ХТ/13		
	ХТ/13	ХТ/15	ПВ1х1	
Земля	6^{ϕ}/⏚	Рейка/⏚		
Земля	17^{ϕ}/⏚	Рейка/⏚		
Земля	1^{ϕ}/⏚	Рейка/⏚		
Земля	Рейки для заземления аппаратов и приборов/⏚		ПВ1х1,5	
		Стойка/⏚		

Формат А4

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид клеммного	Вывод	Проводник
	XT6			
61-15	1			
61-18	3			
61-A20	4			
61-27	5			
63-9	7			
63-10	8			
63-11	9			
63-A12	10			
	XT7			
63-15	2			
63-18	4			
63-A20	5			
63-27	6			
831	7			
65-9	8			
65-10	9			
65-11	10			
	XT8			
65-A12	1			
65-15	3			
65-18	5			
65-A20	6			
65-27	7			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид клеммного	Вывод	Проводник
787	8			
67-9	9			
67-10	10			
	XT9			
67-11	1			
67-A12	2			
67-15	4			
67-18	6			
67-A20	7			
67-27	8			
60-a1	9			
	XT10			
60-a1*	1			
60-a2	2			
60-a3	3			
60-c1*	4П			
60-c1	5П			
60-5	6			
60-7	7			
60-13	10			
	XT11			
60-17	1			
62-a1*	3П			

Формат А4

Таблица 3
Подключения проводок

Альбом 9 Часть 1

Типовой проект 903-1-198

Для проводов питания и света

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид клеммного	Вывод	Проводник
	XT1			
47-9	1			
47-10	2			
47-11	3			
47-A12	4			
47-15	6			
47-18	8			
47-A20	9			
47-27	10			
	XT2			
791	1			
49-9	2			
49-10	3			
49-11	4			
49-A12	5			
49-15	7			
49-18	9			
49-A20	10			
	XT3			
49-27	1			
46-153	3			
46-159	4			
48-153	5			
48-159	6			

Проводник	Вывод	Вид клеммного	Вывод	Проводник
46-5*	8П			
46-5	9П			
46-7	10			
	XT4			
46-9	1			
46-13	2			
46-19	4			
46-23	5			
48-5*	7П			
48-5	8П			
48-7	9			
48-9	10			
	XT5			
48-13	1			
48-19	3			
48-23	4			
61-9	6			
61-10	7			
61-11	8			
61-A12	9			

15454-54 72

Формат А4

Типовой проект 903-1-198 Альбом 24 часть 1

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
62-01	4П			
62-02	5			
62-03	6			
62-C1	7П			
62-C1*	8П			
62-5	9			
62-7	10			
	XT12			
62-13	3			
62-17	4			
64-01*	6П			
64-01	7П			
64-02	8			
64-03	9			
64-C1*	10			
	XT13			
64-C1	1			
64-5	2			
64-7	3			
64-13	6			
64-17	7			
66-01	9П			
66-01*	10П			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	XT14			
66-02	1			
66-03	2			
66-C1*	3П			
66-C1	4П			
66-5	5			
66-7	6			
66-13	9			
66-17	10			
	XT15			
43-5*	2П			
43-5	3П			
43-7	4			
43-9	5			
43-11	6			
43-13	7			
43-31	9			
43-173	10			
	XT16			
44-5*	1П			
44-5	2П			
44-7	3			
44-9	4			
44-11	5			
44-13	6			

* Жилы, подлежащие отсоединению

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
44-31	8			
44-173	9			
	XT17			
45-5*	1П			
45-5	2П			
45-7	3			
45-9	4			
45-11	5			
45-13	6			
45-31	8			
45-173	9			
	XT18			
60-105	1			
60-111	2			
62-105	3			
62-111	4			
64-105	5			
64-111	6			
66-105	7			
66-111	8			
	HLA22			
1017*	1			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
755*	2П			
755	3П			
1015*	4			
	HLA23			
1017*	1			
767*	2П			
767	3П			
1015*	4			
	HLA26			
1017*	1			
781*	2П			
781	3П			
1015*	4			
	HLA27			
1017*	1			
783	2П			
783*	3П			
1015*	4			
	HLA29			
1017*	1			
787	2П			
787*	3П			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	HLA35			
1017*	1			
799	2П			
799*	3П			
1015*	4			
	HLA34			
1017*	1			
797*	2П			
797	3П			
1015*	4			
	HLA28			
1017*	1			
785*	2П			
785	3П			
1015*	4			
	HLA30			
1017*	1			
789*	2П			
789	3П			
1015*	4			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	HL			
0	2			
R809	1			
	17			
	ш8			
830	1А			
830	3Б			
901	3А			
901	1Б			
	ш12			
17-1	1Б			
17-2	2Б			
17-3	3А			
17-4	3Б			
	ш13			
0	А			
826	Б			
	6			
	ш8			
830	1А			

Типовой проект 903-1-198 Альбом 94 часть 1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
1015*	4			
	HLA24			
1017	1			
777*	2П			
777	3П			
1015	4			
	HLA25			
1017*	1			
779	2П			
779*	3П			
1015*	4			
	HLA31			
1017*	1			
791	2П			
791*	3П			
1015	4			
	5 HLA21			
1017*	1			
5-747	2П			
5-747*	3П			
1015*	4			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	4 HLA21			
1017*	1			
4-747	2П			
4-747*	3П			
1015*	4			
	3 HLA21			
1017*	1			
3-747	2П			
3-747*	3П			
1015*	4			
	HLA32			
1017*	1			
793*	2П			
793	3П			
1015*	4			
	HLA33			
1017*	1			
795*	2П			
795	3П			
1015*	4			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Код контакта	Вывод	Проводник
	74HLR			
74-A30	1			
74-H4	2			
	74HLG			
74-A19	1			
74-H5	2			
	74HLW			
74-A21	1			
0	2			
	72HLR			
72-A30	1			
72-H4	2			
	72HLG			
72-A19	1			
72-H5	2			
	72HLW			
72-A21	1			
0*	2			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Код контакта	Вывод	Проводник
	45SA			
45-3	5			
45-7*	8П			
45-7	17П			
45-9	20			
45-169	9			
45-171	10П			
45-171	13П			
45-173	16			
	44SA			
44-3	5			
44-7*	8П			
44-7	17П			
44-9	20			
44-169	9			
44-171	10П			
44-171	13П			
44-173	16			
	43SA			
43-3	5			
43-7*	8П			
43-7	17П			
43-9	20			
43-169	9			
43-171	10П			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Код контакта	Вывод	Проводник
903	15			
	Ш12			
15-1	15			
15-2	25			
15-3	3А			
15-4	35			
	Ш13			
0	А			
819	5			
	1С			
-1ТС	2			
+1ТС	3			
828	4			
	18			
01	А0			
02	В0			
+1ТС	А21			
-1ТС	В21			
+1ТС-1	А1			
-1ТС-1	В1			
+1ТС-2	А2			
-1ТС-2	В2			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Код контакта	Вывод	Проводник
	45HLR			
45-13	1			
0	2			
	43HLG			
45-31	1			
0*	2			
	44HLR			
44-13	1			
0*	2			
	44HLG			
44-31	1			
0*	2			
	43HLR			
43-13	1			
0*	2			
	43HLG			
43-31	1			
0*	2			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
64-С1*	2			
	62HLR			
62-13	1			
62-С1	2			
	62HL6			
62-17	1			
62-С1*	2			
	60HLR			
60-13	1			
60-С1	2			
	60HL6			
60-17	1			
60-С1*	2			
	45SAC			
43-167	6			
45-3	4			
45-5	2П			
45-5*	1П			
45-11	3			
45-169	8			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	44SAC			
43-167*	6			
44-3	4			
44-5	2П			
44-5*	1П			
44-11	3			
44-169	8			
	43SAC			
43-167*	6			
43-3	4			
43-5	2П			
43-5*	1П			
43-11	3			
43-169	8			
	66SA			
66-С2	7			
66-3	5			
66-7*	8			
66-103	9			
66-105	10П			
66-105*	13П			
66-111	16			

Типовой проект 903-1-198 Альбом 04 часть 1

Альбомы чертежей и деталей смежных марок

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
43-171	13П			
43-173	16			
	74SA			
74-А12*	11П			
74-А12	10П			
74-А11	9			
74-А16*	12П			
74-А16	13П			
74-А20*	16П			
74-А20	15П			
74-А24	14			
	72SA			
72-А12*	11П			
72-А12	10П			
72-А11	9			
72-А16*	12П			
72-А16	13П			
72-А20*	16П			
72-А20	15П			
72-А24	14			
	58R2			
1031	13	3	14	1029
831*	21	Р	22	1033

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	58H2			
0	15			
831*	14П			
831*	19П			
1015*	5П			
1015	17П			
1017*	13			
1019*	3П			
1019	7П			
1021	16			
1017*	1			
	66HLR			
66-13	1			
66-С4	2			
	66HL6			
66-17	1			
66-С1*	2			
	64HLR			
64-13	1			
64-С1	2			
	64HL6			
64-17	1			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид конт. соед.	Вывод	Проводник
46-11	9			
46-13	11			
	46ЗАС			
46-149	6			
46-3	4			
46-5	2П			
46-5*	1П			
46-11	3			
46-151	8			
	46ЗА			
46-3	5			
46-7*	8П			
46-7	17П			
46-9	20			
46-151	9			
46-153	10П			
46-153*	13П			
46-159	16			
	66ЗАС			
66-101	6			
66-a1*	1П			
66-a1	2П			
66-3	4			
66-5	3			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид конт. соед.	Вывод	Проводник
66-103	8			
	64ЗАС			
60-101*	6			
64-a1	1П			
64-a1*	2П			
64-3	4			
64-5	3			
64-103	8			
	62ЗАС			
60-101*	6			
62-a1	1П			
62-a1*	2П			
62-3	4			
62-5	3			
62-103	8			
	60ЗАС			
60-101*	6			
60-a1*	1П			
60-a1	2П			
60-3	4			
60-5	3			
60-7	9			
60-103	8			

Формат А4

Типовой проект 903-1-198 Альбом 9.4 часть 1

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид конт. соед.	Вывод	Проводник
	64ЗА			
64-a2	7			
64-3	5			
64-7*	8			
64-103	9			
64-105	10П			
64-105*	13П			
64-111	6			
	62ЗА			
62-a2	7			
62-3	5			
62-7*	8			
62-103	9			
62-105	10П			
62-105*	13П			
62-111	16			
	60ЗА			
60-a2	7			
60-3	5			
60-7*	8			
60-103	9			
60-105	10П			
60-105*	13П			
60-111	16			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид конт. соед.	Вывод	Проводник
	47ЧАЛ			
47-11	1			
0*	2			
	47ЧАБ			
47-27	1			
0*	2			
	46ЧАЛ			
46-19	1			
0	2			
	46ЧАБ			
46-23	1			
0*	2			
	47ЗАС			
47-9	1			
47-10	6			
47-A12*	3П			
47-A12	4П			
47-15	5			
47-18	2			
47-A20	7П			
47-A20*	8П			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

18454-34 '77

Формат А4

Типовой проект 903-1-198 Альбом 94 часть 1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид конт. гнезда	Вывод	Проводник
	49.5AC			
49-9	1			
49-10	6			
49-A12*	3П			
49-A12	4П			
49-15	5			
49-18	2			
49-A20	7П			
49-A20*	8П			
48-11	9			
48-13	11			
	48.5AC			
46-140*	6			
48-151	8			
48-3	4			
48-5	2П			
48-5*	1П			
48-11	9			
	48.5A			
48-151	9			
48-153	10П			
48-153*	13П			
48-159	16			
48-3	5			
48-7*	8П			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид конт. гнезда	Вывод	Проводник
48-7	17П			
48-9	20			
	67.5AC			
67-9	1			
67-A12	3П			
67-A12*	4П			
67-10	6			
67-A20	7П			
67-A20*	8П			
67-15	5			
67-18	2			
66-03	11			
66-7	9			
	65.5AC			
65-9	1			
65-A12	3П			
65-A12*	4П			
65-10	6			
65-A20	7П			
65-A20*	8П			
65-15	5			
65-18	2			
64-03	11			
64-7	9			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид конт. гнезда	Вывод	Проводник
	64HLR			
49-11	1			
0	2			
	48HLG			
49-27	1			
0*	2			
	48HLR			
48-19	1			
0*	2			
	48HLG			
48-23	1			
0*	2			
	67HLR			
67-11	1			
0	2			
	67HLG			
67-27	1			
0*	2			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид конт. гнезда	Вывод	Проводник
	65HLR			
65-11	1			
0*	2			
	65HLG			
65-27	1			
0*	2			
	63HLR			
63-11	1			
0*	2			
	63HLG			
63-27	1			
0*	2			
	61HLR			
61-11	1			
0*	2			
	61HLG			
61-27	1			
0*	2			

Альбом 94 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид конт. зажима	Вывод	Проводник
	63 SAC			
63-9	1			
63-A12	3П			
63-A12*	4П			
63-10	6			
63-A20	7П			
63-A20*	8П			
63-15	5			
63-18	2			
62-03	11			
62-7	9			
	61 SAC*			
61-9	1			
61-A12	3П			
61-A12*	4П			
61-10	6			
61-A20	7П			
61-A20*	8П			
61-15	5			
61-18	2			
60-03	11			
60-7	9			
	59HLR			
59-31	1			
0*	2			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид конт. зажима	Вывод	Проводник
	59HLG			
59-35	1			
0*	2			
	31HLR			
31-31	1			
0	2			
	31HLG			
31-35	1			
0*	2			
	30HLR			
30-31	1			
0*	2			
	30HLG			
30-35	1			
0*	2			
	79HLR			
79-31	1			
0	2			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид конт. зажима	Вывод	Проводник
	78HLG			
78-35	1			
0*	2			
	78HLR			
78-31	1			
0*	2			
	78HLG			
79-35	1			
0*	2			
	59SA			
831	9			
773	10П			
773	13П			
775	16			
59-5	5			
59-7	8П			
59-7*	17П			
59-9	20			
	31SAC			
831*	6			
757	8			
31-3	4			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид конт. зажима	Вывод	Проводник
31-5	2П			
31-5*	1П			
31-11	3			
	31SA			
757	9			
759	10П			
759	13П			
761	16			
30-11	1			
30-13	3П			
30-13	21П			
30-29	23			
31-3	5			
31-7*	6П			
31-7	17П			
31-9	20			
	30SAC			
831*	6			
749	8			
30-3	4			
30-5	2П			
30-5*	1П			
30-11	3			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид конт.	Вывод	Проводник
01*	13			
01	15			
01	7			
	ХТ19			
59-5	1П			
59-5*	2П			
59-7	3			
59-9	4			
59-31	6			
59-35	7			
78-1*	9П			
78-1	10П			
	ХТ20			
78-7	1			
78-9	2			
78-31	4			
78-35	5			
79-1	7П			
79-1*	8П			
79-7	9			
79-9	10			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид конт.	Вывод	Проводник
	ХТ21			
79-31	2			
79-35	3			
30-5*	5П			
30-5	6П			
30-7	7			
30-9	8			
30-29	10			
	ХТ22			
30-31	1			
30-35	2			
31-5*	4П			
31-5	5П			
31-7	6			
31-9	7			
31-29	9			
31-31	10			
	ХТ23			
31-35	1			
72-Н4	3			
72-Н5	4			
72-Я30	5			
72-Я12	6П			

Альбом 9.1 часть 4

Типовой проект 903-1-198

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид конт.	Вывод	Проводник
	30 5А			
749	9			
751	10П			
751	13П			
753	16			
30-3	5			
30-7*	6П			
30-7	17П			
30-9	20			
31-11	1			
31-13	3П			
31-13	21П			
31-29	23			
	79 5А			
831*	9			
769	10П			
769	13П			
771	16			
79-1	5			
79-7	8П			
79-7*	17П			
79-9	20			
	78 5А			
831*	9			
763	10П			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид конт.	Вывод	Проводник
763	13П			
765	16			
78-1	5			
78-7*	8П			
78-7	17П			
78-9	20			
	ХТ			
01	8			
02	6			
+1ТС-1	9			
-1ТС-1	10			
+1ТС-2	11			
-1ТС-2	12			
829	2			
829	10			
829	3			
829	12			
829	4			
829*	14			
829	16			подсоедин. снизу
829	5			
829	6			
02	6			
02	7			
02	8			
01	8			подсоедин. снизу

Альбом 94 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
0*	8П			
0*	9П			
0*	10П			
0	6			подсоединить снизу
0	7			
0	8			
0	9			
0	10			
	ХТ29			
0*	1П			
0*	2П			
0*	3П			
0*	4П			
0*	5П			
0*	6П			
0	1			подсоединить снизу
0	2			
0	3			
0	4			
0	5			
	ХТ30			
753	1			
755	2			
761	3			
765	4			
767	5			
771	6			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
775	7			
777	8			
779	9			
781	10			
	ХТ31			
783	1			
785	2			
789	3			
793	4			
795	5			
797	6			
799	7			
1015	9П			
1015*	10П			
	ХТ32			
1017*	1П			
1017	2П			
1019	3			
1021	4			
1029	5			
1031	6			
1033	7			
831*	8П			
831*	9П			
831*	10П			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
72-А12*	1П			
72-А11*	9П			
72-А11	10П			
	ХТ24			
72-А16	1			
72-А19	2			
72-А20	3П			
72-А20*	4П			
72-А21	5			
72-А24	7П			
72-А24*	8П			
74-Н4	10			
	ХТ25			
74-Н5	1			
74-А30	2			
74-А12	3П			
74-А12*	4П			
74-А11*	6П			
74-А11	7П			
74-А16	8			
74-А19	9			
74-А20	10			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	ХТ26			
74-А20*	1			
74-А21	2			
74-А24	4П			
74-А24*	5П			
17-1	7			
17-2	8			
17-3	9			
17-4	10			
	ХТ27			
16-1	1			
16-2	2			
16-3	3			
16-4	4			
А807	6			
819	7			
826	8			
828	9			
43-167	10			
	ХТ28			
46-149	1			
60-101	2			
0*	5П			
0*	6П			
4*	7П			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	ХТ2			
0*	1П			
0*	2П			
0*	3П			
0	3			подсоединить экран
3-С806	6			
4-С806	7			
5-С806	8			
А806	9			
1-В806	10			
	ХТ3			
2-В806	1			
В806	2			
П-В806	3			
831	6			
193	7			
852	8			
853	9			

Продолжение табл.

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

Формат А4

Альбом ОВ часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	ХТ33			
831*	1П			
831*	2П			
831*	3П			
830*	4П			
830*	5П			
903	7			
3-747	8			
4-747	9			
5-747	10			
830	5			подсоединить экран
	ХТ34			
901*	1П			
901*	2П			

Продолжение табл.

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

18434-54 82 Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		ТУ 16-535.930-76		накалывания
11	3-20HLG; 4-20HLG; 5-20HLG; 41HLG; 39HLG; 37HLG	с линзой зеленого цвета		КМ24-90
	38HLG; 40HLG; 42HLG	АС 12.013	9	комплект
12	37HLR÷42HLR; 3-20HLR	с линзой красного цвета		сопр. П38-2
	4-20HLR; 5-20HLR	АС 12011	9	
13	HLA1÷HLA16	Табло световое ~220В		Лампа
		ТСБ ТУ 16.535.424-78	16	Ц-220-16
14	XT1÷XT15	Блок зажимов БЗ-10		
		ТУ 36.1750-74	15	
15		Рейка Р3-12		
		ТУ 36.1085-74	1	
		Зажимы наборные		
		ТУ 36.1094-78		
16		ЗН-Н	2	
17		ЗН-2,5	6	
18		ЗН-П	2	
19		Упор ТУ36.1751-74	5	
20		Рамка 68×26 ТУ 36.1130-79	19	
21		Перемычка ТУ 36.1752-74	17	
22		Маркировочная колодка КМ-4	2	
		ТУ 36.1078-74		
		Материалы		
		Провод 380 ГОСТ 6323-79		
23		ПВ 1×1	300м	
24		ПВ 1×1,5	5м	

Альбом 9.4 чисть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Стандартные изделия		
1		Панель с каркасом щита		
		ЩПК-1-600-44 1Р00		
		ОСТ 36.13-76	1	
2		Рейка Р1 ТК3-100-77	1	ТМ3-1-77 44
3		Рейка Р4 ТК3-101-77	2	ТМ3-1-77 46
		Прочие изделия		
4	2В	Мост самопишущий		
		КСМ2		
		ТУ 25.05.1279-76	1	
5	30,32	Амперметр М325		
		ТУ 25.04.1187-78	2	
		Переключатель малогабаритный		
		ТУ 16.526.128-75		
6	SAH1	ПМОб-111222/II-Д54	1	
7	3-20SA; 4-20SA; 5-20SA 37SA; 39SA; 41SA	ПМОВФ-1366а9г10д2/II-Д126	6	
8	37AC; 39SAC; 41SAC	ПМОФ45-222222/II-Д9	3	
9	38SAC; 40SAC; 42SAC	ПМОФ90-111111/II-Д42	3	
10	SBR1	Кнопка КЕ-011 исп. 2		с черным толкателем
		ТУ 16.526.407-76	1	
		Арматура сигнальная		Лампа


ТП 903-1-198 АТМ 11-9


Нач. отд.	Мейман		9.86
Н. контр.	Кушель		9.86
Гл. техн.	Конькова		
Рук. гр.	Крауле		
Ст. инж.	Рытасе		
Ст. инж.	Матуленка		
Пров.	Пантелеева		

Щит 8 Общий вид

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 1	Листов 25	

ЛАТГИПРОПРОМ






1.* Размеры для справок.

2. Покрытие - вариант 7 ОСТ 36.13-76.


3. По данному черт изготовить 1 щит.

4. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании АТМ9-4; АТМ 9-10 альбом 9.2 Э-8; Э-13; Э-22 альбом 8.4


Вид на внутренние плоскости (развернуто)




поз. 13
ТСБ HLA1÷HLA16





поз. 10
КЕ-011 усп. 2



поз. 11; 12
арматура серии АС
3-20HLG; 4-20HLG; 5-20HLG; 37HLG÷42HLG;
37HLR÷42HLR; 3-20HLR; 4-20HLR; 5-20HLR







ТП 903-1-198 АТМ 11-9		Лист 4

Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	Кол.
27	Подпиточный насос	
	Привод №41	1
28	Рециркуляционный	
	насос. Привод №4-20	1
29	Привод №37	
	выбор резерва	1
30	Привод №39	
	выбор резерва	1
31	Привод №41	
	выбор резерва	1
32	Рециркуляционный	
	насос. Привод №5-20	1
33	Задвижка подпиточного	
	насоса. Привод №38	1
34	Задвижка подпиточного	
	насоса. Привод №40	1
35	Задвижка подпиточного	
	насоса. Привод №42	1

Продолжение табл.

№ надписи	Надпись	Кол.

Альбом 9. Часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Таблица 1

Надписи на табло и в рамках

Продолжение табл. 1

№ надписи	Надпись	Кол.
	Табло ТСБ	
1	Отклонение давле-	
	ния обратной сете-	
	вой воды	1
2	Понижение разреже-	
	ние в деаэраторе	1
3	Уровень низок в баке	
	рабочей воды	1
4	Уровень высок в	
	баке рабочей воды	1
5	Уровень низок в баке-	
	аккумуляторе №1	1
6	Уровень высок в баке-	
	аккумуляторе №1	1
7	Уровень низок в баке-	
	аккумуляторе №2	1
8	Уровень высок в баке-	
	аккумуляторе №2	1
9	Давление мазута	
	низко	1
10	Температура мазута	
	низка	1
11	Аварийный уровень	
	в баке охлажденной	
	воды	1
12	Аварийный уровень в	
	баке утилизации воды	1
13	Давление газа низко	

№ надписи	Надпись	Кол.
	на 1ой линии	1
14	Давление газа высоко	
	на 1ой линии	1
15	Давление газа высоко	
	на 2ой линии	1
16	Давление газа низко	
	на 2ой линии	1
	Рамка 66×26	
17	Уровень в баке-аккуму-	
	ляторе №1	1
18	Уровень в баке-аккуму-	
	ляторе №2	1
19	Температура прямой	
	сетевой воды	1
20	Температура обратной	
	сетевой воды	1
21	Температура газа	1
22	Технологическая сиг-	
	нализация	1
23	Съем звукового сиг-	
	нала	1
24	Рециркуляционный	
	насос. Привод №3-20	1
25	Подпиточный насос	
	Привод №37	1
26	Подпиточный насос	
	Привод №39	1

Продолжение табл 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
830	XT4/4	XT4/5		п
	XT4/5	XT4/6		п
	XT4/6	XT4/7		п
	XT4/7	XT4/8		п
	XT4/8	XT4/9		п
	XT4/9	SBR1/21		
	SBR1/21	SAH1/19		
	SAH1/19	SAH1/14	ПВ1×1	п
831	3-20 SA/9	4-20 SA/9		
	4-20 SA/9	5-20 SA/9		
	5-20 SA/9	XT7/9		
	XT7/9	XT7/10		п
3-743	3-20 SA/10	3-20 SA/13		п
4-743	4-20 SA/10	4-20 SA/13		п
5-743	5-20 SA/10	5-20 SA/13		п
3-745	3-20 SA/16	XT13/8		
4-745	XT14/8	4-20 SA/16		
5-745	5-20 SA/16	XT15/8		
			ПВ1×1	
901	HLA1/2	HLA1/3		п
	HLA1/3	XT1/1		
903	XT1/12	HLA2/2		
	HLA2/2	HLA2/3		п
905	HLA3/2	HLA3/3		п
	HLA3/3	XT1/3		
909	XT1/4	HLA4/2		

Альбом 9.4 часть 1
Типовой проект 903-1-198
Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Таблица 2

Соединения проводов

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
0	41HLR/2	41HLG/2		
	41HLG/2	39HLR/2		
	39HLR/2	39HLG/2		
	39HLG/2	37HLR/2		
	37HLR/2	37HLG/2		
	37HLG/2	38HLG/2		
	38HLG/2	38HLR/2	ПВ1×1	
	38HLR/2	40HLG/2		
	40HLG/2	40HLR/2		
	40HLR/2	42HLG/2		
	42HLG/2	42HLR/2		
	42HLR/2	XT4/10		
	XT4/10	XT5/1		
	XT5/11	XT5/2		п
	XT5/2	XT5/3		п
	XT5/3	2^{8}, K1/N		
	XT5/2	3-20 HLR/2		
	3-20 HLR/2	3-20 HLG/2		
	3-20 HLG/2	4-20 HLG/2		
	4-20 HLG/2	4-20 HLR/2		
	4-20 HLR/2	5-20 HLR/2		
	5-20 HLR/2	5-20 HLG/2		
825	2^{8}, K1/1	XT3/9	ПВ1×1	
830	XT4/1	XT4/2		п
	XT4/2	XT4/3		п
	XT4/3	XT4/4		п

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
949	HLA10/4	HLA4/4		
	HLA4/4	HLA5/4		
	HLA5/4	HLA9/4		
	HLA9/4	HLA14/4		
	HLA14/4	HLA16/4		
	HLA16/4	HLA15/4		
	HLA15/4	HLA7/4		
	HLA7/4	HLA6/4		
	HLA6/4	SAH1/5		
	SAH1/5	SAH1/17		П
	SAH1/17	XT2/5		
951	XT2/6	SAH1/1		
	SAH1/1	SAH1/13		П
	SAH1/13	HLA6/11	ПВ1×1	
	HLA6/1	HLA7/1		
	HLA7/1	HLA15/1		
	HLA15/1	HLA16/1		
	HLA16/1	HLA14/1		
	HLA14/1	HLA9/1		
	HLA9/1	HLA5/1		
	HLA5/1	HLA4/1		
	HLA4/1	HLA10/1		
	HLA10/1	HLA11/1		
	HLA11/1	HLA12/1		
	HLA12/1	HLA13/1		
	HLA13/1	HLA8/1		
	HLA8/1	HLA3/1		
	HLA3/1	HLA2/1		

Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
909	HLA4/2	HLA4/3		П
913	HLA5/2	HLA5/3		П
	HLA5/3	XT1/5	ПВ1×1	
915	XT1/6	HLA6/2		
	HLA6/2	HLA6/3		П
917	HLA7/2	HLA7/3		П
	HLA7/3	XT1/7		
919	XT1/8	HLA8/2		
	HLA8/2	HLA8/3		П
921	HLA9/2	HLA9/3		П
	HLA9/3	XT1/9		
923	XT1/10	HLA10/2		
	HLA10/2	HLA10/3		П
925	HLA11/2	HLA11/3		П
	HLA11/3	XT2/1		
927	XT2/2	HLA12/2		
	HLA12/2	HLA12/3		П
929	HLA13/2	HLA13/3		П
	HLA13/3	XT2/3		
947	XT2/4	HLA14/2		
	HLA14/2	HLA14/3		П
949	HLA1/4	HLA2/4		
	HLA2/4	HLA3/4		
	HLA3/4	HLA8/4		
	HLA8/4	HLA13/4		
	HLA13/4	HLA12/4		
	HLA12/4	HLA11/4		
	HLA11/4	HLA10/4		

134-54 54 33 Формат А4

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
4-20-33	4-20 HLG/1	XT14/7		
			ПВ1×1	
5-20-5	5-20 SA/5	XT15/1		
	XT15/1	XT15/2		П
5-20-7	XT15/3	5-20 SA8		
	5-20 SA/8	5-20 SA/17		П
5-20-9	5-20 SA/20	XT15/4	ПВ1×1	
5-20-29	XT15/6	5-20 HLR/1		
5-20-33	5-20 HLG/1	XT15/7		
37-3	37 SAC/4	37 SA/5		
37-5	XT6/1	XT6/2		П
	XT6/2	37 SAC/1		
	37 SAC/1	37 SAC/2		П
37-7	37 SA/8	37 SA/17		П
	37 SA/17	XT6/3		
37-9	XT6/4	37 SA/20		
37-11	37 SAC/3	38 SA/9		
37-13	38 SAC/11	XT6/5		
37-19	XT6/7	37 HLR/1	ПВ1×1	
37-23	37 HLG/1	XT6/8		
37-127	XT3/10	41 SAC/6		
	41 SAC/8	39 SAC/6		
	39 SAC/6	37 SAC/6		
37-129	37 SAC/8	37 SA/9		

Формат А4

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
951	HLA2/1	HLA1/1		
953	SAH1/3	SAH1/7		П
	SAH1/7	XT2/7		
955	XT2/8	SAH1/16		
963	SBR1/14	XT2/9		
965	XT2/10	SBR1/13		
967	SBR1/22	XT3/1		
973	XT3/2	HLA15/2		
	HLA15/2	HLA15/3		П
				П
975	HLA16/2	HLA16/3	ПВ1×1	
	HLA16/3	XT3/3		
3-20-5	3-20 SA/5	XT13/1		
	XT13/1	XT13/2		П
3-20-7	XT13/3	3-20-SA/8		
	3-20 SA/8	3-20SA/17		П
3-20-9	3-20 SA/20	XT13/4		
3-20-29	XT13/6	3-20 HLR/1	ПВ1×1	
3-20-33	3-20 HLG/1	XT3/7		
4-20-5	4-20 SA/5	XT14/1		
	XT14/1	XT14/2		П
4-20-7	XT14/3	4-20 SA/8		
	4-20 SA/8	4-20SA/17	ПВ1×1	П
4-20-9	4-20 SA/20	XT14/4		
4-20-29	XT14/6	4-20 HLR/1		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

18454-54 89 Формат А4

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
39-137	XT12/4	39SA/16		
40-A12	40SAC/4	40SAC/3		П
	40SAC/3	XT9/3		
40-A20	XT9/8	40SAC/7		
	40SAC/7	40SAC/8		П
40-9	40SAC/1	XT8/10		
40-10	XT9/1	40SAC/6	ПВ1х1	
40-11	40HLR/1	XT9/2		
40-15	XT9/5	40SAC/5		
40-18	40SAC/2	XT9/7		
40-27	XT9/9	40HLG/1		
41-3	41SAC/4	41SA/5		
41-5	41SAC/2	41SAC/1		П
	41SAC/1	XT10/1		
	XT10/1	XT10/2		П
41-7	41SA/8	41SA/17		П
	41SA/17	XT10/3		
41-9	XT10/4	41SA/20		
41-11	41SAC/3	42SAC/9		
41-13	42SAC/11	XT10/5		
41-19	XT10/7	41HLR/1		
41-23	41HLG/1	XT10/8		
41-129	41SAC/8	41SA/9		
41-131	41SA/10	41SA/13		П
	41SA/13	XT12/5		
41-137	XT12/6	41SA/16	ПВ1х1	
42-A12	42SAC/4	42SAC/3		П
	42SAC/3	XT11/3		

Альбом 9.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
37-131	37SA/10	37SA/13		П
	37SA/13	XT12/1		
37-137	XT2/2	37SA/16		
38-A12	38SAC/4	38SAC/3		П
	38SAC/3	XT7/2		
38-A20	XT7/7	38SAC/7		
	38SAC/7	38SAC/8		П
38-9	38SAC/1	XT6/9		
38-10	XT6/10	38SAC/6	ПВ1х1	
38-11	38HLR/1	XT7/1		
38-15	XT7/4	38SAC/5		
38-18	38SAC/2	XT7/6		
38-27	XT7/8	38HLG/1		
39-3	39SAC/4	39SA/5		
39-5	39SAC/2	39SAC/1		П
	39SAC/1	XT8/1		
	XT8/1	XT8/2		П
39-7	XT8/3	39SA/17		
	39SA/17	39SA/8		П
39-9	39SA/20	XT8/4		
39-11	39SAC/3	40SAC/9		
39-13	40SAC/11	XT8/5	ПВ1х1	
39-19	XT8/7	39HLR/1		
39-23	39HLG/1	XT8/8		
39-129	39SAC/8	39SA/9		
39-131	39SA/10	39SA/13		П
	39SA/13	XT12/3		

Таблица 3

Подключения проводок

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
					973	2			
	XT1				975	3			
					825	9			
901	1				37-127	10			
903	2								
905	3					XT4			
909	4								
913	5				830	1П			
915	6				830*	2П			
917	7				830*	3П			
919	8				830*	4П			
921	9				830*	5П			
923	10				830*	6П			
					830*	7П			
	XT2				830*	8П			
					830*	9П			
925	1				0*	10			
927	2								
929	3					XT5			
947	4								
949	5				0*	1П			
951	6				0*	2П			
953	7				0*	3П			
955	8				30-1	4			
963	9				30-2	5			
965	10				32-1	6			
					32-2	7			
	XT3				0	2			подсоединить снизу
967	1								

Альбом 0.4 часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
42-A20	XT11/8	42SAC/7		
	42SAC/7	42SAC/8		П
42-9	42SAC/1	XT10/10		
42-10	XT11/1	42SAC/6		
42-11	42HLR/1	XT11/2		
42-15	XT11/5	42SAC/5		
42-18	42SAC/2	XT11/7		
42-27	XT11/9	42HLG/1		
30-1	30/1	XT5/4		Измерительные цепи
30-2	XT5/5	30/2	ПВ1×1	
32-1	32/1	XT5/6		
32-2	XT5/7	32/2		
+2TC-1	2В, К2/1А	XT/2		
-2TC-1	XT/3	2В, К2/1Б		
+2TC-2	2В, К2/2А	XT/4		Измерительные цепи
-2TC-2	XT/5	2В, К2/2Б		
+2TC-3	2В, К2/3А	XT/6		
-2TC-3	XT/7	2В, К2/3Б		
2TC	2В, К3/1	XT/8	ПВ1×1	
Земля	2В/⏚	Рейка/⏚		
Земля	Рейка для заземления приборов и аппаратуры/⏚		ПВ 1×1,5	
		Стойка/⏚		

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	HLA14			
947*	2П			
947	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA9			
921	2П			
921*	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA5			
913	2П			
913*	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA4			
909*	2П			
909	3П			
949*	4			
951*	1			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	HLA16			
949*	4			
951*	1			
975	2П			
975*	3П			
	HLA15			
949*	4			
951*	1			
973*	2П			
973	3П			
	HLA7			
917	2П			
917*	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA6			
915*	2П			
915	3П			
949*	4			
951*	1			

Типовой проект 903-1-198 Альбом VIII

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	HLA8			
919*	2П			
919	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA3			
905	2П			
905*	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA2			
903*	2П			
903	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA1			
901	2П			
901*	3П			
949	4			
951	1			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	HLA13			
929	2П			
929*	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA12			
927*	2П			
927	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA11			
925	2П			
925*	3П			
949*	4			
951*	1			
	HLA10			
923*	2П			
929	3П			
949*	4			
951*	1			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	39HLG			
0*	2			
39-23	1			
	37HLR			
0*	2			
37-19	1			
	37HLG			
0*	2			
37-23	1			
	3-20HLR			
0*	2			
3-20-29	1			
	3-20HLG			
0*	2			
3-20-33	1			
	41SA			
41-3	5			
41-7	8П			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
41-7	17П			
41-9	20			
41-129	9			
41-131	10П			
41-131*	13П			
41-137	16			
	39SA			
39-3	5			
39-7*	17П			
39-7	8П			
39-9	20			
39-129	9			
39-131	10П			
39-131*	13П			
39-137	16			
	37SA			
37-3	5			
37-7	8П			
37-7*	17П			
37-9	20			
37-129	9			
37-131	10П			
37-131*	13П			
37-137	16			

Формат А4

Типовой проект 903-1-198 Альбом 9.4 часть 1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	30			
30-1	1			
30-2	2			
	32			
32-1	1			
32-2	2			
	2[8]			
	K1			
0	N			
825	1			
	K2			
+2TC-1	1A			
-2TC-1	1Б			
+2TC-2	2A			
-2TC-2	2Б			
+3TC-3	3A			
-3TC-3	3Б			
	K3			
2TC	1			

Продолжение табл.3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	SBR1			
985	13	з	14	963
830*	21	р	22	957
	SAH1			
830*	19			
830	14			
949*	5П			
949*	17П			
951*	1П			
951*	13П			
953	3П			
953*	7П			
955	16			
	41HLR			
0	2			
19	1			
	41HLG			
0*	2			
41-23	1			
	39HLR			
0*	2			
39-19	1			

18454-54 93

Формат А4

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	42 HL R			
0*	2			
42-11	1			
	42 HL G			
0*	2			
42-27	1			
	40 HL R			
0*	2			
40-11	1			
	40 HL G			
0*	2			
40-27	1			
	38 HL R			
0*	2			
38-11	1			
	38 HL G			
0*	2			
38-27	1			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	5-20 HL R			
0*	2			
5-20-29	1			
	5-20 HL G			
0	2			
5-20-33	1			
	42 SA C			
41-11	9			
41-13	11			
42-A12	4П			
42-A12*	3П			
42-A20*	7П			
42-A20	8П			
42-9	1			
42-10	6			
42-15	5			
42-18	2			
	40 SA C			
39-11	9			
39-13	11			
40-A12	4П			
40-A12*	3П			
40-A20*	7П			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	3-20 SA			
831	9			
3-743	10П			
3-743	13П			
3-745	16			
3-20-5	5			
3-20-7*	8П			
3-20-7	17П			
3-20-9	20			
	4-20 HL R			
0*	2			
4-20-29	1			
	4-20 HL G			
0*	2			
4-20-33	1			
	41 SA C			
37-127*	6			
41-3	4			
41-5	2П			
41-5*	1П			
41-11	3			
41-129	8			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	39 SA C			
37-127*	6			
39-3	4			
39-5	2П			
39-5*	1П			
39-11	3			
39-129	8			
	37 SA C			
37-3	4			
37-5*	1П			
37-5	2П			
37-11	3			
37-127	6			
37-129	8			
	4-20 SA			
831*	9			
4-743	10П			
4-743	13П			
4-745	16			
4-20-5	5			
4-20-7*	8П			
4-20-7	17П			
4-20-9	20			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
39-19	7			
39-23	8			
40-9	10			
	ХТ9			
40-10	1			
40-11	2			
40-А12	3			
40-15	5			
40-18	7			
40-А20	8			
40-27	9			
	ХТ10			
41-5*	1П			
41-5	2П			
41-7	3			
41-9	4			
41-13	5			
41-19	7			
41-23	8			
42-9	10			
	ХТ11			
42-10	1			
42-11	2			
42-А12	3			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
42-15	5			
42-18	7			
42-А20	8			
42-27	9			
	ХТ12			
37-131	1			
37-137	2			
39-131	3			
39-137	4			
41-131	5			
41-137	6			
	ХТ13			
3-20-5*	1П			
3-20-5	2П			
3-20-7	3			
3-20-9	4			
3-20-29	6			
3-20-33	7			
3-745	8			
	ХТ14			
4-20-5*	1П			
4-20-5	2П			
4-20-7	3			
4-20-9	4			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
40-А20	8П			
40-9	1			
40-10	6			
40-15	5			
40-18	2			
	38SAC			
37-11	9			
37-13	11			
38-А12	4П			
38-А12*	3П			
38-А20*	7П			
38-А20	8П			
38-9	1			
38-10	6			
38-15	5			
38-18	2			
	5-20SA			
831*	9			
5-743	10П			
5-743	13П			
5-745	16			
5-20-5	5			
5-20-7*	8П			
5-20-7	17П			
5-20-9	20			

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	ХТ6			
37-5	1П			
37-5*	2П			
37-7	3			
37-9	4			
37-13	5			
37-19	7			
37-23	8			
38-9	9			
38-10	10			
	ХТ7			
38-11	1			
38-А12	2			
38-15	4			
38-18	6			
38-А20	7			
38-27	8			
831*	9П			
831	10П			
	ХТ8			
39-5*	1П			
39-5	2П			
39-7	3			
39-9	4			
39-13	5			

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
	XT28			
65-9	1			
65-14	2			
65-15	3			
65-17	4			
67-9	6			
67-14	7			
67-15	8			
67-17	9			

Продолжение табл.

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

gost.e-ecolog.ru

Альбом 9 Часть 1

Типовой проект 903-1-198

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение табл. 3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
4-20-29	6			
4-20-33	7			
4-745	8			
	XT15			
5-20-5*	1П			
5-20-5	2П			
5-20-7	3			
5-20-9	4			
5-20-29	6			
5-20-33	7			
5-745	8			
	XT			
+2TC-1	2			
-2TC-1	3			
+2TC-2	4			
-2TC-2	5			
+2TC-3	6			
-2TC-3	7			
2TC	8			

Продолжение табл.

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник