ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-286

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРЕМЯ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ 10 (6) кВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 400 кВ.А

ТИП К-31-400 м4

Альбом II

Чертежи задания заводам-изготовителям на электрооборудование

407-3-286 ВЛ2

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-286

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРЕМЯ КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ 10 (6) кВ НА ОДИН ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ ДО 400 кВ.А

ТИП К-31-400м4

Альбом II

Состав проекта

Альбом I.	Электротехнические чертежи и архитектурно-строительные решения.
Альбом II.	Чертежи задания заводам-изготовителям на электрооборудование.
Альбом III.	Архитектурно-строительные детали и конструкции
Альбом IV.	Сметы.

Разработан
проектным институтом
„Гипрокоммунэнерго"

Главный инженер института (Шрейбер В.П.)

Главный инженер проекта (Шестернин Н.В.)

Утвержден
Минжилкомхозом РСФСР
приказ № 8-ТП от 05.05 1980 г.

Введен в действие
институтом „Гипрокоммунэнерго"
приказ № 11 от 11.02 1982 г.

				Привязан
Инв. №				


Содержание альбома II

N пл.	Наименование	стр.
1	Содержание альбома	2
2	Опросный лист для заказа камер КСО-366 (для схемы №1)	3
3	Опросный лист для заказа камер КСО-366 (для схемы №2)	4
4	Опросный лист для заказа камер КСО-366 (для схемы №3)	5
5	Опросный лист для заказа камер КСО-366 (пример заполнения)	6
6	Опросный лист для заказа камер КСО-272 (для схемы №3)	7
7	Опросный лист на изготовление щита из панелей Щ070 (трансформатор 100-250 кВ.А)	8
8	Опросный лист на изготовление щита из панелей Щ070 (трансформатор 400 кВ.А)	9
9	Опросный лист на изготовление щита из панелей Щ070 (пример заполнения)	10
10	Шкаф счетчиков. Схема электрическая принципиальная (для трансформатора линии)	11
11	Шкаф счетчиков трансформатора. Технические данные аппаратов	12
12	Шкаф счетчиков линии 10(6) кВ. Технические данные аппаратов	13
13	Шкаф счетчиков. Общий вид (для трансформатора и линии)	14
14	Шкаф счетчиков трансформатора. Схема электрическая соединений	15
15	Шкаф счетчиков линии 10(6) кВ. Схема электрическая соединений	16
16	Шкаф счетчиков. Таблица перечня надписей (для трансформатора и линии)	17
17	Перечень комплектных устройств	17


Инв. № подл. | Подп. и дата

Альбом II

Типовой проект 407-3-286

№ п.п.	Запрашиваемые данные		Ответы Заказчика					
1	Сборные шины	Напряжение, В						
		Ток, А						
2	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)							
3	Номер камеры по плану		1	2	3	4		
4	Назначение камеры		Ввод	Линия	Линия	Трансформатор		
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	Номер камеры	1	3Н	3Н	2		
6		Номер схемы вторичных соединений						
7	Номинальный ток камеры, А							
8	Тип и технические данные	Выключатель						
9		Привод выключат. Тип и номер схемы исполнения						
		Пределы уставок РТМ, А						
		Пределы уставок РТВ, А						
		Напряжение и род тока включения и отключения электромагнита						
10		Предохранитель, плавкая вставка						
11		Трансформатор тока, тип, класс точности, кафорич. трансформации						
12		Трансформатор напряжения						
13		Разрядник						
14		Количество трансформаторов тока ТЗЛ						
15		Реле требующие уточнения заказчиком при заказе						
16								
17								
18								
19	Наименование объекта и его местонахождение							
20	Наименование заказчика и его адрес (Министерство, Главк)							
21	Наименование проектной организации и ее адрес							
22	Платежные реквизиты заказчика							
23	Отгрузочные реквизиты заказчика							
24	Номер фондового наряда Союзглавэлектро и дата выдачи							

План расположения камер



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	
Разраб.		Макарова	
Провер.		Зотова	
Нач. отд.		Алексеева	
Гл. инж. пр.		Шестерина	

407-3-286 ЭС

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ тупиковая типа К-31-400 мч

Стадия	Лист	Листов
Р	4	13


Опросный лист для заказа камер КСО-366

Минэлектротяжмаш СССР
ГПИпромэлектротяжмаш
г. Москва


177-1-6а

Альбом III

Типовой проект 407-3-286

№ п.п	Запрашиваемые данные		Ответы заказчика.					
1	Сборные шины	Напряжение, В / Ток, А						
2	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)							
3.	Номер камеры по плану		1	2	3	4		
4	Назначение камеры		Ввод	Линия	Трансформ. напряжения	Трансформатор		
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	Номер камеры по тип. схеме вторичных соединений	1	6А	11	2		
6								
7	Номинальный ток камеры, А							
8	Технические данные. Выключатель							
9	Привод выключателя: тип и номер схемы исполнения							
	Пределы уставок РТМ, А							
	Пределы уставок РТВ, А							
	Напряжение и род тока включения и отключения электромагнита							
10	Предохранитель, плавкая вставка							
11	Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации							
12	Трансформатор напряжения							
13	Разрядник							
14	Количество трансформаторов тока Т3Л							
15	Тип и технические характеристики по заказу: реле, требующие							
16								
17								
18								
19	Наименование объекта и его местонахождение							
20	Наименование заказчика и его адрес (министерство, главк)							
21	Наименование проектной организации и ее адрес							
22	Платежные реквизиты заказчика							
23	Отгрузочные реквизиты заказчика.							
24	Номер фондового наряда Союзглавэлектро и дата выдачи.							

План расположения камер



Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макарова		
Провер.		Затава		
Нач. отд.		Александрова		
Т. контр.		Шестерчин		

407-3-286 -33

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ типа К-31-400 т4

Лит	Масса	Масштаб
Р	2	


Опросный лист для заказа катер КСО-366

Минмонтажспецстроя РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва


0½

Альбом II

Типовой проект 407-3-286

№ п.п.	Запрашиваемые данные		Ответы заказчика					
1	Сборные шины	Напряжение, В						
		Ток, А						
2	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)							
3	Номер камеры по плану		2	3	4			
4	Назначение камеры		Рабочий ввод	Линия	Трансформатор			
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	Номер камеры	3А	4А	2			
6		Номер схемы вторичных соединений						
7	Номинальный ток камеры, А							
8	Тип и технические данные	Выключатель						
9		Привод выключателя: Тип и номер схемы исполнения						
		Пределы уставок РТМ, А						
		Пределы уставок РТВ, А						
		Напряжение и род тока включения и отключения электромагнита						
10		Предохранитель, плавкая вставка						
11		Трансформатор тока: тип, класс точности, коэффициент трансформации						
12		Трансформатор напряжения						
13		Разрядник						
14		Количество трансформаторов тока ТЗЛ						
15		Реле, требующие уточнения характеристик по заказу						
16								
17								
18								
19	Наименование объекта и его местонахождение							
20	Наименование заказчика и его адрес (Министерство, Главк)							
21	Наименование проектной организации и ее адрес							
22	Платежные реквизиты заказчика							
23	Отгрузочные реквизиты заказчика							
24	Номер фондового наряда Союзглавэлектро и дата выдачи							

План расположения камер



Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Макарова		
Провер.		Затова		
Нач. отд.		Затова		
Гл. инж. пр.		Шестернин		

407-3-286 -33

Трансформаторная подстанция 6(10) 1 1 х 8 тип К-31 400 ма


Лит.	Масса	Масштаб
Р	3	

Опросный лист для заказа камер КСО-366


ИПРОКОММУНЭЛЕКТРО г. Москва

Альбом II

Типовой проект 407-3-286

№ п/п	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика					
1	Сборные шины	Напряжение, В	10000						
		Ток, А	400						
2	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)								
3	Номер камеры по плану			1	2	3	4		
4	Назначение камеры			Ввод	Линия	Линия	Трансформатор		
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	Номер камеры		1	ЗН	ЗН	2		
6		Номер схемы вторичных соединений							
7	Номинальный ток камеры, А			400	200	200	100		
8	Тип и технические данные привода выключателя	Выключатель			ВНз-16	ВНз-16			
9		Тип и номер схемы исполнения			ПР-17	ПР-17			
		Пределы уставок РТМ, А							
		Пределы уставок РТВ, А							
		Напряжение и род тока включения и отключения электромагн.							
10	Предохранитель, плавкая вставка						ПК-10/100 ПЛ.вст. 75А		
11	Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффиц. трансформации								
12	Трансформатор напряжения								
13	Разрядник								
14	Количество трансформаторов тока ТЗЛ								
15	Реле, требующие уточнения характеристик по заказу								
16									
17									
18									
19	Наименование объекта и его местонахождение			Электрические сети г. Донецка					
20	Наименование заказчика и его адрес (министерство, Главк)			Управление капитального строительства Донецкого облисполкома 340066, г. Донецк, ул. Артёма, д. 74					
21	Наименование проектной организации и её адрес			Ждановский филиал института „Донбассгражданпроект" 341000, г. Жданов, ул. Казанцева, д. 7Б					
22	Платежные реквизиты заказчика								
23	Отгрузочные реквизиты заказчика								
24	Номер фондового наряда Союзгалавэлектро и дата выдачи								

План расположения камер



Пример заполнения для схемы № 1, тр-ра 400 кВА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макарова		
Провер.		Зотова		
Нач. отд.		Александрова		
Гл. инж. пр.		Шестерикин		

407-3-286 -33

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ типа К-31-400 мн


Лит.	Масса	Масштаб
Р		

Опросный лист для заказа камер КСО-366

ГИПРОСЕЛЬЭЛЕКТРО


Инв. № подл. | Подп. и дата

Типовой проект 407-3-286 Альбом III

№ п.п.	Исходные данные для заказа			
1	Номер камеры по плану			1
2	Номинальное напряжение		кВ	
3	Номинальный ток сборных шин	630	А	
4	Схема первичных соединений			
5	Назначение камеры			резервный ввод
6	Номенклатурное обозначение камеры			1ПВ-600
7	Номер схемы вторичных соединений	А20		Э 101
8	Тип выключателя	ВМГ-10-630-20		
9		ВМГ-10-1000-20		
10		ВМГП-10-630-20		1
11		ВМГП-10-1000-20		
12	Привод выключателя: пружинный	Номер схемы исполнения ППВ-10		40000
13		Вариант реле РТВ		
14	электромагнит	ПЭ-11		
15	Тип трансформатора тока	ТПЛ-10-0.5/Р	Коэффициент трансформации	□/5
16		ТПОЛ-10-0.5/Р		
17	Тип трансформатора напряжения	НТМИ-6-66	6/0.1/0.1÷3 кВ	
18		НТМИ-10-66	10/0.1/0.1÷3 кВ	
19		НТМК-6-48	6/0.1 кВ	
20		НТМК-10	10/0.1 кВ	
21		НОМ-6-66	6/0.1 кВ	
22		НОМ-10-66	10/0.1 кВ	
23	Тип силового трансформатора	ТМ-25/6-65	6/0.4 кВ	
24		ТМ-25/10-65	10/0.4 кВ	
25	Тип силового предохранителя	ПК1-6-8/5-2043	6 кВ; 5 А	
26		ПК1-10-8/32-2043	10 кВ; 3.2 А	
27	Тип разрядника			
28	Количество трансформаторов тока нулевой последовательности, Т-3ЛМ			
29	Реле требующие уточнения характеристик по заказу	РТ-8□ (РТВ1, РТВ□)		
30		РТ-40/□ (РТ1)		
31		КЗ-9/2 (РТ1, РТ2)		
32		КЗ-12 (РТ1, РТ2, РВ)		
I	Наименование объекта			
II	Наименование заказчика и его адрес			
III	Проектная организация и её адрес			
IV	Отгрузочные реквизиты заказчика			
V	Платежные реквизиты заказчика			
VI	Номер фондового наряда Союзгазэлектро и дата выдачи			

Инв. № подл. | Подп. и дата

План расположения камеры КСО-272



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макарова		
Провер.		Зотова		
Нач. отд.		Александрова		
Гл. инж. пр.		Шестопалин		

407-3-286-33

Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ типа КТП-31-400 УЧ

Лист 2 | Листов

Опросный лист для заказа камеры КСО-272


ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

Альбом 02

Альбом II

Типовой проект 407-3-286

№ п/п	Запрашиваемые данные			1	2	3	4
1	Порядковый номер панели			1	2	3	4
2	Номинальное напряжение		В				
3	Номинальный ток и динамическая устойчивость сборных шин		А кА				
4	Схема первичных соединений				АД 317-6т40		WA
5	Материал и сечение нулевой шины		мм				
6	Тип панели или шкафа			Щ070-☐	Щ070-17	Щ070-☐	Щ070-41
7	Номер схемы вторичных соединений						
8	Назначение линии (надпись в рамке)				Ввод от трансформатора		
9	Тип комплектующего защитного аппарата	Автомат	Тип				
10			Катедный пус				
11		Рубильник, ток А			600		
12		Блок БВ, БПВ					
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя				600		
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата АВМ	Замедленного срабатывания					
15		Мгновенного срабатывания					
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.						
17	Ток плавкой вставки, А						
18	Трансформатор тока	Номинальный ток, А			600/5		
19	Количество и сечение кабелей						
20	Амперметр шкала, А						
21	Вольтметр шкала, В				0-500		
22	Реле						
23							
24							
25							
26							
27	Счётчик						
28	Щиток учёта						
29	Количество панелей (в том числе торцовых)						
I	Наименование объекта						
II	Наименование заказчика						
III	Наименование проектной организации и её адрес						



Инв. № подл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макарова		
Пров.		Ботова		
Нач. отд.		Александрова		
Гл. инж. пр.		Шестерк-ва		

407-3-286 -33

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ типа К-31-400 мч

Лит.	Масса	Масштаб
Р		

Опросный лист на изготовление щита из панелей Щ070


Минэнергосельхоз РСФСР
ИПРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ
г. Москва

17751-02

Альбом II

Типовой проект 407-3-286

№ п/п	Запрашиваемые данные			1	2	3	4
1	Порядковый номер панели						
2	Номинальное напряжение		В				
3	Номинальный ток динамическая устойчивость сборных шин		А КА				
4	Схема первичных соединений						
5	Материал и сечение нулевой шины.		мм		АТ31Т-5х40		
6	Тип панели или шкафа			ЩО70-☐	ЩО70-24	ЩО70☐	ЩО90-41
7	Номер схемы вторичных соединений.						
8	Назначение линии (надпись в рамке)				Ввод от трансформатора		
9	Тип коммутирующе-защитного аппарата	Автомат	Тип		АВМ-10		
10			Каталожный №				
11		Рубильник, ток А			1000		
12		Блок БВ, БПВ					
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя.						
14	Пределы уставок по току расцепителей автоматов АВМ	Замедленного срабатывания					
15		Мгновенного срабатывания					
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.						
17	Ток плавкой вставки, А						
18	Трансформатор тока	Номинальный ток, А			1000/5		
19	Количество и сечение кабелей						
20	Амперметр шкала, А						
21	Вольтметр шкала, В				0-500		
22	Реле						
23							
24							
25							
26							
27	Счётчик						
28	Щиток учёта						
29	Количество панелей (в том числе торцовых)						
I	Наименование объекта						
II	Наименование заказчика						
III	Наименование проектной организации и её адрес.						



Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макарова		
Провер.		Затова		
Нач.отд.		Алексеева		
Гл.инж.пр.		Шестернин		

407-3-286-33

Трансформаторная подстанция 10(6) 0,4кВ тупа К-31-400 мм.

Лит	Лист	Листов
Р	7	

Опросный лист на изготовление щита из панелей ЩО70.

Минэлектротехника СССР
ГИПРОКОМСЕЛЬЭП
Москва


Инв.№подл. | Подпись и дата

11751-92

Альбом II

Типовой проект 407-3-286

№ п/п	Запрашиваемые данные															
1	Порядковый номер панели			1				2	3				4			
2	Номинальное напряжение		380 В													
3	Номинальный ток / динамическая устойчивость сборных шин		1000 А / 30 кА													
4	Схема первичных соединений															
5	Материал и сечение нулевой шины.		мм					АД-31Т-5х40								
6	Тип панели или шкафа			ЩО70-1				ЩО70-24	ЩО70-2				ЩО70-41			
7	Номер схемы вторичных соединений.			—				30793	—				307.41.00.04-133			
8	Назначение линии (надпись в рамке)			Л1	Л2	Л3	Л4	Ввод от трансформатора	Л5	Л6	Уличное освещение	Резерв	Уличное освещение	Л01	Л02	Л03	Л04
9	Тип коммутирующе-защитного аппарата	Автомат	Тип	—	—	—	—	АВМ10Н	—	—	—	—	ПА-311	—	—	—	—
10			каталожный №	—	—	—	—	262074	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11		Рубильник, ток А		250	100	250	100	1000	250	250	250	250	—	—	—	—	—
12		Блок БВ, БЛВ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя.			250	100	250	100	800	250	250	250	250	100	60	60	60	60
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата АВМ	Замедленного срабатывания		—	—	—	—	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15		мгновенного срабатывания		—	—	—	—	6000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания сек.			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Ток плавкой вставки, А			150	80	200	80	—	150	200	100	200	80	45	45	45	45
18	Трансформатор тока	Номинальный ток, А		150/5	100/5	200/5	100/5	1000/5	150/5	200/5	75/5	200/5	75/5	—	—	—	—
19	Количество и сечение кабелей			3х70+1х25	3х+1х16	3х95+1х35	3х25+1х16	—	3х90+1х25	3х95+1х35	3х50+1х25		3х50+1х25	3х16+1х10	3х16+1х10	3х16+1х10	3х16+1х10
20	Амперметр шкала А			0-150	0-100	0-200	0-100	0-1000	0-150	0-200	0-75	0-200	—	—	—	—	—
21	Вольтметр шкала, В			—	—	—	—	0-450	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Реле			—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
23																	
24																	
25																	
26																	
27	Счётчик			—	—	—	—		—	—	—	—	САЧ-4672м	—	—	—	—
28	Щиток учёта			—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Количество панелей (в том числе торцовых)			5 (В том числе 1 торцовая)													
I	Наименование объекта			Электрические сети г. Донецка.													
II	Наименование заказчика			Управление капитального строительства Донецкого облисполкома 340066 г. Донецк, ул. Артёма д. 74.													
III	Наименование проектной организации и её адрес.			Ждановский филиал института Донбассгражданпроект, 341000 г. Жданов, ул. Казанцева д. 72													



Пример заполнения для т-ра 400 кВА.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Макарова			
Провер.	Зотова			
Нач. отд.	Александрова			
Н. контр.	Шестеричук			

407-3-286 -33

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ типа К-31-4,30 М4.

Лит.	Лист	Листов
Р	8	


Опросный лист на изготовление щита из панелей ЩО70

Типэлектромонтажэнерго


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 5.1-02

Типовой проект 407-3-286 Альбом II



Измерительные приборы	Цепи напряжения	Цепи тока
	Цепи учета	трансформатора



Измерительные приборы	Цепи напряжения	Цепи тока	Цепи учета линии 10(6)кВ

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Орешникова		
Провер.		Крюков		
Нач. отд.		Александрова		
Гл. инж. пр.		Шестернин		

407-3-286-33

Трансформаторная подстанция 10/6/0,4 кВ
блок К-31-1000 кВА

Лит.	Масса	Масштаб
Р	9	

Шкаф счетчиков. Схема электрическая принципиальная

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

Копировал А2

Инв. № подл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
22			- 33 л	Общий вид	01	
22			- 33 л	Схема электрическая соединений	01	
11			- 33 л	Таблица перечня надписей	01	
				Сборочные единицы		
				H1 01		
		01		Счетчик СА4У-И672 кл 2.0 U-380В I 5А	01	Wh
		02		Счетчик СР4У-И673 кл 2.0 I 5А; U~380В	01	Varh
		03 04		Лампа накаливания НБ 220-60	02	110; 220
				Патрон потолочный эп-5 I 6А, U~250В	02	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ковалева			
Провер.	Кулагина			
Н. контр.	Гончар			
Гл. инж. пр.	Гончар			

407-3-286-33

Т, трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ тип К-31-400 мч

Лит	Лист	Листов
Р	10	

Щиток счетчиков трансформатора тока. Технические данные аппаратов

Калининград Росэлектромонтаж ИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				H51 01		
		05		Выключатель нормальный Индекс 0202 I 6А U~250В	01	В
				Колодка из 15 зажимов на ток 16А	01	

Инв. № подл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

407-3-286-33

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
22			-33.л	Общий вид	01	
22			-33.л	Схема электрическая		
				соединений	01	
11			-33.л	Таблица перечня		
				надписей	01	
				Сборные единицы		
				H1 01		
		01		Счетчик СР4У-И672		
				кл.2.0 U~100В I5А	01	Wh
		02		Счетчик СР4У-И673		
				кл.2.0 U~100В I5А	01	Varh
		03		Лотки накаливания		
		04		НБ 220-60	02	110; 210
				Патрон патронный		
				ЭП-5 I6А U-250В	02	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Отинишева				
Пров.	Киселев				
Н.контр.	Аптекарь				
Гл.инж.пр.	Земерин				

407-3-286-33

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ типа К-31-400 кВА

Лит	Лист	Листов
Р	12	


Шкаф счетчиков линии 10(6)кВ. Технические данные аппаратов

Типовой проект


ИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				H51 01		
		05		Выключатель нормальный		8
				Индекс 0202 I6А		
				U-250В	01	
				Колодки из 15 зажимов		
				на ток 16А	01	

Вид спереди
Дверь не показана



Дверь ящика
Вид спереди



1. Глубина ящика 350 мм.
2. В днище шкафа сделать два кадруба ф50мм для ввода кабелей, на боковых стенках кадрубы для вентиляции.

					407-3-286 -33		
					Трансформаторная подстанция 10/6/0,4 кВ типа К-31-1400 мч		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит	Лист	Листов
Разраб.	Цусимкович					Р	14	
Провер.	Исаков							
Нач. отд.	Александрова				Шкаф счетчиков общий вид.	Гипрокоммунэнерго г. Москва		
Гл. инж. пр.	Дементьян							


Инв. № 15411

Альбом II

Типовой проект 407-3-286

Вид спереди

Вид ... щита (вид со стороны монтажа)



Изм.	Кол.уч.	N док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Древникова				
Провер.	Крюков				
Нач.отд.	Анстендова				
Гл.инж.пр.	Шестернин				

407-3-286 -33

Трансформаторная подстанция 10/6/0.4 кВ типа К-31-400 кВА

Лит.	Масса	Масштаб
Р		

Шкаф счетчиков трансформатора. Схема электрическая соединений

Лист 5


Инв. № подл. | Подп. и дата

Альбом I

Типовой проект 407-3-286

Вид спереди

Двери щита (вид со стороны монтажа)



					407-3-286 -33	
					Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4кВ мощ. К-31-400кВ	
Изм.	Лист	N док-та	Подп.	Дата		
Разраб.		Трещикова				Лит. А Лист 1 Листов 1
Провер.		Кушнев				
Нач. отд.		Алексеев			Шкаф счетчиков линии 10/6/кВ. Схема электрическая соединений	ГИПРОСЕЛЬЭНЕРГО г. Москва
Гл. инж. пр.		Шестопалов				

Инв. № подл. | Подп. и дата

17751-02

Инв. № подл. | Подп. и дата

Панель	Строка	Надпись	Позиц. обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
				Таблица	Wh	1		
				-"-	Vач R	1		
			1	-"-	Обогрев счетчиков	1		

Наименование	Кол. НКУ	Кол. приведенных панелей	Обозначение таблицы аппаратов	Примечание
Шкаф счетчиков (линии □кВ)	1	1	-33	
Шкаф счетчиков (трансформатора)	1	1	-33	

Инв. № подл. | Подп. и дата

407-3-286-33

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ типа К-31-400м4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пронников		
Пров.		Трифонов		
Нач. отд.		Зотова		
Гл. инж. пр.		Шестерин		

Лит	Лист	Листов
Р	17	

Шкаф счетчиков
Таблица перечня надписей

Минэнергоагропром РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата

407-3-286-33

Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ типа К-31-400м4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пронников		
Пров.		Крюков		
Нач. отд.		Зотова		
Гл. инж. пр.		Шестерин		

Лит	Лист	Листов
Р	18	

Перечень комплектных устройств

Минэнергоагропром РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 2643 Инв.№ 17751-02 тираж 800
Сдано в печать 1.06 1982г цена 0-72

gost.e-ecolog.ru