ОТРАСЛЕВОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

407-5-02.22.87

МАСЛОХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ГРЭС С БЛОКАМИ МОЩНОСТЬЮ 800 МВт

АЛЬБОМ 6

РЗ	Задания заводам	стр. 2—39
ЖК	Кабельный журнал	стр. 40—60

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

407-5-02.22.87

МАСЛОХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ГРЭС С БЛОКАМИ МОЩНОСТЬЮ 800 МВт

АЛЬБОМ 6

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1	ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ГП	ГЕНПЛАН
АЛЬБОМ 2	ТХ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ЧАСТИ 1, 2, 3
АЛЬБОМ 3	ТИ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
	АЗО	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АЛЬБОМ 4	ЭТ	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	ЭО	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
	СС	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 5	АП	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
АЛЬБОМ 6	РЗ	ЗАДАНИЯ ЗАВОДАМ
	ЖК	КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
АЛЬБОМ 7	АР	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
	КЖ	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ
	КМ	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ 8	КЖИ	ИЗДЕЛИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ЗАКЛАДНЫЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
АЛЬБОМ 9	ОВ	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
	ВК	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 10	СО	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 11	ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 12	СМ	СМЕТА

РАЗРАБОТАНО:

ВГНИПИИ «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В. Н. ОХОТИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ Н. А. ТИМОФЕЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А. И. ФЕЛЬДМАН

УТВЕРЖДЕНО:

ПРОТОКОЛОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ОТ 12.02.87.

Альбом 6

Типовые проектные решения

Содержание альбома

Обозначение	Наименование	Стр. альбома
	Титульный лист	1
	Содержание альбома	2
407-5-02.22.87-РЗ	Общие данные	3
407-5-02.22.87-РЗ	Опись документов на комплектные устройства	4
407-5-02.22.87-РЗ	Хозяйства огнестойкого масла ОМТИ Помещение №1 КИП. Панель НР01. Чертеж общего вида	5.6
407-5-02.22.87-РЗ	Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ. Помещение №1 КИП. Панель НР01. Схема электрическая полная	7
407-5-02.22.87-РЗ	Хозяйства огнестойкого масла ОМТИ Помещение №1 КИП. Панель НР01. Схема электрическая соединений рядов зажимов.	8.9
407-5-02.22.87-РЗ	Хозяйства огнестойкого масла ОМТИ Помещение №1 КИП. Панель НР01. Спецификация на щиты Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу	10
407-5-02.22.87-РЗ	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02 R1. Чертеж общего вида.	11.12
407-5-02.22.87-РЗ	Маслоаппаратная. Помещение №2. КИП. Панель НР02 R1 Схема электрическая полная.	13
407-5-02.22.87-РЗ	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02 R1. Схема электрическая соединений рядов зажимов	14.15
407-5-02.22.87-РЗ	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02 R2. Чертеж общего вида	16.17
407-5-02.22.87-РЗ	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02 R2 Схема электрическая полная	18
407-5-02.22.87-РЗ	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02 R2. Схема электрическая соединений рядов зажимов	19.20 21
407-5-02.22.87-РЗ	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Спецификация на щиты. Панель НР02 R1. Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу.	22
407-5-02.22.87-РЗ	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02 R2 Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу	23
407-3-02.22.87-РЗ	Вырез под щитовые приборы, не входящие в поставку завода	24
407-5-02.22.87-РЗ	Опись документов на комплектные устройства.	25
407-5-02.22.87-РЗ	Приточные системы П1 и П3 Щит НР03. Чертеж общего вида	26
407-5-02.22.87-РЗ	Приточные системы П1 и П3 Щит НР03. Схема электрическая соединений и подключений	27
407-5-02.22.87-РЗ	Приточная система П2. Щит НР04 Чертеж общего вида	28
407-5-02.22.87-РЗ	Приточная система П2 Щит НР04. Схема электрическая соединений и подключений	29
407-5-02.22.87-РЗ	Приточные системы П1, П2 и П3 Щиты НР03, НР04. Спецификация на щиты. Таблица ук и технических данных аппаратуры по заказу	30
407-5-02.22.87-РЗ	Задание заводу на щитовые изделия. Опись документов	31
407-5-02.22.87-РЗ	Шкаф эл. двигателя ~380 в вентилятора с утепленной заслонкой. Чертеж общего вида	32
407-5-02.22.87-РЗ	Шкаф эл. двигателя ~380в вентилятора с утепленной заслонкой. Схема электрическая принципиальная.	33
407-5-02.22.87-РЗ	Шкаф управления приточной системы. Чертеж общего вида	34
407-5-02.22.87-РЗ	Шкаф управления приточной системы. Схема электрическая принципиальная	35
407-5-02.22.87-РЗ	Шкаф управления приточной системы. Схема электрическая соединений рядов зажимов. Схема электрическая соединений рядов зажимов (РТЗО) Опросный лист и схема расположения сборок РТЗО	36 37,38
407-5-02.22.87-РЗ	Задание заводу на НКУ-0.4кВ (РТЗО) Опросный лист и схема расположения сборок РТЗО	37,38
407-5-02.22.87-РЗ	Задание заводу на РУ-0.4кВ (КТПСН-0.5)	39
407-5-02.22.87-ЖК	Общие данные.	40
407-5-02.22.87-ЖК	Журнал силовых кабелей.	41÷46
407-5-02.22.87-ЖК	Журнал контрольных кабелей электротехнической части	47÷50
407-5-02.22.87-ЖК	Огнестойкое масло. Журнал контрольных кабелей КИП	51÷52
407-5-02.22.87-ЖК	Маслоаппаратная. Журнал контрольных кабелей КИП.	53÷56
407-5-02.22.87-ЖК	Приточные системы. Журнал контрольных кабелей КИП	57÷58
407-5-02.22.87-ЖК	Размещение соединительных коробок	59
407-5-02.22.87-ЖК	Журнал кабелей связи	60

Согласовано

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом

Типовое проектное решение

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта - РЗ

Лист	Наименование	Примечан.
1	Общие данные	
2	Опись документов на комплектные устройства	
3	Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ Помещение №1 КИП. Панель НР01 Чертеж общего вида.	
4	Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ Помещение №1 КИП. Панель НР01 Схема электрическая полная	
5	Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ. Помещение №1 КИП. Панель НР01 Схема электрическая соединений рядов зажимов	
6	Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ Помещение №1 КИП. Панель НР01 Спецификация на щиты. Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу.	
7	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП Панель НР02R1. Чертеж общего вида	
8	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП Панель НР02R1. Схема электрическая полная	
9	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02R1 Схема электрическая соединений рядов зажимов.	
10	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП Панель НР02R2. Чертеж общего вида	
11	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02R2. Схема электрическая полная.	
12	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02R2 Схема электрическая соединений рядов зажимов.	
13	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Спецификация на щиты. Панель НР02R1 Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу.	
14	Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель НР02R2 Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу	
15	Вырезы под щитовые приборы, не входящие в поставку завода.	
16	Приточные системы Опись документов на комплектные устройства	
17	Приточные системы П1 и П3. Щит НР03. Чертеж общего вида	
18	Приточные системы П1 и П3. Щит НР03 Схема электрическая соединений и подключений.	
19	Приточная система П2. Щит НР04 Чертеж общего вида	
20	Приточная система П2. Щит НР04 Схема электрическая соединений и подключений	
21	Приточные системы П1, П2 и П3. Щиты НР03, НР04 Спецификация на щиты. Таблица УК и технических данных аппаратуры по заказу	
22	Задание заводу на щитовые изделия. Опись документов.	
23	Шкаф эл. двигателя ~ 380 В Вентилятора с утепленной заслонкой. Чертеж общего вида.	
24	Шкаф эл. двигателя ~ 380 В вентилятора с утепленной заслонкой. Схема электрическая принципиальная	
25	Шкаф управления приточной системы. Чертеж общего вида	
26	Шкаф управления приточной системы Схема электрическая принципиальная.	
27	Шкаф управления приточной системы Схема электрическая соединений рядов зажимов.	
28	Задание заводу на НКУ- 0.4 кВ. (РТЗО) Опросный лист и схема расположения сборок РТЗО.	
29	Задание заводу на РУ-0.4 кВ (КТПСН-0.3)	

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и кроме того, обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении предусмотренных проектом противопожарных мероприятий
Главный инженер проекта /Фельдман/

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

2-411

Привязан.

Инв. №

407-5-02 22.87-РЗ

ГИП	Фельдман		
Н.контр.	Гордон Г.Н.		
Нач. ВО	Гордон Л.Б.		
Гл. спец.	Шпелёва		
Инжен.	Светашева		

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 мвт

Общие данные

Стадия	Лист	Листов
РП	1	37

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А4

Отраслевые типовые проектные решения альбом с

Номер поз.	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. на листах	№ экз	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Опись документов на комплектные устройства	1		
			Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ Помещение №1 КИП Панель НР01 Чертеж общего вида	2		
			Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ. Помещение №1 КИП. Панель НР01 Схема электрическая полная	1		
			Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ. Помещение №1 КИП. Панель НР01 Схема электрическая соединений рядов зажимов	2		
			Хозяйство огнестойкого масла ОМТИ. Помещение №1 КИП. Панель НР01 Спецификация на щиты Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу	1		
			Маслоаппаратная Помещение №2 КИП Панель НР02 R1 Чертеж общего вида	2		
			Маслоаппаратная Помещение №2 КИП Панель НР02 R1 Схема электрическая полная	1		

1	2	3	4	5	6	7
			Маслоаппаратная Помещение №2 КИП Панель НР02 R1 Схема электрическая соединений рядов зажимов.	2		
			Маслоаппаратная Помещение №2 КИП Панель НР02 R2 Чертеж общего вида	2		
			Маслоаппаратная Помещение №2 КИП Панель НР02 R2 Схема электрическая полная.	1		
			Маслоаппаратная Помещение №2 КИП Панель НР02 R2 Схема электрическая соединений рядов зажимов.	3		
			Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Спецификация на щиты. Панель НР02 R1 Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу	1		
			Вырезы под щитовые приборы, не входящие в поставку завода	1		

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ТМ-ОМТИ

привязан:

Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб		Светашева		
ГИП		Фельдман		
Гл. спец.		Шпелева		
Н. контр.		Гордон Г.Н.		
Утв.		Гордон Л.Б.		

407-5-02.22.87 -РЗ

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт


Опись документов на комплектные устройства

Лит	Масса	Масштаб
Лист 2	Листов 37	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Монтажное отделение

Формат А2


Вид спереди




Вид сзади

Левая боковина

Правая боковина



Фрагмент вида спереди



Задание заводу разработано на основании ОСТ 16.0.800.464-83

Привязан.

Инв. №

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Светашёва		
ГИП		Фельдман		
Гл. спец.		Шпелёва		
Н. контр.		Гордан Г.Н.		
Утв.		Гарзам Л.Б.		

407-5-022.87-РЗ

Хозяйства огнестойкого масла ОМТИ. Помещение №1 КИП Панель НР01 Чертеж общего вида

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 3.1	Листов 37	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Отраслевое типовое проектное решение

Альбом 6

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Формат А2

Перечень монтажных единиц

Наименование	Технологическая сигнализация и блокировка	Температура масла	L в баках UF 10804, UF 10805	L в баке UF 10806
Обозначение монтажной единицы		UF 041 P	UF 046 P	UF 047 P
Номер	01	02	03	04
Наименование	L в баках UF 11804, UF 11803	L в баках UF 11801, UF 11802	L в баке UF 10803	L в баках UF 10801, UF 10802
Обозначение монтажной единицы	UF 048 P	UF 049 P	UF 050 P	UF 051 P
Номер	05	06	07	08
Наименование	L в баке UF 11805	L в баке UF 12801	Питание датчиков UF 046 B1, B2; UF 047 B, UF 048 B1, B2	Питание датчиков UF 049 B1, B2; UF 0508, UF 051 B1, B2
Обозначение монтажной единицы	UF 052 P	UF 053 P	UF 054 Q	UF 055 Q
Номер	09	10	11	12
Наименование	Питание приборов			
Обозначение монтажной единицы				
Номер	00			

Перечень надписей в табло и рамках

Позиционное обозначение по схеме	Место надписи	Текст надписи	Примечание
1	2	3	4
01/HLA	Табло	„Блинкер не поднят"	
01/KH1	Рамка	L max. В баке UF 10804	
01/KH2	—·—	L max. В баке UF 10805	
01/KH3	—··—	L max В баке UF 10806	
01/KH4	—·—·	L max В баке UF 11804	
01/KH5	—·—	L max В баке UF 11803	
01/KH6	—·—·	L max В баке UF 11801	
01/KH7	—·—	L max В баке UF 11802	
01/KH8	—·—	L max В баке UF 10803	
01/KH9	—·—	L max В баке UF 10801	
01/KH10	—·—	L max В баке UF 10802	
01/KH11	—·—	L max В баке UF 11805	
01/KH12	—·—	L min В баке UF 11805	
01/KH13	Рамка	L max В баке UF 12801	
01/KH14	—·—	L min В баке UF 12801	
01/KH15	—·—	„Опробование"	
02/UF004P	—·—	Т масла: 1,2,3 - В баке UF 10804 4,5,6 - В баке UF 10805 7,8,9 - В баке UF 10806 10,11,12 - В баке UF 11803 13,14,15 - В баке UF 11804 16 - трубопровод на сливе из баков огнестойкого масла 17 - трубопровод к бакам огнестойкого масла 18,19,20 - резерв	
03/UF046P	Рамка	L В баках UF 10804, UF 10805	
04/UF047P	—·—	L В баке UF 10806	
05/UF048P	—·—	L В баке UF 11804, UF 11803	
06/UF049P	—·—	L В баках UF 11801, UF 11802	
07/UF050P	—·—	L В баке UF 10803	
08/UF051P	—·—	L В баках UF 10801, UF 10802	
09/UF052P 09/UF052C	—·—	L В баке UF 11805	
10/UF053P 10/UF053C	—·—	L В баке UF 12801	
11/UF054P	—·—	Питание UF 46B1, B2; UF047, UF048 B1, B2	
12/UF055Q	—·—	Питание UF 049 B1, B2; UF0508; UF051 B1, B2	

Альбом 5


Типовые проектные решения. Отраслевые

Согласовано:


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

407-4-11.87


03 UF 046P (04 UF 047P; 05 UF 048P; 06 UF 049P; 07 UF 050P; 08 UF 051P; 09 UF 052P; 10 UF 053P)




02 UF 001P




02 UF 001H




11 UF 054Q (12 UF 055Q)





09 UF 052C (10 UF 053C)






01





00 SP1



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Светушева			
ГИП		Фельдман			
Гл. спец.		Шпелёва			
Н. контр.		Гордон Г.Н.			
Утв.		Гордин Л.Б.			

Привязан

Инв. № подл.

407-5-02.22.87-РЗ

Хозяйство агрегатного масла ОПТИ. Помещение №1 Кип. Панель НРП1 Схема электрическая полная

Лист	Масса	Масштаб
Лист 4	Листов 37	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Монтажное отделение

Формат А2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
7-2177	[illegible]			

Согласовано:

Отраслевое типовое проектное решение

Альбом 5

Ряд зажимов №1

UF051P	L UF10801, 02			08
07×1' 11×1'	08×1'	1	08×1	UF051P
		2		
07×3' 11×2'	08×3'	3	08×3	UF051P
		4		
		5		
051-1-1		6	08×6	UF051P
051-1-2		7	08×7	UF051P
051-2-1		8	08×8	UF051P
051-2-2		9	08×9	UF051P
		10		
		11	08×11	UF051P
07×15' 08×15'	08×12'	12	08×12	UF051P
КМ9	08×L	13	08×13	UF051P
		14	08×14	UF051P
08×12' 09×12'	08×15'	15	08×15	UF051P
КМ10	08×16	16	08×16	UF051P

UF054Q	Питание 36В			11
08×1' 12×1'	11×1'	1	11×1	UF054Q
08×3' 12×2'	11×2'	2	11×2	UF054Q
		3		
046-1-A31		4	11×4	UF054Q
046-1-B31		5	11×5	UF054Q
046-2-A31		6	11×6	UF054Q
046-2-B31		7	11×7	UF054Q
047-A31		8	11×8	UF054Q
047-B31		9	11×9	UF054Q
048-A31		10	11×10	UF054Q
048-B31		11	11×11	UF054Q
048-A31		12	11×12	UF054Q
048-B31		13	11×13	UF054Q
		14		
		15		
		16		

UF055Q	Питание 36В			12
11×1'	12×1'	1	12×1	UF055Q
11×2'	12×2'	2	12×2	UF055Q
		3		
049-1-A31		4	12×4	UF055Q
049-1-B31		5	12×5	UF055Q
049-2-A31		6	12×6	UF055Q
049-2-B31		7	12×7	UF055Q
050-A31		8	12×8	UF055Q
050-B31		9	12×9	UF055Q
051-1-A31		10	12×10	UF055Q
031-1-B31		11	12×11	UF055Q
051-2-A31		12	12×12	UF055Q
051-2-B31		13	12×13	UF055Q
		14		
		15		
		16		

Резерв				
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		

UF046P	L UF10804, 03			03
04×1' 02×1'	03×1'	1	03×1	UF046P
		2		
04×3' 02×3'	03×3'	3	03×3	UF046P
		4		
		5		
046-1-1		6	03×6	UF046P
046-1-2		7	03×7	UF046P
046-2-1		8	03×8	UF046P
046-2-2		9	03×9	UF046P
		10		
		11	03×11	UF046P
03×15'	03×12'	12	03×12	UF046P
КМ1	03×13	13	03×13	UF046P
		14	03×14	UF046P
04×12' 03×12'	03×15'	15	03×15	UF046P
КМ2	03×16	16	03×16	UF046P

UF047P	L UF10805			04
03×1' 05×1'	04×1'	1	04×1	UF047P
		2		
03×3' 05×3'	04×3'	3	04×3	UF047P
		4		
		5		
047-1		6	04×6	UF047P
047-2		7	04×7	UF047P
		8	04×8	UF047P
		9	04×9	UF047P
		10		
		11	04×11	UF047P
03×15' 04×15'	04×12'	12	04×12	UF047P
КМ3	04×13	13	04×13	UF047P
		14	04×14	UF047P
04×12' 05×12'	04×16	15	04×15	UF047P
		16	04×16	UF047P

UF048P	L UP11804, 03			05
04×1' 06×1'	05×1'	1	05×1	UF048P
		2		
04×3' 06×3'	05×3'	3	05×3	UF048P
		4		
		5		
048-1-1		6	05×6	UF048P
048-1-2		7	05×7	UF048P
048-2-1		8	05×8	UF048P
048-2-2		9	05×9	UF048P
		10		
		11	05×11	UF048P
04×15' 05×15'	05×12'	12	05×12	UF048P
КМ4	05×13	13	05×13	UF048P
		14	05×14	UF048P
05×12' 06×12'	05×15'	15	05×15	UF048P
КМ5	05×16	16	05×16	UF048P

UF049P	L UF11804.02			06
05×1' 07×1'	06×1'	1	06×1	UF049P
		2		
05×3' 07×3'	06×3'	3	06×3	UF049P
		4		
		5		
049-1-1		6	06×6	UF049P
049-1-2		7	06×7	UF049P
049-2-1		8	06×8	UF049P
049-2-2		9	06×9	UF049P
		10		
		11	06×11	UF049P
05×15' 06×15'	06×12'	12	06×12	UF049P
КМ6	06×13	13	06×13	UF049P
		14	06×14	UF049P
06×12' 07×12'	06×15'	15	06×15	UF049P
КМ7	06×16	16	06×16	UF049P

UF050P	L UF10803			07
06×1' 08×1'	07×1'	1	01×1	UF050P
		2		
06×3' 08×3'	07×3'	3	07×3	UF050P
		4		
		5		
050-1		6	07×6	UF050P
050-2		7	07×7	UF050P
		8	07×8	UF050P
		9	07×9	UF050P
		10		
		11	07×11	UF050P
06×15' 07×15'	07×12'	12	07×12	UF050P
КМ8	07×13	13	07×13	UF050P
		14	07×14	UF050P
07×12' 08×12'	07×15'	15	07×15	UF050P
		16	07×16	UF050P

Привязан.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Разраб.	Широкова		
ГИП	Резанов		
Гл. спец.	Шнейдерова		
Н. контр.	Горбачев		
Утв.	Городилов		

407-5-02.22.87-РЗ

Хозяйство огнестойкого конденсатора по ИМТИ. Панель управления КИП

Схема электрических соединений рядов зажимов

Лист	Масса	Масштаб

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Инв.№

Лист 5.1 | Листов 37

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
7-[illegible]	[illegible]			

Согласовано:

Отраслевое типовое проектное решение

Альбом V

Ряд зажимов №2

02	Т масла			UF001P
UF001P	02×1	1	02×1'	10×1' 03×1'
		2		
UF001P	02×3	3	02×3'	10×3' 03×3'
		4		
		5		
UF001P	02×6	6	02×6'	UF001M
UF001P	02×7	7	02×7'	UF001H
UF001P	02×8	8	02×8'	02×12'
		9		3
		10		3
UF001H	02×11'	11		01
02×11'	02×12'	12	02×12'	02×8'
		13	02×13'	02×14'
02×15'	02×14'	14	02×14'	03×13'
02×16'	02×15'	15		
UF001H	02×16	16		02
UF001H	02×17	17		1-1
UF001H	02×18	18		1-2
UF001H	02×19	19		2-1
UF001H	02×20	20		2-2
UF001H	02×21	21		3-1
UF001H	02×22	22		3-2
UF001H	02×23	23		4-1
UF001H	02×24	24		4-2
UF001H	02×25	25		5-1
UF001H	02×26	26		5-2
UF001H	02×27	27		6-1
UF001H	02×28	28		6-2
UF001H	02×29	29		7-1
UF001H	02×30	30		7-2
UF001H	02×31	31		8-1
UF001H	02×32	32		8-2
UF001H	02×33	33		9-1
UF001H	02×34	34		9-2
UF001H	02×35	35		10-1
UF001H	02×36	36		10-2
UF001H	02×37	37		11-1
UF001H	02×38	38		11-2
UF001H	02×39	39		12-1
UF001H	02×40	40		12-2
UF001H	02×41	41		13-1
UF001H	02×42	42		13-2
UF001H	02×43	43		14-1
UF001H	02×44	44		14-2
UF001H	02×45	45		15-1
UF001H	02×46	46		15-2
UF001H	02×47	47		16-1
UF001H	02×48	48		16-2
UF001H	02×49	49		17-1
UF001H	02×50	50		17-2
UF001H	02×51	51		
UF001H	02×52	52		
UF001H	02×53	53		
UF001H	02×54	54		
UF001H	02×55	55		
UF001H	02×56	56		

Зажим с подгоночной катушкой 3Н·150м

Зажим с подгоночной катушкой 3Н·25 0м

10	L UF12801			UF053P
UF053P	10×1	1	10×1'	02×1' 09×1'
		2		
UF053P	10×3	3	10×3'	02×3' 09×3'
		4		
		5		
UF053P	10×6	6	10×6'	10×18'
UF053P	10×7	7	10×7'	10×19'
UF053P	10×8	8	10×8'	10×20'
UF053P	10×9	9	10×9'	10×22'
		10		
UF053P	10×11	11		
UF053P	10×12	12	10×12'	10×15'
UF053P	10×13	13	10×13	K13
UF053P	10×14	14		
UF053P	10×15	15	10×15'	10×12' 09×12'
UF053P	10×16	16	10×16	KL4
UF053C	10×17	17		1
VD1	10×18	18	10×18'	10×6'
VD	10×19	19	10×19'	10×7'
VD2	10×20	20	10×20'	10×8'
UF053C	10×21	21		2
VD2	10×22	22	10×22'	10×9'
		23		
UF053C	10×24	24		053·1
UF053C	10×25	25		053·2
UF053C	10×26	26		053·3
UF053C	10×27	27		053·4
UF053C	10×28	28		053·5
UF053C	10×29	29		052-6
UF053C	10×30	30		053·7

09	L UF11805			UF052P
UF052P	09×1	1	09×1'	10×1' 00×3'
		2		
UF052P	09×3	3	09×3'	10×3' 01×3'
		4		
		5		
UF052P	09×6	6	09×6'	09×18'
UF052P	09×7	7	09×7'	09×19'
UF052P	09×8	8	09×8'	09×20'
UF052P	09×9	9	09×9'	09×21'
		10		
UF052P	09×11	11		
UF052P	09×12	12	09×12'	10×15' 09×15'
UF052P	09×13	13	09×13	KL1
UF052P	09×14	14		
UF052P	09×15	15	09×15	09×12'
UF052P	09×16	16	09×16	KL2
UF052C	09×17	17		
VD1	09×18	18	09×18'	09×6'
VD1	09×19	19	09×19'	09×7'
VD2	09×20	20	09×20	09×8'
UF052C	09×21	21		2
VD2	09×22	22	09×9'	09×9'
		23		
UF052C	09×24	24		052 - 1
UF052C	09×25	25		052 - 2
UF052C	09×26	26		052 - 3
UF052C	09×27	27		052 - 4
UF052C	09×28	28		052 - 5
UF052C	09×29	29		052 - 6
UF052C	09×30	30		052 - 7
		31		

01	Технологическая сигнализация			
SF	01×1	1		A1
		2	01×2'	00×2'
TV	01×3	3	01×3'	00×6' 09×3'
		4		M1
		5		M1
		6		
		7		
KL7	01×8	8		A10
		9		A10
		10		
KL1	01×11	11		A8
KL1	01×12	12		A4
KL2	01×13	13		A9
KL2	01×14	14		A8
KL3	01×15	15		
KL3	01×16	16		
KL4	01×17	17		A1
KL4	01×18	18		A5
		19		
		20		

00	Питание ~220В			
SF1	00×1	1		A1
		2	00×2'	01×2'
SF1	00×3	3	00×3'	09×1'
		4		
		5		M1
		6		01×3'

4017-5-02287-РЗ


Лист 5.2

Формат А2

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение

NN п/п	Наименование	Наименование и тип ук	Габаритные размеры в мм	К-во	Примечание
1	Помещение N 1 КИП Панель НР01		2200х 1100х 800	1	



Поз. обозн. и номер монтажн. единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
		Панель 2200х1100х800	1	
02/UF001P		Милливольтметр Ш4542	1	В поставку завода не входит
02/UF001N		Переключатель щеточный ПТИ-М	1	
03/UF046P				
04/UF047P		Прибор показывающий	8	В поставку
05/UF048P		самопишущий,		завода не
06/UF049P		сигнализирующий		вхо[illegible]
07/UF050P		Н542-075		
08/UF051P				
09/UF052P				
10/UF053P				
09/UF052C		Преобразователь	2	—"—
10/UF053C		передающий ППИЗ		
11/UF054Q		Блок питания	2	—"—
12/UF055Q		22БП-36		
09/VD-1		Диодное	4	—"—
09/VD-2		устройства В-01		
10/VD-1				
10/VD-2				
01/HL8		Табло ТСБ	1	
—		Лампа к табло Ц-220-10	2	
01/BS2		Звонок МЗ-1 ~ 220в	1	
01/R		Резистор ПЭВ-15	1	
		R = 30 ом		
01/KH1÷		Реле РЭУ11-11-450[illegible]42-УХЛ3	18	
01/KH15				
01/рез				

Поз. обозн. и номер монтажн. единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
01/SB1		Кнопка КЕ-011 исп=2	2	
01/SB2		цвет = черный		
01/KL1÷		Реле РПУ-2М3 662Х36	8	
01/KL7		п=п V~24в		
01/рез				
01/KT		Реле ВС-10-32	1	
		V~220в п=п		
01/TV		Трансформатор	1	
		СМ1-0.16 220/24в		
01/SF		Выключатель	2	
00/SF1		АП-50-2М1 Jр=1.6А		
		Рамка большая	34	
		ЗН24-4П25В/8Х3	177	
		ЗН24-4М25В/8Х3	41	
		ЗН24-4И25В/8Х3	11	
		Колодка для надписи	16	
		Зажим с подгоночной	42	
		катушкой ЗН-15 ом		
		Зажим с подгоночной	2	
		катушкой ЗН-25 ом		

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

21-4-ИТП

Привязан

Инв. N

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Светашева		
ГИП		Фельдман		
Гл. спец.		Шепелева		
Н. контр.		Гордан Г.Н.		
Утв.		Гордан Л.Б.		

407-5-0222.87-РЗ

Хозяйство агностойкого масла ОМТИ. Помещение N 1 КИП. Панель НР01. Спецификация на щиты. Таблицы и технических данных аппаратуры по заказу.

Лит	Масса	Масштаб
Лист 6	Листов 37	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат 22


Альбом 6

Отраслевые типовые проектные решения


Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата


Вид спереди



Вид сзади



Фрагмент вида спереди



Задание заводу разработано на основании ОСТ 16.0.800.464-83

| | | |

Перечень монтажных единиц

Наименование	Технологическая сигнализация и блокировка	L в баках UF 30802, UF 40801	L в баках UF 30803, UF 30804	L в баках UF 40802, UF 40803
Обозначение монтажной единицы		UF 250 P	UF 251 P	UF 252 P
Номер	01	02	03	04

Наименование	L в баке UF 30805	L в баке UF 31802, 41802	L в баке UF 31801	L в баке UF 31803
Обозначение монтажной единицы	UF 253 P	UF 254 P	UF 255 P	UF 256 P
Номер	05	06	07	08

Наименование	Питание датчиков UF 251 B1, B2, UF 252 B1, B2; UF 253 B1, B2	Питание датчиков UF 250 B1, B2; UF 255 B1, B2; UF 254 B1, B2		
Обозначение монтажной единицы	UF 257 Q	UF 258 Q		
Номер	09	10		

Наименование	Питание приборов			
Обозначение монтажной единицы				
Номер	00			

Перечень надписей в табло и рамках

Позиционное обозначение по схеме	Место надписи	Текст надписи	Примечание
1	2	3	4
01/HL A	Табло	„Блинкер не поднят"	
01/KH1	Рамка	L max в баке UF 30802	
01/KH2	—··—	L max в баке UF 40801	
01/KH3	—··—	L max в баке UF 30803	
01/KH4	—··—	L max в баке UF 30804	
01/KH5	—··—	L max в баке UF 40802	
01/KH6	—·——	L max в баке UF 40803	
01/KH7	—·——	L max в баке UF 30805	
01/KH8	—··—	L max в баке UF 40804	
01/KH9	—··—	L max в баке UF 31802	
01/KH10	—·——	L max в баке UF 41801	
01/KH11	—··—	L max в баке UF 31801	
01/KH12	—··—	L max в баке UF 31803	

1	2	3	4
01/KH13	Рамка	L min в баке UF 31803	
01/KH32	—··—	Опробование	
02/UF 250P	—·——	L в баках UF 30802, UF 40801	
03/UF 251P	—·——	L в баках UF 30803, UF 30804	
04/UF 252P	—·——	L в баках UF 40802, UF 40803	
05/UF 253P	—·——	L в баке UF 30805	
06/UF 254P	—·——	L в баке UF 31802	
07/UF 255P	—·——	L в баке UF 31801	
08/UF 256P 08/UF 256C	—·——	L в баке UF 31803	
09/UF 257R	—·——	Питание UF 251 B1, B2; UF 252 B1, B2, UF 253 B1, B2	
10/UF 258Q	—·——	Питание UF 250 B1, B2; UF 255 B; UF 254 B1, B2	

Согласовано:


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проектный материал
Впервые


Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата


02 (UF 250P) | 03 (UF 251P; UF 252P) | 04 (UF 252P1) | 05 (UF 253P) | 06 (UF 254P; UF 255P) | 07 (UF 255P) | 08 (UF 256P)




08
UF 256C




10
UF 258Q





09
UF 257Q






01





00
SF1



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Светашёва			
ГИП		Фельдман			
Гл. спец.		Шпелева			
Н. контр.		Гордон Г.М.			
Утв.		Гордон А.Б.			

Привязан

Инв. №

407-5-02.22.87-РЗ

Маслоаппаратная
Помещение №2 КИП
Панель НР02 А1
Схема электрическая полная

Лит	Масса	Масштаб
Лист 8	Листов 37	

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Формат А2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
21-4 1ГП				

Согласовано:

Отраслевое типовое проектное решение

Альбом 6

UF255P	L UF31801	07		
08×1' 09×1'	07×1'	1	07×1	UF255P
		2		
06×3' 09×3'	07×3'	3	07×3	UF255P
		4		
		5		
255-1		6	07×6	UF255P
255-2		7	07×7	UF255P
		8	07×8	UF255P
		9	07×9	UF255P
		10		
		11	07×11	UF255P
06×18' 07×18'	07×12'	12	07×12	UF255P
КМ11	07×13'	13	07×13	UF255P
		14	07×14	UF255P
07×12' 08×12'	07×15'	15	07×15	UF255P
		16	07×16	UF255P

UF257Q	Питание ~36В	09		
07×1' 10×1'	09×1'	1	09×1	UF257Q
07×3' 10×2'	09×2'	2	09×2	UF257Q
		3		
251-1-A31		4	09×4	UF257Q
251-1-B31		5	09×5	UF257Q
251-2-A31		6	09×6	UF257Q
251-2-B31		7	09×7	UF257Q
252-1-A31		8	09×8	UF257Q
252-1-B31		9	09×9	UF257Q
252-2-A31		10	09×10	UF257Q
252-2-B31		11	09×11	UF257Q
253-1-A31		12	09×12	UF257Q
253-1-B31		13	09×13	UF257Q
253-2-A31		14	09×14	UF257Q
253-2-B31		15	09×15	UF257Q
		16		

UF258Q	Питание ~36В	10		
09×1'	10×1'	1	10×1	UF258Q
09×2'	10×2'	2	10×2	UF258Q
		3		
250-1-A31		4	10×4	UF258Q
250-1-B31		5	10×5	UF258Q
250-2-A31		6	10×6	UF258Q
250-2-B31		7	10×7	UF258Q
255-A31		8	10×8	UF258Q
255-B31		9	10×9	UF258Q
254-1-A31		10	10×10	UF258Q
254-1-B31		11	10×11	UF258Q
254-2-A31		12	10×12	UF258Q
254-2-B31		13	10×13	UF258Q
		14		
		15		
		16		

Резерв				
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		

Ряд зажимов №1

UF250P	L UF30802, 40801	02		
03×1' 08×1'	02×1'	1	02×1	UF250P
		2		
03×3' 08×3'	02×3'	3	02×3	UF250P
		4		
		5		
250-1-1		6	02×6	UF250P
250-1-2		7	02×7	UF250P
250-2-1		8	02×8	UF250P
250-2-2		9	02×9	UF250P
		10		
		11	02×11	UF250P
02×15'	02×12'	12	02×12	UF250P
КМ1	02×13	13	02×13	UF250P
		14	02×14	UF250P
02×12' 03×12'	08×15'	15	02×15	UF250P
КМ2	02×16'	16	02×16	UF250P

UF251P	L UF30803, 04	03		
02×1' 04×1'	03×1'	1	03×1	UF251P
		2		
02×3' 04×3'	03×3'	3	03×3	UF251P
		4		
		5		
251-1-1		6	03×6	UF251P
251-1-2		7	03×7	UF251P
251-2-1		8	03×8	UF251P
251-2-2		9	03×9	UF251P
		10		
		11	03×11	UF251P
02×15' 03×15'	03×12'	12	03×12	UF251P
КМ3	03×13	13	03×13	UF251P
		14	03×14	UF251P
03×12' 04×12'	03×15'	15	03×15	UF251P
КМ4	03×16	16	03×16	UF251P

UF252P	L UF40802, 03	04		
03×1' 05×1'	04×1'	1	04×1	UF252P
		2		
03×3' 05×3'	04×3'	3	04×3	UF252P
		4		
		5		
252-1-1		6	04×6	UF252P
252-1-2		7	04×7	UF252P
252-2-1		8	04×8	UF252P
252-2-2		9	04×9	UF252P
		10		
		11	04×11	UF252P
03×15' 04×15'	04×12'	12	04×12	UF252P
КМ5	04×13	13	04×13	UF252P
		14	04×14	UF252P
04×12' 05×12'	04×15'	15	04×15	UF252P
КМ6	04×16	16	04×16	UF252P

UF253P	L UF30805, 40804	05		
04×1' 06×1'	05×1'	1	05×1	UF253P
		2		
04×3' 06×3'	05×3'	3	05×3	UF253P
		4		
		5		
253-1 1		6	05×6	UF253P
253-1 2		7	05×7	UF253P
253-2 1		8	05×8	UF253P
253-2 2		9	05×9	UF253P
		10		
		11	05×11	UF253P
04×15' 05×15'	05×12'	12	05×12	UF253P
КМ7	05×13	13	05×13	UF253P
		14	05×14	UF253P
05×12' 06×12'	05×15'	15	05×15	UF253P
КМ8	05×16	16	05×16	UF293P

UF254P	L UF31802, 41802	06		
05×1' 07×1'	06×1'	1	06×1	UF254P
		2		
05×3' 07×3'	06×3'	3	06×3	UF254P
		4		
		5		
254-1 1		6	06×6	UF254P
254-1 2		7	06×7	UF254P
254-2 1		8	06×8	UF254P
254-2 2		9	06×9	UF254P
		10		
		11	06×11	UF254P
05×15' 06×15'	06×12'	12	06×12	UF254P
КМ9	06×13	13	06×13	UF254P
		14	06×14	UF254P
06×12' 07×12'	06×15'	15	06×15	UF254P
КМ10	06×16	16	06×16	UF254P

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата

Привязан

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Шарникова		
Гип		Федотов		
Гл. спец.		Шнейдер		
Н. контр.		Ворохов Г.М.		
Утв.		Горбачев В.Б.		

407-5-0222.87-РЗ

Монтаж аппаратов КИП

Панель НП02 К1. Схема электрическая соединений рядов зажимов

Лит	Масса	Масштаб

Лист 3.1	Листов 37

ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

Монтажное электрическое

Формат А4

Ряд зажимов №2

		L		
08	UF31803			UF256P
UF256P	08:X1	1	08:X4'	07:X1' 00:X3'
		2		
UF256P	08:X3	3	08:X3'	02:X3' 01:X8'
		4		
		5		
UF256P	08:X6	6	08:X6'	08:X18'
UF256P	08:X7	7	08:X7'	08:X19'
UF256P	08:X8	8	08:X8'	08:X20'
UF256P	08:X9	9	08:X9'	08:X22'
		10		
UF256P	08:X11	11		
UF256P	08:X12	12	08:X12'	07:X15' 08:X15'
UF256P	08:X13	13	08:X13	KL1
UF256P	08:X14	14		
UF256P	08:X15	15	08:X15'	08:X12'
UF256P	08:X16	16	08:X16	KL2
UF256C	08:X17	17		1
VD1	08:X18	18	08:X8'	08:X6'
VD1	08:X19	19	08:X19'	08:X7'
VD2	08:X20	20	08:X20'	08:X8'
UF256C	08:X21	21		
VD2	08:X22	22	08:X22'	08:X9'
		23		
UF256C	08:X24	24		1
UF256C	08:X25	25		2
UF256C	08:X26	26		3
UF256C	08:X27	27		4
UF256C	08:X28	28		5
UF256C	08:X29	29		6
UF256C	08:X30	30		7
		31		
		32		

01	Технологическая сигнализация			
SF	01:X1	1		
		2	01:X2'	00:X2'
TV	01:X3	3	01:X3'	00:X6' 08:X3'
		4		M1
		5		M1
		6		
		7		
KL11	01:X8	8		A103
		9		A103
KH1	01:X10	10		B41
SB2	01:X11	11		A31
KL7	01:X12	12		B31
KH32	01:X13	13		A104
KH32	01:X14	14		A103
		15		
		16		
KL1	01:X17	17		A5
KL1	01:X18	18		B4
KL2	01:X19	19		B1
KL2	01:X20	20		A3
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		

00	Питание ~220В			
SF1	00:X1	1		A1
		2	00:X2'	01:X2'
SF1	00:X3	3	00:X3'	08:X1'
		4		
		5		M1
		6	00:X6'	01:X3'
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		

Резерв


	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		

407-5-02.22.87-ВЗ


Лист 9.2

Альбом 22


Вид спереди



Вид сзади



Фрагмент вида спереди.



Задание заводу разработано на основании ОСТ 16.0.800.464-83.

Согласовано:

Отсылочные типовые проектные решения Альбом 6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

27.1.14

					407-5-0222.87-РЗ	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Привязан		Разраб.	Светашёва			Маслоаппаратная помещение N 2 КИП панель НР02R2 Чертеж общего вида
		ГИП	Фельдман			
		Гл. спец.	Шпедёва			
		Н. контр.	Гордон Г.Н.			
Инв. №		Утв.	Гордон Л.Б.			

Лит	Масса	Масштаб
Лист 10.1	Листов 37	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано

Перечень монтажных единиц

Наименование	Т масла	L в баке UF 20801	L в баках UF 20802, UF20803	L в баках UF 20804, UF20805
Обозначение монтажной единицы	UF101P	UF140P	UF143P	UF144P
Номер	01	02	03	04

Наименование	L в баке UF 21803	L в баках UF21801, UF21802	L в баке UF 22801	L в баке UF 21804
Обозначение монтажной единицы	UF145P	UF146P	UF141P	UF142P
Номер	05	06	07	08

Наименование	L в баке UF 51803	Питание UF14681, 82; UF3318 UF33081, 82; UF3718	Питание UF1408; UF14381, 82; UF14481, 82; UF1458.	L в баке UF 33801
Обозначение монтажной единицы	UF332P	UF343Q	UF342Q	UF371P
Номер	09	10	11	12

Наименование	L в баке UF 51802	L в баках UF 50802, UF50803	Питание приборов	Технологическая сигнализация
Обозначение монтажной единицы	UF331P	UF330P		
Номер	13	14	00	15

Перечень надписей в табло и рамках

Позиционное обозначение на скепе	Место надписи	Текст надписи	Примечание
1	2	3	4
01/UF101P 01/UF101M	Рамка	Т масла: 1.2.3 - В баке UF20802 4.5.6 - В баке UF 20 803 7.8.9 - В баке UF 20804 10,11,12- В баке UF 50 802 13,14,15 - В баке UF 51 802 16 - В баке UF 33 801 17 - Тр-д на сливе из баков машинного и турбинного масла 18 - Трубопровод к бакам машинного и турбинного масла 19,20 - Резерв	
02/UF140P	—"—	L В баке UF 20801	
03/UF143P	—"—	L В баках UF 20802, UF 20803	
04/UF144P	—"—	L В баках UF 20804, UF20805	
05/UF145P	—"—	L В баке UF 21803	
06/UF146P	—"—	L В баках UF 21801, UF21802	
07/UF141P 07/UF141C	—"—	L В баке UF 22 801	
08/UF142P 08/UF142C	—"—	L В баке UF 21804	
09/UF332P 09/UF332C	—"—	L В баке UF 51803	

10/UF-343Q	Рамка	Питание UF14681, 82; UF 3318; UF33081, 82, UF3718	
11/UF-342Q	—"—	Питание UF1408, UF14381, 82; UF 14481, 82	
12/UF371P	—.—	L В баке UF 33801	
13/UF331F	—"—	L В баке UF 51802	
14/UF330P	—.—	L В баках UF 50802, UF 50803	
15/KH14	—.—	L max В баке UF 20801	
15/KH15	—.—	L max В баке UF 20802	
15/KH16	—"—	L max В баке UF 20803	
15/KH17	—.—	L max В баке UF 20804	
15/KH18	—"—	L max В баке UF 20805	
15/KH19	—.—	L max В баке UF 21803	
15/KH20	—.—	L max В баке UF 21801	
15/KH21	—.—	L max В баке UF 21802	
15/KH22	—.—	L max В баке UF 22801	
15/KH23	—.—	L min В баке UF 22801	
15/KH24	—.—	L max В баке UF 21804	
15/KH25	—"—	L min В баке UF 21804	
15/KH26	—"—	L max В баке UF 50802	
15/KH27	—.—	L max В баке UF 50803	
15/KH28	—"—	L max В баке UF 51802	
15/KH29	—"—	L max В баке UF 33801	
15/KH30	—"—	L max В баке UF 51803	
15/KH31	—"—	L min В баке UF 51803	

407-5-0222.87-РЗ

Лист 10.2


Формат А2

Альбом 6


Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано:


02 UF 140P | (03 UF 143P ; 04 UF 144P ; 05 UF 145P ; 06 UF 146P ; 07 UF 141P ; 08 UF 142P ; 09 UF 332P ; 12 UF 371P | 13 UF 331P ; 14 UF 330P)




10 UF 343Q | (11 UF 342Q)




04 UF 101P




01 UF 101P




15



07 UF 141C | (08 UF 142C ; 09 UF 332C)



80 SF1



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Светашева			
ГИП		Фелдман			
Гл. спец.		Шпелёва			
Н. контр.		Гордон Г.Н.			
Утв.		Гордон Л.Б.			

Привязан

Инв. N

407-5-022.87-РЗ

Насосаппаратная
Помещение №2. КИП
Панель НР02 R2
Схема электрическая
полная

Лит	Масса	Масштаб

Лист 11 Листов 37

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Формат А2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
27-13 ГПИ				

Согласовано:

Отраслевое типовое проектное решение — Альбом 6

UF343Q	Питание ~36В		10
06х1' 11х1'	10х1'	1	10х1 UF343Q
06х3' 11х3'	10х2'	2	10х2 UF343Q
		3	
146-1-А31		4	10х4 UF343Q
146-1-В31		5	10х5 UF343Q
146-2-А31		6	10х6 UF343Q
146-2-В31		7	10х7 UF343Q
331-А31		8	10х8 UF343Q
331-В31		9	10х9 UF343Q
338-1-А31		10	10х10 UF343Q
338-1-В31		11	10х11 UF343Q
338-2-А31		12	10х12 UF343Q
338-2-В31		13	10х13 UF343Q
371-А31		14	10х14 UF343Q
371-В31		15	10х15 UF343Q
		16	

UF342Q	Питание ~36В		11
10х1' 00х3'	11х1'	1	11х1 UF342Q
10х2' 00х6'	11х2'	2	11х2 UF342Q
		3	
140-А31		4	11х4 UF342Q
140-В31		5	11х5 UF342Q
143-1-А31		6	11х6 UF342Q
143-1-В31		7	11х7 UF342Q
143-2-А31		8	11х8 UF342Q
143-2-В31		9	11х9 UF342Q
144-1 А31		10	11х10 UF342Q
144-1 В31		11	11х11 UF342Q
144-2 А31		12	11х12 UF342Q
144-2 В31		13	11х13 UF342Q
145-А31		14	11х14 UF342Q
145-В31		15	11х15 UF342Q

	Технологические защиты	15	
А101		1	15х1 КМ14
		2	
А105		3	15х3 КМ14
		4	
А31		5	15х5 KL3
В31		6	15х6 KL3
В41		7	15х7 КМ14
		8	
		9	15х9 KL3
		10	15х10 KL3
А1		11	15х11 KL4
А5		12	15х12 KL4
А5		13	15х13 KL5
А4		14	15х14 KL5
А1		15	15х15 KL6
А3		16	15х16 KL6
А5		17	15х17 KL7
А4		18	15х18 KL7
А1		19	15х19 KL8
А3		20	15х20 KL8

	Питание ~220В		00
А1		1	00х1 SF1
		2	
11х1' 14х1'	00х3'	3	00х3 SF1
		4	
М1		5	
11х2' 14х3'	00х6'	6	
		7	

Ряд зажимов N1

UF140P	L UF20801		02
03х1' 09х1'	02х1'	1	02х1 UF140P
		2	
03х3' 09х3'	02х3'	3	02х3 UF140P
		4	
		5	
140-1		6	02х6 UF140P
140-2		7	02х7 UF140P
		8	02х8 UF140P
		9	02х9 UF140P
		10	
		11	02х11 UF140P
02х15' 09х12'	02х12'	12	02х12 UF140P
КМ14	02х13	13	02х13 UF140P
		14	02х14 UF140P
02х12' 03х12'	02х15'	15	02х15 UF140P
		16	02х16 UF140P

UF143P	L UF20802.03		03
02х1' 04х1'	03х1'	1	03х1 UF143P
		2	
03х3' 04х3'	03х3'	3	03х3 UF143P
		4	
		5	
143-1-1		6	03х6 UF143P
143-1-2		7	03х7 UF143P
143-2-1		8	03х8 UF143P
143-2-2		9	03х9 UF143P
		10	
		11	03х11 UF143P
02х15' 03х15'	03х12'	12	03х12 UF143P
КМ15	03х13	13	03х13 UF143P
		14	03х14 UF143P
03х12' 04х12'	03х15'	15	03х15 UF143P
КМ16	03х16	16	03х16 UF143P

UF144P	L UF20804.05		04
03х1' 05х1'	04х1'	1	04х1 UF144P
		2	
03х3' 05х3'	04х3'	3	04х3 UF144P
		4	
		5	
144-1-1		6	04х6 UF144P
144-1-2		7	04х7 UF144P
144-2-1		8	04х8 UF144P
144-2-2		9	04х9 UF144P
		10	
		11	04х11 UF144P
03х15' 04х15'	04х12'	12	04х12 UF144P
КМ17	04х13	13	04х13 UF144P
		14	04х14 UF144P
04х12' 05х12'	04х15'	15	04х15 UF144P
КМ18	04х16	16	04х16 UF144P

UF145P	L UF21803		05
04х1' 06х1'	05х1'	1	05х1 UF145P
		2	
04х3' 06х3'	05х3'	3	05х3 UF145P
		4	
		5	
145-1		6	05х6 UF145P
145-2		7	05х7 UF145P
		8	05х8 UF145P
		9	05х9 UF145P
		10	
		11	05х11 UF145P
04х15' 05х15'	05х12'	12	05х12 UF145P
КМ19	05х13	13	05х13 UF145P
		14	05х14 UF145P
05х12' 06х12'	05х15'	15	05х15 UF145P
		16	05х16 UF145P

UF146P	L UF21801,02		06
04х1' 10х1'	06х1'	1	06х1 UF146P
		2	
05х3' 10х2'	06х3'	3	06х3 UF146P
		4	
		5	
146-1-1		6	06х6 UF146P
146-1-2		7	06х7 UF146P
146-2-1		8	06х8 UF146P
146-2-2		9	06х9 UF146P
		10	
		11	06х11 UF146P
05х15' 06х15'	06х12'	12	06х12 UF146P
КМ20	06х13	13	06х13 UF146P
		14	06х14 UF146P
06х12' 12х12'	06х15'	15	06х15 UF146P
КМ21	06х16	16	06х16 UF146P

Привязан.

Инв.№

ГИП	Главацкая			
Гл.спец.	Шпенева			
Н.контр.	Гордон Г.Н.			
Разраб.	Шолудякова			

407-5-0222.87-РЗ

Маслоотработанная. Помещение №2 КИП панель №202 R2. Схема электрических соединений рядов зажимов

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Стадия	Лист	Листов
Р		

Типовое ССКР

ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Монтажные чертежи

Формат А2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
1-...-471	...-...-82			

Согласовано			

Отраслевое типовое проектное решение

Альбом 6

Ряд зажимов №2

UF371P	L UF33801			12
13х1'	12х1'	1	12х1	UF371P
		2		
13х3'	12х3'	3	12х3	UF371P
		4		
		5		
371-1		6	12х6	UF371P
371-2		7	12х7	UF371P
		8	12х8	UF371P
		9	12х9	UF371P
		10		
		11	12х11	UF371P
06х15'12х15	12х12'	12	12х12	UF371P
КН29	12х13	13	12х13	UF371P
		14	12х14	UF371P
12х12'13х12	12х15'	15	12х15	UF371P
		16	12х16	UF371P
UF331P	L UF51802			13
12х1'14х1'	13х1'	1	13х1	UF331P
		2		
12х3'14х3'	13х3'	3	13х3	UF331P
		4		
		5		
331-1		6	13х6	UF331P
331-2		7	13х7	UF331P
		8	13х8	UF331P
		9	13х9	UF331P
		10		
		11	13х11	UF331P
12х15'13х15	13х12'	12	13х12	UF331P
КН28	13х13	13	13х13	UF331P
		14	13х14	UF331P
13х12'14х12	13х15'	15	13х15	UF331P
		16	13х16	UF331P
UF330P	L UF50802.03			14
13х1'00х3'	14х1'	1	14х1	UF330P
		2		
13х3'00х6'	14х3'	3	14х3	UF330P
		4		
		5		
330-1-1		6	14х6	UF330P
330-1-2		7	14х7	UF330P
330-2-1		8	14х8	UF330P
330-2-2		9	14х9	UF330P
		10		
		11	14х11	UF330P
13х15'14х15	14х12'	12	14х12	UF330P
КН26	14х13	13	14х13	UF330P
		14	14х14	UF330P
14х12'	14х15'	15	14х15	UF330P
КН27	14х16	16	14х16	UF330P

407-5-02.22.87 - РЗ

Альбом 12.2

Формат А4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
27-1МС				

Согласовано:

Отраслевое типовое проектное решение

Ряд зажимов N3

09	L UF51803	UF332P
UF332P	09x1 1	09x1' 02x1' 08x1'
	2	
UF332P	09x3 3	09x3' 02x3' 08x3'
	4	
	5	
UF332P	09x6 6	09x6' 09x18'
UF332P	09x7 7	09x1' 09x19'
UF332P	09x8 8	09x8' 09x20'
UF332P	09x9 9	09x9' 09x22'
	10	
UF332P	09x11 11	
UF332P	09x12 12	09x12' 09x15' 02x12'
UF332P	09x13 13	09x13 KL7
UF332P	09x14 14	
UF332P	09x15 15	09x15' 09x12' 08x12'
UF332P	09x16 16	09x16' KL8
UF332C	09x17 17	1
VD1	09x18 18	09x18' 09x6'
VD1	09x19 19	09x18' 09x7'
VD2	09x20 20	09x20' 09x8'
UF332C	09x21 21	
VD2	09x22 22	09x22' 09x9'
UF332C	09x23 23	332·1
UF332C	09x24 24	332·2
UF332C	09x25 25	332·3
UF332C	09x26 26	332·4
UF332C	09x27 27	332·5
UF332C	09x28 28	332·6
UF332C	09x29 29	332·7

08	L UF21804	UF142P
UF142P	08x1 1	08x1' 09x1' 07x1'
	2	
UF142P	08x3 3	08x3' 09x3' 07x3'
	4	
	5	
UF142P	08x6 6	08x6' 08x18'
UF142P	08x7 7	08x1' 08x19'
UF142P	08x8 8	08x8' 08x20'
UF142P	08x9 9	08x9' 08x22'
	10	
UF142P	08x11 11	
UF142P	08x12 12	08x12' 09x15' 08x15'
UF142P	08x13 13	08x13 KL5
UF142P	08x14 14	
UF142P	08x15 15	08x15' 08x12' 07x12'
UF142P	08x16 16	08x16' KL6
UF142C	08x17 17	1
VD1	08x18 18	08x18' 08x6'
VD1	08x19 19	08x18' 08x7'
VD2	08x20 20	08x20' 08x8'
UF142C	08x21 21	
VD2	08x22 22	08x22' 08x9'
UF142C	08x23 23	142·1
UF142C	08x24 24	142·2
UF142C	08x25 25	142·3
UF142C	08x26 26	142·4
UF142C	08x27 27	142·5
UF142C	08x28 28	142·6
UF142C	08x29 29	142·7

07	L UF22801	UF141P
UF141P	07x1 1	07x1' 08x1' 09x1'
	2	
UF141P	07x3 3	07x3' 08x3' 09x3'
	4	
	5	
UF141P	07x6 6	07x6' 07x18'
UF141P	07x7 7	07x7' 07x19'
UF141P	07x8 8	07x8' 07x20'
UF141P	07x9 9	07x9' 07x22'
	10	
UF141P	07x11 11	
UF141P	07x12 12	07x12' 08x15' 07x15'
UF141P	07x13 13	07x13 KL3
UF141P	07x14 14	
UF141P	07x15 15	07x15' 07x12'
UF141P	07x16 16	07x16' KL4
UF141C	07x17 17	1
VD1	07x18 18	07x18' 07x6'
VD1	07x19 19	07x18' 07x7'
VD2	07x20 20	07x20' 07x8'
UF141C	07x21 21	
VD2	07x22 22	07x22' 07x9'
UF141C	07x23 23	141·1
UF141C	07x24 24	141·2
UF141C	07x25 25	141·3
UF141C	07x26 26	141·4
UF141C	07x27 27	141·5
UF141C	07x28 28	141·6
UF141C	07x29 29	141·7

Зажим с подвесной катушкой ЗН-25 ом

Зажим с подвесной катушкой ЗН-15 ом

01	T пасла			UF101P
UF101P	01x1	1	01x1'	07x1'
		2		
UF101P	01x3	3	01x3'	07x3'
		4		
		5		
UF101P	01x6	6	01x6'	UF101H
UF101P	01x7	7	01x7'	UF101H
UF101P	01x8	8	01x8'	01x12'
		9		3
		10		3
UF101H	01x11	11		01
01x11'	01x12'	12	01x12'	01x8'
		13	01x13'	01x44'
01x15'	01x14'	14	01x14'	01x13'
01x16'	01x15'	15		
UF101H	01x16'	16		02
UF101H	01x17	17		1·1
UF101H	01x18	18		1·2
UF101H	01x19	19		2·1
UF101H	01x20	20		2·2
UF101H	01x21	21		3·1
UF101H	01x22	22		3·2
UF101H	01x23	23		4·1
UF101H	01x24	24		4·2
UF101H	01x25	25		5·1
UF101H	01x26	26		5·2
UF101H	01x27	27		6·1
UF101H	01x28	28		6·2
UF101H	01x29	29		7·1
UF101H	01x30	30		7·2
UF101H	01x31	31		8·1
UF101H	01x32	32		8·2
UF101H	01x33	33		9·1
UF101H	01x34	34		9·2
UF101H	01x35	35		10·1
UF101H	01x36	36		10·2
UF101H	01x37	37		11·1
UF101H	01x38	38		11·2
UF101H	01x39	39		12·1
UF101H	01x40	40		12·2
UF101H	01x41	41		13·1
UF101H	01x42	42		13·2
UF101H	01x43	43		14·1
UF101H	01x44	44		14·2
UF101H	01x45	45		15·1
UF101H	01x46	46		15·2
UF101H	01x47	47		16·1
UF101H	01x48	48		16·2
UF101H	01x49	49		17·1
UF101H	01x50	50		17·2
UF101H	01x51	51		18·1
UF101H	01x52	52		18·2
UF101H	01x53	53		
UF101H	01x54	54		
UF101H	01x55	55		
UF101H	01x56	56		

407-5-02.87-ТЗ

Лист 123


Копия 22

Альбом 6

Упрощённое типовое проектное решение

Спецификация на щиты

№№ п/п	Наименование	Наименование и тип ук.	Габаритные размеры в мм	Количество	Примечание
1	Помещение №2 КИП Панель НР02R1		2200×1100× 800	1	
2	Помещение №2 КИП Панель НР02R2		2200×1100 × 800	1	



Поз. обозн. и номер. единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
		Панель 2200×1100×800	1	
02|UF250P		Прибор показывающий	7	В поставку
03|UF251P		самопишущий, сигнали-		завода не
04|UF252P		зирующий		входит
05|UF253P		А542-075		
06|UF254P				
07|UF255P				
08|UF256P				
08|UF256C		Преобразователь	1	—"—
		передающий ППИ-3		
09|UF257Q		Блок питания	2	—"—
10|UF258Q		226П-36		
08|VD-1		Диодное устройство	2	—"—
08|VD-2		В-01		
01|HLA		Табло ТСБ	1	
—		Лапка к табло Ц-220-10	2	
01|BSZ		Звонок МЗ-1 ~220В	1	
01|R		Резистор ПЭВ-15	1	
		R = 30 ом		
01|KH1÷		Реле РЭУН-11-45042-40Х3	18	
01|KH13				
01|KH32				
01|рез.				

Поз. обозн. и номер. единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
01|SB1		Кнопка КЕ-011 исп=2	2	
01|SB2		цвет = черный		
01|KL1		Реле РПУ-2М3662Х36	8	
01|KL2		П=П ~ 24В		
01|KL9				
01|KL10				
01|KL11				
01|рез				
01|KT		Реле ВС-10-32	1	
		~ 220В П=П		
01|TV		Трансформатор	1	
		СМ1-0,16 220/24В		
01|SF		Выключатель	2	
00|SF1		АП-50-2М1 Jр = 1,6 А		
		Рамка большая	30	
		ЗИ24-4П258/8Х3	243	
		ЗИ24-4М258/8Х3	30	
		ЗИ24-4И258/8Х3	9	
		Колодка для надписи	15	

Привязан

Инв №

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб		Светлицева		
ГИП		Фельдман		
Гл. спец.		Шлелева		
Н. контр.		Гордон Г.Н.		
Утв.		Гордон Л.Б.		

407-5-02.22.87-РЗ

Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Спецификация на щиты. Панель НР02 R1. Таблицу ку и технических данных аппаратуры по заказу.

Лит	Масса	Масштаб
Лист 13	Листов 37	

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Формат А2

Альбом 6

Типовые проектные решения

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Поз. обозн. и номер монтажн. единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
		Панель №2 2200×1100×800	1	
01/UF 101P		Милливольтметр	1	В поставку завода не входит
		Ш 4342		
01/UF 101H		Переключатель щеточный ПТИ-М	1	
02/UF 148P		Прибор показывающий, самопишущий, сигнализирующий А 542-075	11	В поставку завода не входит
03/UF 143P				
04/UF 144P				
05/UF 145P				
06/UF 146P				
07/UF 141P				
08/UF 142P				
09/UF 332P				
12/UF 371P				
13/UF 331P				
M/UF 330P				
07/UF 141C		Преобразователь передающий ППИ-3	3	—"—
08/UF 142C				
09/UF 332C				
10/UF 343Q		Блок питания 22БП-36	2	—"—
M/UF 342Q				
01/VD-1		Диодное устройство В-01	6	—"—
07/VD-2				
08/VD-1 08/VD-2				
09/VD-1				
09/VD-2				

Поз. обозн. и номер монтажн. единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
15/KM14÷		Реле РЭ-11-11-45042-40Х3	20	
15/KM31				
15/рез				
15/KL3÷		Реле РПУ-2М3662Х36	9	
15/KL8		П=П V~ 24В		
15/рез				
00/SF1		Выключатель АП-50-2МТ Iр=1,6А	1	
		Рамка большая	38	
		ЗН24-4П25В/ВХЗ	225	
		ЗН24-4М25В/ВХЗ	47	
		ЗН24-4И25В/ВХЗ	14	
		Колодка для надписи	19	
		Зажим с подгоночной катушкой ЗН-15 ом	42	
		Зажим с подгоночной катушкой ЗН-25 ом	2	

Привязан.

Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб		Светашёва		
ГИП		Фельдман		
Гл. спец.		Шперлёва		
Н. контр.		Гордон Г.Н.		
Утв.		Гордон Л.Б.		

407-5-0222.87-РЗ

Маслоаппаратная. Помещение №2 КИП. Панель МР02. А2. Таблица НКУ и технических данных аппаратуры по заказу

Лит	Масса	Масштаб

Лист 14 | Листов 37

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Формат А2

Альбом 6


Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано:


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

27-1.87


Милливольтметр Ш-4542 М1:2




Преобразователь передающий ППИ-3 М1:2



Прибор А542 М1:2



Блок питания 22БП-36 М1:2



Привязан

Инв. N

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.		Светашева	
ГИП		Фельдман	
Гл. спец.		Шкелева	
Н. контр.		Гордон Г.М.	
Утв.		Гордон Л.Б.	

407-5-02.22.87-РЗ

Вырезы под щитовые приборы, не входящие в поставку завода

Лит	Масса	Масштаб

Лист 15 Листов 37

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Формат 22

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение

№ строки	Поз. обозн.	Обозначение	Наименование	Кол. на листах	№ экз.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Опись документов на комплектные устройства	1		
			Приточные системы П1 и П3 Щит НР03. Чертеж общего вида	1		
			Приточные системы П1 и П3. Щит НР03 Схема электрическая соединений и подключений	1		
			Приточная система П2 Щит НР04 Чертеж общего вида	1		
			Приточная система П2 Щит НР04. Схема электрическая соединений и подключений	1		
			Приточные системы П1, П2 и П3. Щиты НР03, НР04 Спецификация на щиты Таблица УК и технических данных аппаратуры по заказу.	1		

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб		Светашёва		
ГИП		Фельдман		
Гл. спец.		Шпелёва		
Н. контр.		Гордон Г.Н.		
Утв.		Гордон Л.Б.		


407-5-0222.87-РЗ

Опись документов на комплектные устройства


Изм.	Масса	Масштаб
Лист 16	Листов 37	

Госкомитет СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А3



Вид сверху



Перечень монтажных единиц

Наименование	Технологическая сигнализация	Освещение	
Обозначение монтажной единицы			
Номер аппарата	01 ÷ 08	09, 11, 10	

Наименование			
Обозначение монтажной единицы			
Номер аппарата			

Наименование			
Обозначение монтажной единицы			
Номер аппарата			

Примечание:

1. По данному чертежу изготовить щит ЩЩМ - 1000 х 600 х 350 ОСТ 95.532 - 77


					407-5-02.22.87-РЗ	
					Приточные системы П1 и П3. Щит ЩВ03 Чертеж общего вида	Лит / Масса / Масштаб
Привязан.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист 17 / Листов 37
	Разр.		Светашёва			Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение
	ГИП		Фельдман			
	Гл. спец.		Шпелёва			
	Н. контр.		Гордан Г.Н.			
Инв. №	Утв.		Гордан Л.Е.			


Формат А2


Согласовано:


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата


Патрон с винтовой цоколем. Типовое проектное решение. Альбом 6
















Спецификация на монтажный материал

№№ позиций	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Количество	Примечание
I	Зажим коммутационный	КН-3М	250В	34	
II	Зажим соединительный	КС-3М	250В	34	
III	Колодка маркировочная	КМ-5		2	
—	Клеммник	5СТ-14 75.07	70 клемм	1	Длина 965 мм
IV	Скоба для крепления кабеля			1	
V	Провод коммутационный	ПВ-3	0,75 мм²	200м	

Привязан

Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб		Светашёва		
ГИП		Фельдман		
Гл. спец.		Шмелёва		
Н. контр.		Гордон С.Н.		
Утв.		Гордон Л.Б.		

407-5-02 22.87-РЗ

Приточные системы П1иП3. Щит НРОЗ Схема электрических соединений и подключений


Лит	Масса	Масштаб

Лист 18 | Листов 37


Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Формат А2

Альбом 6
Отпослевор
инвв. проектное решение
Согласовано:
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата



Вид сверху



Наименование	Технологическая сигнализация	Освещение	
Обозначение монтажной единицы			
Номер аппарата	01 ÷ 06	07, 09, 08	

Наименование			
Обозначение монтажной единицы			
Номер аппарата			

Примечание:

По данному чертежу изготовить щит:
ЩИМ - 1000 х 600 х 350 ОСТ 95.532-77

Привязан

Инв. №

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб		Светашева		
ГИП		Фельдман		
Гл. спец.		Шепелева		
Н. контр.		Гордон Г.Н.		
Утв.		Гордон Л.Б.		

407-5-02 22.87-РЗ

Приточная система П2
Щит НРОЧ. Чертеж общего вида.

Лит	Масса	Масштаб
Лист 19	Листов 37	


Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение


Формат 22


Отраслевое типовое проектное решение Альбом 6


Согласовано:


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
























08 SF

1K2 A1 A64 09



Спецификация на монтажный материал

№ позиции	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Количество	Примечание
I	Зажим коммутационный	КН-3М	250 В	33	
II	Зажим соединительный	КС-3М	250 В	35	
III	Колодка маркировочная	КМ-5		2	
—	Клеммник	5СТ 14 75.07	70 клемм	1	Длина 965 мм
IV	Скоба для крепления кабеля			1	
V	Провод коммутационный	ПВ-3	0,75 мм²	200 м	

Привязан

Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.		Светашёва	
ГИП		Фельдман	
Гл. спец.		Шмелева	
Н. контр.		Гордон Г.Н.	
Утв.		Гордон Л.Б.	

407-5-0222.87-РЗ

Приточная система П2. Щит НРОЧ. Схема электрическая соединений и подключений

Лит	Масса	Масштаб
Лист 20	Листов 37	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Отраслевые типовые проектные решения Альбом 5

Щит шкафной НРОЗ типа ЩШМ 1000 х 600 х 350 (одна единица)


№позиции	№панели	Обозначение	Наименование	Количество	Тип	Номинальные данные Главн. Iв	Главн. Iа	Упр. Uв	Дополнительные данные	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01÷02		1KLT 2KLT	Реле	8	РПУ-2П3662Х36	~220В			П=П	
03		3KLT								
05		1KLC								
06		2KLC								
07		3KLC								
04		KL4								
08		KL5								
10		SF	Выключатель	1	А63				Эн.р=0.63А Jотс=1.37н	
11		XS	Розетка бытовая	1	РШ-Ц-2-0	~220В				
09		HL1	Лампа осветительная	1	—	~220В			40 Вт	
—		—	Патрон потолочный	1	Е-27ФП	~250В				
			Зажим соединительный	34	КС-3М	250В				
			Зажим коммутационный	34	КН-3М	250В				
			Колодка маркировочная	2	КМ-5					
			Скоба для крепления кабеля	1						
			Провод коммутационный	200м	ПВ3				0.75 мм²	


Щит шкафной НРОЧ типа ЩШМ 1000 х 600 х 350 (одна единица)

№позиции	№панели	Обозначение	Наименование	Количество	Тип	Номинальные данные Главн. Iв	Главн. Iа	Упр. Uв	Дополнительные данные	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		1KLT	Реле	6	РПУ-2П3662Х36	~220В			П=П	
02		2KLT								
04		1KLC								
05		2KLC								
03		KL4								
06		KL3								
08		SF	Выключатель	1	А63				Эн.р.=0.63А Jотс=1.37н	
09		XS	Розетка бытовая	1	РШ-Ц-2-0	~220В				
07		HL4	Лампа осветительная	1	—	~220В			40 Вт	
—		—	Патрон потолочный	1	Е-27ФП	~250В				
			Провод коммутационный	200м	ПВ3				0.75 мм²	
			Зажим соединительный	35	КС-3М	250В				
			Зажим коммутационный	33	КН-3М	250В				
			Колодка маркировочная	2	КМ-5					
			Скоба для крепления кабеля	1						

Спецификация на щиты

№№ п/п	Наименование	Наименование и тип УК	Габаритные размеры в мм	К-во	Примечание
1	Приточные системы П1 и П3. Щит НРОЗ	Щит шкафной ЩШМ	1000х600х350	1	
2	Приточная система П2. Щит НРОЧ	Щит шкафной ЩШМ	1000х600х350	1	





Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Светашева		
ГИП		Фельдман		
Гл.спец.		Шпелева		
Н.контр.		Гордон Г.Н.		
Утв.		Гордон Л.Б.		

407-5-02 22.87-РЗ

Приточные системы П1, П2, П3. Щиты НРОЗ НРОЧ. Спецификация на щиты. Таблица УК и технических данных аппаратуры по заказу.

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 21 Листов 35

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Монтажное отделение

Формат А2

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение

Справочное

№ строки	Обозначение	Наименование	Кол-во листов	№ экз	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		Задание заводу на щитовые изделия Опись документов.	1		
		Шкаф эл. двигателя ~ 380В вентилятора с утепленной заслонкой. Чертеж общего вида	1		
		Шкаф эл. двигателя ~ 380В вентилятора с утепленной заслонкой. Схема электрическая принципиальная	1		
		Шкаф управления приточной системы. Чертеж общего вида	1		
		Шкаф управления приточной системы Схема электрическая принципиальная	1		
		Шкаф управления приточной системы Схема электрическая соединений рядов зажимов	1		
		Задание заводу на НКУ- 0.4 кВ (РТ30) Опросный лист и схема расположения сборок РТ30	1		
		Задание заводу на РУ-0.4 кВ (КТПСН- 0.5)	1		

Привязан

Инв №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
Разраб		Светашова	
ГИП		Федулов	
Гл. спец		Шпелева	
Н. контр		Гордон Г.М.	
Утв		Гордон Л.Б.	

407-5-0222.87-РЗ

Наслаказайство для РЗС с блоками пащасным 800кВт.

Задание заводу на щитовые изделия Опись документов

Лит	Масса	Масштаб
Лист 22	Листов 37	


Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Формат А2


альбом 6

отраслевое типовое проектное решение.

Вид спереди



Вид спереди со снятой дверью



А-А




Таблица надписей в рамках под аппаратами

Позиционное обозначение по схеме	Места надписи	Текст надписи	Примечание
HLW1	В рамке	Приточная П2 установка работает	
HLW2	—"—	Замерзание заслонки	
SAB1	—а—	Переключатель режима	
SBC1	—п—	Включить приточную установку	
SBT1	—в—	Отключить приточную установку	

Поз. обозначение и номер монтажной единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
		Шкаф	1	600×500×250
SF2		Выключатель		
		АП50Б-2МТ $I_н$ = 2,5А		
		$I_{отс.}$ = 3,5·$I_н$	1	
KM1		Пускатель ПМЛ-2100У		
		25А, ~220В	1	
KM2		Пускатель ПМЛ-1100У		
		10А, ~220В	1	
KT1		Реле ВЛ-5504, ~220В		
		0,1÷10мин	1	
KL1		Реле РПЛ1310*4		
KAC1		ПКЛ 2204 ~220В	2	
SAB1		Переключатель ПМ0-90		
		исп. 11111/I-Д42	1	
SBT1		Кнопка КЕ-011У3		
		исп.2, красн. „стоп"	1	
SBC1		Кнопка КЕ-011У3		
		исп.1, черн. „пуск"	1	
HLW1		Арматура АС-1201542	2	
HLW2		~220В		
—		Блок зажимов		
		БЗ-24-4П16-8/3У3-10	3	
		16А, ~660В		
—		Блок зажимов		
		БЗ-24-4П16-8/4У3-5	1	
		16А, ~660В		
—		Рамка для надписи	1	
		Щкаф тип. 9У1428	1	

Согласовано:


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:		ГИП	Фельдман		407-5-022.87 РЗ		
		Нач.отд	Соваков		Маслохозяйство для ГРЗС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
		Н.контр.	Бат			РП	23	
		Нач.сект.	Элькинсон		Шкаф за двигателя ~380В рециркулятора с управлением заслонкой. Чертеж общего вида	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
Инв. №		Зав.лаб.	Ахметов					
		Инженер	Тепякова					

Формат А2

Альбом 6

Отрасле вое типовые проектные решения.



П2.1	Приточный вентилятор		
	1		SF2
A1	2		SAB1
A3	3		SBT1
A13	4	SBC1,	KT1
A7	5		KL1
	6		KM1
A9	7		SAB1
A11	8	SAB1,	KQC1
A15	9	SBC1,	KT1
	10	SAB1,	KM1
	11	SBC1,	KM1
	12	SBC1,	KM2
A29	13		HLW2
	14		KQC1
A25	15		HLW1
A27	16		KM1
A3	17		KL1
A7	18		KL1
A5	19		KL1
A17	20		KL1
A27	21	SAB1,	KQC1
A37	22	SAB1,	KQC1
A23	23	SAB1,	
	24	SAB1,	KQC1
A33	25		KQC1
A1	26		KL1
A43	27		KL1
A45	28		KL1
	29		
	30		KM1
	31		HLW1
	32		
	33		
	34		
	35		

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Привязан:	ГИП	Фельдман		407-5-02.22.87 РЗ		
	Нач.отд.	Сувалов				
	Н.контр.	Бат		Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
	Нач.гр.	Шалыкина			РП	24	
	Ведущ.	Алметова		Шкаф эл. защиты 380В двиг. маслонасоса с отпаечной защит. кож. Схема электрическая принципиальная	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
Инв. №	Инжен.	Селиванова					

Формат А2


Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение.

Вид спереди



А-А



Вид спереди со снятой дверью




Таблица надписей в рамках под аппаратами

Номер монтажной единицы	Позиционное обозначение по схеме	Место надписи	Текст надписи	Примечан.
01	SA81	В рамке	Переключатель режима обогрева	
01	SBC1	—"—	Включить систему	
01	SBT1	—"—	Отключить систему	
02	HLW1	—"—	Вентилятор N1 включен	
02	SA1	—"—	Блокировка вентилятора N1	
02	SBC2	—"—	Вентилятор N1 включить	
02	SBT2	—"—	Вентилятор N1 отключить	
03	HLW2	—"—	Вентилятор N2 включен	
03	SA2	—"—	Блокировка вентилятора N2	
03	SBC3	—"—	Вентилятор N2 включить	
03	SBT3	—"—	Вентилятор N2 отключить	
01	HLW3	—"—	Замерзание заслонки	

Поз. обозначение элемента монтажной единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
		Шкаф	1	600х800х250
01-KAC1.		Реле РПЛ 1310*4		
01-KL1. 01-KL2		ПКЛ 2204 ~220В	3	53.3р
01-KT1		Реле ВЛ-5604 ~220В	1	
		0,1±10 мин.		
02-SA1 03-SA1		Переключатель ПМОФ45	2	
		исп= 222222/IIУ3		
01-SA81		То же, ПМОФ90		
		исп. = 111111/IIУ42У3	1	
01-SBC1 02-SBC2		Кнопка КЕ-011У3		
03-SBC3		исп. 1 „пуск" черн	3	
01-SBT1		Кнопка КЕ-011У3		
02-SBT2, 03-SBT3		исп. 2 „стоп" красн.	3	
02-HLW1, 03-HLW2, 01-HL3		Арматура АС-1201542	3	~220В
		Блок зажимов БЗ-24-		
		-4.П15-В/ВУЗ-16		
		Рамка для надписи		

Перечень монтажных единиц

Наименование	Заслонка	Вентилятор N1	Вентилятор N2
Марка монтажной единицы	П1.3	П1.1	П3.1
Номер	01	02	03

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				407-5-02.2287 РЗ		
Привязан:	ГИП	Фельдман		Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
	Нач.отд.	Сибаков			РП	25	
	Н.контр.	Бет					
	Исп.	Фальковская		Шкаф управления приточной системы. Чертеж общего вида.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
Инв. №	ВЭО	Ахметова					
	ОВиК	Усенкова					

Формат А2


Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение.


Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Монт. единица 01





Монт. единица 02



Монт. единица 03







Привязан:	ГИП	Фельдман		407-5-022.87 РЗ	
	Нач.отд.	Сидоров			
	Н.контр.	Бат			
	Нач.МО				
	Ведущ.				
Инв. №	Инжен.				

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
	РП	26	
Щит управления приточной системы. Схема электрическая принципиальная.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		

Формат А2

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ряд зажимов в шкафу управления

Левая боковина

ПЧ.3	Заслонка			01
A1		1		3AB1
		2		KT1
A21		3		HLW3
		4		3AB2, KL1
A5		5		3BC1, KL1
A7		6		3BC1
A9		7		3BT1
A11		8		3AB1, KL1
A13		9		3AB1, K2C1
		10		3BC1, KT1
		11		3BC1, KT1
A3		12		KL1
A7		13		KL1
A5		14		KL1
A11		15		KL1
A1		16		KL1
A23		17		KL1
A45		18		KL1
		19		
H1		20		KL1

Правая боковина

03	Вентилятор №2			ПЧ.1
3A2		1		QF2
		2		
		3		
		4		
3A2,		5		A43
3BC3		6		A61
3BC3		7		A47
		8		
HLW2, 01-K2C1		9		A51
01-KL1		10		A45
		11		
		12		
01-3AB1		13		A26
01-KL2		14		A32
01-3AB1		15		A24
01-3AB1		16		A38
		17		
		18		
		19		
HLW2		20		H1

П1.1	Вентилятор№1			02
A1-1		1		01-K2C1
		2		
		3		
A24		4		3A1
		5		3A1,01-KL1
A29		6		3BC2
A33		7		3BC2
		8		
A35		9		HLW1,01-K2C1
A31		10		01-KL1
		11		
		12		
A27		13		01-3AB1
A37		14		01-3AB1
A25		15		01-3AB1
A39		16		01-KL1
		17		
		18		
		19		
H1		20		HLW1

				407-5-02.22.87 РЗ		
Привязан:				Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
					РП	27	
				Шкаф управления приточной системы. Схема электрических соединений рядов зажимов.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
Инв. №							

ГИП	Фельдман	
Нач.отд.	Сивков	
Н.контр.	Бат	
Нач.п/о	Шалаховский	
Ведущ.	Ахметов	
Инжен.	Пенкоэ	

Формат 22


Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение.

Наименование сборки	ДТ02		ДТ04			ДТ06	
Тип металлоконструкции	ШОЗ 8302-3777В	Ш000	ШОЗ 8305-4077В	Ш000	Ш000	ШОЗ 8302-3777В	Ш000
Порядковый № шкафа	1	2	1	2	3	1	2
Тип блока	—	БОЗ 8102-3874А 40А	—	БОЗ 8102-3874А 40А	БОЗ 8102-3874А 40А	—	БОЗ 8102-3874А 40А
	БОЗ 8101-3870 63,0А	БОЗ 5103 3474Б-34 25А 25А	БОЗ 8101-4070 100А	БОЗ 8504-3270Б 16А	БОЗ 8504 3270Б 16А	БОЗ 8101-3870 63,0А	БОЗ 5103 3474Б-34 25А 25А
	БОЗ 8501-3770Б 50А	БОЗ 5103 3274Б-32 16А 16А	БОЗ 8502-3774Б 50А	БОЗ 5103-3274Б-34 16А 25А	БОЗ 5103 3474Б-34 25А 25А	БОЗ 8501-3770Б 50А	БОЗ 5103 2874Б-28 6,3А 6,3А
		БОЗ 5103 2874Б-28 6,3А 6,3А		БОЗ 5103-2874Б-28 6,3А 6,3А	БОЗ 5103 2874Б-28 6,3А 6,3А		БОЗ 5103 3274Б-34 16А 25А
	БОЗ 8504 3270Б 16А	БОЗ 5103 2874Б-28 6,3А 6,3А		БОЗ 5103-2874Б-28 6,3А 6,3А	БОЗ 5103 3274Б-34 16А 25А		БОЗ 5103 2874Б-28 6,3А 6,3А
	Реактор	БОЗ 5103 2874Б-28 6,3А 6,3А	2 реактора	БОЗ 5103 2874Б-28 6,3А 6,3А		Реактор	БОЗ 5103 3274Б-34 16А 25А
				БОЗ 5103 3274Б-32 16А 16А			
Заводской №							

Марка сборки	Обозначение перечня шкафов	№ шкафа	Тип шкафа	Тип металлоконструкции	Наименование шкафа	Количество
ДТ02		1	ШОЗ 8302		Шкаф ввода	1
		2	Ш000		Шкаф присоединений	1
ДТ04		1	ШОЗ 8305		Шкаф ввода	1
		2,3	Ш000		Шкаф присоединений	2
ДТ06		1	ШОЗ 8302		Шкаф ввода	1
		2	Ш000		Шкаф присоединений	1

Схема расположения сборок РТЗО-81



Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ГИП	Федоман	
Н.контр.	Коган	
Нач.отд.	Сибгатов	
Гл.инж.	Ситкин	
Ст.инж.	Шорников	

407-5-02.22.87 РЗ

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт. Задание заводу на АКЗ-64кВ. Опросный лист и схема расположения сборок РТЗО.

Стадия	Лист	Листов
РП	28	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Отраслевое типовое проектное решение.

Поз. позн. и номер монтажн. единицы	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание № шкафа
1	2	3	4	5
	DT02	ШОЭ 8302-3777В	1	1
		БОЭ 8101-3870	1	1
		БОЭ 8501-3770Б	1	1
		Реактор	1	1
		АС-1201542, U~220В	1	1
		Вольтметр Э-365У3	1	1
		БОЭ 8504-3270Б	1	1
		6,3/3,5; 2,5; 2,5; 6,3; 6,3		
		16/3,5		
		БОЭ 8102-3674А	1	2
		БОЭ5103-3474Б-34	1	2
		БОЭ5103-3274Б-32	1	2
		БОЭ5103-2874Б-28	3	2
		АС-1201542 U~220В	1	2
		ШООО	1	2
	DT04	ШОЭ 8305-4077В	1	1
		БОЭ 8101-4070	1	1
		БОЭ 8502-3774Б	1	1
		Реактор	2	1
		АС-1201542, U~220В	1	1
		Вольтметр Э-365У3	1	1
		БОЭ 8102-3674А	2	2,3
		БОЭ 8504-3270Б-	1	2
		2,5/3,5; 4; 6,3; 16; 6,3; 6,3		
		БОЭ 5103-3274Б-34	1	2
		БОЭ5103-2874Б-28-	3	2
		БОЭ 5103-3274Б-32	1	2
		БОЭ 8504-3270Б-	1	3
		2,5/3,5; 2,5; 6,3; 6,3; 10;		
		16.		
		БОЭ 5103-3474Б-34	1	3
		БОЭ 5103-2874Б-28	1	3
		БОЭ5103-3274Б-34	1	3
		АС-1201542; U~220В	2	2,3
		ШОЭО	2	2,3

1	2	3	4	5
	DT06	ШОЭ 8302-3777В	1	1
		БОЭ 8101-3870	1	1
		БОЭ 8501-3770Б	1	1
		Реактор	1	1
		АС-1201542; U~220В	1	1
		Вольтметр Э-365У3	1	1
		БОЭ 5103-3474Б-34	1	2
		БОЭ 5103-2874Б-28	2	2
		БОЭ 5103-3274Б-34	2	2
		АС-1201542, U~220В	1	2
		ШОЭО	1	2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:	ГИП	Фельдман	
	Н.контр.	Коган	
	Нач.отд.	Сивков	
	Гл.техн.	Откин	
	Ст.инж.	Шорников	
Инв. №			

407-5-02.22.87 РЗ

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
	РД	281	
Задание заводу на НКУ-0,4кВ. Таблица НКУ.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		

Формат А2


Альбом 8

Типовые проектные решения. Отраслевые

Согласовано: Котель и автоматика ТКЕ

Схема силовой ячейки												
Тип трансформ. тока нулев-т трансформ.	800/5	1000/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Размещение силовой ячейки в шкафу	—	—	нижнее	среднее	верхнее	нижнее	среднее	верхнее	нижнее	среднее	верхнее	
Номинальный ток линии, А	—	960	204	122	205	—	—	—	273	273	—	
Размещение релейной ячейки в шкафу	—	слева	нижнее	среднее	верхнее	нижнее	среднее	верхнее	нижнее	среднее	верхнее	
Тип релейного блока	—	4БР-128	4БР-601-02	4БР-601-02	4БР-601-01	4БР-601-02	4БР-601-02	4БР-601-01	4БР-601-02	4БР-601-02	4БР-601-01	
Тип каталожный номер выключателя $\frac{I_{н.р}\ (А)}{I_{н.отс.}\ (А)}$	Панель стыковки	Рубильник Р2515 $I_н = 2000$ А	А3794СУЗ $I_н = 400$ А $\frac{250}{500*}$	А3794СУЗ $I_н = 400$ А $\frac{250}{500*}$	А3794СУЗ $I_н = 400$ А $\frac{250}{500*}$	А3794СУЗ $I_н = 400$ А $\frac{250}{500*}$	А3794СУЗ $I_н = 250$ А $\frac{160}{320*}$	А3794СУЗ $I_н = 400$ А $\frac{400}{800*}$	А3794СУЗ $I_н = 400$ А $\frac{400}{800*}$	А3794СУЗ $I_н = 400$ А $\frac{400}{800*}$	А3794СУЗ $I_н = 400$ А $\frac{400}{800*}$	
Наличие блока 4БР-007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Аппаратура вторичных соединений с переменными параметрами	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кол-во трансформаторов тока типа ТЗЛМ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мощность присоединения, kW	—	630 кВ·А	—	—	—	—	70 кВ·А	—	175	175		
Наименование присоединений	Панель стыковки	Ввод от трансформатора 6/0,4 кВ BS☐	Сборки трансформаторного масла ДТ01 ДТ02	Сборки огнестойкого масла ДТ03 ДТ04	Сборки турбинного и индустриального масла ДТ05 ДТ06	Резерв	Сборка освещения FS☐ R01	Резерв	Электрообогреватель с эл. двигателем UF813 Контур обогрева бака огнестойкого масла	Электрообогреватель с эл. двигателем UF814	Резерв	
Тип шкафа	1ПС-1	5ШН-48-ШЛ	5ШН-603Р			5ШН-603Р			5ШН-603Р			
Порядковый номер шкафа в щите	1а	1	2			3			4			

План расположения КТПСН-63



Примечание.

1* Выключатель поставить с дополнительными сборочными единицами по рис 96 приложения 6 ТУ16-522-147-80, где независимый расцепитель на напряжение 220В переменного тока 50 Гц, без зажимных колодок. Комплектно поставить панель ТУ16-522-147-80. Исполнение выдвижное с ручным приводом Uн=380В, 50 Гц.

Привязан:

Инв. №

ГИП	Федорчук	407-5-02.22.87 РЗ	
Н.контр.	Кодин	Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт. Задание заводу на РУ-0,4 кВ. Схема заполнения.	Стадия: РП; Лист: 29; Листов:
Нач.отд.	Сивков		Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение
Гл.техн.	Ильин		
Ст.инж.	Шорников		

Формат А2

Альбом 6

Типовое проектное решение
Отраслевое

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта - ЖК

Лист	Наименование	Примечание
30	Общие данные	
31	Журнал силовых кабелей	
32	Журнал контрольных кабелей электротехнической части	
33	Огнестойкое масло Журнал контрольных кабелей КИП	
34	Маслоаппаратная Журнал контрольных кабелей КИП	
35	Приточные системы Журнал контрольных кабелей КИП	
36	Размещение соединительных коробок	
37	Журнал кабелей связи.	

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и, кроме того, обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении предусмотренных проектом противопожарных мероприятий.
Главный инженер проекта %Фельдман%.

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

407-5-0222.87-ЖК

ГИП	Фельдман		Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Гордон Г.Н.			РП	30	37
Нач. пр.	Гордон Л.Б.					
Гл. спец.	Шпелева		Общие данные	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
Инжен.	Светошева					

Формат А2

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение.

Согласовано:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
407-5-02.22.87 ЖК		

Инв. № электрооборудования	№ кабеля	Наименование монтажной единицы	Начало монтажа	Окончание монтажа	Марка кабеля, провода, № проекта	Направление кабеля: Откуда — Шифр помещения	Откуда — Координаты X	Откуда — Координаты Y	Откуда — Координаты Z	Откуда — Наименование электротехнического устройства	Куда — Шифр помещения	Куда — Координаты X	Куда — Координаты Y	Куда — Координаты Z	Куда — Наименование электротехнического устройства	Кол-во жил и сечение	Напряжение, кВ	Длина в метрах для блоков № 1	Длина в метрах для блоков № 2	Длина в метрах для блоков № 3	Длина в метрах для блоков № 4	Трасса прокладки	Примечания
1	2	3	4	5	6	7					8					9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Трансформатор силовой BS			BS кЖ	Главный корпус				РУ-0,4 кВ маслохоз-ва	35,3	2,3	1,2			6						118/7 168/7	Длина кабеля в помещении маслохозяйства 15 м
						Кру-6 кВ				Трансформатор BS													
		Сборка трансформаторного масла DT01			DT01 кЖ	РУ-0,4 кВ маслохоз-ва	31,5	2	1,2	То же	28,7	1,8	1,2		АВВГ	3х10+50	1	15				38/3	
						CS - шк. 2				DT01													
		То же DT02			DT02 кЖ	То же	28,5	4	1,2	То же	28,7	1,8	1,2		АВВГ	3х16+10	1	15				58/2 88/2	
						DT02. шк. 1				То же													
		Сборка огнетушащего масла DT03			DT03 кЖ	То же	31,5	2	1,2	То же	28,7	2,5	1,2		АВВГ	3х120+35	1	15				38/3	
						CS - шк. 2				DT03													
		То же DT04			DT04 кЖ	То же	30,2	4	1,2	То же	28,7	2,5	1,2		АВВГ	3х50+25	1	15				56/1 88/1	
						DT04 шк. 1				То же													
		Сборка турбинного и индустриального масла DT05			DT05 кЖ	То же	31,5	2	1,2	То же	30	4,5	1,2		АВВГ	3х185+50	1	15				38/1 88/1 78/1	
						CS - шк. 2				DT05													
		То же DT06			DT06 кЖ	То же	31,8	4,5	1,2	То же	30	4,5	1,5		АВВГ	3х16+10	1	10				78/2	
						DT06 шк. 1				То же													
		Сборка освещения FS кЖ			FS кЖ	То же	38,8	2	1,2	То же	29	4,5	1,2		АВВГ	3х120+70	1	15				38/4 88/2 78/2	
						CS шк. 3				FS R01													
		Электронагреватель UF813			UF813 кЖ	То же	30	2	1,2	Аппаратная огнетушащего масла	10,7	2,1	0,0		АВВГ	3х120+35	1	35				38/2 18/1	
						CS - шк. 4				Эл. подогреватель UF813													
		То же			UF813 кЖ	То же	30	2	1,2	То же	10,7	2,1	0,0		АВВГ	3х120+35	1	35				38/2 18/1	
						То же				То же													
		То же UF814			UF814 кЖ	То же	30	2	1,2	То же	13,4	2,1	0,0		АВВГ	3х120+35	1	30				38/2 18/1	
						То же				То же UF814													
		То же			UF814 кЖ	То же	30	2	1,2	То же	13,4	2,1	0,0		АВВГ	3х120+35	1	30				38/2 18/1	
						То же				То же													
		Насос приема трансформаторного масла UF827			UF827 кЖ	То же	28,7	1,8	1,2	Аппаратная тр-го масла	5,1	8,4	1,5		АВВГ	3х10+10	1	0,65	50			38/4 108/1	
						DT01				Пускатель DT01M01													
		То же			UF827 кЖ	Аппаратная тр-го масла	58,7	10,5	1,5	То же	5,1	8,4	1,5		АВВГ	3х10+10	1	0,65	15				
						Эл. двигатель UF827				То же													
		Приточный вентилятор П2.1			П2.1 кЖ	РУ-0,4 кВ маслохоз-ва	28,7	1,8	1,2	Вентка-мера	26,5	9,1	4,15		АВВГ	3х10+6	1	0,65	30			88/2 Ш12/1	
						DT01				Силовой шкаф DT01M01													
		То же			П2.1 кЖ	Вентка-мера	31	7,8	3,15	То же	26,5	9,1	4,15		АВВГ	3х10+6	1	0,65	20				
						Эл. двигатель П2.1				То же													
		Обогрев заслонки П2.3			П2.3 кЖ	То же	32	10,5	3,5	То же	26,5	9,1	4,15		АВВГ	3х10+6	1	0,65	20				
						Эл. нагреватель П2.3				То же													

Привязан

Инв. № 2

ГИП	Фельдман	
Нач. отд.	Сивков	
Н. конт.	Козан	
Гл. техн.	Ушкин	
Ст. инж.	Шорников	

407-5-02.22.87 ЖК

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт. Журнал силовых кабелей (начало)

Стадия	Лист	Листов
РП	3/1	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат 22

Альбом 6

Отраслевые типовые проектные решения

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Маслоочистительная машина UF830			UF830 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 28,7 1,8 1,2	Аппаратная тр-го масла 60,1 2 0,0	АВВГ	3х10+5	1	50				38/2 128/1 98/1	
						ДТ01-1	Машина UF830		3х35+35	1					—	
		Сепаратор UF809 отжеститого масла			UF809 НОМ	То же 28,7 2,5 1,2	Аппаратная отжеститого масла 14,1 5,3 1,5	АВВГ	3х10+5	0,08	35				88/4 38/3 18/2	
						ДТ03-1	Пускатель ДТ03М01		3х10+5	0,08					—	
		То же			UF809 РЕЗ	Аппаратная отжеститого масла 14,8 5,7 0,0	То же 14,1 5,3 1,5	АВВГ	3х10+5	0,08	10				—	
						Эл. двигатель UF809	То же								—	
		Насос приема отжеститого масла UF801			UF801 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 28,7 2,5 1,2	То же 14,7 3,7 1,5	АВВГ	3х10+5	0,08	35				88/4 38/3 18/2	
						ДТ03-1	То же ДТ03М02								—	
		То же			UF801 РЕЗ	Аппаратная отжеститого масла 10,2 2,8 -1,9	То же 14,7 3,7 1,5	АВВГ	3х10+5	0,08	10				—	
						Эл. двигатель UF801	То же								—	
		Насос перекачки отработанного отжеститого масла в цистерну UF839			UF839 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 28,7 2,5 1,2	То же 19 4,3 1,5	АВВГ	3х10+5	0,08	30				88/4 38/3 18/2	
						ДТ03-1	то же ДТ03М03								—	
		То же			UF839 РЕЗ	Аппаратная отжеститого масла 19 4,5 0,0	То же 19 4,3 1,5	АВВГ	3х10+5	0,08	10				—	
						Эл. двигатель UF839	То же								—	
		Насос приема турбинного масла UF815			UF815 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 30 4,5 1,2	Аппаратный турб. масла 44 8,9 1,5	АВВГ	3х10+6	0,08	45				78/2 88/2 38/4	
						ДТ05-1	То же ДТ05М01								—	
		То же			UF815 РЕЗ	Аппаратная турб. масла 42,7 10,5 -1,9	То же 44 8,9 1,5	АВВГ	3х10+6	0,08	15				—	
						Эл. двигатель UF815	То же								—	
		Насос приема индустриального масла UF835			UF835 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 30 4,5 1,2	Аппаратная индустр. масла 67,9 7,9 1,5	АВВГ	3х10+10	0,08	70				78/2 88/2 38/4 128/2 98/2 148/1	
						ДТ05-1	То же ДТ05М02								—	
		То же			UF835 РЕЗ	Аппаратная индустр. масла 67,7 8,6 -1,4	То же 67,9 7,9 1,5	АВВГ	3х10+10	0,08	25				—	
						Эл. двигатель UF835	То же								—	
		Маслоочистительная машина UF820			UF820 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 30 4,5 1,2	Аппаратная турб. масла 43 7,5 4,0	АВВГ	3х35+35	1	40				78/1 88/1 38/1	
						ДТ05-1	Машина UF820								—	
		Маслоочистительная машина UF821			UF821 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 30 4,5 1,2	Аппаратная турб. масла 37,7 4,5 4,0	АВВГ	3х35+35	1	35				38/1 88/1 38/1	
						ДТ05-1	Машина UF821								—	
		Насос перекачки отработанных масел в цистерну UF838			UF838 НОМ	То же 30 4,5 1,2	То же 68,7 1,6 1,5	АВВГ	3х10+10	0,08	65				78/2 88/2 38/4 128/2 98/2	
						То же	Пускатель ДТ05М03								—	
		То же			UF838 РЕЗ	Аппаратная турб. масла 57,5 1,5 0,0	То же 68,7 1,6 1,5	АВВГ	3х10+10	0,08	10				—	
						Эл. двигатель UF838	То же								—	
		Маслоочистительная машина UF832 трансформ. масла			UF832 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 28,7 1,8 1,2	Аппаратная тр-го масла 64 6,7 4,0	АВВГ	3х35+35	1	80				38/1 128/1 98/1	
						ДТ01-1	Машина UF832								—	
		Сеть для опробования и опрессовки аппаратуры Ц4К8 ДТ03М04			ДТ03М04 НОМ	То же 28,7 2,5 1,2	ру-Ц4К8 маслохоз-во 27 3 2,2	АВВГ	3х10+10	1	15				—	
						ДТ03	Ящик ДТ03М04								—	
		Щит КИПиА в маслоаппаратной НР02			НР02 НОМ	ру-Ц4К8 маслохоз-во 28,5 4 1,2	Помещение КИПиА 55,1 9,7 4,0	АВВГ	3х4+2,5	0,08	55				58/2 88/2 38/4 108/1	
						ДТ02-1	Щит НР02								—	

				407-5-02.22.87 ЖК	
Привязан:		ГИП	Фельдман	Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия: РП; Лист: 31.2; Листов:
		Нач. отд.	Сивяков		
		Н. конт.	Коган		
		Гл. техн.	Откин	Журнал силовых кабелей (продолжение)	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение
Инв. №		Ст. инж.	Шорников		

Формат 22

Альбом 5

Типовое проектное решение.

Согласовано:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Щит типа А тяточной системы П2 НРОЧ			НРОЧ КОЛ	РУ-0,4 кВ маслохоз.	28,5 4 1,2	Помещение КИП и А	23 5,8 0,0	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	30		5В/3 8В/3 3В/3 1В/2 6В/7
						ДТ02-1		Щит НРОЧ								
		Кондиционер помещения КИП П5			П5 КОЛ	То же	28,5 4 1,2	помещение КИП	22,6 0,0 3,2	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	25		5В/3 8В/3 3В/3 1В/2
						То же		Кондиционер П5								
		То же П6			П6 КОЛ	То же	28,5 4 1,2	То же	55,5 11,5 3,2	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	75		5В/3 8В/3 3В/3 10В
						То же		То же П6								
		Отопление РУСН Т4			Т4 КОЛ	То же	28,5 4 1,2	РУ-0,4 кВ маслохоз.	28 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	15		5В/3 8В/3
						То же		Пакетн. выкл. ДТ02М01								
		То же			Т4 Кол	То же	30,7 0,4 1,2	То же	28 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	15		3В/4
						эл. печь Т4		То же								
		То же Т5			Т5 КОЛ	То же	28,1 0,3 2,7	То же	28 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	5		
						Пакетн. выкл. ДТ02М02		То же								
		То же			Т5 Кол	То же	28,1 0,3 2,7	То же	31,6 0,4 1,2	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	10		3В/4
						То же		Эл. печь Т5								
		То же Т6			Т6 КОЛ	То же	28,1 0,3 2,7	То же	28,2 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	5		
						То же		пакетн. выкл. ДТ02М03								
		То же			Т6 Кол	То же	32,3 0,4 1,2	То же	28,2 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	15		3В/4
						эл. печь Т6		То же								
		То же Т7			Т7 КОЛ	То же	28,3 0,3 2,7	То же	28,2 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	5		
						Пакетн. выкл. ДТ02М04		То же								
		То же			Т7 Кол	То же	28,3 0,3 2,7	То же	33,1 0,4 1,2	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	15		3В/4
						То же		Эл. печь Т7								
		Насос откачки масла UF834			UF834 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	аппаратная тр-ра масла	56,3 1,5 0,0	АВВГ	3х4+4	Q,66	50		6В/2 8В/4 3В/5 12В/2
						ДТ02-2		Эл. двигатель UF834								
		Насос чистого масла UF828			UF828 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	То же	64,3 2,5 0,0	АВВГ	3х0+4	Q,66	00		5В/2 8В/4 3В/5 12В/2 9В/2
						То же		Эл. двигатель UF828								
		Вытяжной вентилятор В3			В3 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	вент-камера	33,7 10,7 3,15	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	25		5В/3 8В/3 7В Ш2В/1
						То же		эл. двигатель В3								
		Приточный вентилятор П3			П3 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	то же	26,7 9,7 3,15	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	25		5В/3 8В/4 Ш1В/1
						То же		эл. двигатель П3								
		Насос эксплуатационного масла UF829			UF829 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	аппаратная тр-ра масла	56,3 2,5 0,0	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	55		5В/3 8В/3 3В/5 12В/2 9В/2
						То же		эл. двигатель UF829								
		Вытяжной вентилятор В5			В5 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	вентка-мера	24,1 9,7 3,15	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	30		5В/3 8В/4 Ш1В/1
						То же		эл. двигатель В5								
		Насос для ввода присадок в контуре чистого масла UF833			UF833 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	аппаратная тр-ра масла	64,7 2,5 0,0	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	55		5В/4 8В/4 3В/5 12В/2 9В/2
						То же		эл. двигатель UF833								
		Вытяжной вентилятор В6 из шкафов рабочей одежды			В6 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	вентка-мера	24,4 10,5 3,15	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	30		5В/4 8В/4 Ш1В/1
						То же		эл. двигатель В6								
		Приточный вентилятор РУСН П4			П4 КОЛ	То же	29,2 4 1,2	вентка-мера	35,7 0,3 3,2	АВВГ	3х4+2,5	Q,66	25		5В/4 8В/4 3В/5
						То же		эл. двигатель П4								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

407-5-02.27 87 ЭМ

ГИП	Фельдман		Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия Лист Листов
Начот.	Сивков			РП 313
Н. контр.	Коган			
Гл. техн.	Ильин		Здание силовых кабелей (продолжение)	Минэнерго СССР Теплоэлектропроект Московское отделение
Ст. инж.	Шарнкин			

Формат А2

Типовые проектные решения.

Отраслевые

Согласовано:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Щит КИПиА			НЩ01 КИП	РУ-0,4кВ маслохоз-ва 31 4 1,2	Помещение КИПиА 22,5 3 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	25				5В/2 8В/2 3В/3 1В/2 6В/1	
		синтетического масла НР01				ДТ04-2	Щит НР01								— — — — — — —	
		Фильтр-пресс в контуре очистки масла UF805			UF805 КМ1	То же 31 4 1,2	Аппаратная огнест. масла 11,7 6 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	45				5В/2 8В/2 3В/3 1В/2 — — — — — — —	
						То же	Эл. двигатель UF805								— — — — — — —	
		То же UF806			UF806 КМ1	То же 31 4 1,2	То же 13 6 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	45				5В/2 8В/2 3В/3 1В/2 — — — — — — —	
						То же	То же UF806								— — — — — — —	
		Насос контура обогрева баков на складе UF812			UF812 КМ1	То же 31 4 1,2	То же 15,2 2,0 0,0	АВВГ	3х6+4	0,66	30				5В/2 8В/2 3В/3 1В/2 — — — — — — —	
						То же	Эл. двигатель UF812								— — — — — — —	
		Насос чистого масла UF804			UF804 КМ1	То же 31 4 1,2	То же 10,5 6 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	50				5В/2 8В/4 3В/3 1В/2 4В/1 — — — — — —	
						То же	Эл. двигатель UF804								— — — — — — —	
		Насос эксплуатационного масла UF803			UF803 КМ1	То же 31 4 1,2	То же 10,3 3,7 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	30				5В/2 8В/4 3В/3 1В/2 4В/1 — — — — — —	
						То же	Эл. двигатель UF803								— — — — — — —	
		Насос откачки замасленных вод UF811			UF811 КМ1	То же 31 4 1,2	То же 19,8 2,8 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	30				5В/2 8В/4 3В/3 1В/2 — — — — — — —	
						То же	Эл. двигатель UF811								— — — — — — —	
		Обогрев заслонки П1.3			П1.3 КМ1	То же 31 4 1,2	вентка-мера 89,2 10,5 3,5	АВВГ	3х4+2,5	0,66	30				5В/2 8В/4 Ш1В/1 — — — — — — —	
						То же	обогреватель П1.3								— — — — — — —	
		Приточный вентилятор п.1.1			П1.1 КМ1	То же 31 4 1,2	То же 29,4 8,2 3,15	АВВГ	3х4+2,5	0,66	25				5В/3 8В/3 Ш1В/1 — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель П1.1								— — — — — — —	
		Вытяжной вентилятор В1			В1 КМ1	То же 31 4 1,2	То же 22,8 10,5 3,15	АВВГ	3х4+2,5	0,66	35				5В/3 8В/4 Ш1В/1 — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель В1								— — — — — — —	
		Фильтр пресс в контуре эксплуатационного масла UF807			UF807 КМ1	То же 31,8 4 1,2	аппаратная огнест. масла 11,7 4,3 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	40				5В/3 8В/3 3В/4 1В/3 — — — — — — —	
						ДТ04-3	эл. двигатель UF807								— — — — — — —	
		То же UF808			UF808 КМ1	То же 31,8 4 1,2	То же 13 4,3 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	40				5В/3 8В/3 3В/4 1В/3 — — — — — — —	
						То же	То же UF808								— — — — — — —	
		Отопление РУСН Т1			Т1 КМ1	То же 31,8 4 1,2	РУ-0,4кВ маслохоз. 27,7 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	0,66	20				5В/3 8В/3 3В/3 — — — — — — — —	
						То же	пакетн. выкл. ДТ04М01								— — — — — — —	
		То же			Т1 КМ2	То же 28,7 0,4 1,2	То же 22,7 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	0,66	10				3В/3 — — — — — — — —	
						эл. печь Т1	То же								— — — — — — —	
		То же Т2			Т2 КМ1	То же 27,8 0,3 2,7	То же 22,7 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	0,66	5				— — — — — — — —	
						Пакетн. выкл. ДТ04М02	То же								— — — — — — —	
		То же			Т2 КМ2	То же 27,8 0,3 2,7	То же 29,3 0,4 1,2	АВВГ	3х4+2,5	0,66	40				3В/4 — — — — — — —	
						То же	эл. печь Т2								— — — — — — —	
		То же Т3			Т3 КМ1	То же 27,8 0,3 2,7	то же 27,9 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	0,66	5				— — — — — — — —	
						То же	пакетн. выкл. ДТ04М03								— — — — — — —	
		То же			Т3 КМ2	То же 30,1 0,4 1,2	То же 27,9 0,3 2,7	АВВГ	3х4+2,5	0,66	16				3В/4 — — — — — — —	
						эл. печь Т3	То же								— — — — — — —	
		Щит КИПиА приточных систем П1 и П3 НР03			НР03 КМ1	То же 31 4 1,2	Помещение КИПиА 22,2 5,8 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,66	30				5В/3 8В/3 3В/4 1В/2 6В/1 — — — — — — —	
						ДТ04-2	Щит НР03								— — — — — — —	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

27-4477

Привязан

Инв. №

ГИП	Фельдман		
Нач. отд.	Сидлин		
Н. контр.	Коган		
Гл. техн.	Уткин		
Ст. инж.	Шорников		

407-5-02.22.87 ЖК

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Журнал силовых кабелей (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	31.4	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Насос откачки масла UF810			UF810 КОМ	РУ-0,4кВ маслохоз. 31,8 4 1,2	аппаратная огнестм. масла 18,3 2,5 0,0	АВВГ	3х6+4	0,65	30				5В/2 8В/4 3В/3 1В/2 — — — — — — —	
						ДТ04-3	эл. двигатель UF810								— — — — — — — — — — —	
		Насос перекачки чистого масла в машзал UF802			UF802 КОМ	То же 31,8 4 1,2	То же 16,9 2,5 0,0	АВВГ	3х6+4	0,65	30				5В/2 1В/4 3В/3 1В/2 — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель UF802								— — — — — — — — — — —	
		Вытяжной вентилятор В2			В2 КОМ	То же 31,8 4 1,2	Венткамера 22,8 8,8 3,15	АВВГ	3х4+2,5	0,65	30				5В/4 8В/4 Ш16/1 — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель В2								— — — — — — — — — — —	
		Вытяжной вентилятор В4			В4 КОМ	То же 31,8 4 1,2	Венткамера 33,7 9 3,15	АВВГ	3х4+2,5	0,65	35				5В/4 8В/3 7В/3 Ш26/1 — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель В4								— — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — —	
		Насос откачки турбинного масла UF825			UF825 КОМ	РУ-0,4кВ маслохоз. 31 4,5 1,2	аппаратная турб. масла 42,2 1,7 0,0	АВВГ	3х6+4	0,65	35				7В/3 8В/3 3В/5 — — — — — — —	
						ДТ06-2	эл. двигатель UF825								— — — — — — — — — — —	
		Насос чистого турбинного масла UF816			UF816 КОМ	То же 31 4,5 1,2	То же 38,5 1,5 0,0	АВВГ	3х6+4	0,65	30				7В/3 8В/3 3В/5 — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель UF816								— — — — — — — — — — —	
		Насос эксплуатационного турбинного масла UF817			UF817 КОМ	То же 31 4,5 1,2	То же 40,5 1,7 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,65	35				7В/3 8В/3 3В/5 — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель UF817								— — — — — — — — — — —	
		Насос чистого индустриального масла UF836			UF836 КОМ	То же 31 4,5 1,2	аппаратная индустр. масла 68,9 1,9 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,65	70				7В/3 8В/3 3В/5 12В/2 9В/2 14В/1 — — — — — —	
						То же	эл. двигатель UF836								— — — — — — — — — — —	
		Насос откачки индустриального масла UF840			UF840 КОМ	То же 31 4,5 1,2	То же 70,3 3,7 0,0	АВВГ	3х6+4	0,65	75				7В/3 8В/3 3В/5 12В/2 9В/2 14В/1 — — — — — —	
						То же	эл. двигатель UF840								— — — — — — — — — — —	
		Насос откачки замасленных вод UF826			UF826 КОМ	То же 31 4,5 1,2	аппаратная турб. масла 62,8 2,5 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,65	60				7В/3 8В/3 3В/5 12В/2 9В/2 — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель UF826								— — — — — — — — — — —	
		Насос для ввода присадок в контуре чистого масла UF822			UF822 КОМ	То же 31 4,5 1,2	То же 43,7 3,5 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,65	40				7В/3 8В/3 3В/5 — — — — — — — —	
						То же	эл. двигатель UF822								— — — — — — — — — — —	
		Насос эксплуатационного индустриального масла UF837			UF837 КОМ	То же 31 4,5 1,2	То же 68,1 4,5 0,0	АВВГ	3х4+2,5	0,65	70				7В/3 8В/3 3В/5 12В/2 9В/2 14В/1 — — — — — —	
						То же	эл. двигатель UF837								— — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — —	

Привязан:

Инв. №

ГИП	Фельдмен		
Нач.отд.	Сибаков		
Н.контр.	Коган		
Гл.техн.	Откин		
Ст.инж.	Шорников		

407-5-022.87 ЖК

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Журнал силовых кабелей (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
РД	31.5	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат 22

Альбом 6

Отраслевые типовые проектные решения.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер позиции	Обозначение расцепителя	№ кабеля	Наименование монтажной единицы	Начало монтажа	Окончание монтажа	Марка кабеля	Сечение кабеля	Длина кабеля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

| Направление кабеля | | |

Альбом 6

Типовые проектные решения. Отраслевое

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Отрезок кабеля без разделки	№ кабеля	Наименование монтажной единицы	Начало монтажа	Окончание монтажа	Маркировка кабеля по проекту	Направление кабеля: Откуда — Шифр помещения	Откуда — Координаты X	Откуда — Координаты Y	Откуда — Координаты Z	Откуда — Наименование электротехнического устройства	Куда — Шифр помещения	Куда — Координаты X	Куда — Координаты Y	Куда — Координаты Z	Куда — Наименование электротехнического устройства	Марка кабеля	Кол-во жил и сечение	Длина в метрах для блоков № 1	2	3	4	Трасса прокладки	Примечания
1	2	3	4	5	6	7					8					9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Насос приема масла UF801			UF801 К350	Аппаратная огнестойкого масла	14,7	9,7	1,5	Аппаратная огнестойкого масла	14,7	9,6	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	5					
						Пускатель				Кнопочный пост												
		Насос передачи чистого масла UF802			UF802 К350	РУ-0,4кВ маслохозяйства	31,8	4	1,2	То же	18,5	2,5	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	35	5В/5	8В/5	3В/6	1В/4		
						Сборка ДТ04-3				То же												
		Насос эксплуатационного масла UF803			UF803 К350	То же	31	4	1,2	То же	10,2	4,5	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	50	5В/5	8В/5	3В/6	1В/4	4В/1	
						То же, ДТ04-2				То же												
		Насос чистого масла UF804			UF804 К350	То же	31	4	1,2	То же	10,1	6,3	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	50	5В/5	8В/5	3В/6	1В/4	4В/1	
						То же				То же												
		Сепаратор UF809			UF809 К350	Аппаратная огнестойкого масла	14,1	5,3	1,5	То же	14,1	5,4	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	5					
						Пускатель				То же												
		Насос откачки масла UF810			UF810 К350	РУ-0,4кВ маслохозяйства	31,8	4	1,2	То же	18	2,5	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	30	5В/5	8В/5	3В/6	1В/4		
						Сборка ДТ04-3				Переключатель												
					UF810 К351	То же	31,8	4	1,2	Помещение №1 КИП	22,5	3	0,0	АКВВГ	4х2,5	0	25	5В/5	8В/5	3В/6	1В/4	6В/2	
						То же				Панель												
		Насос откачки замасленных вод UF811			UF811 К350	РУ-0,4кВ маслохоз-ва	31	4	1,2	Аппаратная огнестойкого масла	20,1	3	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	30	5В/5	8В/5	3В/6	1В/4		
						Сборка ДТ04-2				Кнопочный пост												
					UF811 К351	То же	31	4	1,2	Помещение №1 КИП	22,5	3	0,0	АКВВГ	4х2,5	2	25	5В/5	8В/5	3В/6	1В/4	6В/2	
						То же				Панель												
		Насос контура обогрева баков на складе UF812			UF812 К350	То же	31	4	1,2	Аппаратная огнестойкого масла	15,4	2	0,0	АКВВГ	4х2,5	1	35	5В/5	8В/5	3В/6	1В/4		
						То же				Кнопочный пост												
		Насос перекачки отработанного масла в цистерну UF839			UF839 К350	Аппаратная огнестойкого масла	19	4,3	1,5	То же	19,1	4,3	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	5					
						Пускатель				То же												
		Насос приема масла UF813			UF813 К350	Аппаратная турбинного масла	44	8,9	1,5	Аппаратная турбинного масла	44,1	8,9	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	5					
						Пускатель				Кнопочный пост												
		Насос чистого масла UF818			UF818 К350	РУ-0,4кВ маслохоз-ва	31	4,5	1,2	То же	38,3	1,5	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	35	7В/4	8В/5	3В/6			
						Сборка ДТ06-2				Кнопочный пост												
		Насос эксплуатационного масла UF817			UF817 К350	То же	31	4,5	1,2	То же	40,7	1,7	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	35	7В/4	8В/5	3В/6			
						Сборка ДТ06-2				То же												
		Насос для ввода присадок UF822			UF822 К350	То же	31	4,5	1,2	То же	43,7	3,7	1,5	АКВВГ	4х2,5	1	40	7В/4	8В/5	3В/6			
						ДТ06-2				То же												

Привязан

Инв. №

407-5-0222.87 ЖК

ГИП	Фельдман	
Нач.отд.	Сивалков	
Н.контр.	Бат	
Нач.сект.	Фалькевская	
Вед.инж.	Ахметова	
Инж.	Пенькова	

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Журнал контрольных кабелей (начало)

Стадия	Лист	Листов
РП	32.1	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

27-4-11.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Насос откачки масла UF825			UF825 К350	То же 31 4,5 1,2	То же 47,9 1,7 1,5	АК68Г	4х2,5	1	35				78/4 88/5 38/6 — — — — — — — —	
						То же	Переключатель								— — — — — — — — — — — —	
					UF825 К351	То же 31 4,5 1,2	Помещение №2 КИП 55,8 9 10	АК68Г	4х2,5	1	30				78/4 88/5 38/6 108/2 — — — — — —	
						То же	Панель №2								— — — — — — — — — — — —	
		Насос перекачки отработанного масла в аварийную UF838			UF838 К358	Аппаратная агрегатного масла 60,7 1,6 1,5	Аппаратная турбин. масла 68,7 1,5 1,5	АК68Г	4х2,5	1	5				— — — — — — — — — — — —	
						Пускатель	Кнопочный пост								— — — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — — —	
					UF840 К350	Ру-дчкв маслохоз-ва 31 4,5 1,2	Аппаратная турбинного масла 70,1 3,7 1,5	АК68Г	4х2,5	1	70				78/4 88/5 38/6 128/3 98/3 — — — — —	
		Насос откачки масла UF840				Сборка ДТ06-2	Переключатель								— — — — — — — — — — — —	
					UF840 К351	То же 31 4,5 1,2	Помещение №2 КИП 55,8 9 10	АК68Г	4х2,5	1	30				78/4 88/5 38/6 108/2 — — — — — —	
						То же	Панель №2								— — — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — — —	
					UF834 К350	Ру-дчкв маслохоз-ва 31 4,5 1,2	Аппаратная индустриального масла 62,8 3 1,5	АК68Г	4х2,5	1	60				78/4 88/5 38/6 128/3 98/3 — — — — —	
		Насос откачки загрязненных вод UF834				Сборка ДТ06-2	Кнопочный пост								— — — — — — — — — — — —	
					UF831 К351	То же 31 4,5 1,2	Помещение №2 КИП 55,8 9 10	АК68Г	4х2,5	2	30				78/4 88/5 38/6 108/2 — — — — — —	
						То же	Панель №2								— — — — — — — — — — — —	
		Насос приема масла UF835			UF835 К350	Аппаратная индустриально го масла 67,9 7,9 1,5	Аппаратная индустриального масла 68 7,9 1,5	АК68Г	4х2,5	1	5				— — — — — — — — — — — —	
						Пускатель	Кнопочный пост								— — — — — — — — — — — —	
		Насос чистого масла UF836			UF836 К350	Ру-дчкв маслохоз-ва 31 4,5 1,2	То же 68,9 1,7 1,5	АК68Г	4х2,5	1	80				78/4 88/5 38/6 128/3 98/3 — — — — —	
						Сборка ДТ06-2	То же								— — — — — — — — — — — —	
		Насос эксплуатационного масла UF837			UF837 К350	То же 31 4,5 1,2	То же 68,1 1,3 1,5	АК68Г	4х2,5	1	70				78/4 88/5 38/6 128/3 88/3 146/2 — — — —	
						То же	То же								— — — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — — —	
															— — — — — — — — — — — —	
		Насос приема масла UF827			UF827 К350	Аппаратная трансформ. масла 57,1 8,4 1,5	Аппаратная трансформ. масла 57,1 8,3 1,5	АК68Г	4х2,5	1	5				— — — — — — — — — — — —	
						Пускатель	Кнопочный пост								— — — — — — — — — — — —	
		Насос чистого масла UF828			UF828 К350	Ру-дчкв маслохоз-ва 29,2 4 1,2	То же 63,9 2,5 1,5	АК68Г	4х2,5	1	80				58/5 88/5 38/6 128/3 98/3 — — — — —	
						Сборка ДТ02-2	То же								— — — — — — — — — — — —	
		Насос эксплуатационного масла UF829			UF829 К350	Ру-дчкв маслохоз-ва 29,2 4 1,2	Аппаратная трансформ. масла 58,3 2,3 1,5	АК68Г	4х2,5	1	55				58/5 88/5 38/6 128/3 98/3 — — — — —	
						Сборка ДТ02-2	Кнопочный пост								— — — — — — — — — — — —	
		Насос для ввода присадок UF833			UF833 К350	То же 29,2 4 1,2	То же 61,7 2,3 1,5	АК68Г	4х2,5	1	55				58/5 88/5 38/6 128/3 98/3 — — — — —	
						То же	То же								— — — — — — — — — — — —	
		Насос откачки масла UF834			UF834 К350	Ру-дчкв маслохоз-ва 29,2 4 1,2	То же 50,3 1,3 1,5	АК68Г	4х2,5	1	50				58/5 88/5 38/6 128/3 98/3 — — — — —	
						То же	Переключатель								— — — — — — — — — — — —	
					UF834 К354	То же 29,2 4 1,2	Помещение №2 КИП 58,8 8,3 10	АК68Г	4х2,5	0	85				58/5 88/5 38/6 108/2 — — — — — —	
						То же	Панель №1								— — — — — — — — — — — —	

Привязан

Инв. №

ГИП	Фельдман		407-5-02.22.87 ЖК
Нач.отд.	Сивцов		
Н.контр.	Бат		Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт. Журнал контрольных кабелей (продолжение)
Ведущ.инж.	Ахметова		Стадия: РП; Лист: 32; Листов:
Инж.	Пенькова		Минэнерго СССР Теплоэлектропроект Московское отделение

Формат 22

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

23-1411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Приточная система П1,П3			ПА1,ПА3	Венткамера 25,8 9,1 4,15	РУ-0,4кВ маслохоз-ва 31 4 1,2	АКВВГ	7×2,5	5	30				ШНВ 2 ВВ 5 5В 3	
					ПА1,ПА3	Шкаф приточной системы П1,П3	Сборка „ДТ04-2"	АКВВГ	7×2,5	5	30					
					ПА1,ПА3	То же 25,8 9,1 4,15	То же 31 4 1,2	АКВВГ	7×2,5	5	30				ШНВ 2 ВВ 5 5В 5	
					ПА1,ПА3	То же	То же									
					ПА1,ПА3	То же 25,8 9,1 4,15	То же 29,2 4 1,2	АКВВГ	7×2,5	5	30				ШНВ 2 ВВ 5 5В 5	
					ПА1,ПА3	То же	Сборка „ДТ02-2"									
					ПА1,ПА3	То же 25,8 9,1 4,15	Аппаратная бонетолового масла 22,8 5,8 0,0	АКВБГ	10×2,5	4	40				ШНВ 2 ВВ 3 3В 0 1В 4 ВВ 2	
					ПА1,ПА3	То же	Местный шкаф (КИП) ПА,ПЗ									
					ПА1,ПА3	То же 25,8 9,1 4,15	То же 22,5 5,8 0,0	АКВБГ	10×2,5	4	40				ШНВ 2 ВВ 5 3В 1 1В 4 ВВ 2	
					ПА1,ПА3	То же	То же									
					ПА1,ПА3	То же 25,8 9,1 4,15	Коридор 33,5 8 2,0	АКВВГ	4×2,5	2	25				Ш2В 2	
					ПА1,ПА3	То же	Соединительная коробка КЗ N7									
		Приточная система П2			П2,ПА3	Венткамера 26,5 9,1 4,15	Аппаратная бонетолового масла 23 5,8 0,0	АКВБГ	10×2,5	3	40				ШНВ 2 ВВ 5 3В 1 1В 4 ВВ 2	
					П2,ПА3	Шкаф приточной системы П2	Местный шкаф П2 (КИП)									
					П2,ПА3	То же 26,5 9,1 4,15	Коридор 33,5 8 2,0	АКВВГ	4×2,5	2	25				Ш2В 2	
					П2,ПА3	То же	Соединительная коробка КЗ N7									
		Приточный вентилятор П4			П4,ПА3	РУ 0,4кВ маслохоз-ва 29,2 4 1,2	Коридор 27,5 0,4 3,2	АКВВГ	4×2,5	1	25				5В 5 ВВ 5 3В 0	
					П4,ПА3	Сборка „ДТ02-2"	Исполнительный механизм заслонки									
					П4,ПА3	То же 29,2 4 1,2	Маслохоз-во 2,7 2,1 2,7	АКВВГ	4×2,5	1	15				5В 5 ВВ 5	
					П4,ПА3	То же	Переключатель									
					П4,ПА3	То же 29,2 4 1,2	Коридор 33,5 8 2,0	АКВВГ	4×2,5	2	25				5В 5 ВВ 5 7В 4	
					П4,ПА3	То же	Соединительная коробка КЗ N7									
					ВК3,ПА3	То же 31 4 1,2	РУ-0,4кВ маслохоз-ва 28,3 6 2,2	АКВБГ	10×2,5	1	20				5В 5 ВВ 5	
					ВК3,ПА3	Сборка „ДТ04-2"	Шкаф АВР В1,В2									
		Вентилятор В1			В1К3,ПА3	То же 31 4 1,2	Аппаратная бонетолового масла 23,0 9,4 4,65	АКВВГ	4×2,5	1	35				5В 5 ВВ 5 ШНВ 2	
					В1К3,ПА3	То же	Кнопочный пост									
					В1К3,ПА3	То же 31 4 1,2	Коридор 33,5 8 2,0	АКВВГ	4×2,5	2	25				5В 5 ВВ 5 7В 4	
					В1К3,ПА3	То же	Соединительная коробка КЗ N7									
					В2К3,ПА3	То же 31,8 4 1,2	РУ-0,4кВ маслохоз-ва 28,3 6 2,2	АКВВГ	7×2,5	1	15				5В 5 ВВ 5	
		Вентилятор В2			В2К3,ПА3	Сборка „ДТ04-3"	Шкаф АВР В1,В2									
					В2К3,ПА3	То же 31,8 4 1,2	Аппаратная бонетолового масла 23,0 9,2 4,65	АКВВГ	4×2,5	1	35				5В 5 ВВ 5 ШНВ 2	
					В2К3,ПА3	То же	Кнопочный пост									
					В2К3,ПА3	То же 31,8 4 1,2	Коридор 33,5 8 2,0	АКВВГ	4×2,5	2	25				5В 5 ВВ 5 7В 4	
					В2К3,ПА3	То же	Соединительная коробка КЗ N7									

Привязан

Инв. №

407-5-022.87 ЖК

ГИП	Фрейдман		Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Сивцов			РП	32.3	
Н. контр.	Бат					
Нач.гр	Фальковская		Журнал контрольных кабелей (продолжение)	Минэнерго СССР Теплоэлектропроект Московское отделение		
Ведущ.	Ахметова					
Инж.	Пенькова					

Формат А2

Отдельное типовое проектное решение.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					ВЗК350	То же 29,2 4 1,2	Ру-0,4кВ маслохоз-ва 28,7 6 2,2	АКВВГ	10×2,5	1	15				5в/5 1в/5 — — — — — — — — —	
		Вентилятор В3			ВЗК350	Сборка „ДТ02-2"	Шкаф АВР В3, В4								— — — — — — — — — — —	
					ВЗК350	То же 29,2 4 1,2	Аппаратная пульта ручного масла 33 9,3 4,65	АКВВГ	4×2,5	1	30				5в/5 1в/5 7в/4 Шп6/2 — — — — —	
					ВЗК350	То же	Кнопочный пост								— — — — — — — — — — —	
					ВЗК300	То же 29,2 4 1,2	Коридор 33,5 8 2,0	АКВВГ	4×2,5	2	25				5в/5 1в/5 7в/4 — — — — — — —	
					ВЗК300	То же	Соединительная коробка К3 N7								— — — — — — — — — — —	
					ВЗК300	ру-0,4кВ маслохоз-ва 31,8 4 1,2	Ру-0,4кВ маслохоз-ва 28,7 6 2,2	АКВВГ	7×2,5	1	15				5в/5 1в/5 — — — — — — — — —	
		Вентилятор В4			ВЗК350	Сборка ДТ04-3	Шкаф АВР В3, В4								— — — — — — — — — — —	
					ВЗК350	То же 31,8 4 1,2	Аппаратная пульта ручного масла 33 9,2 4,65	АКВВГ	4×2,5	1	30				5в/5 1в/5 7в/4 Шп6/2 — — — — —	
					ВЗК350	То же	Кнопочный пост								— — — — — — — — — — —	
					ВЗК300	То же 31,8 4 1,2	Коридор 33,5 8 2,0	АКВВГ	4×2,5	2	30				5в/5 1в/5 7в/4 — — — — — — —	
					ВЗК300	То же	Соединительная коробка К3N7								— — — — — — — — — — —	
		Вентилятор В3			ВЗК350	ру-0,4кВ маслохоз-ва 29,2 4 1,2	Быт. помещение 24,5 11,5 4,65	АКВВГ	4×2,5	1	30				5в/5 1в/5 Шп6/2 — — — — — — — — —	
					ВЗК350	Сборка „ДТ02-2"	Кнопочный пост								— — — — — — — — — — —	
		Вентилятор В6			ВЗК350	То же 29,2 4 1,2	То же 24,5 11,5 4,65	АКВВГ	4×2,5	1	30				5в/5 1в/5 Шп6/2 — — — — — — — — —	
					ВЗК350	То же	То же								— — — — — — — — — — —	
					ДТ04КЗ00	То же 31 4 1,2	Ру-0,4кВ маслохоз-ва 27,8 4 1,2	АКВВГ	4×2,5	1	10				5в/5 — — — — — — — — — — —	
		Вызывная сигнализация			ДТ04КЗ00	Сборка „ДТ04-2"	Сборка „ДТ02-2"								— — — — — — — — — — —	
					ДТ04КЗ00	То же 31 4,5 1,2	То же 27,8 4 1,2	АКВВГ	4×2,5	1	15				7в/4 1в/5 5в/5 — — — — — — —	
					ДТ04КЗ00	Сборка „ДТ05-2"	То же								— — — — — — — — — — —	
		Управление наружным освещением			FS ПМ2 КЗ00	ру-0,4кВ 27,1 5,1 2,7	Помещение КПП "а" 24,4 4,6 1,5	АКВВГ	4×2,5	1	25				1в/5 3в/6 — — — — — — — — —	
					FS ПМ2 КЗ00	Магнитный пускатель FS ☐ ПМ2	Выключатель В1								— — — — — — — — — — —	
					FS ПМ2 КЗ00	ру-0,4кВ 27,1 5 2,7	То же 24,4 4,5 1,5	АКВВГ	4×2,5	1	25				1в/5 3в/6 — — — — — — — — —	
					FS ПМ2 КЗ00	Магнитный пускатель FS ☐ ПМ2	Выключатель В2								— — — — — — — — — — —	
					ДТ04 КЗ00	То же 31 4 1,2		АКВВГ	4×2,5	1	☐				5в/5 3в/5 16в/3 — — — — — — —	Длина кабеля в помещении насосной ст-ва 15 м
					ДТ04 КЗ00	Сборка „ДТ04-2"	См. примечание 2								— — — — — — — — — — —	
		Сигнализация ру 0,4кВ			СБ☐ КЗ01	То же 32,3 2 1,2	ру 0,4кВ маслохоз-ва 31,5 2 1,2	АКВВГ	4×2,5	2	10				— — — — — — — — — — —	
					СБ☐ КЗ01	„СБ-☐" шк. №1	„СБ-☐" шк. №2								— — — — — — — — — — —	
					СБ☐ КЗ00	То же 31 4 1,2	То же 31,5 2 1,2	АКВВГ	4×2,5	2	15				5в/5 1в/5 3в/6 — — — — — — —	
					СБ☐ КЗ00	Сборка „ДТ04-2"	То же								— — — — — — — — — — —	
					СБ☐ КЗ02	То же 30,8 2 1,2	То же 31,5 2 1,2	АКВВГ	5×2,5	1	10				— — — — — — — — — — —	
					СБ☐ КЗ02	„СБ-☐" шк. №3	То же								— — — — — — — — — — —	
					СБ☐ КЗ03	То же 30,8 2 1,2	То же 30 2 1,2	АКВВГ	5×2,5	1	10				— — — — — — — — — — —	
					СБ☐ КЗ03	То же	„СБ-☐" шк. №4								— — — — — — — — — — —	

Сводная спецификация на кабель

№№ поз.	Заводская марка кабеля	Сечение кабеля	Напряжение В	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	АКВВГ	19×2,5	660	м	80	
2	АКВВГ	14×2,5	660	м	40	
3	АКВВГ	10×2,5	660	м	35	
4	АКВВГ	7×2,5	660	м	120	
5	АКВВГ	4×2,5	660	м	1595	
6	АКВВГ	4×2,5	660	м	☐	

1. Длины кабелей перед нарезкой уточняются по месту.
2. Направление кабеля уточняется в конкретном проекте.

Привязан:

Инв. №

ГИП	Фельдман	
Нач.отд.	Сивцков	
Н.контр.	Бат	
Нач.п/о	Сальковская	
Вед.инж.	Ахметова	
Инжен.	Пенькова	

407-5-02.22.87 ЖК

Маслохрзяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Журнал контрольных кабелей (окончание)

Стадия	Лист	Листов
РП	32.4	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат 22

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано

Индекс взаиморезервирования	№ кабеля	Наименование монтажной единицы	Начало монтажа	Окончание монтажа	Маркировка кабеля по проекту	Направление кабеля: Откуда — Шифр помещения	Откуда — Координаты X	Откуда — Координаты Y	Откуда — Координаты Z	Откуда — Наименование электротехнического устройства	Куда — Шифр помещения	Куда — Координаты X	Куда — Координаты Y	Куда — Координаты Z	Куда — Наименование электротехнического устройства	Марка кабеля	Кол-во жил и сечение	Число резервных жил	Длина в метрах	Трасса прокладки	Примечания
1	2	3	4	5	6	7					8					9	10	11	12	13	14
	8.0001	Температура огнестойкого масла в баке UF10804			8.0001					Термопреобразователь сопротивления UF00181	СК-1					АКВВГЭ	4х2.5	1	5		
	8.0002	— " —			8.0002					Термопреобразователь сопротивления UF00182	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	1	7		
	8.0003	— " —			8.0003					UF00183	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0004	Уровень в баке UF 10 804			8.0004					Датчик UF04681	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	0	5		
	8.0005	Температура и уровень огнестойкого масла в баке UF 10804			8.0005					СК-1	Помещение №1 КИП	22.5	3.0	0.5	Панель НР01	АКВВГЭ	14х2.5	3	65	18В 1; 11В 3; 16В 3; 3В 6; 1В 4; 6В 2	
	8.0006	Температура огнестойкого масла в баке UF 10 805			8.0006					Термопреобразователь сопротивления UF00184	СК-2					АКВВГЭ	4х2.5	1	5		
	8.0007	— " —			8.0007					UF00185	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	1	7		
	8.0008	— " —			8.0008					UF00186	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0009	Уровень огнестойкого масла в баке UF10805			8.0009					Датчик UF04682	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	0	5		
	8.0010	Температура и уровень огнестойкого масла в баке UF10805			8.0010					СК-2	Помещение №1 КИП	22.5	3.0	0.5	Панель НР01	АКВВГЭ	14х2.5	3	75	18В 1; 11В 3; 16В 3; 3В 6; 1В 4; 6В 2	
	8.0011	Температура регенерированного масла в баке UF 10806			8.0011					Термопреобразователь сопротивления UF00187	СК-3					АКВВГЭ	4х2.5	1	5		
	8.0012	— " —			8.0012					UF00188	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	1	7		
	8.0013	— " —			8.0013					UF00189	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0014	Уровень в баке UF10806			8.0014					Датчик UF04718	— " —					АКВВГЭ	4х2.5	0	5		
	8.0015	Температура и уровень регенерированного масла в баке UF 10806			8.0015					СК-3	Помещение №1 КИП	22.5	3.0	0.5	Панель НР01	АКВВГЭ	14х2.5	3	85	18В 1; 11В 3; 16В 3; 3В 6; 1В 4; 6В 2	
	8.0016	Температура эксплуатационного масла в баке UF 11803			8.0016					Термопреобразователь сопротивления UF00810	СК-4					АКВВГЭ	4х2.5	1	5		

Итого:

АКВВГ	4х2.5	— 110 м
АКВВГЭ	4х2.5	— 135 м
	5х2.5	— 54 м
	10х2.5	— 120 м
	14х2.5	— 375 м
	27х2.5	— 40 м

Привязан:

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ГИП	Фельдман		407-5-02-22.87-ЖК	
Н. контр.	Гордон Г.Н.			
Нач. п/о	Гордон Л.Б.			
Гл. спец.	Шпелева			
Инж.	Шорникова			

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Стадия: РП | Лист: 33.1 | Листов: 37

Огнестойкое масло. Журнал контрольных кабелей КИП

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Отраслевое типовое проектное решение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.0017	Температура эксплуатационного масла в баке UF11B03			8.0017	Термопреобразователь сопротивления UF001811	СК-4	АКВВГЭ	4х2.5	1	7		
	8.0018	—"—			8.0018	—"— UF001812	—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0019	Уровень в баке UF11B03			8.0019	Датчик UF04881	—"—	АКВВГЭ	4х2.5	0	5		
	8.0020	Температура и уровень в баке UF11B03			8.0020	СК-4	Помещение№1 КИП 22.5 3.0 0.5 Панель НР01	АКВВГЭ	14х2.5	3	70	18В 1; 11В 3; 16В 3; 3В 6; 1В 4; 6В 2	
	8.0021	Температура эксплуатационного масла в баке UF11B04			8.0021	Термопреобразователь сопротивления UF001813	СК-5	АКВВГЭ	4х2.5	1	5		
	8.0022	—"—			8.0022	—"— UF001814	—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	7		
	8.0023	—"—			8.0023	—"— UF001815	—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0024	Уровень эксплуатационного масла в баке UF11B04			8.0024	Датчик UF04882	СК-5	АКВВГЭ	4х2.5	0	5		
	8.0025	Температура и уровень в баке UF11B04			8.0025	СК-5	Помещение№1 КИП 22.5 3.0 0.5 Панель НР01	АКВВГЭ	14х2.5	3	80	18В 1; 11В 3; 16В 3; 3В 6; 1В 4; 6В 2	
	8.0026	Уровень эксплуатационного масла в баке UF11B01			8.0026	Датчик UF04981	1.0 2.5 0.5 СК-6	АКВВГЭ	5х2.5	1	15		
	8.0027	Уровень эксплуатационного масла в баке UF11B02			8.0027	Датчик UF04982	1.0 2.5 0.5 —"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	15		
	8.0028	Уровень чистого масла в баке UF10B03			8.0028	Датчик UF050B	1.0 2.5 0.5 —"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	12		
	8.0029	Уровень чистого масла в баке UF 10 B01			8.0029	Датчик UF05181	1.0 2.5 0.5 —"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	5		
	8.0030	Уровень чистого масла в баке UF 10 B02			8.0030	Датчик UF05182	1.0 2.5 0.5 —"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	7		
	8.0031	Уровень масла в расходных баках			8.0031	1.0 2.5 0.5 СК-6	Помещение№1 КИП 22.5 3.0 0.5 Панель НР01	АКВВГЭ	27х2.5	7	40	1В 4; 6В 2	
	8.0032	Уровень масла в баке UF11B05			8.0032	СК-7	Помещение№1 КИП 22.5 3.0 0.5 Панель НР01	АКВВГЭ	10х2.5	3	60	18В 1; 11В 3; 16В 3; 3В 6; 1В 4; 6В 2	
	8.0033	Уровень запасленной воды в баке UF12B01			8.0033	СК-8	Помещение№1 КИП 22.5 3.0 0.5 —"—	АКВВГЭ	10х2.5	3	60	11В 3; 16В 3; 3В 6; 1В 4; 6В 2	
	8.0034	Технологическая сигнализация			8.0034	Помещение№1 КИП 22.5 3.0 0.5 Панель НР01	Помещение баков огнестмасла 6 1 1.5 Звонок	АКВГ	4х2.5	2	30	6В 2; 1В 4	
	8.0035	—"—			8.0035	—"— 22.5 3.0 0.5 —"—	Территория наружних баков Звонок	АКВГ	4х2.5	2	80	6В 2; 1В 4; 3В 6; 16В 3; 11В 3	

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

407-5-02 22.87-ЖК

Лист 33.2

Альбом 5

Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Индекс взаимозаменяемого кабеля	№ кабеля	Наименование монтажной единицы	Начало монтажа	Окончание монтажа	Маркировка кабеля по проекту	Направление кабеля: Откуда — Шифр помещения	Откуда — Координаты X	Откуда — Координаты Y	Откуда — Координаты Z	Откуда — Наименование электротехнического устройства	Куда — Шифр помещения	Куда — Координаты X	Куда — Координаты Y	Куда — Координаты Z	Куда — Наименование электротехнического устройства	Марка кабеля	Кол-во жил и сечение, мм²	Число резервных жил	Длина в метрах	Трасса прокладки	Примечания
1	2	3	4	5	6	7					8					9	10	11	12	13	14
	8.0038	Температура в баке UF20B02			8.0038					Термопреобразователь сопротивления UF 101B1					СК-9	АКВВГЭ	4х2.5	1	5		
	8.0039	—"—			8.0039					UF 101B2					—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	7		
	8.0040	—"—			8.0040					UF 101B3					—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0041	Температура в баке UF20B03			8.0041					UF 101B4					—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	13		
	8.0042	—"—			8.0042					UF 101B5					—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	15		
	8.0043	—"—			8.0043					UF 101B6					—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	18		
	8.0044	Температура в баке UF 20B04			8.0044					UF 101B7					—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	21		
	8.0045	—"—			8.0045					UF 101B8					—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	23		
	8.0046	—"—			8.0046					UF 101B9					—"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	26		
	8.0047	Температура масла в баках UF 20B02, UF20B03, UF20B04			8.0049					СК-9	Помещение№2 КИП	55.8	8.3	0.0	Панель НР02К2	АКВВГЭ	27х2.5	8	85	20В 1 / 11В 3 / 16В 3 / 3В 6 / 10В 2	
	8.0048	Уровень турбинного масла в баке UF 20B01			8.0048					Датчик UF 140 B		48	6	0.5	СК-10	АКВВГЭ	5х2.5	1	7		
	8.0049	Уровень в баке UF 21B01			8.0049					Датчик UF146 B1		48	6	0.5	—"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	10		
	8.0050	Уровень в баке UF 21B02			8.0050					Датчик UF 146 B2		48	6	0.5	—"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	7		
	8.0051	Уровень в расходных баках UF20B01, UF 21B01, UF 21B02			8.0051		48	6	0.5	СК-10	Помещение№2 КИП	55.8	8.3	0.0	Панель НР02К2	АКВВГЭ	14х2.5	2	35	3В 6 / 10В 2	
	8.0052	Уровень замасленных вод в баке UF 22B01, масла UF 21B04			8.0052	Территория наружных баков.				СК-11	Помещение№2 КИП	55.8	8.3	0.0	—"—	АКВВГЭ	19х2.5	5	80	11В 3 / 16В 3 / 3В 6 / 10В 2	
	8.0053																				

Итого: АКВВГЭ 4х2.5 — 345 м
5х2.5 — 336 м
7х2.5 — 105 м
10х2.5 — 205 м
14х2.5 — 440 м
19х2.5 — 80 м
27х2.5 — 280 м

АКВВГ 4х2.5 — 155 м
10х2.5 — 10 м

Привязан

Инв.№

407-5-0222.87-ЖК

ГИП	Фельдман	
Н.контр	Гордон Г.Н	
Нач.п/о	Гордон Л.Б.	
Гл.спец	Шмелева	
Инж	Шарникова	

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Стадия	Лист	Листов
РП	34.1	37

Маслоаппаратная. Журнал контрольных кабелей КИП

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Формат 22

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.0054	Уровень в баке UF 20802			8.0054	Датчик UF 143 B1	СК-12	АКВВГЭ	5х2.5	1	5		
	8.0055	Уровень в баке UF 20803			8.0055	Датчик UF 143 B2	—..—	АКВВГЭ	5х2.5	1	13		
	8.0056	Уровень в баке UF 20804			8.0056	Датчик UF 144 B1	— .. —	АКВВГЭ	5х2.5	1	21		
	8.0057	Уровень в баке UF 20805			8.0057	Датчик UF 144 B2	— .. —	АКВВГЭ	5х2.5	1	19		
	8.0058	Уровень в баке UF 21803			8.0058	Датчик UF 145 B	—..—	АКВВГЭ	5х2.5	1	10		
	8.0059	Уровень в баках UF 20802, UF 20803, UF 20804, UF 20805, UF 21803			8.0059	СК-12	Помещение №2 КИП 55.8 3 0.0 Панель НР02R2	АКВВГЭ	27х2.5	7	85	20В 1; 11В 3; 16В 3; 3В 6; 10В 2	
	8.0060												
	8.0061												
	8.0062	Технологическая сигнализация			8.0062	Помещение №2 КИП 55.8 10.5 0.0 Панель НР02R1	Помещение насосной 51 1 1.5 Звонок	АКВВГ	4х2.5	2	25	10В 2; 3В 6	
	8.0063	— " —			8.0063	—..— 55.8 10.5 0.0 —..—	Территория у наружных баков Звонок	АКВВГ	4х2.5	2	130	10В 2; 3В 6; 16В 3; 11В 3	
	8.0064	Перемычка			8.0064	—..— 55.8 10.5 0.0 —..—	Помещение №2 КИП 55.8 0.3 0.0 Панель НР02R2	АКВВГ	10х2.5	3	40	10В 2	
	8.0065												
	8.0066	Уровень трансформаторного масла в баке UF 31803			8.0066	СК-13	Помещение №2 КИП 55.8 10.5 0.0 Панель НР02R1	АКВВГЭ	10х2.5	3	190	22В 1; 11В 3; 16В 3; 3В 6; 10В 2	
	8.0067	Уровень в баке UF 30802			8.0067	Датчик UF 250 B1	57 6 0.5 СК14	АКВВГЭ	5х2.5	1	10		
	8.0068	Уровень в баке UF 40801			8.0068	Датчик UF 250 B2	57 6 0.5 —..—	АКВВГЭ	5х2.5	1	7		
	8.0069	Уровень в баке UF 31 801			8.0069	Датчик UF 255 B	57 6 0.5 — —	АКВВГЭ	5х2.5	1	9		
	8.0070	Уровень в расходных баках			8.0070	СК-14	57 6 0.5 Помещение №2 КИП 55.8 10.5 0.0 Панель НР02R1	АКВВГЭ	4х2.5	2	30	9В 3; 12В 3; 3В 6; 10В 2	
	8.0071	Уровень в баке UF 30803			8.0071	Датчик UF 251 B1	СК-15	АКВВГЭ	5х2.5	1	5		
	8.0072	Уровень в баке UF 30804			8.0072	Датчик UF 251 B2	—..—	АКВВГЭ	5х2.5	1	13		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 27-44.17

407-5-02 22.87-ЖК Лист 34.2

Формат 22

Альбом 6

Взамен

Типовое проектное решение

Архивное

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.0073	Уровень в баке UF31802			8.0073	Датчик UF254B1	СК-15	АКВВГЭ	5х2.5	1	10		
	8.0074	Уровень в баке UF41801			8.0074	Датчик UF254B2	СК-15	АКВВГЭ	5х2.5	1	21		
	8.0075	Уровень в баке UF30805			8.0075	Датчик UF253B1	—·—	АКВВГЭ	5х2.5	1	18		
	8.0076	Уровень трансформаторного масла в баках			8.0076	СК-15	Помещение2 КИП 55.8 10.5 0.0 Панель НР02R1	АКВВГЭ	27х2.5	7	110	22В/1 11В/3 16В/3 3В/6 10В/2	
	8.0077	Уровень в баке UF40804			8.0077	Датчик UF253B2	СК-25	АКВВГЭ	5х2.5	1	21		
	8.0078	Уровень в баке UF40802			8.0078	Датчик UF252B1	—·—	АКВВГЭ	5х2.5	1	5		
	8.0079	Уровень в баке UF40803			8.0079	Датчик UF252B2	—·—	АКВВГЭ	5х2.5	1	13		
	8.0080	Уровень трансформаторного масла в баках			8.0080	СК-25	Помещение2 КИП 55.8 10.5 0.0 Панель НР02R1	АКВВГЭ	14х2.5	2	15	24В/1 11В/3 16В/3 3В/6 10В/2	
	8.0081												
	8.0082												
	8.0083												
	8.0084												
	8.0085	Температура индустриального масла в баке UF50802			8.0085	Термопреобразователь сопротивления UF101B10	СК-16	АКВВГЭ	4х2.5	1	5		
	8.0086	—·—			8.0086	UF101B11	—·—	АКВВГЭ	4х2.5	1	7		
	8.0087	—·—			8.0087	UF101B12	—·—	АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0088	Температура индустриального масла в баке UF51802			8.0088	UF101B13	—·—	АКВВГЭ	4х2.5	1	21		
	8.0089	—·—			8.0089	UF101B14	—·—	АКВВГЭ	4х2.5	1	23		
	8.0090	—·—			8.0090	UF101B15	—·—	АКВВГЭ	4х2.5	1	26		
	8.0091	Температура индустриального масла в баках			8.0091	СК-16	Помещение2 КИП 55.8 8.3 0.0 Панель НР02R2	АКВВГЭ	14х2.5	1	130	26В/1 13В/1 24В/1 11В/3 16В/3 3В/6 10В/2	

согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

407-5-02 22.87-ЖК

Лист 343

Формат 22

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.0092	Уровень в баке UF 50802			8.0092	Датчик UF330B1	СК-17	АКВВГЭ	5х2.5	1	5		
	8.0093	Уровень в баке UF 50803			8.0093	Датчик UF330B2	—"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	13		
	8.0094	Уровень в баке UF 51802			8.0094	Датчик UF331B	—"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	21		
	8.0095	Уровень индустриального масла в баках			8.0095	СК-17	Помещение №2 КИП 55.8 8.3 0.0 Панель НР02К2	АКВВГЭ	14х2.5	2	130	26В/1 13В/1 24В/1 11В/3 16В/3 3В/6 10В/2	
	8.0096	Уровень в баке UF 51803			8.0096	СК-18	—"— 55.8 8.3 0.0 —"—	АКВВГЭ	10х2.5	3	105	24В/1 11В/3 16В/3 3В/6 10В/2	
	8.0097												
	8.0098												
	8.0099												
	8.0100	Температура в трубопроводе на сливе из баков огнестойкого масла			8.0100	Термопреобразователь сопротивления UF 001816	6 1 0.5 СК-19	АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0101	Температура в трубопроводе к бакам огнестойкого масла			8.0101	—"— UF 001817	6 1 0.5 —"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0102	Температура в трубопроводе чистого трансформаторного масла			8.0102	7.5 2.0 2.0 —"— UF 101816	Помещение №2 КИП 55.8 8.3 0.0 Панель 2НР02К2	АКВВГЭ	4х2.5	1	75	1В/4 3В/6 10В/2	
	8.0103	Температура огнестойкого масла.			8.0103	6 1 0.5 СК-19	Помещение №1 КИП 22.5 3.0 0.5 Панель НР01	АКВВГЭ	7х2.5	2	30	1В/4 6В/2	
	8.0104	Температура в трубопроводе на сливе из баков машинного и турбинного масла			8.0104	Термопреобразователь сопротивления UF 101817	6 1 0.5 СК-20	АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0105	Температура масла в трубопроводе к бакам машинного и турбинного масла			8.0105	—"— UF 101818	6 1 0.5 —"—	АКВВГЭ	4х2.5	1	10		
	8.0106	Температура масла			8.0106	6 1 0.5 СК-20	Помещение №2 КИП 55.8 8.3 0.0 Панель НР02К2	АКВВГЭ	7х2.5	2	75	1В/4 3В/6 10В/2	
	8.0107	Уровень трансформаторного масла в баке чистого масла UF 33801			8.0107	7.5 2.0 0.5 Датчик UF371B	—"— 55.8 8.3 0.0 —"—	АКВВГЭ	5х2.5	1	75	1В/4 3В/6 10В/2	
	8.0108												
	8.0109												
	8.0110												

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

407-5-02.22.87-ЖК

Лист 34.4.

Альбом

Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

27-1417

Индекс взаимозаменяемости	№ кабеля	Наименование монтажной единицы	Начало монтажа	Окончание монтажа	Маркировка по проекту	Направление кабеля: Откуда — Шифр помещения	Откуда — Координаты X	Y	Z	Откуда — Наименование электротехнического устройства	Куда — Шифр помещения	Куда — Координаты X	Y	Z	Куда — Наименование электротехнического устройства	Марка кабеля	Кол-во жил и сечение	Число резервных жил	Длина в метрах	Трасса прокладки	Примечания
1	2	3	4	5	6	7					8					9	10	11	12	13	14
	8.0126	Температура холодного воздуха в системе П-1			8.0126					Термосигнализатор ОК004		32	10	4.3	СК-21	АКВВГ	4х2.5	2	15		
	8.0127	Температура холодного воздуха в системе П-3			8.0127					Термосигнализатор ОК006		32	10	4.3	— " —	АКВВГ	4х2.5	2	15		
	8.0128	Температура теплоносителя в системе П-1			8.0128					Термосигнализатор ОК007		32	10	4.3	— " —	АКВВГ	4х2.5	2	15		
	8.0129	Температура теплоносителя в системе П-3			8.0129					Термосигнализатор ОК009		32	10	4.3	— " —	АКВВГ	4х2.5	2	15		
	8.0130	Температура воздуха теплоносителя в системе П1 и П3			8.0130		32	10	4.3	СК-21	Помещение №1 КИП	22.2	5.8	0	Местный шкаф систем П1, П3 НРО3	АКВВГ	5х2.5	2	50	шв/2 8в/5 3в/6 1в/4 6в/2	
	8.0131	Температура холодного воздуха в системе П2			8.0131					Термосигнализатор ОК005		35	10	4.3	СК-22	АКВВГ	4х2.5	2	15		
	8.0132	Температура теплоносителя системы Q2			8.0132					Термосигнализатор ОК008		35	10	4.3	— " —	АКВВГ	4х2.5	2	15		
	8.0133	Температура воздуха и теплоносителя системы П2			8.0133		35	10	4.3	СК-22	Помещение №1 КИП	23	5.8	0	Местный шкаф системы П2 НРО4	АКВВГ	5х2.5	2	55	шв/2 1в/4 8в/5 3в/6 1в/4 6в/2	
	8.0134	Температура воздуха в помещении РУСН			8.0134					Термосигнализатор ОК028	Помещение РУСН				СК-23	АКВВГ	4х2.5	2	15		
	8.0135	— " —			8.0135					Термосигнализатор ОК029	— " —				— " —	АКВВГ	4х2.5	2	15		
	8.0136	— " —			8.0136	Помещение РУСН				СК-23					Сборка ДТО2-2	АКВВГ	5х2.5	2	20		
	8.0137	Заслонка П1,3 (ОК101)			8.0137	Помещение №1 КИП	22,2	5.8	0	Местный шкаф систем П1,П3 НРО3		32	10.7	4.3	Исполнительный механизм	АКВВГ	11х2.5	3	50	6в/2 1в/4 3в/6 8в/5 ш1в/2	
	8.0138	— " —			8.0138					— " —		32	10.7	4.3	Кнопочный пост заслонки	АКВВГ	7х2.5	1	50	6в/2 1в/4 3в/6 8в/5 ш1в/2	
	8.0139	Клапан П1.16 (ОК104)			8.0139					— " —		31.5	9.2	4.15	Исполнительный механизм	АКВВГ	7х2.5	1	50	6в/2 1в/4 3в/6 8в/5 ш1в/2	
	8.0140	— " —			8.0140					— " —		31.5	9.2	4.15	Кнопочный пост клапана	АКВВГ	7х2.5	1	50	6в/2 1в/4 3в/6 8в/5 ш1в/2	
	8.0141	Клапан П3.16 (ОК105)			8.0141					— " —		31	9.2	4.15	Исполнительный механизм	АКВВГ	7х2.5	1	50	6в/2 1в/4 3в/6 8в/5 ш1в/2	

Итого: АКВВГ 4х2.5 — 120 м
5х2.5 — 125 м
7х2.5 — 385 м
10х2.5 — 45 м
14х2.5 — 50 м

Привязан

Инв. N

ГИП	Фельдман	
Н. конт.	Гордин Г.Н.	
Нач. по	Гордин Л.Б.	
Гл. спец.	Шнелева	
Инжен.	Шорникова	

407-5-0222.87-ЖК

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 мвт

Стадия	Лист	Листов
РП	35.1	37

Приточные системы. Журнал контрольных кабелей КИП

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.0142	Клапан П3.16 (ОК-108)			8.0142	Помещение н1 КИП 22.2 5.8 0 Местный шкаф НРОЗ систем П1,П3	31 9,2 4.15 Кнопочный пост клапана	АКВВГ	7х2.5	1	50	6В/2 1В/4 3В/6 8В/5 Ш1В/2
	8.0143	Заслонка П2-3			8.0143	—"— 23 5.8 0 Местный шкаф НРОЧ системы П2	35 10,7 4.3 Исполнительный механизм заслонки	АКВВГ	10х2.5	1	45	6В/2 1В/4 3В/6 8В/5 7В/4 Ш2В/2
	8.0144	—"—			8.0144	—"—	35 10,7 4.3 Кнопочный пост заслонки	АКВВГ	7х2.5	1	45	6В/2 1В/4 3В/6 8В/5 7В/4 Ш2В/2
	8.0145	Клапан П2.16			8.0145	—"—	34.5 9,2 4.15 Исполнительный механизм заслонки	АКВВГ	7х2.5	0	45	6В/2 1В/4 3В/6 8В/5 7В/4 Ш2В/2
	8.0146	—"—			8.0146	—"—	34.5 9,2 4.15 Кнопочный пост клапана	АКВВГ	7х2.6	1	45	6В/2 1В/4 3В/6 8В/5 7В/4 Ш2В/2
	8.0147	Температура в помещении маслоаппаратной			8.0147	Термосигнализатор ОКО30В	СК 24	АКВВГ	4х2.5	2	10	
	8.0148	—"—			8.0148	Термосигнализатор ОКО31В	—"—	АКВВГ	4х2.5	2	10	
	8.0149	—"—			8.0149	Помещение н1 КИП СК-24	Помещение н1 КИП 23 5.8 0 Местный шкаф системы П2 НРОЧ	АКВВГ	3х2.5	1	10	

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2Г-1(УП2)

Альбом 6
Типовые строительные детали
Типовой проект 407-5-0222.87-ЖК
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Привязан.

Инв. №

407-5-0222.87-ЖК

ГИП	Фельдман	
Н. контр.	Гордон Г.Н.	
Нач. пр.	Гордон Л.Б.	
Гл. спец.	Шпелева	
Инжен.	Шорникова	

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Стадия	Лист	Листов
Р	36	37

Размещение соединительных коробок

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Альбом 6

Отраслевое типовое проектное решение

Индекс взаимозаменяемости	№ кабеля	Наименование монтажной единицы	Начало монтажа	Окончание монтажа	Маркировка кабеля по проекту	Направление кабеля: Откуда — Шифр помещения	Откуда — Координаты X	Y	Z	Откуда — Наименование электротехнического устройства	Куда — Шифр помещения	Куда — Координаты X	Y	Z	Куда — Наименование электротехнического устройства	Марка кабеля	Кол-во жил и сечение	Число резервных жил	Длина в метрах	Трасса прокладки	Примечания
1	2	3	4	5	6	7.					8					9	10	11	12	13	14
	0Мх127Т01	Комплексная телефонная сеть			0Мх127Т01		28,5	0,5	0	Муфта кабельная соединительная	Помещение РУСН	28,5	0,5	2,0	Коробка телефонная КРТ-10 0МЭ127001	ТПВ	10×2×0,5		2		
	0Мх127Т02	— " —			0Мх127Т02	Помещение РУСН	28,5	0,5	2,0	Коробка телефонная КРТ-10 0МЭ127001	Щит управления КИП	22,5	2,5	1,0	Аппарат телефонный АТС 0Мх127001	РВШЭ	1×2×0,5		35	3В/6 1В/4 6В/2	
	0Мх127Т03	— " —			0Мх127Т03	То же	28,5	0,5	2,0	То же	То же	23,6	2,5	1,0	Аппарат телефонный ЦБ 0Мх127002	РВШЭ	1×2×0,5		35	3В/6 1В/4 6В/2	
	0Мх127Т04	— " —			0Мх127Т04	То же	28,5	0,5	2,0	То же	То же	55	10	1,0	Аппарат телефонный АТС 0Мх127003	РВШЭ	1×2×0,5		60	3В/6 10В/2	
	0Мх127Т05	— " —			0Мх127Т05	То же	28,5	0,5	2,0	То же	То же	55	9,5	1,0	Аппарат телефонный ЦБ 0Мх127004	РВШЭ	1×2×0,5		60	3В/6 10В/2	

Итого: ТПВ 10×2×0,5 - 2м

РВШЭ 1×2×0,5 - 190м

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. N

407-5-02.22.87-ЖК

ГИП	Фельдман	Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 мвт	Стадия: РП; Лист: 37; Листов: 37
Н. контр	Тонких		
Нач. отд	Гудков		
Ст. инж	Грязнова	Журнал кабелей связи	Минэнерго СССР Теплоэлектропроект Московское отделение

gost.e-ecolog.ru

Формат 22