ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407-03-415.86

УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ БЛОЧНЫХ 110/10 (6), 110/35/10 (6) кВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ЗАВОДА „ЭЛЕКТРОЩИТ"

АЛЬБОМ XII

КТПБ ДЛЯ РАЙОНОВ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСТАНЦИЙ

СФ 742-13

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03 415.86

УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ БЛОЧНЫХ 110/10(6), 110/35/10(6) кВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ЗАВОДА „ЭЛЕКТРОЩИТ“

АЛЬБОМ XII

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I Общая пояснительная записка
Альбом II КТПБ по схеме 110-3. Электротехнические решения
Альбом III КТПБ по схеме 110-4. Электротехнические решения
Альбом IV КТПБ по схеме 110-5. Электротехнические решения
Альбом V КТПБ по схемам 110-3, 110-4, 110-5. Строительные решения
Схемы расположения строительных элементов подстанций.
Альбом VI Релейная защита, управление и автоматика КТПБ по схеме 110-5.
Сторона 110 кВ. Делительная защита (на оперативном переменном токе)
Альбом VII Релейная защита, управление и автоматика КТПБ по схеме 110-5.
Сторона 110 кВ. Дистанционная защита ЭПЗ-1636 (на выпрямленном оперативном токе)
Альбом VIII Релейная защита, управление и автоматика КТПБ по схеме 110-5.
Сторона 110 кВ. Задание щитостроительному заводу на НКУ.
Альбом IX КТПБ с усиленной изоляцией. Электротехнические решения. Части 1, 2
Альбом X КТПБ с усиленной изоляцией. Строительные решения.
Схемы расположения строительных элементов подстанций
Альбом XI КТПБ для районов с холодным климатом. Электротехнические решения.
Альбом XII КТПБ для районов с холодным климатом. Строительные решения.
Схемы расположения строительных элементов подстанций.
Альбом XIII Установочные чертежи строительных конструкций КТПБ
Схемы расположения строительных элементов подстанций.
Альбом XIV Строительные изделия.
Альбом XV Спецификации оборудования.

Примененные типовые проектные решения ТПР 407-03-331.83 „Установка трансформаторов собственных нужд и дугогасящих катушек“ (распространяет Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск, ул. Чебышева, 4)

ТПР 407-03-298 „Полные схемы ПС энергосистем 110/6-10, 110/6-10/6-10 и 110/35/6-10 кВ типа КТПБ без выключателей на стороне 110 кВ на переменном оперативном токе (Распространяет институт „Энергосетьпроект“, 107844, Москва, 2-ая Бауманская, 7)

РАЗРАБОТАНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИНСТИТУТА „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ“ МИНЭНЕРГО СССР

СФ 7/12-13

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛЕНИЯ — В. В. КАРПОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Э. Д. ЗЕМЕЛЬ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНЭНЕРГО СССР
ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 27.06.86

Копир. №5 формат А2

Опись альбома комплекта КС3

Обозначение	Наименование	Стр.
	Опись альбома комплекта КС 3	2
КС3-1	Общие данные (Вариант на лежнях)	3
КС3-2	То же (Вариант на сваях)	4
КС3-3	КТПБ-110/10(6)-УБ×2500-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	5
КС3-4	То же (Вариант на сваях)	6
КС3-5	КТПБ 110/10(6)-УБ-2×6300-У9-ХЛ1; КТПБ 110/10-УБ-2×10000-У9-ХЛ1; КТПБ 110/10-УБ-2×16000-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	7
КС3-6	То же (Вариант на сваях)	8
КС3-7	КТПБ-110/6-УБ-2×10000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/6-УБ-2×16000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/10-УБ-2×25000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/10-УБ-2×40000-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	9
КС3-8	То же (Вариант на сваях)	10
КС3-9	КТПБ-110/10-УБ-2×25000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/10-УБ-2×40000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/6-6-УБ-2×25000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/6-6-УБ-2×40000-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	11
КС3-10	То же (Вариант на сваях)	12
КС3-11	КТПБ-110/35/10(6)-УБ-2×6300-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	13
КС3-12	То же (Вариант на сваях)	14
КС3-13	КТПБ-110/35/10(6)-УБ-2×10000, 25000, 40000-У9-ХЛ1 КТПБ-110/35/10-УБ-2×16000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/35/6-УБ-2×16000-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	15
КС3-14	То же (Вариант на сваях)	16
КС3-15	КТПБ-110/35/10(6)-УБ-2×6300 (10000, 25000, 40000)-У9Л-ХЛ1; КТПБ-110/35/10-УБ-2×16000-У9Л-ХЛ1; КТПБ-110/35/6-УБ-2×16000-У9Л-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	17
КС3-16	То же (Вариант на сваях)	18
КС3-17	КТПБ-110/10(6)-СА-2×2500-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	19
КС3-18	То же (Вариант на сваях)	20
КС3-19	КТПБ-110/10(6)-СА-2×6300-У9-ХЛ1; КТПБ-110/10-СА-2×10000, 16000-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	21
КС3-20	То же (Вариант на сваях)	22
КС3-21	КТПБ-110/6-СА-2×10000, 16000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/10-СА-2×25000, 40000-У9ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	23
КС3-22	То же (Вариант на сваях)	24
КС3-23	КТПБ-110/6-6-СА-2×25000, 40000-У9-ХЛ1 КТПБ-110/10-10-СА-2×25000, 40000-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	25
КС3-24	То же (Вариант на сваях)	26
КС3-25	КТПБ-110/35/10(6)-СА-2×6300-У9-ХЛ1 Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	27
КС3-26	То же (Вариант на сваях)	28
КС3-27	КТПБ 110/35/10(6)-СА-2×10000-У9-ХЛ1; КТПБ 110/35/10-СА-2×16000-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	29
КС3-28	То же (Вариант на сваях)	30
КС3-29	КТПБ-110/35/6-СА-2×16000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/35/10(6)-СА-2×25000, 40000-У9-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	31
КС3-30	То же (Вариант на сваях)	32
КС3-31	КТПБ-110/35/10(6)-СА-2×6300, 10000, 25000 40000-У9Л-ХЛ1, КТПБ-110/35/6)-СА-2×16000-У9Л-ХЛ1; КТПБ-110/35/10-СА-2×16000-У9Л-ХЛ1. Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	33
КС3-32	То же (Вариант на сваях)	34
КС3-33	КТПБ-110/35/10(6)-СА-2×6300, 10000, 16000, 25000 40000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/35/6-СА-2×16000-У9-ХЛ1; КТПБ-110/35/10-СА-2×16000-У9-ХЛ1; Спецификация к схеме расположения элементов ограды	35
КС3-34	КТПБ-110/35/10(6)-СА-2×6300, 10000, 25000, 40000-У9Л-ХЛ1; КТПБ-110/35/6-СА-2×16000-У9Л-ХЛ1; КТПБ 110/35/10-СА-2×16000-У9Л-ХЛ1. Спецификация к схеме расположения элементов ограды	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КС3

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (вариант на лежнях)	
25	Схема расположения конструкций (вариант на лежнях)	
33	Спецификация к схеме расположения элементов ограды	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 1839-80	Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов	
3.407-102 Вып.1	Унифицированные железобетонные элементы подстанций 35-500 кВ	
4.407-267 Вып.2	Узлы и конструкции кабельных каналов илотков для подстанций напряжением 35-500 кВ	
	Прилагаемые документы	
КС4-3	Фундамент под трансформатор ФТ-6	Альбом XIII
КС4-6	Фундамент под кран'ы КР-11	
КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	
КС4-11	Схема расположения фундаментов под ОПУ 0-3. Вариант на лежнях	
КС4-20	Кабельные каналы. Узел 1К	
КС4-18	Фундаменты под Узлы выключателей типа ВМТ-110Б, ММО-110 Вариант на лежнях	

Удостоверяю, что проект соответствует действующим нормам и правилам
Главный инженер Парфенов Ю.Д.
строительной части проекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)

Обозначение	Наименование	Примечание
КС4-19	Ограда. Фрагмент ограждения и узлы.	Альбом XIII
КС4-17	Маслоприемник	
КСИ	Строительные изделия	Альбом XIV

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
25	Спецификация к схеме расположения конструкций	
33	Спецификация к схеме расположения элементов ограды	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки КС3

№ строки	Наименование группы элементов конструкций	Код	Кол. м³	Примечание
1	Блоки фундаментов	581100	18.12	
2	Сваи	581700	1.6	
3	Балки обвязочные, фундаментные и сооружений	582400	27.4	
4	Элементы оград	589900	9.2	
5	Конструкции и детали инженерных сооружений	585000	40.95	
	Всего бетона и железобетона		97.27	

Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных конструкций учтены в ведомости потребности в материалах и отдельно не учитываются.

Общие указания

1. Настоящие чертежи разработаны для выполнения строительной части комплектных трансформаторных подстанций (КТПБ) на основании требований завода изготовителя для следующих условий:
1.1 Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 60°С;
1.2 Нормативный скоростной напор ветра по III ветровому району при повторяемости 1 раз в 10 лет - 0.50 кПа (50 кгс/м²) по ПУЭ-76;
1.3 Нормативный вес гололеда принят при толщине с=20мм, что соответствует IV гололедному району по ПУЭ-76;
1.4 Грунты основания непучинистые со следующими нормативными характеристиками;
$\varphi^н$=0.49рад или 28°; $\gamma^н$=1.87т/м³; Кг=1; $C^н$=2кПа (0.02кгс/см²)
E=14.7 мПа (150 кгс/см²);
1.5 Грунтовые воды отсутствуют;
1.6 Сейсмичность района строительства 6 баллов по шкале ГОСТ 6249-52;
2. Материал стальных конструкций при t° от минус 41° до минус 65° С включительно - 09Г2-12 по ТУ 14-1-3023-80 или ГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73;
3. Электроды для сварки Э46А ГОСТ 9467-75;
4. В проекте применена незаглубленная ограда, в которой использовано изобретение по авторскому свидетельству № 729330;
5. Привязку уборной производить при конкретном проектировании.

Привязан

Инв.№

Н.контр.	Ковалев		
ГИП	Земель		
Нач.отд.	Роменский		
Гип стр.	Парфенов		
Вед.инж.	Кормилов		
Пробер.	Кирсанова		

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6)кВ изготовления КЭЦ

КТПБ-110/35/10(6)-54-2×6300-45-ХЛ1

Стадия	Лист	Листов
РП	1	94

Общие данные (вариант на лежнях)

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград

Формат А2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КС3

Лист	Наименование	Примечание
2	Общие данные (вариант на сваях)	
26	Схема расположения конструкций (вариант на сваях)	
33	Спецификация к схеме расположения элементов ограды	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ГОСТ 1839-80	Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов	
3.407-102 вып.1	Унифицированные железобетонные элементы подстанций 35-500 кв	
4.407-257 вып. 2	Узлы и конструкции кабельных каналов и лотков для подстанций напряжением 35-500 кВ	
Прилагаемые документы		
КС4-3	Фундамент под трансформатор ФТ-6	Альбом XIII
КС4-10	Фундаменты под КРУНы КС-11	"
КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	"
КС4-12	Схема расположения фундамента под ОПУ 0-3. Вариант на сваях	"
КС4-20	Кабельные каналы. Узел 1к	"
КС4-16	Фундаменты под узлы выключателей типа ВМТ-110Б, ММО-110 Вариант на сваях	"

Удостоверяю, что проект соответствует действующим нормам и правилам.
Главный инженер Парфенов Ю.А.
строительной части проекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)

Обозначение	Наименование	Примечание
КС4-19	Ограда. Фрагмент ограждения и узел	Альбом XIII
КС4-17	Маслоприемник	"
КСИ	Строительные изделия	Альбом XIV

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
26	Спецификация к схеме расположения конструкций	
33	Спецификация к схеме расположения элементов ограды	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки КС3

№ строки	Наименование группы элементов конструкций	Код	Кол. м³	Примечание
1	Блоки фундаментов	581100	18.12	
2	Сваи	581700	65.20	
3	Элементы оград	589900	9.20	
4	Конструкции и детали инженерных сооружений	585000	40.80	
	Всего бетона и железобетона		133.32	

Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных конструкций учтены в ведомости потребности в материалах и отдельно не учитываются.

Общие указания

1. Настоящие чертежи разработаны для выполнения строительной части комплектных трансформаторных подстанций (КТПБ) на основании требований завода изготовителя для следующих условий:
1.1. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 60°С
1.2 Нормативный скоростной напор ветра по III ветровому району при повторяемости 1 раз в 10 лет - 0.50 кПа (50 кгс/м²) по ПУЭ-76;
1.3 Нормативный вес гололеда принят при толщине С=20мм, что соответствует IV гололедному району по ПУЭ-76;
1.4. Грунты основания непучинистые со следующими нормативными характеристиками
$\varphi^{н}$=0.49 рад или 28°, γ=1.87/м³, Kr=1; $C^{н}$=2 кПа (0.02 кгс/см²), E=14.7 мПа (150 кгс/см²);
1.5 Грунтовые воды отсутствуют;
1.6 Сейсмичность района строительства 6 баллов по шкале ГОСТ 6249-52;
2. Материал стальных конструкций при t от минус 41°С до минус 60°С включительно - 09Г2-12 по ТУ 14-1-3023-80 или ГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73;
3. Выступающие из земли поверхности железобетонных свай окрасить известковой краской.
4. Электроды для сварки Э46А ГОСТ 9467-75;
5. В проекте применена незаглубленная ограда в которой использовано изобретение по авторскому свидетельству № 729330;
6. Привязку уборной производить при конкретном проектировании.

Привязан

Инв.№

Н.контр.	Кабалев		
Нач.отд.	Уменский		
ГИП	Ветвель		
ГИП стр.	Парфенов		
Рук. гр.	Корнилова		
Провер.	Курсанова		

ТП 407-03-415.86 КС3


Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6)кВ изготовления КЭЩ

КТПБ-110/35/10(6)-БЯ-2×6300-49 -Х01

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Общие данные (вариант на сваях)

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград



Спецификация к схеме расположения конструкций подстанций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
1	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-1.6	12	430	0.17м³
2	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-2.8	8	750	0.30м³
3	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-4.4	4	1200	0.48м³
4	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	58	100	0.04м³
5	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б 30А	56	200	0.08м³
6	Ал. XIII КС4-16	Модуль выключателя	2		
7	Ал. XIII КС4-6	Фундамент под опоры КР-9	1		
8	Ал. XIII КС4-13	Молниеотвод МС-27	1		
9	Ал. XIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
10	Ал. XIII КС4-1	Фундамент под трансформатор ФТ-1	2		
11	Ал. XIII КС4-11	Фундамент под ОПУ 0-3	1		
12	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки. Узел 1п	27		
13	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6п	1		
14	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7п	1		
15	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14п	1		
16	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22п	1		
17	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66п	1		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметка верха лежня принята равной 0.5м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XII КСИ-007	Панель сетчатая Р1	50	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,70	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 12.56.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Романенко		
ГИП	Земель		
ГИПсэр.	Пс зеров		
Рук. гр.	Кузнецова		
Пробер.	Кузнецова		
Инженер	Мизарева		

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления КЭП

КТПБ-110/10(6)-46×2500-49-ХЛ1


Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Схема расположения конструкций (вариант на лежнях)

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Запад. отделение Ленинград

Копир. Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Спецификация к схеме расположения конструкций подстанций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	3.407-102 вып.1	Свая УСВ-5А	46	1000	0,4 м³
2	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 45А	58	400	0,04м³
3	Ал. XIV КСИ-001	Балка БЗОА	56	280	0,08м³
4	Ал. XII КС4-1	Фундамент под трансформатор ФТ-1	2		
5	Ал. XII КС4-18	Анкерное устройство УА-1	4		
6	Ал. XII КС4-9	Фундамент под крюковую	1		
7	Ал. XIII КС4-12	Фундамент под опору-3	1		
8	Ал. XII КС4-16	Модуль выключателя	2		
9	Ал. XII КС4-13	Молниеотвод МС-27	1		
10	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные полки. Узел 1а	27		
11	4.407-267 АРУ2-7	То же Узел 7а	1		
12	4.407-267 АРУ2-6	" Узел 6а	1		
13	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14а	1		
14	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22а	1		
15	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66а	1		

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСИ-007	Панель сетчатая Р1	50	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	78,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	8,84	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ11371-78*	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ6402-70	18		


Отметка верха свай типа УСВ, за исключением оговоренных на чертежах, принята 0,5 м от уровня планировки земли.

Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

				Привязан	
Инв. №					
Н. контр.	Ковалев			ТП 407-03-415.86	КС3
				Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления КЭЦ	
Нач. отд.	Арменский				
ГИП	Земель				Стадия / Лист / Листов
ГИП	Парфенов			КТПБ-110/10(6)-46×2500-49-XII	РП / 4 /
Рук. гр.	Корнилова				
Проверил	Корсакова			Схема расположения конструкций (вариант на сваях)	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград
Инженер	Мазаева				

Копир. Анна

Формат А2



Спецификация к схеме расположения конструкций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Примечание
1	Ал XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-1,6	12	430	0,71 м³
2	Ал XIV КСН 011	Лежень ЛЖ-2,8	8	750	0,31м³
3	Ал. XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-4,4	4	1200	0,48м³
4	Ал. XIV КСН-002	Балка Б9 15А	58	100	0,04 м³
5	Ал. XIV КСН-001	Балка Б 30А	56	200	0,08 м³
6	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	2		
7	См. таблицу	Фундамент под КРУНы	1		
8	Ал. XIII КСЧ-13	Молниеотвод МС-27	1		
9	Ал. XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
10	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
11	Ал. XIII КСЧ-14	Блок БМБ-1 под заземляющий реактор, трансформатор и розъединитель	2		
12	4.407-267 АРУ 2-1	Кабельные лотки. Узел 1Л	21		
13	4.407-267 АРУ 2-6	То же Узел 6Л	1		
14	4.407-267 АРУ 2-7	" Узел 7Л	1		
15	4.407-267 АРУ 2-14	" Узел 14Л	1		
16	4.407-267 АРУ 2-22	" Узел 22Л	1		
17	4.407-267 АРУ 2-66	" Узел 66Л	1		
18	Ал XIII КСЧ-11	Фундамент под ОПУ 0-3	1		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем
2. Отметка верха лежня принята равной 0,5 м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал XIII КСН-007	Панель сетчатая Р1	50	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с колиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУНы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/10(6)-46-2×6300-49 ХЛ1	ФТ-1	КСЧ-1	КР-9	КСЧ-6
КТПБ-110/10-46-2×10000-49 ХЛ1	ФТ-2	КСЧ-1	КР-4	КСЧ-4
КТПБ-110/10-46-2×16000-49 ХЛ1	ФТ-2	КСЧ-1	КР-10	КСЧ-6

Привязан

Инв. № | Взам. инв. № | Подпись и дата

Нач. отд	Раменский		
ГИП	Зенель		
ГИП стр	Порфенов		
Рук. гр	Кириллова		
Проверил	Жиренкова		
Инженер	Чиркова		

Н. контр. Кабалев

ТП 407-03-415.86 КСЭ

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления КЭЦ


КТПБ-110/10(6)-46-2×6300-49-ХЛ1	Т	Лист
КТПБ-110/10-46-2×10000-49-ХЛ1	РП	5
КТПБ-110/10-46-2×16000-49-ХЛ1		

Схема расположения конструкций (вариант на сваях).

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Копир. Ч5

Формат А2



Спецификация к схеме расположения конструкций ЛС

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	3.407-102 Вып. 1	Свая УСВ-5А	46	1000	0,4 м³
2	Ал XIV КСН-002	Балка БУ 15А	58	100	0,04 м³
3	Ал XIV КСН-001	Балка Б 30А	56	200	0,08 м³
4	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
5	Ал XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
6	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
7	Ал. XIII КСЧ-12	Фундамент под ОПУ 0-3	1		
8	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	2		
9	Ал. XIII КСЧ-13	Молниеотвод МС-27	1		
10	Ал XIII КСЧ-15	Фундамент под трансформатор ТМ-250/6-10			
		(ТМ-400/6-10)	2		
11	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17			
		под разъединитель	2		
12	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12			
		под заземляющий			
		реактор	2		
13	4.407-267 АРУ 2-1	Кабельные лотки. Узел 1А	27		
14	4.407-267 АРУ 2-6	То же Узел 6А	1		
15	4.407-267 АРУ 2-5	" Узел 5А	1		
16	4.407-267 АРУ 2-14	" Узел 14А	1		
17	4.407-267 АРУ 2-22	" Узел 22А	1		
18	4.407-267 АРУ 2-66	" Узел 66А	1		

Отметка верха свай типа УСВ, за исключением оговоренных на чертежах, принята 0,5 м от уровня планировки земли.

Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIII КСИ-007	Панель сетчатая Р1	50	31.5	
Р2А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×50.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/10(6)-4Б-2×6300-49 ХЛ1	ФТ-1	КСЧ-1	КС-9	КСЧ-9
КТПБ-110/10-4Б-2×10000-49 ХЛ1	ФТ-2	КСЧ-1	КС-4	КСЧ-7
КТПБ-110/10-4Б-2×16000-49 ХЛ1	ФТ-2	КСЧ-1	КС-10	КСЧ-9

Привязан

Инв. №

Нач. отд	Роменский		05.05.86
ГИП	Земель		05.05.86
ГИП стр	Парфенов		05.05.86
Рук. гр.	Корнилова		05.05.86
Провер.	Корсонова		05.05.86
Инженер	Чиркова		05.05.86

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи, КТПБ 110/10(6), 110/35/10(6) кВ Изготовления КЭЩ


КТПБ-110/10(6)-4Б-2×6300-49 ХЛ1
КТПБ-110/10-4Б-2×10000-49 ХЛ1
КТПБ-110/10-4Б-2×16000-49 ХЛ1

Стадия	Лист	Листов
РП	6	

Схема расположения конструкций (вариант НО с сеткой)

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Копир. 65 Формат А2



Спецификация к схеме расположения конструкций ЛС

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	Ал.XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-1,6	12	430	0,17 м³
2	Ал.XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-2,8	8	750	0,30 м³
3	Ал.XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-4,4	4	1200	0,48 м³
4	Ал.XIV КСН-002	Балка БУ 15А	60	100	0,04 м³
5	Ал.XIV КСН-001	Балка Б 30А	58	200	0,08 м³
6	Ал.XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	2		
7	См. таблицу	Фундамент под крюки	1		
8	Ал.XIII КСЧ-13	Молниеотвод МС-27	1		
9	Ал.XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
10	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
11	Ал.XIII КСЧ-14	Блок БМБ-1 под заземляющий реактор, трансформатор и разъединитель	2		
12	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки. Узел 1Л	27		
13	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6Л	1		
14	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7Л	1		
15	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14Л	1		
16	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22Л	1		
17	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66Л	1		
18	Ал.XIII КСЧ-11	Фундамент под ОПУ 0-3	1		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметка верха лежня принята равной 0,5 м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал.XIV КСН-007	Панель сетчатая Р1	52	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.5б.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М12.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/6-4б-2×10000-49ХЛ1	ФТ-2	КСЧ-1	КР-10	КСЧ-6
КТПБ-110/6-4б-2×16000-49ХЛ1	ФТ-2	КСЧ-1	КР-10	КСЧ-6
КТПБ-110/10-10-4б-2×25000-49ХЛ1	ФТ-4	КСЧ-2	КР-6	КСЧ-5
КТПБ-110/10-10-4б-2×40000-49ХЛ1	ФТ-4	КСЧ-2	КР-6	КСЧ-5

Привязан

Инв.№


Н.контр. Кайдалов

ТП 407-03-415.86 КСЗ

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6)кВ изготовления КЭЩ

					Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Роменский			КТПБ-110/6-4б-2×10000-49ХЛ1	РП	7	
ГИП	Занель			КТПБ-110/6-4б-2×16000-49ХЛ1			
ГИП стр	Парфенов			КТПБ-110/10-10-4б-2×25000-49ХЛ1			
Рук.гр.	Наршилов			КТПБ-110/10-10-4б-2×40000-49ХЛ1			
Провер.	Корсакова			Схема расположения конструкций (вариант на лежнях)	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград		
Инженер	Чирнова						

Копир. 14 Формат А2



Спецификация к схеме расположения конструкций подстанций

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Примечание
1	3.407-102 вып 1	Свая УСВ-5А	46	1000	0,4 м³
2	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	60	100	0,04 м³
3	Ал. XIV КСИ-001	Балка БЗ0А	58	200	0,08 м³
4	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
5	Ал. XIII КС4-18	Анкерное устройство №2	4		
6	См. таблицу	Фундамент под КРУНы	1		
7	Ал. XIII КС4-12	Фундамент под ОПУ-3	1		
8	Ал. XIII КС4-16	Модуль выключателя	2		
9	Ал. XIII КС4-13	Молниеотвод МС-27	1		
10	Ал. XIII КС4-15	Фундамент под трансформатор ТМ-250/6-10 (ТМ-400/6-10)	2		
11	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	2		
12	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	2		
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1а	27		
14	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6а	1		
15	4.407-267 АРУ2-5	" Узел 5а	1		
16	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14а	1		
17	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22а	1		
18	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66а	1		

Отметка верха свай типа УСВ, за исключением оговоренных на чертежах, принята 0,5 м. от уровня планировки земли. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСИ-007	Панель сетчатая Р1	62	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р-1А	6	31.6	
Р2	-008	Панель сетчатая С калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	8		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУ'ы	
	Тип	Лист	Тип	Лист
КТПБ-110/6-4Б-2×10000-49-ХЛ1	ФТ-2	КС4-1	КС-10	КС4-9
КТПБ 110/6-4Б-2×16000-49×Л1	ФТ-2	КС4-1	КС-10	КС4-9
КТПБ-110/10-10-4Б-2×25000-49-Х Л1	ФТ-4	КС4-2	КС-6	КС4-8
КТПБ-110/10-10-4Б-2×40000-49-ХЛ1	ФТ-4	КС4-2	КС-6	КС4-8

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Ковалев		
Нач. отд	Роженский		
ГИП	Зенков		
Гл.инж.	Порфенов		
Рук. гр.	Корнилова		
Провер.	Кирсанова		
Инженер	Чирнова		

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110(35)/10(6) кВ изготовления НЭЩ


	Стадия	Лист	Листов
КТПБ-110/6-4Б-2×10000-49×Л1 КТПБ-110/6-4Б-2×16000-49×Л1 КТПБ-110/10-10-4Б-2×25000-49×Л1 КТПБ-110/10-10-4Б-2×40000-49×Л1	РП	8	

Схема расположения конструкций (вариант на сваях)

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СФ 742-13



Спецификация к схеме расположения конструкций водозащиты

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-1.6	12	430	0.12м³
2	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-2.8	8	750	0.20м³
3	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-4.9	4	1200	0.48м³
4	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15 А	62	180	0.04м³
5	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б30 А	60	280	0.07м³
6	Ал. VIII КС4-16	Побудь выключателя	2		
7	Ал. VIII КС4-5	Фундамент под крупы КРП	1		
8	Ал. VIII КС4-13	Молниеотвод МС-27	1		
9	Ал. VIII КС4-18	Заземл. устройство ЗУ-2	4		
10	Ал. VIII КС4-2	Фундамент под трансформатор ФТ-4	2		
11	Ал. VIII КС4-14	Блок Б16-1 под заземляющий реактор, трансформатор и разъединитель	1		
12	4.407-267 АРУ2-1	Побочные лежни Узел 1а	21		
13	4.407-267 АРУ2-5	То же Узел 3а	1		
14	4.407-267 АРУ2-6	" Узел 6а	1		
15	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14а	1		
16	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22а	1		
17	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66а	1		
18	Ал. VIII КС4-11	Фундамент под ОПНТ-3	1		


Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIII КСИ-007	Панель сетчатая Р1	54	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия			
		Болт М20×30.58.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М20.6.019 ГОСТ 5915-70**	36		
		Шайба 20.019 ГОСТ 11371-78**	36		
		Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем
2. Отметка верха лежня принята ровной 0,0 м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

				Привязан	
Инв. №					
Нач. отд.	Кабанов			ТП 407-03-415.86	
Гл. спец.	Зотеев			Установочные чертежи КПЛ 35/10(6) КВ изготовлен.	
Нач. сект.	Ананьев			АПБ-110/10-10-48-2л 25000-49 У1,У2	
Гип. пр.	Ананьева			АПБ-110/10-10-48-3л 40000-49 У1,У2	
Провер.	Ананьева			АПБ-110/10-10-48-3л 63000-49 У1,У2	
Н. контр.	Ананьев			АПБ-110/10-10-48-3л 80000-49 У1,У2	
				Схема расположения конструкций 1 вариант (на лежнях)	Р11 / 9
					Энергосетьпроект Отдел заводских чертежей Ленинград

стр 702-13



Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСН-007	Панель сетчатая Р1	54	31.6	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.35 Г 019 ГОСТ 6402-70*	18		

Спецификация к схеме расположения конструкций ЛС


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Примечание
1	3.407-102 Вып 1	Свая ЗС8-5А	46	1000	0.9м³
2	Ал. XIII КСН-002	Балка БУ 18А	62	100	0.04м³
3	Ал. XIII КСН-001	Балка Б 30А	60	200	0.08м³
4	Ал. XIII КС4-2	Фундамент под трансформатор СТ-4	2		
5	Ал. XIII КС4-18	Линейное заземление ЛЗ2	4		
6	Ал. XIII КС4-9	Фундамент под крюк КС9	1		
7	Ал. XIII КС4-12	Фундамент под опу-03	1		
8	Ал. XIII КС4-16	Модуль выключателя	2		
9	Ал. XIII КС4-13	Молниеотвод мс-27	1		
10	Ал. XIII КС4-15	Фундамент под трансформатор ТМ-250/6-10 (ТМ-400/6-10)	4		
11	407-03-331.83 АС-33	Опора типа от-17 под разъединитель	4		
12	407-03-331.83 АС-23	Опора типа от-12 под заземляющий рентор	4		
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1а	27		
14	4.407-267 АРУ2-5	То же Узел 5а	1		
15	4.407-267 АРУ2-6	" Узел 6а	1		
16	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14а	1		
17	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22а	1		
18	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66а	1		

Отметка верха свай типа УС8, за исключением оговоренных на чертежах, принята 0.5м от уровня планировки земли. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XII

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		Привязан	
Нач. отд.	Ростовцев			ТП 407-03-415.86	КСЭ
ГИП	Зенков			Установочные чертежи КТПБ-100/10(6), 100/25/10(6)кВ изготовления КЭЦ	
Нач. сект.	Парфенов			КТПБ-100/10-10-УХЛ1	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Рук. гр.	Корнилова			КТПБ-100/10-10-У1	
Гл.спец.	Кирсанова			КТПБ-100/6-10-УХЛ1	
Инженер	Чирнова			КТПБ-100/6-10-У1	Электромонтажный Северо-Западное отделение Ленэнерго
				Схема расположения конструкций (вариант на сваях)	

Формат А3

Копировал Формат А4



Спецификация к схеме расположения конструкций подтрасс

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Примечание
1	Ал XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-4.6	16	430	0.17м³
2	Ал. XIV КСИ-111	Лежень ЛЖ-2.8	10	750	0.30м³
3	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-4.4	8	1200	0.48м³
4	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-6.0	8	1630	0.65м³
5	Ал. XIV КСИ-002	Балка 6У15А	72	100	0.04м³
6	Ал. XIV КСИ-001	Балка 6 30А	70	200	0.08м³
7	Ал. XIII КС4-3	Фундамент под трансформатор ФТ-6	1		
8	Ал. XIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
9	Ал. XIII КС4-6	Фундамент подкрыл КФ-11	1		
10	Ал. XIII КС4-11	Фундамент под ОПУ 0-3	1		
11	Ал. XIII КС4-16	Модуль выключателя	2		
12	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1л	33		
13	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6л	3		
15	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14л	1		
16	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22л	2		
17	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66л	1		
18	Ал. XIII КС4-20	Кабельные каналы Узел 1к	6		
19	Ал. XIII КС4-20	То же Узел 2к	4		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем
2. Отметка верха лежня принята равной 0.5м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСИ-007	Панель сетчатая Р1	64	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	48		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78**	36		
		Шайба 10.56Г.019 ГОСТ 6402-70*	48		

Привязан

Инв. №


Н. контр.	Ковалев		

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6)кВ изготовления КЭП

Нач. отд.	Романский			КТПБ 110/35/10(6)-4Б-2×6300-49-хл1	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Земель				РП	11	
ГИП стр.	Парренов						
Рук. гр.	Корнилов			Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ		
Проверил	Кирсанова						

Копир. Ант. СР772-13 Формат А2



Спецификация к схеме расположения конструкций подстанций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	3.407-102 Вып 1	Свая УСВ-5А	98	1000	0,4м³
2	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	72	100	0,04м³
3	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б 30А	70	200	0,08м³
4	Ал. XIII КС4-3	Фундамент под трансформатор ФТ-6	1		
5	Ал. XIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
6	Ал. XIII КС4-10	Фундаменты под КРУН и КТП	1		
7	Ал. XIII КС4-12	Фундамент под ОПУ 0-3	1		
8	Ал. XIII КС4-16	Модуль выключателя	2		
9	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1л	32		
10	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6л	3		
11	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14л	1		
12	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22л	2		
13	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66л	1		
14	Ал. XIII КС4-20	Кабельные каналы Узел 1к	6		
15	Ал. XIII КС4-20	То же Узел 2к	4		

Отметка верха свай типа УСВ, за исключением оговоренных на чертежах, принята 0,5м от уровня планировки земли.

Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСИ-007	Панель сетчатая Р1	64	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,84	
		Стандартные изделия			
		Болт М10х30.56.019 ГОСТ 7798-70*	48		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78**	36		
		Шайба 10.56.019 ГОСТ 6402-70*	48		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				Привязан	
Инв. №					
Н. контр.	Кайдалов		08.15	ТП 407-03-415.86	КС3
				Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6)кВ напряжения КЭЦ	
Нач. отд.	Раменский		08.15		
ГИП	Земель		08.15	КТПБ-110/35/10(6)-4Б-2х6300-49ХЛ1	Стадия: РП; Лист: 12; Листов:
ГИП отд.	Парфенов		08.15		
Рук. гр.	Корнилова		07.15	Схема расположения конструкций (Вариант на сваях)	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград
Провер.	Корсакова		08.15		

Копир. Лист | Формат А2

СП 740-13



Спецификация к схеме расположения конструкций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-1.6	16	430	0.17 м³
2	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-2.8	10	750	0.30 м³
3	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-4.4	8	1200	0.48 м³
4	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-6.0	8	1630	0.65 м³
5	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	72	100	0.04 м³
6	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б 30А	70	200	0.08 м³
7	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	1		
8	Ал. XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
9	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
10	Ал. XIII КСЧ-11	Фундамент под ОПУО-3	1		
11	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	2		
12	Ал. XIII КСЧ-14	Блок БМБ-1 под заземляющий редактор, трансформатор и разъединитель	2		
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел1	33		
14	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел6	3		
15	4.407-267 АРУ2-14	" Узел14	1		
16	4.407-267 АРУ2-22	" Узел22	2		
17	4.407-267 АРУ2-66	" Узел66	1		
18	Ал. XIII КСЧ-20	Кабельные каналы Узел6	6		
19	Ал. XIII КСЧ-20	То же Узел2	4		

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСИ-007	Панель сетчатая Р1	64	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая калитка Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10х39.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.с.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/35/10(6)-4Б-2х10000-49-хЛ1	ФТ-6	КСЧ-3	КР-12	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10-4Б-2х16000-49-хЛ1	ФТ-7	КСЧ-3	КР-13	КСЧ-6
КТПБ-110/35/6-4Б-2х16000-49-хЛ1	ФТ-7	КСЧ-3	КР-13	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10/6-4Б-2х25000-49-хЛ1	ФТ-7	КСЧ-3	КР-13	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10/6-4Б-2х40000-49-хЛ1	ФТ-7	КСЧ-3	КР-13	КСЧ-6

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметка верха лежня принята равной 0,5м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Привязан

Инв. №

Н. контр. Кабелев 08.92

ТП 407-03-415.86 КСЭ


Установочные чертежи КТПБ-110/35/10(6)кВ изготовления К.Э.Ц.

Нач. отд.	Романенко			КТПБ-110/35/10(6)-4Б-2х10000, 16000, 25000-49-хЛ1	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Земель		08.92	КТПБ-110/35/10-4Б-2х16000-49-хЛ1	РП	13	
ГИП стр.	Перфенов		08.92	КТПБ-110/35/6-4Б-2х16000-49-хЛ1			
Рук. гр.	Корнилова		08.92	Схема расположения конструкций (вариант на лежнях)	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение г. Ленинград		
Провер.	Киреенко		08.92				
Инженер	Чиркова		08.92				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

копир. Анся

формат А2



Спецификация к схеме расположения конструкций ПС

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	3.407-102 Вып.1	Свая УС8-5А	98	1000	0,4 м³
2	Ал XIV КСН-002	Балка Б9 15А	72	100	0,04 м³
3	Ал XIV КСН-001	Балка Б 30А	10	200	0,08 м³
4	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	1		
5	См. таблицу	Фундамент под КРУН	1		
6	Ал VIII КСЧ-18	Анкерное устройство А1-2	4		
7	Ал VIII КСЧ-12	Фундамент под ОПУ 0-3	1		
8	Ал VIII КСЧ-15	Фундамент под трансформатор ТМ-250/6-10 (ТМ-400/6-10)	2		
9	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	2		
10	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	2		
11	Ал VIII КСЧ-16	Модуль выключателя	2		
12	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки. Узел 1А	32		
13	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6А	3		
14	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14А	1		
15	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22А	2		
16	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66А	1		
17	Ал VIII КСЧ-20	Кабельные лотки. Узел 1К	6		
18	Ал VIII КСЧ-28	То же Узел 6К	4		

Отметка верха свай типа УС8, за исключением оговоренных на чертежах, принята 0,5м от уровня планировки земли. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал XIII КСН-007	Панель сетчатая Р1	64	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,09	
		Стандартные изделия			
		Болт М16×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М16.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 16.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 16.56Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/35/10(6)-45-2-10000-49Ж.Л1	ФТ-6	КСЧ-9	КС-12	КСЧ-18
КТПБ-110/35/10-45-2×16000-49Ж.Л1	ФТ-7	КСЧ-9	КС-13	КСЧ-18
КТПБ-110/35/6-45-2×16000-49Ж.Л1	ФТ-7	КСЧ-9	КС-13	КСЧ-18
КТПБ-110/35/10/6-45-2×25000-49Ж.Л1	ФТ-7	КСЧ-8	КС-13	КСЧ-18
КТПБ-110/35/10/6-45-2×40000-49Ж.Л1	ФТ-7	КСЧ-3	КС-13	КСЧ-18

Привязан

Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ТП 407-03-415.86 КС3

Экспозиционные чертежи КТПБ 110/10(6), 110/35/20(6) кВ изготовителя КЭП

Нач. отд. ГИП	Ремнистый		
	Земель		
Тип стр	Парфенов		
Рук. гр	Наришкина		
Пробер	Кирсанова		
Оценщик	Чирнева		

КТПБ-110/35/10(6)-45-2×10000-49Ж.Л1
КТПБ-110/35/6-45-2×16000-49Ж.Л1
КТПБ-110/35/10-45-2×16000-49Ж.Л1
КТПБ-110/35/10/6-45-2×25000-49Ж.Л1
КТПБ-110/35/10/6-45-2×40000-49Ж.Л1


Схема расположения конструкций (вариант на сваях)

Стадия	Лист	Листов
РП	14	

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Копир №

Формат А2



Спецификация к схеме расположения конструкций ЛС

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
1	Ал. XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-1,6	20	430	0,17 м³
2	Ал. XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-2,8	10	750	0,30 м³
3	Ал. XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-4,4	8	1200	0,48 м³
4	Ал. XIV КСН-011	Лежень ЛЖ-6,0	8	1630	0,65 м³
5	Ал. XIV КСН-002	Балка БУ 15А	70	100	0,04 м³
6	Ал. XIV КСН-001	Балка Б 30А	68	200	0,08 м³
7	См. таблицу	Фундамент под			
	1	трансформатор	1		
8	Ал. VIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
9	См. таблицу	Фундамент под крун'ы	1		
10	Ал. XIII КСЧ-11	Фундамент под ОПУ 0-3	1		
11	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	2		
12	Ал. XIII КСЧ-14	Блок БМБ-1 под заземляющий реактор, трансформатор и разъединитель	2		
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1А	28		
14	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6А	1		
15	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14А	1		
16	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22А	1		
17	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66А	1		

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIII КСН-007	Панель сетчатая Р1	62	31,5	
Р2А	-007	Панель сетчатая Р 1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.019 ГОСТ 6402-70	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/35/10(6)-46-2×6300-49Л-ХЛ1	ФТ-3	КСЧ-2	КР-9	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10(6)-46-2×10000-49Л-ХЛ1	ФТ-3	КСЧ-2	КР-4	КСЧ-4
КТПБ-110/35/10-46-2×16000-49Л-ХЛ1	ФТ-5	КСЧ-2	КР-10	КСЧ-6
КТПБ-110/35/6-46-2×16000-49Л-ХЛ1	ФТ-5	КСЧ-2	КР-10	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10(6)-46-2×25000-49Л-ХЛ1	ФТ-5	КСЧ-2	КР-10	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10(6)-46-2×40000-49Л-ХЛ1	ФТ-5	КСЧ-2	КР-10	КСЧ-6

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметка верха лежня принята равной 0,5 м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Привязан

Инв.№

Н.контр. Кавалев


ТП 407-03-415.86 КСЗ

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления КЭЩ

Нач. отд.	Романский			КТПБ-110/35/10(6)-46-2×6300/10000, 25000, 40000-49Л-ХЛ1 КТПБ-110/35/10-46-2×16000-49Л-ХЛ1 КТПБ-110/35/6-46-2×16000-49Л-ХЛ1	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Земель				РП	15	
ГИП стр.	Порфенов						
Рук. гр.	Корнилова			Схема расположения конструкций (вариант на лежнях)	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград		
Проверил	Корсакова						
Инженер	Чиркова						

Копир. Ис. Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Спецификация к схеме расположения конструкций ПС

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Примечание
1	3.407-102 В.1	Свая УС8-5А	100	1000	0,4 м³
2	Ал. XIV КСН-002	Балка БУ 15А	10	100	0,04 м³
3	Ал. XIV КСН-001	Балка Б 30А	68	200	0,08 м³
4	Ал. XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
5	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	1		
6	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
7	Ал. XIII КСЧ-12	Фундамент под ОПУ О-3	1		
8	Ал. XII КСЧ-16	Модуль выключателя	2		
9	Ал. XIII КСЧ-15	Фундамент под трансформатор ТМ-250/6-10 (ТМ 400/6-10)	2		
10	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	2		
11	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	2		
12	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки. Узел 1А	27		
13	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6А	2		
14	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14А	1		
15	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22А	1		
16	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 16А	1		

Отметка верха свай типа УС8, за исключением оговоренных на чертежах, принята 0,5 м от уровня планировки земли. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСН-007	Панель сетчатая Р1	62	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/35/10(6)-4Б-2×6300-49Л-ХЛ1	ФТ-3	КСЧ-2	КС-9	КСЧ-9
КТПБ-110/35/10(6)-4Б-2×10000-49Л-ХЛ1	ФТ-3	КСЧ-2	КС-4	КСЧ-7
КТПБ-110/35/10-4Б-2×16000-49Л-ХЛ1	ФТ-5	КСЧ-2	КС-10	КСЧ-9
КТПБ-110/35/6-4Б-2×16000-49Л-ХЛ1	ФТ-5	КСЧ-2	КС-10	КСЧ-9
КТПБ-110/35/10(6)-4Б-2×25000-49Л-ХЛ1	ФТ-5	КСЧ-2	КС-10	КСЧ-9
КТПБ-110/35/10(6)-4Б-2×40000-49Л-ХЛ1	ФТ-5	КСЧ-2	КС-10	КСЧ-9

Привязан


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Н.контр.	Ковалёв		ТП 407-03-415.86 КС3
			Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления КЭЩ
Нач.отд	Роженский		КТПБ-110/35/10(6)-4Б-2×6300, 10000, 25000, 40000-49Л-ХЛ1
ГИП	Земель		КТПБ-110/35/10-4Б-2×16000-49Л-ХЛ1
ГИП стр.	Псфеников		КТПБ-110/35/6-4Б-2×16000-49Л-ХЛ1
Рук.гр.	Корнилова		Схема расположения конструкций (вариант на сваях)
Проверил	Кирсанова		
Инженер	Чирикова		

Стадия: РП | Лист: 16 | Листов:

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Копир. | Формат А2



Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал.XII КСИ-007	Панель сетчатая Р1	58	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия.			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.г.019 ГОСТ6402-70*	18		

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-8.4	4	2280	0.91м³
2	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-6.0	2	1630	0.65м³
3	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-4.4	2	1200	0.48м³
4	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-2.8	4	750	0.30м³
5	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-1.6	20	430	0.17м³
6	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	66	100	0.04м³
7	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б 30А	64	200	0.08м³
8	Ал. XIII КС4-1	Фундамент под трансформатор ФТ-1	2		
9	Ал. XIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
10	Ал. XIII КС4-6	Фундамент под круглый КР-9	1		
11	Ал. XIII КС4-11	Фундамент под ОПУ О-3	2		
12	Ал. XIII КС4-16	Модуль выключателя	3		
13	4.407-267	АРУ2-1 Кабельные потки. Узел 1п	43		
14	4.407-267	АРУ2-6 То же Узел 6п	4		
15	4.407-267	АРУ2-7 " Узел 7п	1		
16	4.407-267	АРУ2-14 " Узел 14п	1		
17	4.407-267	АРУ2-22 " Узел 22п	3		
18	4.407-267	АРУ2-66 " Узел 66п	1		
19	Ал. XII	КС4-13 Молниеотвод МС-27.0	1		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметка верха лежня принята равной 0.5м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Кабалев		06.86
Нач. отд.	Роменский		06.86
ГИП	Земель		06.86
Гл. спец.	Парфенов		06.86
Рук. гр.	Коптюгова		06.86
Провер.	Карсанова		06.86
Инженер	Калинько		06.86

ТП 407-03-415.86 КС3


Установочные чертежи КТПБ 110/10(6), 110/35/10(6)кВ изготовления КЭЦ

КТПБ 110/10(6)-5А-2×2500-49-ХЛ1

Стадия: РП | Лист: 17 | Листов:

Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград



Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал.XIII КСИ-007	Панель сетчатая Р1	58	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.6	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	6.18	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций ЛС

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	3.407-102 Вып.1	Свая УСВ-5А	56	400	0.4м³
2	Ал.XIV КСИ-002	Балка БУ15А	66	100	0.04м³
3	Ал.XIV КСИ-001	Балка Б 30А	64	200	0.08м³
4	Ал.XIII КС4-1	Фундамент под трансформатор ФТ-1	2		
5	Ал.XIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
6	Ал.XIII КС4-9	Фундамент под КРУН'ы КС-9	1		
7	Ал.XIII КС4-12	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
8	Ал.XIII КС4-16	Модуль выключателя	3		
9	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1А	43		
10	4.407-267 АРУ2-6	Тоже Узел 6А	3		
11	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7А	1		
12	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14А	1		
13	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22А	3		
14	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66А	1		
15	Ал.XIII КС4-13	Молниеотвод МС-27	1		

1. Отметка верха свай типа УСВ, за исключением оговоренных на чертеже, принята равной 0,5 м от уровня планировки земли.
Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XII

Привязан

Инв.№ подл. | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Нач.отд.	Романский		01.12.86
ГИП	Зенель		01.12.86
Гип.спец.	Пархомов		01.12.86
Рук.гр.	Корнилова		01.12.86
Провер.	Курсанова		01.12.86
Инженер	Колинько		01.12.86

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления КЭЩ

КТПБ-110/10(6)-5А-2×2500-49-ХЛ1


Стадия: РП | Лист: 18 | Листов:

Схема расположения конструкций (вариант на сваях)

Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград

СФ742-13

Копировал Формат А2



Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСИ-007	Панель сетчатая Р1	58	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10 6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ 16402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/10(6)-5А-2×6300-49-ХЛ1	ФТ-1	КС4-1	КР-3	КС4-6
КТПБ-110/10-5А-2×10000-49-ХЛ1	ФТ-2	КС4-1	КР-4	КС4-4
КТПБ-110/10-5А-2×16000-49-ХЛ1	ФТ-2	КС4-1	КР-10	КС4-6

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций КС

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-8.4	4	2280	0.91м³
2	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-6.0	2	1630	0.65м³
3	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-4.4	2	1200	0.48м³
4	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-2.8	4	750	0.30м³
5	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-1.6	20	430	0.17м³
6	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	66	100	0.04м³
7	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б 30 П	64	200	0.08м³
8	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
9	Ал. XIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
10	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
11	Ал. XIII КС4-11	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
12	Ал. XIII КС4-16	Модуль выключателя	3		
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1л	43		
14	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6л	4		
15	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14л	1		
16	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66л	1		
17	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22л	3		
18	Ал. XIII КС4-14	Блок БМБ-1 под заземляющий реактор, трансформатор и разъединитель	2		
19	Ал. XIII КС4-13	Молниеотвод МС-27.0	1		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем
2. Отметка верха лежня принята равной 0.5м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Ратенский		05.88
ГИП	Земель		05.88
Гип стр.	Порфенов		05.88
Рук. гр.	Корнилова		05.88
Проверил	Корсанова		05.88
Инженер	Колинько		05.88

Н. контр. Ковалев 05.88

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления ХЭЩ.

Стадия	Лист	Листов
РП	19	


КТПБ-110/10(6)-5А-2×6300-49-ХЛ1
КТПБ-110/10-5А-2×10000, 16000-49-ХЛ1

Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

СР 742-12

Копировал Формат А2



Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал XIII КСИ-007	Панель сетчатая Р1	58	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7795-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под "Краб"	
	Тип	Лист	Тип	Лист
КТПБ-НО/10(6)-6А-2×6300-49-ХЛ1	ФТ-1	КС4-1	КС-9	КС4-9
КТПБ-НО/10-5А-2×10000-49-ХЛ1	ФТ-2	КС4-1	КС-4	КС4-7
КТПБ-НО/10-5А-2×16000-49-ХЛ1	ФТ-2	КС4-1	КС-10	КС4-9

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций ТП

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примечание
1	3.407.102 Вып.1	Сваи УС8-5А	56	100	0.4м³
2	Ал XIV КСИ-002	Балка 6У15А	66	100	0.04м³
3	Ал XIV КСИ-001	Балка Б 30А	64	230	0.08м³
4	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
5	Ал XIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
6	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
7	Ал XIII КС4-12	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
8	Ал XIII КС4-16	Модуль выключателя	3		
9	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1а	43		
10	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6а	3		
11	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14а	1		
12	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66а	1		
13	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22а	3		
14	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	2		
15	Ал XIII КС4-15	Фундамент под трансформатор ТМ 250/6-10 (ТМ 400/6-10)	2		
16	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	2		
17	Ал XIII КС4-13	Молниеотвод МС-27	1		

1. Отметка верха свай типа УС8, за исключением оговоренных на чертежах, принята равной 0.5м от уровня планировки земли.
2. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

Привязан

Инв.№

Н.контр.	Кобалев		
Нач. отд	Ременский		
ГИП	Земель		
Гл.спец.	Парменов		
Рук.гр.	Корнилова		
Провер.	Курсанова		
Инженер	Калинько		

ТП 407-03-415.86 КСЗ

Железобетонные чертежи КТПБ-НО/10(6) 110/35/10(5)КВ изготовления КЭЦ.

Стадия	Лист	Листов	
РП	20		


КТПБ-110/10(6)-5А-2×6300-49-ХЛ1
КТПБ-НО/10-5А-2×10000, 16000-49-ХЛ1

Схема расположения конструкций (вариант на сваях)

Энергосетьпроект
Отдел заказных сооружений г. Ленинград

СФ 4-2-13

Копировал: Мосэ... формат А3



Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал XIII КСИ-007	Панель сетчатая Р1	60	37,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с			
		калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединитель-			
		ное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединитель-			
		ное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.58.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10, 6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.5 Б.Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/6-5-2×10000-49-ХЛ1	ФТ-2	КС4-1	КР-10	КС4-6
КТПБ-110/6-5-2×16000-49-ХЛ1	ФТ-2	КС4-1	КР-10	КС4-6
КТПБ-110/10-10-5-2×25000-49-ХЛ1	ФТ-4	КС4-2	КР-6	КС4-5
КТПБ-110/10-10-5-2×40000-49-ХЛ1	ФТ-4	КС4-2	КР-6	КС4-5

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций ПС

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примечание
1	Ал XIII КСИ-011	Лежень ЛЖ-8,4	4	2280	0,91 м³
2	Ал XIII КСИ-011	Лежень ЛЖ-6,0	2	1630	0,65 м³
3	Ал XIII КСИ-011	Лежень ЛЖ-4,4	2	1200	0,48 м³
4	Ал XIII КСИ-011	Лежень ЛЖ-2,8	4	750	0,30 м³
5	Ал XIII КСИ-011	Лежень ЛЖ-1,6	20	430	0,17 м³
6	Ал XIII КСИ-002	Балка Б 30 А	66	200	0,08 м³
7	Ал XIII КСИ-001	Балка БУ 15 А	68	100	0,04 м³
8	см. таблицу	Фундамент под			
		трансформатор	2		
9	Ал XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
10	см. таблицу	Фундамент под крун'ы	1		
11	Ал XIII КСЧ-11	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
12	Ал XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	5		
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1Л	42		
14	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6Л	4		
15	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7Л	1		
16	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14Л	1		
17	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22Л	3		
18	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66Л	1		
19	Ал XIII КСЧ-14	Блок БМБ-1 под заземл-			
		яющий реактор,			
		трансформатор и			
		разъединитель	2		
20	Ал XIII КСЧ-13	Молниеотвод МС-27	1		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметку верха лежня принять равной 0,5 м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт КСЧ-19 Ал XIII

Привязан

Инв.№

Нач. отд	Раменский		КТПБ-110/6-5Я-2×10000,16000-49-ХЛ1
ГИП	Земель		КТПБ-110/10-10-5Я-2×25000,40000-49-ХЛ1
ГИП стр	Парфенов		
Рук. гр.	Корнилов		Схема расположения конструкций. (Вариант на лежнях)
Провер.	Корсаново		
Инженер	Калинько		

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления НЗЩ


Стадия	Лист	Листов
РП	21	

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
Ленинград

Копир. 14а

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал.XII КСЧ-007	Панель сетчатая Р1	60	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.58.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019.ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56 (019 ГОСТ 6402-70*	18		

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/6-5А-2×10000-49-ХЛ1	ФТ-2	КСЧ-1	КС-10	КСЧ-9
КТПБ-110/6-5А-2×16000-49-ХЛ1	ФТ-2	КСЧ-1	КС-10	КСЧ-9
КТПБ-110/10-10-5А-2×25000-49-ХЛ1	ФТ-4	КСЧ-2	КС-6	КСЧ-8
КТПБ-110/10-10-5А-2×40000-49-ХЛ1	ФТ-4	КСЧ-2	КС-6	КСЧ-8

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	3.407-102 вып.1	Свая УСВ-5А	56	1000	0.4 м³
2	Ал. XIV КСЧ-002	Балка БУ 15А	68	100	0.04 м³
3	Ал. XIV КСЧ-001	Балка Б 30А	66	200	0.08 м³
4	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
5	Ал. XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
6	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
7	Ал. XIII КСЧ-12	Фундамент под ОПУО-3	2		
8	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	3		
9	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки. Узел 1л	42		
10	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6л	3		
11	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7л	1		
12	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14л	1		
13	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22л	3		
14	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66л	1		
15	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	2		
16	Ал. XIII КСЧ-15	Фундамент под трансформатор тм-250/6-10 (тм-400/6-10)	2		
17	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	2		
18	Ал. XIII КСЧ-13	Молниеотвод МС-27	1		

1. Отметка верха свай типа УСВ, за исключением оговоренных на чертежах, принята рабной 0,5 м от уровня планировки земли
2. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Привязан

Инв.№

Н.контр.	Ковалев		
ГИП	Земель		
Нач.отд.	Романенко		
Тип стр	Парфенов		
Рук.гр.	Корнилова		
Провер.	Кирсанова		
Инженер	Колинько		

ТП 407-03-415.86 КСЗ

Установочные чертежи КТПБ-110/10 (6), 110/35/10 (6) кв изготовления КЭЦ

КТПБ-110/6-5А-2×10000,16000-49-ХЛ1
КТПБ-110/10-10-5А-2×25000,40000-49-ХЛ1

Стадия	Лист	Листов
РП	22	

Схема расположения конструкций (Вариант на сваях)


«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение г. Ленинград

СФ 742-13

Копировал Спиридонова

Формат А-2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Спецификация к схеме расположения конструкций подстанций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	Ал. XIV КСИ - 011	Лежень ЛЖ- 8,4	4	2280	0,91 м³
2	Ал. XIV КСИ - 011	Лежень ЛЖ- 6,0	2	1630	0,65 м³
3	Ал. XIV КСИ - 011	Лежень ЛЖ - 4,4	2	1200	0,48 м³
4	Ал. XIV КСИ - 011	Лежень ЛЖ - 2,8	4	750	0,30 м³
5	Ал. XIV КСИ -011	Лежень ЛЖ - 1,6	20	430	0,17 м³
6	Ал. XIV КСИ - 00е	Балка БУ15 А	68	100	0,04 м³
7	Ал. XIV КСИ - 001	Балка Б 30 А	66	200	0,08 м³
8	Ал. XIII КСЧ -2	Фундамент под трансформатор фт-4	2		
9	Ал. XII КСЧ -18	Анкерное устройство АУ-2	4		
10	Ал. XIII КСЧ - 5	Фундамент под КРУН и КР-8	1		
11	Ал. XIII КСЧ - 11	Фундамент под АПУ 0-3	2		
12	Ал. XIII КСЧ -16	Модуль выключателя	3		
13	4.407-267 АРУ 2-1	Кабельные лотки. Узел 1л	42		
14	4.407-267 АРУ 2-6	То же Узел 6л	4		
15	4.407-267 АРУ 2-7	" Узел 7л	1		
16	4.407-267 АРУ 2-14	" Узел 14л	1		
17	4.407-267 АРУ 2-22	" Узел 22л	3		
18	4.407-267 АРУ 2-66	" Узел 66л	1		
19	Ал. XIII КСЧ -13.	Молниеотвод МС -27	1		
20	Ал. XIII КСЧ -14	Блок БМБ-1 под заземляющий реактор, трансформатор и разъединитель	4		

Спецификация к схеме расположения элементов ограды


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг.	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал. XIV КСИ - 007	Панель сетчатая Р1	60	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78**	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметка верха лежня принята равной 0,5м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

				Привязан	
Инв. №					
Н. контр.	Ковалев			ТП 407-03-415.86	КСЗ
				Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления КЭЩ.	
Нач.отд.	Роменский			КТПБ-110/6-6-5А-2х25000/4000-43-ХЛ1	
ГИП	Земель			КТПБ-110/10-10-5А-2х25000/4000В-43-ХЛ1	
ГИП стр.	Парфенов			Схема расположения конструкций (вариант на лежнях)	Стадия: РП; Лист: 23; Листов:
Рук. гр.	Корнилова				«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение г. Ленинград
Провер.	Кирсанова				
Инженер	Калинина				

Копировал Спиридонова Формат А2



Спецификация к схеме расположения конструкций ПС

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	3.407-102 вып.1	Свая УСВ-3А	56	1000	0,4 м³
2	Ал XII КСИ-002	Балка ВУ 15А	60	100	0,04 м³
3	Ал XII КСИ-001	Балка Б 30А	66	200	0,08 м³
4	Ал XII КСЧ-2	Фундамент под трансформатор ФТ-4	2		
5	Ал XII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
6	Ал XII КСЧ-3	Фундамент под КРНЧ и КСВ	1		
7	Ал XII КСЧ-11	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
8	Ал XII КСЧ-16	Модуль выключателя	3		
9	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки. Узел 1л	42		
10	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6л	3		
11	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7л	1		
12	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14л	1		
13	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22л	3		
14	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66л	1		
15	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	4		
16	Ал XII КСЧ-13	Фундамент под трансформатор м250/6-18 (тм 400/6-10)	4		
17	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	4		
18	Ал XII КСЧ-13	Молниеотвод МС-27	1		

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	Ал XII КСИ-007	Панель сетчатая Р1	60	31.5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31.5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70.8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5.78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0.84	
		Стандартные изделия			
		Болт М10×30.56.019 ГОСТ 7798-70*	48		
		Гайка М10.8.019 ГОСТ 3915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ 6402-70*	48		


1. Отметка верха свай типа УСВ-3А исключением оговоренных на чертежах, принята равной 0,5 м от уровня планировки земли.
2. Виды ограды и узлы даны на черт КСЧ-19 Ал XII

Инв. №					
Н. контр.	Ковалёв				
				Привязан	
				ТП 407-03-415.86	КСЗ
				Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6)кВ изготовления КЭЦ	
Гл.инж.проекта	Армянский			КТПБ-110/6-6-3А-2×25000; 40000-У3	Стадия: Р; Лист: 24; Листов:
ГИП	Земель			КТПБ-110/10-10-3А-2×25000; 40000-У3	
Гл.спец.	Парфенов			Схема расположения конструкций (вариант на сваях)	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград
Рук. гр.	Корнилова				
Проверил	Климанова				
Инженер	Калинько				

СР 742-13

копир. Ал13 формат А2

Типовые проектные решения 407-03-415.86 Альбом XII 12 729 тм-т12-28



Спецификацию к схеме расположения элементов ограды см. лист КСЗ-33

Спецификация к схеме расположения конструкций подстанций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-8.4	4	2280	0.91 м³
2	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-6.0	6	1630	0.65 м³
3	Ал. XIII КСИ-011	Лежень ЛЖ-4.4	10	1200	0.48 м³
4	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-2.8	6	750	0.30 м³
5	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖ-1.6	24	430	0.17 м³
6	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	78	100	0.04 м³
7	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б 30А	76	200	0.08 м³
8	Ал. XIII КСЧ-3	Фундамент под трансформатор ФТ-6	1		
9	Ал. XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
10	Ал. XIII КСЧ-6	Фундамент под крюк КР-11	1		
11	Ал. XIII КСЧ-11	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
12	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	3		

Спецификация к схеме расположения конструкций (продолжение) подстанций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1л	47		
14	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6л	5		
15	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7л	1		
16	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14л	1		
17	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22л	4		
18	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66л	1		
19	Ал. XIII КС4-20	Кабельные каналы Узел 1к	7		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметка верха лежня принята равной 0.5 м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан			
Инв.№			
Н.контр.	Соболев		

ТП 407-03-415.86 КСЗ

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кв изготовления К-9Ц

Нач.отд.	Романенко		
ГИП	Земель		
ГИП стр.	Парренов		
Рук.гр.	Мамилова		
Проверил	Кирсанова		

КТПБ-110/35/10(6)-5А-2х6300 -49 ХЛ1


Стадия	Лист	Листов
РП	25	

Схема расположения конструкций (вариант на лежнях)

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение г. Ленинград

СФ 742-13

Копировала Спиридонова Формат А-2



1. Отметки верха свай типа УСВ, за исключением особенных на чертежах, приняты 0.5м от уровня планировки земли.
2. Спецификацию к схеме расположения элементов ограды см. лист КСЗ-33
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций подстанций

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	3.407-102 вып. 1	Свая УСВ-5А	104	1000	0.4м³
2	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	78	100	0.04м³
3	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б-30А	76	200	0.08м³
4	Ал. XIII КС4-3	Фундамент под трансформатор ФТ-6	1		
5	Ал. XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-1	4		
6	Ал. XIII КСЧ-7	Фундамент под КРУН К-11	1		
7	Ал. XIII КСЧ-12	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
8	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	3		
9	4.407-267 АРЧ2-1	Кабельные лотки Узел 1л	47		
10	4.407-267 АРЧ2-6	То же Узел 6л	3		
11	4.407-267 АРЧ2-7	" Узел 7л	1		
12	4.407-267 АРЧ2-14	" Узел 14л	1		
13	4.407-267 АРЧ2-22	" Узел 22л	4		

Спецификация к схеме расположения конструкций (продолжение) подстанции

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
14	4.407-267 АРЧ2-66	То же Узел 66л	1		
15	Ал. XIII КСЧ-20	Кабельные консоли Узел 1к	7		

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Роменский		
Н.контр.	Ковалев		
ГИП	Земель		
ГИП стр	Парренов		
Рук.гр.	Корнилова		
Проверил	Кирсанова		

ТП 407-03-415.86 КСЗ

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления К-9 Щ

КТПБ-110/35/10(6)-5А-2х6300 -49-ХЛ1


Стадия	Лист	Листов
РП	26	

Схема расположения конструкций (Вариант на сваях)

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение г. Ленинград

сф 742-13

Копировал Спиридонова Формат А-2



Спецификацию к схеме расположения элементов ограды см. лист КС3-33
Виды ограды и узлы ворот на чертеже КС4-19 Альбом XII

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ 110/35/10(6-5А-2×10000-49-ХЛ1	ФТ-6	КС4-3	КР-12	КС4-6
КТПБ-110/35/10-5А-2×16000-49-ХЛ1	ФТ-7	КС4-3	КР-13	КС4-6

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	АлXIIКСИ-01	Лежень ЛЖ-8.4	4	2280	0.91 м³
2	АлXIIКСИ-011	Лежень ЛЖ-6.0	6	1630	0.65 м³
3	АлXIIКСИ-011	Лежень ЛЖ-4.4	10	1200	0.48 м³
4	АлXIIКСИ-011	Лежень ЛЖ-2.8	6	750	0.30 м³
5	АлXIIКСИ-011	Лежень ЛЖ-1.6	29	430	0.17 м³
6	АлXIIКСИ-002	Балка БУ15А	78	100	0.04 м³
7	АлXIIКСИ-001	Балка Б30А	76	200	0.08 м³
8	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	1		
9	АлXIIКС4-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
10	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
11	АлXIIКС4-11	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
12	АлXIIКС4-16	Модуль выключателя	3		

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций (продолжение)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1л	48		
14	4.407-261 АРУ2-6	То же Узел 6л	5		
15	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7л	1		
16	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14л	1		
17	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22л	4		
18	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66л	1		
19	АлXIIКС4-20	Кабельные каналы Узел 1к	7		
20	АлXIIКС4-14	Блок БМБ-1 под заземляющий реактор, трансформатор и розъединитель	2		


1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем
2. Отметка верха лежня принята равной 0,5м от уровня планировки земли.

Привязан

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Инв.№			
Н.контр.	Ковалев		ТП 407-03-415.86 КС3
			Установочные чертежи КТПБ-110/10(6)/10/35/10(6)кВ изготовлением КЭЦ
Нач.отд	Ронемский		КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×10000-49-ХЛ1 / КТПБ-110/35/10-5А-2×16000-49-ХЛ1 — Стадия: РП; Лист: 27; Листов:
ГИП	Зепель		
ГИП стр.	Парфенов		
Рук. гр.	Корнилова		Схема расположения конструкций (Вариант на лежнях)
Провер.	Киссанова		Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград
Инженер	Колинько		

СР 742-13



Спецификацию к схеме расположения элементов ограды см. лист КС3-33

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×10000-43-ХЛ1	ФТ-6	КС4-3	КС-12	КС4-10
КТПБ-110/35/10-5А-2×16000-43-ХЛ1	ФТ-7	КС4-3	КС-13	КС4-10

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	3.407-102. вып.1	Свая УСВ-5А	104	1000	0.4 м³
2	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ15А	78	100	0.04 м³
3	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б 30А	76	200	0.08 м³
4	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	1		
5	Ал. XIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
6	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
7	Ал. XIII КС4-12	Фундамент под ОПУ0-3	2		
8	Ал. XIII КС4-16	Модуль выключателя	3		
9	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1а	48		
10	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6а	3		
11	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7а	1		
12	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14а	1		

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций (продолжение)


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примечание
13	4.407-267 АРУ2-22	То же Узел 22а	4		
14	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66а	1		
15	Ал. XIII КС4-20	Кабельные каналы Узел 1к	7		
16	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	2		
17	Ал. XIII КС4-15	Фундамент под трансформатор ТМ 250/6-10 (ТМ 400/6-10)	2		
18	407-03-331.83 АС-83	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	2		

1. Отметка верха свай УСВ, за исключением оговоренных на чертежах, принята равной 0.5м от уровня планировки земли
2. Виды ограды и узлы даны на черт. АС4-19 Ал. XIII

Привязан					
Инв.№					
Конт.	Новиков			ТП 407-03-41S.86	КС3
Нач. отд.	Роменский			Установочные чертежи КТПБ-110/10 (6), 110/35/10 (6) кв изготовления КЭЩ	
ГИП	Земелев			КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×10000-43-ХЛ1	Стадия: РП; Лист: 28; Листов:
Гип стр.	Парфенов			КТПБ-110/35/10-5А-2×10000-43-ХЛ1	
Рук. гр.	Корнилов			Схема расположения конструкций (вариант на сваях)	«Энергосетьпроект» Северо-Западное отделение г. Ленинград
Провер.	Кирсанова				
Инжен.	Колинько				

СФ 742-13

Копировала Спиридонова Формат А-2



Спецификацию к схеме расположения элементов ограды см. лист КСЗ-33 виды ограды и узлы дамы на черт КСЧ-19 АлXII

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций ПС


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	АлXII КСИ-011	Лежень ЛЖ-8,4	4	2280	0,91м³
2	АлXII КСИ-011	Лежень ЛЖ-6,0	6	1630	0,65м³
3	АлXII КСИ-011	Лежень ЛЖ-4,4	10	1200	0,48м³
4	АлXII КСИ-011	Лежень ЛЖ-2,8	6	750	0,30м³
5	АлXII КСИ-011	Лежень ЛЖ-1,6	29	430	0,17м³
6	АлXII КСИ-002	Балка БУ15А	78	100	0,04м³
7	АлXII КСИ-001	Балка Б30А	16	200	0,08м³
8	АлXII КСИ-3	Фундамент под трансформатор ФГ-7	1		
9	АлIIIКСЧ-18	Анкерное устройство	4		
10	АлIIIКСЧ-6	Фундамент под КРУН'ы КР-13	1		
11	АлIIIКСЧ-11	Фундамент под ОПУ О-3	2		
12	АлIIIКСЧ-16	Модуль выключателя	3		

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций (продолжение)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
13	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1л	18		
14	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6л	5		
15	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7л	1		
16	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14л.	1		
17	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22л	4		
18	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66л	1		
19	АлIIIКСЧ-20	Кабельные консоли Узел 1к	7		
20	АлIIIКСЧ-14	Блок БМБ-1 под заземляющий реактор, трансформатор и разъединитель	2		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем
2. Отметка верха лежня принята равной 0,5 от уровня планировки земли

Привязан				
Инв.№				
Н.контр.	Ковалев			
ТП 407-03-415.86 КСЗ				
Установочные чертежи КТПБ 110/6(6) 110/35/10(6) кВ изготовления КЭЩ				
Нач.отд.	Ременник		КТПБ 110/35/6-5А-2×16000-49-ХЛ1 КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×25000, 40000-49-ХЛ1	Стадия: РП; Лист: 29; Листов:
ГИП	Эгель			
ГИП стр.	Пастенов			
Рук.гр.	Корнилова			
Провер.	Корсанова		Схема расположения конструкций (Вариант на пеньках	Энергосетьпроект (Северо-Западное отделение г.Ленинград)
Инженер	Колинько			



Спецификацию к схеме расположения элементов ограды см. лист КС3-33

1. Отметка верха свай типа УСВ, за исключением оговоренных на чертежах, принята равной 0.5м от уровня планировки земли.
2. Виды ограды и узлы даны на черт. КС4-19 Ал. XIII

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	3.407-102 Вып.1	Свая УСВ-5А	100	1000	0.4м³
2	Ал. XIII КСИ-002	Балка БУ 15А	78	100	0.04м³
3	Ал. XIII КСИ-001	Балка Б. 30А	76	800	0.08м³
4	Ал. XIII КСЧ-9	Фундамент под трансформатор ФТ-7	1		
5	Ал. XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
6	Ал. XIII КСЧ-10	Фундамент под КРУНи КС-13	1		
7	Ал. XIII КСЧ-12	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
8	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	3		
9	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки Узел 1А	48		
10	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6А	3		
11	4.407-267 АРУ2-7	" Узел 7А	1		
12	4.407-267 АРУ2-14	" Узел 14А	1		

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций (продолжение)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
13	4.407-267 АРУ2-22	То же Узел 22А	4		
14	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66А	1		
15	Ал. XIII КСЧ-20	Кабельные каналы Узел 1к	7		
16	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	2		
17	Ал. XIII КСЧ-15	Фундамент под трансформатор ТМ-250/6-10 (ТМ-400/6-10)	2		
18	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	2		

Привязана

Инв.№

Нач.отд.	Роменский			КТПБ-110/35/6-3А-2т 16000-49-ХЛ1
ГИП	Земель			КТПБ-110/35/10(6)-6А-2т 25000,40000-49-ХЛ1
ГИП стр.	Парремов			Схема расположения конструкций (Вариант на сваях)
Рук.гр.	Корнилова			
Пробер.	Кирсанова			
Инженер	Колинько			

ТП 407-03-415.86 КС-3


Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ изготовления КЭЩ

Стадия	Лист	Листов
РП	30	

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение Ленинград

СФ 192-13

Копировал Спиридонова Формат А-2



Спецификацию к схеме расположения элементов ограды см. лист КСЭ-34

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×6300-49А-ХА1	ФТ-3	КСЧ-2	КР-9	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×10000-49А-ХА1	ФТ-3	КСЧ-2	КР-4	КСЧ-4
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×25000-49А-ХА1	ФТ-5	КСЧ-2	КР-10	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×40000-49А-ХА1	ФТ-5	КСЧ-2	КР-10	КСЧ-6
КТПБ-110/35/6-5А-2×16000-49А-ХА1	ФТ-5	КСЧ-2	КР-10	КСЧ-6
КТПБ-110/35/10-5А-2×16000-49А-ХА1	ФТ-5	КСЧ-2	КР-10	КСЧ-6

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций. ПС

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
1	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖС-6,4	4	2280	0,91 м³
2	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖС-6,0	6	1630	0,65 м³
3	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖС-4,4	10	1200	0,48 м³
4	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖС-2,8	6	750	0,30 м³
5	Ал. XIV КСИ-011	Лежень ЛЖС-1,6	28	430	0,17 м³
6	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	76	100	0,04 м³
7	Ал. XIV КСИ-001	Балка Б 30А	74	200	0,08 м³
8	см. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
9	Ал. XIII КСЧ-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
10	см. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
11	Ал. XIII КСЧ-11	Фундамент под ОПУ 0-3	2		
12	Ал. XIII КСЧ-16	Модуль выключателя	3		

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций (продолжение)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
13	4.407-287 АРУ 2-1	Кабельные лотки. Узел 1А	42		
14	4.407-267 АРУ 2-6	То же Узел 6А	8		
15	4.407-267 АРУ 2-14	" Узел 14А	1		
16	4.407-267 АРУ 2-22	" Узел 22А	3		
17	4.407-267 АРУ 2-66	" Узел 66А	1		
18	Ал. XIII КСЧ-14	Блок БМБ-1 под заземляющий реактор трансформатор и разедитель	2		

1. Лежни укладываются непосредственно на спланированную поверхность грунта, уплотненную щебнем.
2. Отметка верха лежня принята равной 0,5м от уровня планировки земли.
3. Виды ограды и узлы даны на черт. КСЧ-19 Ал. XIII

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Ковалев			
Нач. отд.	Романский			
ГИП	Земель			
ГИП стр.	Парфенов			
Рук. гр.	Кренцова			
Провер.	Кирсанова			
Инженер	Кавинько			

ТП 407-03-415.86 КСЭ

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кВ, изготовления КЭЦ.

КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×6300, 10000, 25000, 40000-49А-ХА1
КТПБ-110/35/6-5А-2×16000-49А-ХА1
КТПБ-110/35/10-5А-2×16000-49А-ХА1

Схема расположения конструкций (вариант на лежнях)


Стадия	Лист	Листов
РП	31	

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение г. Ленинград

Копировал Стр. 47 Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовые проектные решения 407-03-415.86 Альбом XII 12789тм-т12-35



Спецификацию к схеме расположения элементов ограды см. лист КС3-34

Подстанция	Фундамент под трансформатор		Фундамент под КРУН'ы	
	тип	лист	тип	лист
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×6300-49А-ХЛ1	ФТ-3	КС4-2	КС-9	КСЧ-7
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×10000-49А-ХЛ1	ФТ-3	КС4-2	КС-4	КСЧ-7
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×25000-49А-ХЛ1	ФТ-5	КС4-2	КС-10	КСЧ-7
КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×40000-49А-ХЛ1	ФТ-5	КС4-2	КС-10	КСЧ-7
КТПБ-110/35/6-5А-2×16000-49А-ХЛ1	ФТ-5	КС4-2	КС-10	КСЧ-7
КТПБ-110/35/10-5А-2×16000-49А-ХЛ1	ФТ-5	КС4-2	КС-10	КСЧ-7

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	3.407-102 вып.1	Свая УСВ-5А	106	1000	0.4 м³
2	Ал. XIV КСИ-002	Балка БУ 15А	76	100	0.04 м³
3	Ал. XIV КСИ-001	Балка БЗ0А	74	200	0.08 м³
4	См. таблицу	Фундамент под трансформатор	2		
5	Ал. VIII КС4-18	Анкерное устройство АУ-2	4		
6	См. таблицу	Фундамент под КРУН'ы	1		
7	Ал. VIII КС4-12	Фундамент под ОПУ0-3	2		
8	Ал. VIII КС4-16	Модуль выключателя	3		
9	4.407-267 АРУ2-1	Кабельные лотки. Узел 1	41		
10	4.407-267 АРУ2-6	То же Узел 6	5		

Спецификация к схеме расположения элементов конструкций (окончание)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
11	4.407-267 АРУ2-14	То же Узел 14 л	1		
12	4.407-267 АРУ2-22	" Узел 22 л	3		
13	4.407-267 АРУ2-66	" Узел 66 л	1		
14	407-03-331.83 АС-33	Опора типа ОТ-17 под разъединитель	2		
15	Ал. VIII КС4-15	Фундамент под трансформатор тм-250/6-10 (тм-400/6-10)	2		
16	407-03-331.83 АС-23	Опора типа ОТ-12 под заземляющий реактор	2		

1. Отметка верха свай типа УСВ, за исключением оговоренных на чертежах, принята 0,5м от уровня планировки земли
2. Виды ограды и узлы даны на черт. КС Ч-19 Ал. XIII

Привязан

Инв.№

Нач.отд	Романенко			
ГИП	Земель			
Гип.стр.	Парфенов			
Рук.гр.	Корнилов			
Провер.	Курсанова			
Инженер	Колинько			

ТП 407-03-415.86 КС3

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6) кв изготовления КРЩ

КТПБ-110/35/10(6)-5А-2×6300,10000,25000, 40000-49А-ХЛ1. КТПБ-110/35/6-5А-2×16000-49А-ХЛ1 КТПБ-110/35/10-5А-2×16000-49АХЛ1

Стадия	Лист	Листов
РП	32	

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение г. Ленинград

Схема расположения конструкций (вариант на сваях)

СР 742-13

Копировал Спиридонова Формат А-2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Типовые проектные решения 407-03-415.86 Альбом XIII 12729 тм-т12-36

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	КСИ-007	Панель сетчатая Р1	70	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10*30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Виды ограды и узлы даны на черт КСЧ-19 Ал XIII

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Ковалев		

ТП 407-03-415.86 КСЗ

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6)кВ Изготовления КЭЩ

Нач. отд.	Романюк		КТПБ-110/35/10(6)-3А-2х6300, 10000, 16000, 25000, 40000-49А-ХЛ1	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Земель		КТПБ-110/35/6-3А-2х16000-49А-ХЛ1	РП	33	
ГИП стр.	Гаранов		КТПБ-110/35/10-3А-2х16000-49А-ХЛ1			
Рук. гр.	Кочнилова		Спецификация к схеме расположения элементов ограды	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград		
Проверил	Корсакова					
Инженер	Калинько					

Копир Ал XIII Формат А3

gost.e-ecolog.ru

Типовые проектные решения 407-03-415.86 Альбом XIII

Спецификация к схеме расположения элементов ограды

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Стальные элементы			
Р1	КСИ-007	Панель сетчатая Р1	68	31,5	
Р1А	-007	Панель сетчатая Р1А	6	31,5	
Р2	-008	Панель сетчатая с калиткой Р2	2	70,8	
МС1	-009	Изделие соединительное МС1	6	5,78	
МС2	-010	Изделие соединительное МС2	12	0,04	
		Стандартные изделия			
		Болт М10*30.56.019 ГОСТ 7798-70*	18		
		Гайка М10.6.019 ГОСТ 5915-70*	36		
		Шайба 10.019 ГОСТ 11371-78*	36		
		Шайба 10.56.Г.019 ГОСТ 6402-70*	18		

Виды ограды и узлы даны на черт КСЧ-19 Ал XIII

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Ковалев		

ТП 407-03-415.86 КСЗ

Установочные чертежи КТПБ-110/10(6), 110/35/10(6)кВ Изготовления КЭЩ

Нач. отд.	Романюк		КТПБ-110/35 110(6)-3А-2х6300, 10000, 25000, 40000-49А-ХЛ1	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Земель		КТПБ-110/35/6-3А-2х16000-49А-ХЛ1	РП	34	
ГИП стр.	Гаранов		КТПБ-110/35/10-3А-2х16000-49А-ХЛ1			
Рук. гр.	Кочнилова		Спецификация к схеме расположения элементов ограды	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград		
Проверил	Корсакова					
Инженер	Калинько					

Сер 7.2-13

Копир Ал XIII Формат А3