ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ЛИНИИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ОТКРЫТО КАБЕЛЕМ

ШИФР

АБ13А

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1978 года

Заказ № 9122 Тираж 2000 экз.

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ЛИНИИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ОТКРЫТО КАБЕЛЕМ

ШИФР

А613А

Директор института Делибаш Б.А.
Гл. инженер института Феськов Е.М.
Управляющий отделением Кибаев В.Т.
Гл. инженер отделения Забанский М.И.
Нач. отдела Ольников А.Л.

РАЗРАБОТАНЫ
ВНИИПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ
МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ГПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ИМЕНИ Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО
ПРИКАЗ №212 от 6.09.1977г

Наименование чертежа	№ № листов	№ № стр.
Содержание	1с ÷ 3с	3 ÷ 5
Пояснительная записка	1п ÷ 3п	6 ÷ 8
План линий электроосвещения. Пример	4п	9
Справочный материал		
Таблица выбора установочных чертежей.	5п ÷ 9п	10 ÷ 14
Строительные задания		
Строительное задание на анкера для установки стойки.	1	15
Установочные чертежи		
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на кронштейнах.	2	16
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на кронштейнах.	3	17
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 с одной стороны колонн.	4	18
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОГЛ-1×40 с одной стороны колонн.	5	19
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1-80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 по обе стороны от колонн.	6	20
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 по обе стороны от колонн.	7	21
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек балок.	8	22
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек балок.	9	23
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек решетчатых балок	10	24
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек металлических ферм.	11	25

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Нач. отд.	Мальцева				
Гл. спец.	Блинников				
Масса	Дата выпуска				

ТД 1976

Содержание

Выпуск 1 | Лист 1с

Наименование чертежа	№ № листов	№ № стр
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек ж/б плит перекрытия.	12	26
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ2×80, НОДЛ-1×40 поперек ж/б плит перекрытия.	13	27
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 вдоль ж/б плит перекрытия.	14	28
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 вдоль ж/б плит перекрытия.	15	29
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Г-образных стойках.	16,17	30÷31
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Г-образных стойках.	18,19	32÷33
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Т-образных стойках.	20,21	34÷35
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Т-образных стойках.	22,23	36÷37

Наименование чертежа	№ № листов	№ № стр.
Сборочные чертежи и детали		
Блок однорядный	24	38
Конструкция	25	39
Блок двухрядный	26	40
Конструкция	27	41
Блок однорядный	28	42
Конструкция	29	43
Блок двухрядный	30	44
Конструкция	31	45
Кронштейн	32	46
Основание	33	47
Хомут	34	48
Хомут	35	49
Кранштейн	36	50
Кронштейн	37	51
Обхват	38	52
Подвеска	39	53
Растяжка	40	54
Подвес	41	55
Растяжка	42	56
Основание	43	57
Подвес	44	58

Разработал Мужиков
Проверил Цельмер
Нач. отдела Блинчиков
Гип
Стадия
Масштаб
Масса
Дата выпуска
Р.Ч.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

КО ВНИИПЭМ

ТД 1976

Содержание

Выпуск 1 | Лист 25

Наименование чертежа	№№ листов	№№ стр.
Основание	45	59
Прижим	46	60
Шпилька	47	60
Основание	48	61
Растяжка	49	62
Стойка Г-образная	50	63
Стойка Т-образная	51	64
Габаритные, установочные размеры и масса светильников типов НОГЛ, НОДЛ	52	65

Наименование чертежа	№№ листов	№№ стр.

Разработал Мужиков
Проверил Цвешнев
Нач. отдела Бачкачков

Стадия | Масштаб | Масса | Дата выпуска
Р.Ч. —

Изм. Лист Кол. изм. Подп. Дата

КО ВНИИПЭМ

ТД 1976

Содержание

1 Исходные данные

При разработке альбома в качестве исходных данных приняты:

„Светильники типов НОДЛ, НОГЛ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации", ЗКТ. 513 021 ТО;

„Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон", ВСН 332-74 ММСС СССР;

типовые железобетонные строительные конструкции зданий и сооружений характерные для взрывоопасных производств (крупных насосных, компрессорных, технологических этажерок).

2 Содержание

Альбом содержит:

справочные материалы (листы 5п÷9п),

строительные задания (лист 1);

установочные чертежи (листы 2÷23);

сборочные чертежи и детали (листы 24÷52).

3. Область применения

Альбом предназначен для выполнения проектных и монтажных работ по прокладке линий электроосвещения из светильников с люминесцентными лампами во взрывоопасных помещениях класса В-Iа. Светильники применяются в помещениях с температурой окружающей среды от плюс 5° до плюс 35° со взрывоопасными смесями всех категорий и групп T_1, T_2, T_3, T_4 (А, Б, Г)-для светильников типа НОГЛ и T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 (А, Б, Г, Д)-для светильников типа НОДЛ.

4. Основные положения

В альбоме даны технические решения по изготовлению и установке блоков со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 в осветительные линии, прокладываемые по стенам на кронштейнах), по колоннам, поперек балок и металлических ферм, поперек и вдоль плит перекрытий, на стойках.

Конструкции блоков разработаны из расчета равномерно распределенной нагрузки от максимально возможного веса светильников и монтажной нагрузки в любом месте 80 кгс.

Осветительные электропроводки выполняются при отсутствии возможности механических и химических воздействий неоронированными кабелями в поливинилхлоридной, полихлоропреновой (найритовой) или свинцовой оболочках общим диаметром не более 16 мм с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией жил. Для взрывоопасных помещений класса В-Iа рекомендуемые марки кабелей - ВРГ, НРГ, СРГ, ВВГ.

При прокладке кабелей в помещениях с химически активной средой их наружная оболочка должна быть химически стойкой к окружающей среде.

Разработал	Мужигов			Стадия	Масштаб	Масса	Инв. № подл.	Подп.	Дата		
Проверил	Целищев			Р.Ч	—	—					
Нач. отд.	Блинников										
				Изм.	Лист	Кол. изм.					

ГПИ ВНИПИЭМ

ТД 1976

Пояснительная записка

Выпуск 1 | Лист 1п

Марка и сечение кабеля определяются в конкретном проекте. При применении небронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией в спецификации проекта кроме марки и сечения кабеля следует указывать его форму - „круглый". Монтажным организациям не следует принимать к монтажу кабели плоской формы с числом жил 3 и более.

Проходы кабелей через внутренние стены взрывоопасных помещений следует выполнять:

- для одиночных кабелей (до 5 шт.) в отрезках труб уплотняемых составом УС-65 с набивкой асбестовым шнуром с обеих сторон или трубными сальниками типов У57, У58, У60;
- для групп кабелей (свыше 5) в коробах, засыпаемых песком, (см. альбом „Короба, засыпаемые песком, для прохода кабелей через стены взрывоопасных помещений", шифр А609А)

Блоки линий эл. освещения следует заземлять с противоположных концов трассы.

5. Изделия МЭЗ

В изделия МЭЗ входят блоки со светильниками (листы 24÷31) и крепежные конструкции (листы 32÷51)

Все металлические конструкции и изделия окрашиваются за два раза. При этом для взрывоопасных помещений с химически активной средой вид покрытия определяется проектом в зависимости от окружающей среды и должен соответствовать ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.009-73

6. Порядок пользования


При проектировании определяются зоны прокладки осветительных линий, а также марки и сечения кабелей линий электроосвещения. Затем (в зависимости от строительной части) с использованием таблицы выбора установочных чертежей (листы 5П÷9П) подбираются установочные чертежи альбома. Обозначения установочных чертежей заносятся в спецификацию рабочего проекта, обозначения чертежей блоков и крепежных конструкций - в ведомость изделий МЭЗ.

При монтаже подбираются нужные установочные чертежи, чертежи блоков и конструкций.

Блоки со светильниками комплектуются указанным в проекте кабелем. Чередование кабелей к ответвительным коробкам производится с учетом выделения светильников линий аварийного эл. освещения.

Предварительно заготовленные по замерам кабели

линий аварийного эл. освещения и кабели транзитных групповых линий рабочего эл. освещения следует прокладывать совместно креплением блоков со светильниками к строительным основаниям.



Условные обозначения.

Светильник типа НОГЛ-2×80, установленный на блоке.

Линия рабочего электроосвещения.

Линия аварийного электроосвещения.

Код	Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
–	1	Установка однорядного блока со	АБ13 лист 2			
		светильниками типа НОГЛ-2×80	исп. 2			
		на кронштейнах				
–	2	Установка однорядного блока	АБ13 лист 6			
		со светильниками типа НОГЛ2×80	исп. 2			
		по обе стороны от колонн				
–	3	Кабель	ВВГ3×1,5			
–	4	Кабель	ВВГ2×1,5			

Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Масштаб 1:20
Масса –
Дата выпуска

КО ВНИПЭМ

ТД
1976

План линий электроосвещения. Пример

Выпуск 1
Лист 4П





Наименование	Эскиз	№ листа установочного чертежа	Исполнение	Тип светильника	Кол. светильников наблоке	Размеры в мм А	Б	В
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на кронштейнах		2	1	НОГЛ-1×80	3	600	703	702
			2	НОГЛ-2×80	3		755	747
			3	НОДЛ-1×40	4		703	702
			4	НОГЛ-1×80	3	1200	1303	952
			5	НОГЛ-2×80	3		1355	967
			6	НОДЛ-1×40	4		1303	952
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на кронштейнах		3	1	НОГЛ-1×80	6	600	880	644
			2	НОГЛ-2×80	6		932	659
			3	НОДЛ-1×40	8		880	644
			4	НОГЛ-1×80	6	1200	1480	894
			5	НОГЛ-2×80	6		1532	909
			6	НОДЛ-1×40	8		1480	894
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 с одной стороны колонн		4	1	НОГЛ-1×80	3	600	702	1302
			2	НОГЛ-2×80	3		755	1317
			3	НОДЛ-1×40	4		702	1302
			4	НОГЛ-1×80	3	1200	1302	1302
			5	НОГЛ-2×80	3		1355	1317
			6	НОДЛ-1×40	4		1302	1302
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 с одной стороны колонн		5	1	НОГЛ-1×80	6	600	880	1344
			2	НОГЛ-2×80	6		932	1359
			3	НОДЛ-1×40	8		880	1344
			4	НОГЛ-1×80	6	1200	1480	1344
			5	НОГЛ-2×80	6		1532	1359
			6	НОДЛ-1×40	8		1480	1344

Таблица выбора установочных чертежей

КО ВНИИПЭМ

ТД 1976

Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата

Масштаб Масса Дата выпуска

Проверил Цвелищев

Нач.отдела Злынников

Выпуск 1 Лист 50





Наименование	Эскиз	№ листа установочного чертежа	Исполнение	Тип светильника	Кол. светильн. на блоке	Размеры в мм А	Б	В
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80 НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 по обе стороны от колонн		6	1	НОГЛ-1×80	3	1200	1405	1302
			2	НОГЛ-2×80	3		1510	1317
			3	НОДЛ-1×40	4		1405	1302
			4	НОГЛ-1×80	3	2400	2605	1302
			5	НОГЛ-2×80	3		2710	1317
			6	НОДЛ-1×40	4		2605	1302
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 по обе стороны от колонн		7	1	НОГЛ-1×80	6	1200	1760	1344
			2	НОГЛ-2×80	6		1864	1359
			3	НОДЛ-1×40	8		1760	1344
			4	НОГЛ-1×80	6	2400	2960	1344
			5	НОГЛ-2×80	6		3064	1359
			6	НОДЛ-1×40	8		2960	1344
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек балок		8	1	НОГЛ-1×80	3	515	1017	205
			2	НОГЛ-2×80	3		1032	310
			3	НОДЛ-1×40	4		1017	205
			4	НОГЛ-1×80	3	755	1257	205
			5	НОГЛ-2×80	3		1272	310
			6	НОДЛ-1×40	4		1257	205
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек балок		9	1	НОГЛ-1×80	6	515	959	560
			2	НОГЛ-2×80	6		974	665
			3	НОДЛ-1×40	8		909	560
			4	НОГЛ-1×80	6	755	1199	560
			5	НОГЛ-2×80	6		1214	665
			6	НОДЛ-1×40	8		1199	560

Таблица выбора установочных чертежей

ТО 1976

Выпуск 1 Лист 6П

КО ВНИИПЭМ

Дата | Подл. | Инв.№ | Взам.инв.№ | Дата выпуска | Масса | Масштаб 1:20 | Нач.отдела Блинчиков | Проверил Челищев






Наименование	Эскиз	№ листа установочного чертежа	Исполнение	Тип светильника	Кол. светильников на блоке	Размеры в мм А	Б	В
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперёк решетчатых балок		10	1	НОГЛ- 1×80	6	3000	3394	560
			2	НОГЛ- 2×80	6		3409	665
			3	НОДЛ- 1×40	8		3394	560
			4	НОГЛ - 1×80	6	5000	5394	560
			5	НОГЛ - 2×80	6		5409	665
			6	НОДЛ - 1×40	8		5394	560
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек металлических ферм		11	1	НОГЛ- 1×80	6	3000	3394	560
			2	НОГЛ- 2×80	6		3409	665
			3	НОДЛ- 1×40	8		3394	560
			4	НОГЛ- 1×80	6	5000	5394	560
			5	НОГЛ- 2×80	6		5409	665
			6	НОДЛ- 1×40	8		5394	560
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-40 поперек железобетонных плит перекрытия		12	1	НОГЛ - 1×80	3	502	205	—
			2	НОГЛ- 2×80	3	517	310	—
			3	НОДЛ- 1×40	4	502	205	—
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек железобетонных плит перекрытия		13	1	НОГЛ- 1×80	6	447	560	—
			2	НОГЛ- 2×80	6	462	665	—
			3	НОДЛ- 1×40	8	447	560	—
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 вдоль железобетонных плит перекрытия.		14	1	НОГЛ- 1×80	3	1400	1852	205
			2	НОГЛ - 2×80	3		1867	310
			3	НОДЛ 1×40	4		1852	205
			4	НОГЛ- 1×80	3	1800	2252	205
			5	НОГЛ- 2×80	3		2267	310
			6	НОДЛ- 1×40	4		2252	205

Таблица выбора установочных чертежей




КО ВНИИЭМ

ТД 1976

Разработал Костюничева
Проверил Цемищев
Нач. отдела Блинников

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Стадия Р.Ч
Масштаб —
Масса —
Дата выпуска —

Наименование	Эскиз	№ листа установочного чертежа	Исполнение	Тип светильника	Кол. светил. на блоке	Размеры в мм А	Б	В	Г
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 вдоль железобетонных плит перекрытия		15	1	НОГЛ-1×80	6	1400	1734	560	—
			2	НОГЛ-2×80	6		1809	665	
			3	НОДЛ-1×40	8		1794	560	
			4	НОГЛ-1×80	6	1800	2194	560	—
			5	НОГЛ-2×80	6		2209	665	
			6	НОДЛ-1×40	8		2194	560	
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40, на Г-образных стойках		16÷17	1	НОГЛ-1×80	3	600	805	2678	3160
			2	НОГЛ-2×80	3		857	2663	
			3	НОДЛ-1×40	4		805	2678	
			4	НОГЛ-1×80	3	1200	1405	3678	4160
			5	НОГЛ-2×80	3		1457	3663	
			6	НОДЛ-1×40	4		1405	3678	
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Г-образных стойках		18÷19	1	НОГЛ-1×80	6	600	981	2846	3240
			2	НОГЛ-2×80	6		1034	2831	
			3	НОДЛ-1×40	8		981	2846	
			4	НОГЛ-1×80	6	1200	1581	3846	4240
			5	НОГЛ-2×80	6		1634	3831	
			6	НОДЛ-1×40	8		1581	3846	



Разработал Мужиков
Проверил Цвелицев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия Р.Ч
Масштаб 1:20
Масса -
Дата выпуска
Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата

КО ВНИИПЭМ

ТД 1976

Таблица выбора установочных чертежей

Выпуск 1 | Лист 8П

Наименование	Эскиз	№ листа установочного чертежа	Исполнение	Тип светильника	Кол. светильников на испол.	Размеры в мм			
						А	Б	В	Г
Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Т-образных стойках		20÷21	1	НОГЛ-1×80	6	1200	1405	2678	3160
			2	НОГЛ-2×80	6		1510	2663	
			3	НОДЛ-1×40	8		1405	2678	
			4	НОГЛ-1×80	6	2400	2605	3678	4160
			5	НОГЛ-2×80	6		2710	3663	
			6	НОДЛ-1×40	8		2605	3678	
Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40, на Т-образных стойках		22÷23	1	НОГЛ-1×80	6	1200	1760	2846	3240
			2	НОГЛ-2×80	6		1865	2831	
			3	НОДЛ-1×40	8		1760	2846	
			4	НОГЛ-1×80	6	2400	2960	3846	4240
			5	НОГЛ-2×80	6		3065	3831	
			6	НОДЛ-1×40	8		2960	3846	

Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата


Масштаб Масса Дата выпуска



Проверил Нач.отдела Целищев Блинчиков

КО ВНИПЭМ

ТД 1976

Таблица выбора установочных чертежей



№ листа установочного чертежа	Эскиз	А, мм	Б, мм	Максим. нагрузка (с учетом монтажной нагрузки) P_1, кгс	Максим нагрузка от веса конструкции (стойки) P_2, кгс	Примечание
Листы 15÷17 исполн. 1÷3		600	3000	250	127,19	Установка одноярусных блоков со светильниками
Листы 16÷17 исполн. 4÷6		1200	4000		170,21	
Листы 18÷19 исполн. 1÷3		600	3000	320	127,19	Установка двухъярусных блоков со светильниками
Листы 18÷19 исполн. 4÷6		1200	4000		170,21	
Листы 20÷21 исполн. 1÷3		1200	3000	250	143,00	Установка одноярусных блоков со светильниками
Листы 20÷21 исполн. 4÷6		2400	4000		206,44	
Листы 22÷23 исполн. 1÷3		1200	3000	320	143,00	Установка двухъярусных блоков со светильниками
Листы 22÷23 исполн. 4÷6		2400	4000		206,44	

1. Высота выступающей части анкерных болтов ≈ 70 мм
2. Длина нарезаной части резьбы ≈ 60 мм


Проверил	Целищев	
Нач. отдела	Блинчиков	

КО ВНИИЭМ


ТД 1976

Строительное задание на анкера для установки стойки

Выпуск 1 | Лист 1




А – А
М 1:10




Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол. светильн. на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	3	600	703	702	106,66
2	НОГЛ-2×80	3		755	717	149,89
3	НОДЛ-1×40	4		703	702	112,42
4	НОГЛ-1×80	3	1200	1303	952	124,94
5	НОГЛ-2×80	3		1355	967	168,17
6	НОДЛ-1×40	4		1303	952	130,7

Разметка отверстий для крепления кронштейна (поз.2) исполн. 1÷3
М 1:10



Разметка отверстий для крепления кронштейна (поз.2) исполн. 4÷5



При монтаже блоков однорядных со светильниками типа НОГЛ за исполнением 1 всегда следует установка блока исполнения 5, а за исполнением 2 – исполнения 6.

Кол на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн.1;5	78,08	
—	1	—	—	1	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн 2;6	121,31	
—	—	1	—	—	1	1	Блок однорядный	лист 28	исполн. 1	83,84	
2	2	2	—	—	—	2	Кронштейн	лист 32	исполн. 1	23,48	
—	—	—	2	2	2	2	Кронштейн	лист 32	исполн 2	41,76	
2	2	2	2	2	2	3	Основание	лист 33	исполн.1	2,90	
2	2	2	2	2	2	4	Хомут	лист 34	исполн 1	0,48	
4	4	4	4	4	4	5	Хомут	лист 35	исполн 1	1,72	
12	12	12	16	16	16	6	Дюбель	У663 (Д80-12/20)			

Установка однорядного блока со светильниками типа НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на кронштейнах

ТД 1976


КО ВНИПЭМ

Разработал Мужиков
Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков


Стадия Р.Ч
Масштаб 1:20
Масса –
Дата выпуска

Изм. Лист Кол.изм. подп. Дата

Выпуск 1 | Лист 2




А-А
М 1:10




Размеры в мм

Разметка отверстий для крепления кронштейна (поз.2) испол.1-3
М 1:10



Разметка отверстий для крепления кронштейна (поз.2) испол. 4÷6




Испол.	Тип светильника	Кол. светильников на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6	600	880	644	153,81
2	НОГЛ-2×80	6		932	658	213,81
3	НОДЛ-1×40	8		880	544	165,25
4	НОГЛ-1×80	6	1200	1480	894	173,75
5	НОГЛ-2×80	6		1532	909	233,75
6	НОДЛ-1×40	8		1480	894	185,19

Кол. на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Масса ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	испол. 1	125,33	
—	1	—	—	1	—	1	Блок двухрядный	лист 26	испол. 2	155,53	
—	—	1	—	—	1	1	Блок двухрядный	лист 30	испол. 1	136,97	
2	2	2	—	—	—	2	Кронштейн	лист 32	испол. 1	23,18	
—	—	—	2	2	2	2	Кронштейн	лист 32	испол. 2	43,12	
2	2	2	2	2	2	3	Основание	лист 33	испол. 1	2,90	
2	2	2	2	2	2	4	Хомут	лист 34	испол. 1	0,48	
4	4	4	4	4	4	5	Хомут	лист 35	испол. 1	1,72	
12	12	12	16	16	16	6	Дюбель	ГОСТ 7353(Д20-12/20)			


ТД 1976

Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на кронштейнах

Выпуск 1 | Лист 3




А-А



Б-Б

М1 10



При монтаже блоков однорядных со светильниками типа НОГЛ за исполнением 1 всегда следует установка блока исполнения 5, а за исполнением 2 - исполнения 6.

Размеры в мм

Испол.	Тип светильника	Кол светил. на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	3	600	702	1302	101,97
2	НОГЛ-2×80	3		755	1317	145,20
3	НОДЛ-1×40	4		702	1302	107,73
4	НОГЛ-1×80	3	1200	1302	1302	107,78
5	НОГЛ-2×80	3		1355	1317	151,01
6	НОДЛ-1×40	4		1302	1302	113,54


Кол. на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	–	–	1	–	–	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 1;5	78,08	
–	1	–	–	1	–	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 2;6	121,31	
–	–	1	–	–	1	1	Блок однорядный	лист 28	исполн. 1	89,84	
1	1	1	–	–	–	2	Кронштейн	лист 36	исполн. 1÷4	15,04	
–	–	–	1	1	1	2	Кронштейн	лист 36	исполн. 5÷8	20,85	
1	1	1	1	1	1	3	Подвеска	лист 39		2,30	
2	2	2	2	2	2	4	Растяжка	лист 40	исполн. 3	4,00	
1	1	1	1	1	1	5	Основание	лист 33	исполн. 1	1,45	
1	1	1	1	1	1	6	Хомут	лист 34	исполн. 1	0,24	
2	2	2	2	2	2	7	Хомут	лист 35	исполн. 1	0,86	


Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 с одной стороны колонн

ТД 1976

Выпуск 1 | Лист 4

КО ВНИИПЭМ
Разработал Мужиков
Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия | Масштаб | Масса | Дата выпуска
Р.Ч 1:20
Изм. Лист. Кол. изм. Подп. Дата





Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол. светил. на блоке	А	Б	в	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6	600	880	1344	142,42
2	НОГЛ-2×80	6		932	1359	209,42
3	НОДЛ-1×40	8		880	1344	160,86
4	НОГЛ-1×80	6	1200	1480	1344	155,23
5	НОГЛ-2×80	6		1532	1359	215,23
6	НОДЛ-1×40	8		1480	1344	166,67

Кол на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн.1	125,53	
—	1	—	—	1	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн.2	185,53	
—	—	1	—	—	1	1	Блок двухрядный	лист 30	исполн.1	136,97	
1	1	1	—	—	—	2	Кронштейн	лист 36	исполн 1-4	15,04	
—	—	—	1	1	1	2	Кронштейн	лист 36	исполн 5-8	20,85	
1	1	1	1	1	1	3	Подвеска	лист 39		2,30	
2	2	2	2	2	2	4	Растяжка	лист 40	исполн.3	4,00	
1	1	1	1	1	1	5	Основание	лист 33	исполн.1	1,45	
1	1	1	1	1	1	6	Хомут	лист 34	исполн 1	0,24	
2	2	2	2	2	2	7	Хомут	лист 35	исполн.1	0,86	


Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 с одной стороны колонн


ТД 1976

КО ВНИПЭМ

Нач. отдела Блинчиков

Выпуск 1 Лист 5





Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол. светильн. на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	3		1405	1344	214,95
2	НОГЛ-2×80	3	1200	1510	1359	274,95
3	НОДЛ-1×40	4		1405	1344	221,95
4	НОГЛ-1×80	3		2605	1344	226,57
5	НОГЛ-2×80	3	2400	2710	1359	286,57
6	НОДЛ-1×40	4		2605	1344	233,57

Кол. на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
2	—	—	2	—	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 1	188,06	
—	2	—	—	2	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 2	248,06	
—	—	2	—	—	2	1	Блок однорядный	лист 30	исполн. 1	195,06	
1	1	1	—	—	—	2	Кронштейн	лист 41	исполн. 1÷2	18,04	
—	—	—	1	1	1	2	Кронштейн	лист 41	исполн. 3÷4	29,66	
1	1	1	1	1	1	3	Подвеска	лист 43		2,30	
2	2	2	2	2	2	4	Растяжка	лист 44	исполн. 3	4,00	
1	1	1	1	1	1	5	Основание	лист 37	исполн. 1	1,45	
1	1	1	1	1	1	6	Хомут	лист 38	исполн. 1	0,24	
2	2	2	2	2	2	7	Хомут	лист 39	исполн. 1	0,86	


Разработал Мужиков
Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия Р.Ч.
Масштаб 1:20
Масса
Дата выпуска

КО ВНИИПЭМ


ТД 1976

Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 по обе стороны от колонн

Выпуск 1 | Лист 6



А – А



Размеры в мм

Исполн	Тип светильника	Кол светильн на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6		1760	1344	314,95
2	НОГЛ-2×80	6	1200	1864	1359	434,95
3	НОДЛ-1×40	8		1760	1344	335,29
4	НОГЛ-1×80	6		2960	1344	326,57
5	НОГЛ-2×80	6	2400	3064	1359	446,57
6	НОДЛ-1×40	8		2960	1344	346,91

Кол на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
2	—	—	2	—	—	1	Блок двухрядный	лист 28	исполн. 1	288,08	
—	2	—	—	2	—	1	Блок двухрядный	лист 28	исполн. 2	408,98	
—	—	2	—	—	2	1	Блок двухрядный	лист 34	исполн. 1	308,4	
1	1	1	—	—	—	2	Кронштейн	лист 41	исполн. 1, 2	18,04	
—	—	—	1	1	1	2	Кронштейн	лист 41	исполн. 3, 4	29,66	
1	1	1	1	1	1	3	Подвеска	лист 43		2,30	
2	2	2	2	2	2	4	Растяжка	лист 44	исполн. 3	4,00	
1	1	1	1	1	1	5	Основание	лист 37	исполн. 1	1,45	
1	1	1	1	1	1	6	Хомут	лист 38	исполн. 1	0,24	
2	2	2	2	2	2	7	Хомут	лист 39	исполн. 1	0,86	

Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 по обе стороны от колонн

ТД 1976


Выпуск 1 Лист 7

КО ВНИИПЭМ


Нач. отдела Блинчиков
Проверил Челышев
Разработал Назарова

Стадия Рабочие чертежи
Масштаб 1:20
Масса —
Дата выпуска

Инв. № подл. | Подп. | Дата
Изм. | Лист | Кол. уч. | Подп. | Дата




А-А



Б-Б

М1:10



При монтаже блоков однорядных со светильниками типа НОГЛ за исполнением 1 всегда следует установка блока исполнения 5, а за исполнением 2 - исполнения 6.

Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол. светил. на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	3		1017	205	87,61
2	НОГЛ-2×80	3	515	1032	310	130,84
3	НОДЛ-1×40	4		1017	205	93,37
4	НОГЛ-1×80	3		1257	205	87,71
5	НОГЛ-2×80	3	755	1272	310	130,94
6	НОДЛ-1×40	4		1257	205	93,47

Кол. на исполнение						Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 1;5	78,08	
—	1	—	—	1	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 2;6	121,31	
—	—	1	—	—	1	1	Блок однорядный	лист 28	исполн. 1	83,84	
1	1	1	1	1	1	2	Подвеска	лист 39		2,30	
1	1	1	—	—	—	3	Растяжка	лист 42	исполн. 1	3,80	
—	—	—	1	1	1	3	Растяжка	лист 42	исполн. 2	3,90	
1	1	1	1	1	1	4	Подвес	лист 41		0,88	
1	1	1	1	1	1	5	Основание	лист 33	исполн. 2	1,69	
2	2	2	2	2	2	6	Хомут	лист 35	исполн. 1	0,86	


Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80 НОДЛ-1×40 поперек балок


ТД 1976

Выпуск 1 | Лист 8

КО ВНИПИЭМ

Начотдела Блинников | Проверил Целищев | Масштаб 1:20 | Масса | Дата выпуска | Изм. | Лист | Кол.шт. | Подп. | Дата





Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол. светильников на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6		959	560	153,56
2	НОГЛ-2×80	6	515	974	665	213,56
3	НОДЛ-1×40	8		909	560	163,73
4	НОГЛ-1×80	6		1199	560	153,66
5	НОГЛ-2×80	6	755	1214	665	213,66
6	НОДЛ-1×40	8		1199	560	163,83

Кол. на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн 1	144,03	
—	1	—	—	1	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн 2	204,03	
—	—	1	—	—	1	1	Блок двухрядный	лист 32	исполн. 1	154,20	
1	1	1	1	1	1	2	Подвеска	лист 43	исполн. 1	2,30	
1	1	1	—	—	—	3	Растяжка	лист 46	исполн. 1	3,80	
—	—	—	1	1	1	3	Растяжка	лист 46	исполн 2	3,90	
1	1	1	1	1	1	4	Подвес	лист 45		0,88	
1	1	1	1	1	1	5	Основание	лист 37	исполн. 2	1,69	
2	2	2	2	2	2	6	Хомут	лист 39	исполн. 1	0,86	


Проверил Цельцев
Нач. отдела Блинчиков
Масштаб 1:20
Масса
Дата выпуска
Изм. Лист Кол. изм. Подп. Дата

КО ВНИПИЭМ


ТД 1976

Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек балок

Выпуск 1 | Лист 9




А-А



Б-Б

М 1:10



Размеры в мм.

Исполн	Тип светильника	Кол. светил. блоке на	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6		3394	560	158,57
2	НОГЛ-2×80	6	3000	3409	665	218,57
3	НОДЛ-1×40	8		3394	560	170,01
4	НОГЛ-1×80	6		5394	560	166,03
5	НОГЛ-2×80	6	5000	5409	665	225,03
6	НОДЛ-1×40	8		5394	560	177,47

Кол. на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн. 1	125,53	
—	1	—	—	1	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн. 2	185,53	
—	—	1	—	—	1	1	Блок двухрядный	лист 30	исполн. 1	136,97	
1	1	1	—	—	—	2	Подвес	лист 44	исполн. 2	5,22	
—	—	—	1	1	1	2	Подвес	лист 44	исполн. 4	10,02	
1	1	1	1	1	1	3	Основание	лист 43	исполн. 1÷2	17,84	
2	2	2	2	2	2	4	Обхват	лист 38	исполн. 5÷6	0,72	
1	1	1	1	1	1	5	Подвеска	лист 39		2,30	
2	2	2	—	—	—	6	Растяжка	лист 40	исполн. 1	6,10	
—	—	—	2	2	2	6	Растяжка	лист 40	исполн. 2	8,74	
2	2	2	2	2	2	7	Хомут	лист 35	исполн. 1	0,86	


Разработал Мужиков
Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Р.Ч. 1:20
Стадия
Масштаб -
Масса
Дата выпуска
Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата

КО ВНИПЭМ


ТД 1976

Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек решетчатых балок

Выпуск 1 | Лист 10




А-А



Б-Б

М 1:10



Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол. светил. на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6		3394	560	148,97
2	НОГЛ-2×80	6	3000	3409	665	208,97
3	НОДЛ-1×40	8		3394	560	170,41
4	НОГЛ-1×80	6		5394	560	166,41
5	НОГЛ-2×80	6	5000	5409	665	226,41
6	НОДЛ-1×40	8		5394	560	177,85

Кол-на исполнение						Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн. 1	125,53	
—	1	—	—	1	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн. 2	185,53	
—	—	1	—	—	1	1	Блок двухрядный	лист 30	исполн. 1	136,97	
1	1	1	—	—	—	2	Подвес	лист 44	исполн.2	5,22	
—	—	—	1	1	1	2	Подвес	лист 44	исполн.4	10,02	
1	1	1	1	1	1	3	Основание	лист 45		9,70	
4	4	4	4	4	4	4	Прижим	лист 46		0,36	
1	1	1	1	1	1	5	Подвеска	лист 39		2,30	
2	2	2	—	—	—	6	Растяжка	лист 40	исполн.1	6,10	
—	—	—	2	2	2	6	Растяжка	лист 40	исполн.2	8,74	
2	2	2	2	2	2	7	Хомут	лист 35	исполн.1	0,86	

Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек металлических ферм


ТО 1976


Выпуск 1 | Лист 11

ГПИ ВНИПИЭМ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Нач.отд. Блинников | Проверил Целищев | Разраб. | Н.контр. | Гип | Масса | Дата выпуска | 1 | Изм. Лист Кол.изм. | Подп. | Дата





Размеры в мм.

Исполн	Тип светильника	Кол. свет. наблоке	А	Б	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	3	502	205	86,74
2	НОГЛ-2×80	3	517	310	129,99
3	НОДЛ-1×40	4	502	205	92,52

1. При монтаже блоков однорядных со светильниками типа НОГЛ за исполнением 1 всегда следует установка блока исполнения 5, а за исполнением 2 - исполнения 6.
2. Шпильки (поз. 4) устанавливаются до выполнения строителями чистого пола.

Кол. на испол. 1	2	3	Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	—	—	1	Блок однорядный	лист 24	испол. 1:5	78,08	
—	1		1	Блок однорядный	лист 24	испол. 2:6	121,31	
—	—	1	1	Блок однорядный	лист 28	испол. 1	83,84	
4	4	4	2	Шпилька	лист 47		2,92	
2	2	2	3	Основание	лист 33	испол. 3	4,84	
4	4	4	4	Хомут	лист 35	испол. 1	0,92	


Масштаб 1:20 — Масса — Дата
Проверил Целищев — Нач. отдела Блинников — Разработал Скавынская
Дата — Подп. — Кол.-шт. — Лист — Изм.

КО ВНИПЭМ


ТД 1976

Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек железобетонных плит перекрытия


Выпуск — Лист



А - А



Дет. поз. 5
М 1:5



Шпильки (поз.2) устанавливается до выполнения строителями чистого пола.

Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол свет. на блоке	А	Б	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6	447	560	132,74
2	НОГЛ-2×80	6	462	665	192,74
3	НОДЛ-1×40	8	447	560	144,18

Кол на исполн.			Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3						
1	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн. 1	125,53	
—	1	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн. 2	185,53	
—	—	1	1	Блок двухрядный	лист 30	исполн 1	136,97	
3	3	3	2	Шпилька	лист 47		2,19	
1	1	1	3	Основание	лист 33	исполн 3	2,42	
4	4	4	4	Хомут	лист 35	исполн 1	0,92	
1	1	1	5	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ=350	1,68	


Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 поперек железобетонных плит перекрытия

ТД 1976


Выпуск 1 | Лист 13

КО ВНИИПЭМ


Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Разработал
Масса
Дата выпуска
1:20
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. | Лист | Кол.изм | Подп. | Дата




А-А



Б-Б



В-В



Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол. светил. на блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	3		1852	205	94,26
2	НОГЛ-2×80	3	1400	1867	310	137,49
3	НОДЛ-1×40	4		1852	205	100,02
4	НОГЛ-1×80	3		2252	205	95,43
5	НОГЛ-2×80	3	1800	2267	310	138,66
6	НОДЛ-1×40	4		2252	205	101,19

1. При монтаже блоков однорядных со светильниками типа НОГЛ за исполнением 1 всегда следует установка блока исполнения 5, а за исполнением 2 - исполнения 6.
2. Шпильки (поз.4) устанавливаются до выполнения строителями чистого пола.

Кол. на исполнение						Поз	Наименование	Обозначение сортамент	Техническое данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 1;5	78,68	
—	1	—	—	1	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 2;6	121,31	
—	—	1	—	—	1	1	Блок однорядный	лист 28	исполн 1	63,84	
1	1	1	—	—	—	2	Подвес	лист 44	исполн. 1	5,09	
—	—	—	1	1	1	2	Подвес	лист 44	исполн. 3	5,94	
1	1	1	1	1	1	3	Основание	лист 48		5,50	
2	2	2	2	2	2	4	Шпилька	лист 47		1,46	
1	1	1	—	—	—	5	Растяжка	лист 49	исполн. 1	3,27	
—	—	—	1	1	1	5	Растяжка	лист 49	исполн. 2	3,59	
2	2	2	2	2	2	6	Хомут	лист 35	исполн. 1	0,86	


Разработал Мужиков, Проверил Целищев, Нач. отдела Блинчиков, Стадия Р.Ч., Масштаб 1:20, Масса —, Дата выпуска —


КО ВНИИПЭМ


ТД 1976


Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 вдоль железобетонных плит перекрытия

Выпуск 1 | Лист 14









Размеры в мм

Шпильки (поз.4) устанавливаются до выполнения строителями чистого пола.

Испол.	Тип светильника	Кол. светил. в блоке	А	Б	В	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6		1794	560	141,71
2	НОГЛ-2×80	6	1400	1809	665	201,71
3	НОДЛ-1×40	8		1794	560	153,15
4	НОГЛ-1×80	6		2194	560	142,88
5	НОГЛ-2×80	6	1800	2209	665	202,88
6	НОДЛ-1×40	8		2194	560	154,32

Кол. на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	испол. 1	125,53	
—	1	—	—	1	—	1	Блок двухрядный	лист 26	испол. 2	185,53	
—	—	1	—	—	1	1	Блок двухрядный	лист 30	испол. 1	136,97	
1	1	1	—	—	—	2	Подвес	лист 44	испол. 1	5,09	
—	—	—	1	1	1	2	Подвес	лист 44	испол. 3	5,94	
1	1	1	1	1	1	3	Основание	лист 48		5,50	
2	2	2	2	2	2	4	Шпилька	лист 47		1,46	
1	1	1	—	—	—	5	Растяжка	лист 49	испол. 1	3,27	
—	—	—	1	1	1	5	Растяжка	лист 49	испол. 2	3,59	
2	2	2	2	2	2	6	Хомут	лист 35	испол. 1	0,86	

Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 вдоль железобетонных плит перекрытия


ТД 1976

Выпуск 1 | Лист 15

КО ВНИПЭМ

Масштаб 1:20 — Масса — Дата выпуска

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Данная



Б-Б
М 1:10

Строительное задание на анкера для установки стойки см. лист 1

Данный лист читать совместно с листом 17.

Разработал	Мужиков	Стадия	Р.Ч.
Проверил	Целищев	Масштаб	1:20
Нач. отдела	Блинников	Масса	
		Дата выпуска	


Изм.	Лист	Кол.уч.	Подп.	Дата

КО ВНИИПЭМ

ТД 1976

Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Г-образных стойках

Выпуск 1 | Лист 16



Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол светильн. на блоке	А	Б	В	Г	Общая масса кг
1	НОГЛ-1×80	3		805	2678		222,44
2	НОГЛ-2×80	3	600	857	2563	3160	252,44
3	НОДЛ-1×40	4		805	2678		228,40
4	НОГЛ-1×80	3		1405	3678		256,46
5	НОГЛ-2×80	3	1200	1457	3663	4160	295,46
6	НОДЛ-1×40	4		1405	3678		271,42

При монтаже блоков однорядных со светильниками типа НОГЛ за исполнением 3 всегда следует установка блока исполнения 7, а за исполнением 4 - исполнения 8.

Кол. на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 3;7	90,16	
—	1	—	—	1	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн. 4;8	120,16	
—	—	1	—	—	1	1	Блок однорядный	лист 28	исполн. 2	96,12	
1	1	1	—	—	—	2	Стойка Г-образная	лист 50	исполн. 1	127,19	
—	—	—	1	1	1	2	Стойка Г-образная	лист 50	исполн. 2	173,21	
1	1	1	1	1	1	3	Основание	лист 33	исполн. 4	2,47	
1	1	1	1	1	1	4	Хомут	лист 34	исполн. 2	0,64	
2	2	2	2	2	2	5	Хомут	лист 35	исполн 2	1,98	


Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Г- образных стойках

ТД 1976

Выпуск 1 | Лист 17

КО ВНИПЭМ

Нач. отдела Влинчиков | Проверил Целищев | Масштаб 1:20 | Масса | Дата выпуска | Изм. | Лист | Кол. изм. | Подп. | Дата




Б – Б
М1:10

Строительное задание на анкера для установки стойки см. лист 1

Данный лист читать совместно с листом 19.

Разработал	Назарова												Дата
Проверил	Целищев												Подп.
Нач. отдела	Блинников												Кол.шт.
													Лист
													Шт.



Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол. свет. на блоке	А	Б	В	Г	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6		381	2845		296,10
2	НОГЛ-2×80	6	600	1034	2831	3240	356,10
3	НОДЛ-1×40	8		381	2846		307,54
4	НОГЛ-1×80	6		1581	3846		339,12
5	НОГЛ-2×80	6	1200	1534	3831	4240	399,12
6	НОДЛ-1×40	8		1581	3846		350,56

Колонна исполнение						Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	1	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн. 3	158,70	
—	1	—	—	1	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн. 4	218,70	
—	—	1	—	—	1	1	Блок двухрядный	лист 30	исполн. 2	170,14	
1	1	1	—	—	—	2	Стойка Г-образная	лист 50	исполн 1	127,19	
—	—	—	1	1	1	2	Стойка Г-образная	лист 50	исполн. 2	170,21	
1	1	1	1	1	1	3	Основание	лист 33	исполн. 5	4,16	
1	1	1	1	1	1	4	Хомут	лист 34	исполн. 3	1,53	
2	2	2	2	2	2	5	Хомут	лист 35	исполн. 3	4,52	


Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1-80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Г-образных стойках

ТД 1976

Выпуск 1 | Лист 19

Разработал Цыпичев, Блинников; Проверил; Нач. отдела; Масштаб 1:20; Масса; Дата выпуска

КО ВНИИПЭМ



Б – Б
М 1:10

Данный лист читать совместно с листом 21

Разработал	Мужиков			Стадия		Р	Ч.				Дата
Проверил	Целищев			Масштаб		1:20					
Нач. отдела		Электромонтаж		Масса		—					Подп.
				Дата выпуска							Инв. № подл.
											Взам. инв. №
											Подп. и дата
											Инв. № дубл.
											Изм. Лист № докум. Подп. Дата


КО ВНИПЭМ

ТД 1976

Установка однорядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Т-образных стойках

Выпуск 1 | Лист 20

А–А



Размеры в мм

Исполн.	Тип светильника	Кол светильников в блоке	А	Б	В	Г	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6		1405	2678		332,50
2	НОГЛ-2×80	6	1200	1510	2663	3160	392,50
3	НОДЛ-1×40	8		1405	2678		344,42
4	НОГЛ-1×80	6		2605	3678		395,94
5	НОГЛ-2×80	6	2400	2710	3663	4160	455 34
6	НОДЛ-1×40	8		2605	3678		407,86

При монтаже блоков однорядных со светильниками типа НОГЛ за исполнением 3 всегда следует установка блока исполнения 7, а за исполнением 4 - исполнения 8

Кол.на исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
2	—	—	2	—	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн 3;7	180,3	
—	2	—	—	2	—	1	Блок однорядный	лист 24	исполн 4;8	240,3	
—	—	2	—	—	2	1	Блок однорядный	лист 28	исполн. 2	192,3	
1	1	1	—	—	—	2	Стойка Т-образная	лист 51	исполн. 1	143,0	
—	—	—	1	1	1	2	Стойка Т- образная	лист 51	исполн. 2	206,4	
2	2	2	2	2	2	3	Основание	лист 33	исполн. 1	4,94	
2	2	2	2	2	2	4	Хомут	лист 34	исполн. 2	1,28	
4	4	4	4	4	4	5	Хомут	лист 35	исполн. 2	2,96	

Установка однорядного блока из светильников типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Т-образных стойках

ТД 1976


Выпуск 1 | Лист 21

КО ВНИПИЭМ

Разработано Проверил Нач.отдела Цыпкина Целищев Блинников

Главный Масштаб 1:20 Масса — Дата выпуска

Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата



Б – Б
М 1:10

Строительное задание на анкера для установки стойки см. лист 1

Данный лист читать совместно с листом 23.

Разработал	Котлюнчева	Стадия	Р.Ч.
Проверил	Целищев	Масштаб	1:20
Нач. отдела	Блинников	Масса	—
		Дата выпуска	

Изм. Лист Кол. изм. Подп. Дата


КО ВНИИПЭМ

ТД 1976

Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Т-образных стойках

Выпуск 1 | Лист 22

А – А



Размеры в мм

Исполн	Тип светильника	Кол. светил. на блоке	А	Б	В	Г	Общая масса, кг
1	НОГЛ-1×80	6		1760	2846		480,82
2	НОГЛ-2×80	6	1200	1865	2831	3240	600,82
3	НОДЛ-1×40	8		1760	2846		503,70
4	НОГЛ-1×80	6		2960	3846		534,26
5	НОГЛ-2×80	6	2400	3065	3831	4240	654,26
6	НОДЛ-1×40	8		2960	3846		557,14

Кол. на исполнение						Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
2	—	—	2	—	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн.3	317,4	
—	2	—	—	2	—	1	Блок двухрядный	лист 26	исполн.4	437,4	
—	—	2	—	—	2	1	Блок двухрядный	лист 30	исполн.2	340,3	
1	1	1	—	—	—	2	Стойка Т-образная	лист 51	исполн.1	143,0	
—	—	—	1	1	1	2	Стойка Т-образная	лист 51	исполн.2	206,4	
2	2	2	2	2	2	3	Основание	лист 33	исполн.5	8,32	
2	2	2	2	2	2	4	Хомут	лист 34	исполн.3	3,06	
4	4	4	4	4	4	5	Хомут	лист 35	исполн.3	9,04	

Разработчики: Проверил Целищев, Нач. отдела Блинчиков, Гл. специалист проекта Масштаб 1:20, Масса —, Дата выпуска


Изм. Лист Кол. изм. Подп. Дата


ГПИ ВНИИПЭМ


ТД 1976


Установка двухрядного блока со светильниками типов НОГЛ-1×80, НОГЛ-2×80, НОДЛ-1×40 на Т-образных стойках


Выпуск 1 Лист 23











Размеры в мм

Исполн.	А	Б	Общая масса, кг
1	540	205	78,08
2	555	310	121,31
3	555	205	77,88
4	570	310	121,11
5	340	205	77,53
6	555	310	120,76
7	555	205	77,33
8	570	310	120,56

Недостающие резиновые кольца в ответвительных коробках для уплотнения кабелей, изготавливать по образцу колец заводской поставки.

Количество на исполнение								Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8						
3	—	3	—	3	—	3	—	1	Светильник	НОГЛ-1×80		45,0	
—	3	—	3	—	3	—	3	1	Светильник	НОГЛ-2×80		75,0	
2	2	2	2	1	1	1	1	2	Коробка ответвительная	У409			
22	22	22	22	22	22	22	22	3	Кнопка	К227			изд ГЭМ
14	14	14	14	—	—	—	—	4	Лента	К226	L = 310		изд. ГЭМ
—	—	—	—	14	14	14	14	4	Лента	К226	L = 390		изд ГЭМ
8	8	8	8	4	4	4	4	5	Скоба	К730			изд ГЭМ
1	—	—	—	1	—	—	—	6	Конструкция	лист 25	исполн. 1/2		
—	1	—	—	—	1	—	—						
—	—	1	—	—	—	1	—	6	Конструкция	лист 25	исполн. 3/4		
—	—	—	1	—	—	—	1						
ℓ1	ℓ1	ℓ2	ℓ2	ℓ3	ℓ3	ℓ4	ℓ4	7	Кабель	по проекту			
1	1	1	1	1	1	1	1	8	Кабель	КРПГ 3×1,5	L=6000	2,1	отрезать после замера
20	20	20	20	10	10	10	10	9	Винт ГОСТ 17473-72	М5×15			
6	6	6	6	6	6	6	6	10	Болт ГОСТ 7798-70	М8×20			
20	20	20	20	10	10	10	10	11	Гайка ГОСТ 5915-70	М5			
6	6	6	6	6	6	6	6	12	Гайка ГОСТ 5915-70	М8			
20	20	20	20	10	10	10	10	13	Шайба ГОСТ 11371-68	5			
6	6	6	6	6	6	6	6	14	Шайба ГОСТ 11371-68	8			


Разработал — Костяничева
Проверил — Цаплиев
Нач. отдела — Блинчиков
Стадия | Масштаб | Масса | Дата выпуска
Р.Ч. — 1:20 — —

КО ВНИПЭМ


ТД 1976

Блок однорядный


Выпуск 1 | Лист 24




А-А
М 1:2




Дет. поз. 2
М 1:2



I
М 1:4



Дет. поз. 3,4
М 1:2



Размеры в мм

Исполн.	А	Б	Общая масса, кг
1	35	17	29,88
2	43	22	43,11
3	35	17	29,68
4	43	22	42,91

Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

Кол. на исполн. 1	2	3	4	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	—	1	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№ 5	L = 5980	29,03	
—	1	—	1	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№ 8	L = 5980	42,26	
6	6	6	6	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×40	L = 55	0,42	
2	2	1	1	3	Полоса монтажная	К202	L = 135		
4	4	2	2	4	Полоса монтажная	К202	L = 225		


ТД 1976

Конструкция


Выпуск 1 | Лист 25

ВНИИПЭМ

Дата | Подп. | Кол. изм. | Лист | Изм. | Масштаб 1:2,5 | Масса | Дата выпуска | Разработал Цыпищев | Проверил | Нач. отдела Блинчиков



А-А



Размеры в мм

Исполнение	А	Б	Общая масса, кг
1	459	560	125,53
2	474	665	185,53
3	459	560	158,70
4	474	665	218,70

Недостающие резиновые кольца в ответвительных коробках для уплотнения кабелей изготавливать по образцу колец заводской поставки.

Кол. на исполнение 1	2	3	4	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
6	—	6	—	1	Светильник	НОГЛ-1×80		90,0	
—	6	—	6	1	Светильник	НОГЛ-2×80		150,0	
3	3	3	3	2	Коробка ответвительная	У409		1,59	
5	5	5	5	3	Кнопка	К227			Изд. ГЭМ
5	5	—	—	4	Лента	К226	ℓ=310		Изд. ГЭМ
—	—	5	5	4	Лента	К226	ℓ=530		Изд. ГЭМ
1	1	—	—	5	Конструкция	лист 27	испол.1	32,86	
—	—	1	1	5	Конструкция	лист 27	испол.2	66,03	
по	проекту			6	Кабель	по проекту			
6	6	6	6	7	Кабель	КРПГ 3×1,5	ℓ=900	1,08	
6	6	6	6	8	Винт ГОСТ 17473-72	М5×18			
12	12	12	12	9	Болт ГОСТ 7798-70	М8×20			
6	6	6	6	10	Гайка ГОСТ 5915-70	М5			
12	12	12	12	11	Гайка ГОСТ 5915-70	М8			
6	6	6	6	12	Шайба ГОСТ 11371-68	5			
12	12	12	12	13	Шайба ГОСТ 11371-68	8			


Разработал Костюничева
Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия Р
Масштаб 1:20
Масса —
Дата выпуска
Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата

КО ВНИИЭМ


ТД 1976

Блок двухрядный


Выпуск 1 Лист 26




Дет. поз 2
М 1:5



Дет. поз 3
М 1:20



I
М 1:10



Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	Общая масса, кг
1	82	159	16	32,86
2	152	149	26	66,03

Сварные швы по ГОСТ 5264-69,

Кол. на исполн. 1	Кол. на исполн. 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	—	1	Швеллер ГОСТ8240-72	№5	ℓ = 5980	29,03	
—	1	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№12	ℓ = 5980	62,20	
6	6	2	Уголок ГОСТ 8509-72	32×32×3	ℓ = 420	3,68	
3	3	3	Полоса монтажная	К202	ℓ = 135	0,15	Изг. гэм


Разработал Костюничева
Проверил Целищев
Нач. отдела Влинчиков
Гип
Масса
Дата выпуска
Р.Ч. 1:20
Шм. Лист Кол. шм. Подп. Дата

КО ВНИИЭМ


ТД 1976

Конструкция


Выпуск 1 Лист 27




А-А
М1:10



Б-Б
М1:2



В-В
М1:2



Размеры в мм

Исполн.	А	Б	Общая масса, кг
1	540	205	83,84
2	555	205	97,07

Недостающие резиновые кольца в ответвительных коробках для уплотнения кабелей изготавливать по образцу колец заводской поставки.

Кол. на испол. 1	Кол. на испол. 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
4	4	1	Светильник	НОДЛ-1×40		50,0	
2	2	2	Коробка ответвительная	У409		1,06	
14	14	3	Кнопка	К227			Изд. ПЭМ
14		4	Лента	К225	ℓ = 310		Изд. ПЭМ
	14	4	Лента	К226	ℓ = 390		Изд. ПЭМ
8	8	5	Скоба	К930		0,04	
1	-	6	Конструкция	лист29	испол.1	29,94	
-	1	6	Конструкция	лист29	испол.2	43,17	
по проекту		7	Кабель	По проекту			
4	4	8	Кабель	КРПГ3×1,5	ℓ=1500	2,80	Отрезать после замера
20	20	9	Винт ГОСТ 17473-72	М5×15			
8	8	10	Болт ГОСТ 7798-70	М8×20			
20	20	11	Гайка ГОСТ 5915-70	М5			
8	8	12	Гайка ГОСТ 5915-70	М8			
20	20	13	Шайба ГОСТ 11371-68	5			
8	8	14	Шайба ГОСТ 11371-68	8			


Разработал Костюнцева
Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия | Масштаб | Масса | Дата выпуска
Р.Ч. 1:20
Изм. | Лист | Кол. шт. | Подп. | Дата

КО ВНИПЭМ


ТД 1976

Блок однорядный


Выпуск 1 | Лист 28



А – А
М 1:2




I
М 1:4




Исполн.	А, мм	Б, мм	Общая масса, кг
1	35	17	29,94
2	43	22	43,17


Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

Дет. поз. 2
М 1:2





Дет. поз. 3
М 1:2



Кол. на исполн. 1	Кол. на исполн. 2	Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	L = 5980	29,03	
—	1	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№8	L = 5980	42,26	
8	8	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×40	L = 55	0,55	
4	4	3	Полоса монтажная	К202	L = 135	0,20	Изд. ГЭМ
2	2	4	Полоса монтажная	К202	L = 225	0,16	Изд. ГЭМ


Разработал Пластинчиков
Проверил Целищев
Нач. отдела Ближников
Масштаб 1:1
Масса
Дата выпуска
Изм. Лист Кол.изм Подп. Дата

КО ВНИПЭМ

ТД 1976


Конструкция

Выпуск 1 | Лист 29



А-А

М 1:10



Размеры в мм

Исполнение	А	Б	Общая масса, кг
1	459	560	136,97
2	459	560	170,14

Недостающие резиновые кольца в ответвительных коробках для уплотнения кабелей изготавливать по образцу колец заводской поставки

Кол на испол. 1	Кол на испол. 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
8	8	1	Светильник	НОДЛ-1×40		100	
4	4	2	Коробка ответвительная	У409		2,12	
7	7	3	Кнопка	К227			Цзв. ГЗМ
7	–	4	Лента	К226	L=310		Цзв. ГЗМ
–	7	4	Лента	К226	L=530		Цзв. ГЗМ
1	–	5	Конструкция	лист 31	испол.1	34,13	
–	1	5	Конструкция	лист 31	испол.2	67,30	
по проекту		6	Кабель	по проекту			
8	8	7	Кабель	КРПГ 3×1,5	L=900	0,72	
8	8	8	Винт ГОСТ 17473-72	М5×18			
16	16	9	Болт ГОСТ 7798-70	М8×20			
8	8	10	Гайка ГОСТ 5915-70	М5			
16	16	11	Гайка ГОСТ 5915-70	М8			
8	8	12	Шайба ГОСТ 11371-68	5			
16	16	13	Шайба ГОСТ 11371-68	8			

Стадия | Масштаб 1:20 | Масса — | Дата выпуска

Разработал Костюнчева | Проверил Цвилцев | Нач. отдела Блинчиков


Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата

КО ВНИИПЭМ

ТП 1976


Блок двухрядный

Выпуск 1 | Лист 30



Дет. поз. 2

М1:5




Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	Общая масса, кг
1	82	159	15	34,13
2	152	149	26	87,30

Дет. поз. 3

М1:2



Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

Кол на изделие 1	Кол на изделие 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Техническая данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	–	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	L=5980	29,03	
–	1	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№12	L=5980	82,20	
8	8	2	Уголок ГОСТ 8509-72	32×32×3	L=420	4,90	
4	4	3	Полоса монтажная	К202	L=135	0,20	Цзв. ГЭМ


Разработал Костюнчева
Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия Р.Ч
Масштаб 1:1
Масса —
Дата выпуска
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
Изм. Лист Кол.изм.


КО ВНИИПЭМ

ТД 1976


Конструкция

Выпуск 1 | Лист 31






Дет. поз. 3 исполн. 1




Дет. поз. 3 исполн. 2




Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	L	Общая масса, кг
1	550	550	400	252	11,74
2	1250	850	650	350	20,88

Дет. поз. 5 исполн. 1




Дет. поз. 5 исполн. 2



Дет. поз. 4

М 1:5



Сварные швы по ГОСТ 5264-69

Кол. исполнен. 1	Кол. исполнен. 2	Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 550	3,15	
—	1	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 1250	6,00	
1	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 350	1,60	
—	1	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 600	2,90	
1	—	3	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 600	2,90	
—	1	3	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 1100	5,32	
2	—	4	Уголок ГОСТ 8509-72	50×50×5	ℓ = 200	1,92	
—	2	4	Уголок ГОСТ 8509-72	50×50×5	ℓ = 350	3,36	
1	—	5	Уголок ГОСТ 8509-72	50×50×5	ℓ = 550	2,07	
—	1	5	Уголок ГОСТ 8509-72	50×50×5	ℓ = 850	3,20	
1	1	6	Полоса ГОСТ 103-76	4×40	ℓ = 80	0,10	

Кронштейн


ТП 1976


Выпуск 1 | Лист 32

КО ВНИИПЭМ

Проверил Чвилицев | Нач. отдела Блинчиков | Масштаб 1:10 | Масса — | Дата выд. —

Изм. | Лист | Кол. изм. | Подп. | Дата





Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	Г	Д	Общая масса, кг
1	300	127	45	14	11	1,45
2	350	105	140	14	11	1,69
3	500	50	400	14	11	2,42
4	350	112	125	20	13	2,47
5	400	137	125	24	17	4,16

Кол на исполнение 1	2	3	4	5	Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	—	—	—	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№ 5	L = 300	1,45	
—	1	—	—	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№ 5	L = 350	1,69	
—	—	1	—	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№ 5	L = 500	2,42	
—	—	—	1	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№ 8	L = 350	247	
—	—	—	—	1	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	№ 12	L = 400	4,16	

Масштаб 1:1
Масса —
Дата выпуска

Изм. Лист Кол.изм Подп. Дата


Проверил Нач.отдела Целищев Блинников

КО ВНИПЭМ

ТП 1976

Основание

Выпуск 1 | Лист 33



Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	Г	Д	Общая масса, кг
1	20	45	20	14	11	0,24
2	30	95	30	20	13	0,64
3	35	125	35	22	17	1,53

Кол. на исполн. 1	2	3	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные размеры	Общая масса	Примечание
1	—	—	1	Уголок ГОСТ8509-72	32×32×3	L=85	0,13	
—	1	—	1	Уголок ГОСТ 8509-72	45×45×4	L=155	0,40	
—	—	1	1	Уголок ГОСТ8509-72	50×50×5	L=195	0,86	
2	—	—	2	Болт ГОСТ7798-70	М10×80		0,11	
—	2	—	2	Болт ГОСТ7798-70	М12×120		0,24	
—	—	2	2	Болт ГОСТ7798-70	М16×160		0,57	
2	—	—	3	Гайка ГОСТ5915-70	М10			
—	2	—	3	Гайка ГОСТ 5915-70	М12			
—	—	2	3	Гайка ГОСТ 5915-70	М16			
2	—	—	4	Шайба ГОСТ 10906-66	10			
—	2	—	4	Шайба ГОСТ 10906-66	12			
—	—	2	4	Шайба ГОСТ10906-66	16			
2	—	—	5	Шайба ГОСТ 6402-70	10			
—	2	—	5	Шайба ГОСТ6402-70	12			
—	—	2	5	Шайба ГОСТ6402-70	16			


Разработал
Проверил
Нач. отдела
Костюничева
Целищев
Блинчиков
Стадия Р.Ч
Масштаб 1:1
Масса —
Дата выпуска
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

КО ВНИИПЭМ

ТД 1976

Хомут

Выпуск 1 Лист 34



Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	Г	Д	Общая масса кг
1	20	45	20	14	11	0,43
2	30	55	30	20	13	0,99
3	35	70	35	22	17	2,26

Кол на исполн. 1	2	3	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
2	—	—	1	Уголок ГОСТ 8509-72	32×32×3	L=85	0,25	
—	2	—	1	Уголок ГОСТ 8509-72	45×45×4	L=115	0,62	
—	—	2	1	Уголок ГОСТ 8509-72	50×50×5	L=140	1,34	
2	—	—	2	Болт ГОСТ 7798-70	М10×130		0,18	
—	2	—	2	Болт ГОСТ 7798-70	М12×200		0,37	
—	—	2	2	Болт ГОСТ 7798-70	М16×280		0,92	
2	—	—	3	Гайка ГОСТ 5915-70	М10			
—	2	—	3	Гайка ГОСТ 5915-70	М12			
—	—	2	3	Гайка ГОСТ 5915-70	М16			
2	—	—	4	Шайба ГОСТ 11371-68	10			
—	2	—	4	Шайба ГОСТ 11371-68	12			
—	—	2	4	Шайба ГОСТ 11371-68	16			
2	—	—	5	Шайба ГОСТ 6402-70	10			
—	2	—	5	Шайба ГОСТ 6402-70	12			
—	—	2	5	Шайба ГОСТ 6402-70	16			

Масштаб 1:1 | Масса | Дата выпуска

Проверил Целищев | Нач. отдела Блинников


Изм. Лист. Кол.изм. Подп. Дата


КО ВНИИПЭМ

ТД 1976


Хомут

Выпуск 1 | Лист 35





Дет. поз. 2



1. Отверстие диаметром 11мм делать только в вверхнем швеллере (дет поз. 2.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	Общая масса, кг
1	460	225	790	12,5
2	560	225	790	12,81
3	460	425	890	13,77
4	460	625	990	15,04
5	460	225	1390	18,31
6	560	225	1390	18,61
7	460	425	1490	19,58
8	460	625	1590	20,85

Кол на исполнение								Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8						
2	—	—	—	2	—	—	—	1	Обхват	лист 38	исполн. 1	1,84	
—	2	—	—	—	2	—	—	1	Обхват	лист 38	исполн. 2	2,24	
—	—	2	—	—	—	2	—	1	Обхват	лист 38	исполн. 3	2,24	
—	—	—	2	—	—	—	2	1	Обхват	лист 38	исполн. 4	2,54	
—	2	—	—	—	—	—	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 790	7,65	
—	—	2	—	—	—	—	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 890	8,61	
—	—	—	2	—	—	—	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 990	9,58	
—	—	—	—	2	2	—	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 1390	13,45	
—	—	—	—	—	—	2	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 1490	14,42	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 1590	15,39	
2	2	2	2	2	2	2	2	3	Уголок ГОСТ 8509-72	32×32×3	ℓ = 1000	2,92	
1	1	1	1	1	1	1	1	4	Болт ГОСТ 7798-70	М10×25			
1	1	1	1	1	1	1	1	5	Гайка ГОСТ 5915-70	М10			
1	1	1	1	1	1	1	1	6	Шайба ГОСТ 11371-68	10			
1	1	1	1	1	1	1	1	7	Шайба ГОСТ 6402-70	10			


Разработал	Костюнин				Стадия	Масштаб	Масса	Дата выпуска
Проверил	Целищев				Р.Ч.	1:10	1	
Нач.отдела	Ильичников				Изм.	Лист	Кол.изм.	Подп.	Дата

КО ВНИПЭМ

ТД 1976

Кронштейн


Выпуск 1 | Лист 36



Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	Г	Общая масса, кг
1	460	425	437	1300	17,74
2	460	525	337	1300	18,04
3	460	425	1037	2500	29,36
4	460	525	937	2500	29,66

Дет. поз. 2



Кол. на исполнение 1	2	3	4	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
2	—	2	—	1	Обхват	лист 38	исполн. 3	2,24	
—	2	—	2	1	Обхват	лист 38	исполн. 4	2,54	
2	2	—	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 1300	12,58	
—	—	2	2	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	ℓ = 2500	24,20	
2	2	2	2	3	Уголок ГОСТ 8509-72	32×32×3	ℓ = 1000	2,92	
2	2	2	2	4	Болт ГОСТ 7798-70	М10×25			
2	2	2	2	5	Гайка ГОСТ 5915-70	М10			
2	2	2	2	6	Шайба ГОСТ 11371-68	10			
2	2	2	2	7	Шайба ГОСТ 6402-70	10			

1. Отверстия диаметром 11мм делать только в одном швеллере (дет. поз.2).
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

Масштаб 1:1

Дата | Подп. | Кол.изм. | Лист | Изм. | Масса | Дата выпуска


Проверил Цехлицев
Нач.отдела Блинников

КО ВНИПИЭМ

ТД 1976

Кронштейн


Выпуск 1 | Лист 37




Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	Общая масса, кг
1	460	410	205	0,97
2	560	510	205	1,12
3	460	410	405	1,12
4	460	410	605	1,27
5	230	180	245	0,63
6	230	180	385	0,72

Дет. поз. 1,2
М 1:4



А А
М 1:1



Сварка ручная электродуговая.

Колонна исполнение						Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	2	3	4	5	6						
1	—	—	—	—	—	1	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	ℓ = 1019	0,80	
—	1	—	—	—	—	1	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	ℓ = 1211	0,95	
—	—	1	—	—	—	1	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	ℓ = 1211	0,95	
—	—	—	1	—	—	1	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	ℓ = 1411	1,10	
—	—	—	—	1	—	1	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	ℓ = 591	0,46	
—	—	—	—	—	1	1	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	ℓ = 711	0,55	
2	2	2	2	2	2	2	Круг ГОСТ 2590-71	ф 12	ℓ = 100	0,17	
2	2	2	2	2	2	3	Гайка ГОСТ 5915-70	М12			
2	2	2	2	2	2	4	Шайба ГОСТ 11371-68	12			
2	2	2	2	2	2	5	Шайба ГОСТ 6402-70	12			


Обхват


КО ВНИИТЭМ

ТД 1976


Разработал Костюничева
Проверил Целищев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия
Масштаб 1:10
Масса 1
Дата выпуска

Выпуск 1 | Лист 38







Дет. поз. 3
М 1:2



Дет. поз. 1
М 1:2



Дет поз 2
М 1:2



Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	1	Полоса ГОСТ 103-76	25	ℓ = 2100	1,68	
2	2	Полоса ГОСТ 103-76	4 × 25	ℓ = 130	0,21	
4	3	Полоса ГОСТ 103-76	4 × 25	ℓ = 122	0,43	
6	4	Болт ГОСТ 7798-70	М10×25			
6	5	Гайка ГОСТ 5915-70	М10			
6	6	Шайба ГОСТ 11371-68	10			
6	7	Шайба ГОСТ 6402-70	10			


Подвеска

ТП 1976

Выпуск 1 | Лист 39

КО ВНИИПЭМ


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Масса | Дата выпуска | 2,3 | Нач. отдела | Вашмчиков



Размеры в мм

Исполнение	A	L	∠°	Общая масса, кг
1	3128	3140	55	3,05
2	4484	4902	70	4,37
3	1920	1922	25	2,00

Развертка
дет. поз. 2
М 1:2



Кол. на исполн. 1	2	3	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	1	1	1	Муфта натяжная	К804		0,50	Изг. пзм
1	—	—	2	Полоса ГОСТ 103-76	×25	∠=3140	2,48	
—	1	—	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	∠=4902	3,88	
—	—	1	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	∠=1922	1,52	


Разработал Костюничева
Проверил Цвилцев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия | Масштаб | Масса | Дата выпуска
Р.Ч. 1:10
Изм. | Лист | Кол.изм. | Подп. | Дата

КО ВНИИПЭМ


ТО 1976

Растяжка


Выпуск 1 | Лист 40




Дет поз.1



А А
М 1:1



Дет. поз. 2,3



Кол	Поз	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	1	Круг ГОСТ 2590-71	ф10	L = 180	0,12	
2	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×40	L = 250	0,63	
2	3	Круг ГОСТ 2590-71	ф10	L = 110	0,13	
6	4	Гайка ГОСТ 5915-70	М10			
2	5	Шайба ГОСТ 11371-68	10			
2	6	Шайба ГОСТ 6402-70	10			


Сварка ручная электродуговая.

Нач. отдела Блинчиков | Масса | Дата выпуска | 0,88 | Изм. | Лист | Кол.уч. | Подп. | Дата

ТП 1976

Подвес

Выпуск 1 | Лист 41




Размеры в мм

Исполнение	А	Б	В	L	Общая масса, кг
1	3469	1627	445	3559	3,8
2	3483	1698	685	3701	3,9

Вид А (дет. поз. 1 не показана) повернуто

М 1:1



Кол. на испол. 1	Кол. на испол. 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
2	2	1	Муфта натяжная	К804		1,0	ЦЗД. ГЭМ
1	—	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	L= 3559	2,8	
—	1	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	L= 3701	2,4	


Разработал Катманчева
Проверил Цвилцев
Нач. отдела Блинников
Р.Ч. 1:10
Стадия | Масштаб | Масса | Дата выпуска
Изм. Лист Кол.цзм. Подп. Дата

КО ВНИПЭМ


ТД 1976

Растяжка


Выпуск 1 | Лист 42



Дет. поз.1
М 1:5




Дет. поз.3
М 1:10



Размеры в мм

Исполнение	А	Б	Общая масса, кг
1	2290	265	17,30
2	2410	385	17,84

I
М 1:4



Сварные швы по ГОСТ 5264-69

Кол-на испол. 1	Кол-на испол. 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, рождения	Общая масса	Примечание
2	2	1	Хомутик	0438			изд.ГЭМ
2	-	2	Уголок ГОСТ 8509-72	∠5×45×4	L= 1955	11,45	
-	2	2	Уголок ГОСТ 8509-72	∠5×45×4	L= 2085	12,00	
1	1	3	Швеллер ГОСТ 5240-72	№5	L= 572	8,76	
1	1	4	Лист ГОСТ 19903-74	S 8	200×300	3,08	
1	1	5	Болт ГОСТ 7798-70	М10×35			
1	1	6	Болт ГОСТ 7798-70	М10×60			
2	2	7	Гайка ГОСТ 5915-70	М10			
2	2	8	Шайба ГОСТ 11371-68	10			
2	2	9	Шайба ГОСТ 6402-70	10			
1	1	10	Шайба ГОСТ 10906-66	10			

Основание

ТП 1976


Выпуск 1 | Лист 43


КО ВНИИПЭМ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | Кол.изм. | Подп. | Дата

Разраб. Цвящев | Проверил Блинчиков | Нач.отдела | Масштаб | Масса | Дата выпуска





Исполнение	А, мм	Общая масса, кг
1	1300	5,09
2	1390	5,22
3	1700	5,94
4	3390	10,02

Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

Кол. на исполнение 1	2	3	4	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	—	—	—	1	Труба ГОСТ 3262-75	25	L = 1250	2,99	
—	1	—	—	1	Труба ГОСТ 3262-75	25	L = 1340	3,12	
—	—	1	—	1	Труба ГОСТ 3262-75	25	L = 1650	3,84	
—	—	—	1	1	Труба ГОСТ 3262-75	25	L = 3340	7,92	
2	2	2	2	2	Лист ГОСТ 19903-74	δ 6	40×80	0,15	
1	1	1	1	3	Швеллер ГОСТ 8240-72	N°5	L = 400	1,94	


Разработал
Проверил
Нач. отдела
Костюнчева
Целищев
Елинчиков
Стадия
Масштаб
Масса
Дата выпуска
Р.Ч.
1:5

КО ВНИИПЭМ

ТП 1976


Подвес

Выпуск 1
Лист 44




Дет. поз. 4;5

М1:5



Дет. поз. 3


М1:10



2. Длина дет. поз. 4 и размер А определяются типоразмером металлической фермы.


I

М1:4



Дет. поз. 6

М1:5



1. Сварные швы по ГОСТ5264-69.

Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
2	1	Хомутик	С438			Изд. ГЗМ
2	2	Уголок ГОСТ 8509-72	45×45×4	L=1830	12,7	
1	3	Швеллер ГОСТ 8240-72	№5	L=572	2,76	
2	4	Уголок ГОСТ 8509-72	50×50×5	L=350	3,36	
4	5	Уголок ГОСТ 8509-72	50×50×5	L=100	0,96	
1	6	Лист ГОСТ 19903-74	S8	200×300	3,08	
1	7	Болт ГОСТ 7798-70	М10×25			
1	8	Болт ГОСТ7798-70	М10×60			
2	9	Гайка ГОСТ 5915-70	М10			
2	10	Шайба ГОСТ 11371-68	10			
2	11	Шайба ГОСТ 10906-66	10			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. Лист Кол.уч. Подп. Дата

202


Масса Дата выпуска

Нач.отдела Блинчиков


ТД 1976

Основание

Выпуск 1 | Лист 45



Дет. поз. 1



Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	1	Уголок ГОСТ 8509-72	50×50×5	∠=180	0,24	
2	2	Болт ГОСТ 7798-70	М12×35			
2	3	Гайка ГОСТ 5915-70	М12			
2	4	Шайба ГОСТ 11371-68	12			


Разработал
Проверил
Нач. отдела
Костюничева
Целищев
Блинчиков
Стадия
Масштаб
Масса
Дата выпуска
Р.Ч.
1:1
0,24
Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата

КО ВНИИПЭМ

ТД 1976

Прижим

Выпуск
Лист 46



Сварка ручная электродуговая.

Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	1	Уголок ГОСТ 8509-72	32×32×3	∠= 300	0,44	
1	2	Круг ГОСТ 2590-71	ф 10	∠= 470	0,29	
2	3	Гайка ГОСТ 5915-70	М 10			
1	4	Шайба ГОСТ 11371-68	10			


Разработал
Проверил
Нач. отдела
Костюничева
Целищев
Блинчиков
Стадия
Масштаб
Масса
Дата выпуска
Р.Ч.
1:5
0,78
Изм. Лист Кол.изм. Подп. Дата


КО ВНИИПЭМ


ТД 1976

Шпилька

Выпуск 1
Лист 47







Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	1	Лист ГОСТ 19903-74	S 8	200 × 300	3,08	
1	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 5	L = 500	2,42	


Основание


ТД 1976

Выпуск 1 | Лист 48

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Нач. отдела Блинчиков | Масса | Дата выпуска | 5.5 | Изм. | Лист | Кол-изм. | Подп. | Дата





Дет. поз. 4
М 1:2


Дет. поз. 5
М 1:2




Размеры в мм

Исполнение	А	Б	Общая масса, кг
1	1510±50	1110	3,27
2	1810±50	1510	3,59

Дет. поз. 2



Дет. поз. 3



Кол. испол. 1	Кол. испол. 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
1	1	1	Муфта натяжная	К804		0,50	Цзв. ГЗМ.
1	–	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	L = 1133	0,87	
–	1	2	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	L = 1533	1,19	
1	1	3	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	L = 923	0,73	
1	1	4	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	L = 100	0,08	
2	2	5	Полоса ГОСТ 103-76	4×25	L = 122	0,21	
2	2	6	Уголок ГОСТ 8509-72	32×32×3	L = 300	0,88	
3	3	7	Болт ГОСТ 7798-70	М10×25			
3	3	8	Гайка ГОСТ 5915-70	М10			
3	3	9	Шайба ГОСТ 11371-68	10			


Разработал Костомичева
Проверил Цвилиев
Нач. отдела Блинчиков
Стадия | Масштаб | Масса | Дата выпуска
Р.Ч. 1:20 —
Изм. | Лист | Кол. уч. | № док. | Подп. | Дата


КО ВНИПЭМ

ТД 1976

Растяжка

Выпуск 1 | Лист 49







Размеры в мм

Исполнение	А	Б	L	Общая масса, кг
1	750	3000	420	127,19
2	1350	4000	1270	170,21


Дет. поз. 4
М 1:10



Дет. поз. 2
М 1:10



Дет. поз. 5
М 1:10



Сварные швы по ГОСТ 5264-59.


Кол. на испол. 1	Кол. на испол. 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
2	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 750	15,60	
—	2	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 2	L = 1350	28,08	
1	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 420	4,37	
—	1	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 1270	13,21	
2	—	3	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 2860	59,49	
—	2	3	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 3860	80,29	
4	4	4	Лист ГОСТ 19903-74	S 10	180×300	8,48	
1	1	5	Лист ГОСТ 19904-74	S 20	500×500	39,25	


ТД
1976


Стойка Г- образная


Выпуск 1 | Лист 50


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. | Изм. | Лист | Кол. изм. | Подп. | Дата | Дата выпуска | Нач. отдела Блинчиков











Размеры в мм

Исполнение	А	Б	L	Общая масса, кг
1	1300	3000	420	143,00
2	2500	4000	1270	206,44

Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

Кол на исполн. 1	Кол на исполн. 2	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные, размеры	Общая масса	Примечание
2	—	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 1300	27,04	
—	2	1	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 2500	52,00	
2	—	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 420	8,74	
—	2	2	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 1270	26,42	
2	—	3	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 2860	59,49	
—	2	3	Швеллер ГОСТ 8240-72	N° 12	L = 3860	80,29	
4	4	4	Лист ГОСТ 19903-74	S 10	180×300	8,48	
1	1	5	Лист ГОСТ 19903-74	S 20	500×500	39,25	

Стойка Т-образная


ТД 1976


КО ВНИПЭМ

Разработал Цвилиев
Проверил Блинников
Нач. отдела
Конструкция
Масштаб 1:20
Масса
Дата выпуска
Изм. Лист Кол.уч. Подп. Дата

Выпуск 1 Лист S1

Светильники типа НОГЛ-1×80 и НОДЛ-1×40







Размеры в мм


Тип светильника	L	L	Масса, кг, не более			
			с отражателем		без отражателя	
			Государственный знак качества	-	Государственный знак качества	-
НОДЛ-1×40УЗ	1555	500...1100	12,5	12,5	10,9	11,0
НОГЛ-1×80УЗ	1655	500...1100	14,9	15,0	12,8	13,0
НОГЛ-2×80УЗ	1555	500...1400	25,0	25,0	23,0	23,0

Светильник типа НОГЛ-2×80





I
М 1:2



1. В неиспользованный кабельный ввод светильника следует установить заводскую заглушку грибовидной формы.
2. Для создания удобств при замене ламп должен быть предусмотрен запас гибкого питающего кабеля (например, КРПГ) длиной не менее 150мм.
   При присоединении проводов (кабелей) в трубах к светильникам последние опускаться не могут и их нельзя устанавливать в осветительную линию.
3. При присоединении проводов (кабелей) к светильникам в трубах резиновое кольцо удалять запрещается.

Габаритные, установочные размеры и масса светильников типа НОГЛ, НОДЛ

Масштаб 1:20 — Масса — Дата выпуска

Изм. | Лист | Кол.изм. | Подп. | Дата

Проверил Целищев
Нач.отдела Блинников

КО ИНИПЭМ

1Г.Д 1976

Выпуск 1 | Лист 52

gost.e-ecolog.ru